



Paigaldusjuhend

Tooted: 8266, 8267, 8269, 8226, 8227, 8236

NB!

Ärge lülitage LED-riba sisse, kui see on veel pakendis või rulli keeratud.

See LED-riba ei sisalda vahetatavaid pirne.

Kui riba on kahjustunud, ei tohi seda ühendada, vaid see tuleb kõrvaldada elektroonikajäätmena.

NB!

Toiteplokk ei kuulu komplekti. Alalispingega toiteploki (12 V DC) võimsuse valimisel tuleb arvestada LED-riba koguvõimsusega. Koguvõimsus (W) = W/m x pikkus (m). NB! Toiteploki puhul ei ole soovitatav ületada 90% selle maksimaalsest võimsusest.

PAIGALDAMINE, LÜHENDAMINE, LÕIKAMINE JA PIKENDAMINE

1. LED-riba alumisel küljel on kinnitamiseks 3M-teip. Avage teibi katet korraga vaid vähehaaval, vastavalt riba kinnitamisele.
2. Riba tuleb paigaldada võimalikult tasasele alusele ja nii, et seda ei tõmmata ega väänata. Veenduge, et riba ümber jääks valgusdiodide poolele vaba ruumi. Riba ei tohi süvistada tervenisti isolatsioonimaterjali.
3. LED-riba mõlemas otsas on 30 cm pikkused ühendusjuhtmed: must (–) ja punane (+). Katke ühendusjuhtmete otsad näiteks Wago-pistikutega, kui te neid ei kasuta.
4. Lühendamine: lõigake riba soovitud käärimärgi juurest. Lõigake ribaga risti. Pange kinnituskohale umbes 2 cm pikkune soojuskahandus nii, et viimane valgusdiod ei oleks kaetud. Kahandage soojuskahandust kuumusega valgusdiodriba peale, pigistades samal ajal soojuskahanduse ülejäänud osa tihheks plaadiks. Nii jääb valgusdiodriba pingule.
5. Lõikamine ja pikendamine vahejuhtmetega: lõigake riba soovitud käärimärgi juurest. Eemaldage lõikekoha mõlemalt poolt 6 mm ulatuses LED-riba polüuretaankatet nii, et ribal olevad elektrit juhtivad kontaktid jäävad paljaks ja elektrit juhtivaks. Katte saab hõlpsalt eemaldada terava vaibanoaga vms. (NB! Kate on tavaliselt kahekihiline ja selle alumine kiht on väga õhuke riba peal asuv kiht). Eemaldage vajadusel ka valgusriba all olevat teipi samas ulatuses.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgustis ei ole kasutaja poolt vahetatavaid valgusallikaid. LED-ribal on 3-aastane garantii. Katkise LED-riba kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb kõrvaldada elektroonikajäätmena.

LED-riba tohib puhastada ainult pehme lapi või muu taolisega ning vajadusel vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga. Laske ribal pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi sarnaseid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsioone kahjustada. Polüuretaankate võib UV-kiirguse mõjul aja jooksul kollaseks muutuda.

Toote kood	8266	8267	8269	8226	8227	8236
Pinge	12 V (alalisvool)					
Valgusallikas	Püsipaigaldusega LED-moodul					
Võimsus (W)	4,8 W/m	9,6 W/m	11,8 W/m	4,8 W/m	9,6 W/m	11,8 W/m
Valgusvoog (lm)	360 lm/m	720 lm/m	900 lm/m	360 lm/m	720 lm/m	900 lm/m
Värvitemperatuur (K)	3000 K					
Ra-indeks	Ra > 80					
Mõõtmed (mm)	2000 x 8 x 4 mm			5000 x 8 x 4 mm		
Lõikekohtade vahe	50 mm	25 mm	50 mm	50 mm	25 mm	50 mm
Kaal	100 g			190 g		
Ühendamine	LED-riba mõlemas otsas on ühendusjuhtmed (must – / punane +), pikkusega 30 cm					
Kaitseklass	III klass					
Materjal	Polüuretaankattega LED-riba, 3M-teip LED-riba alumisel küljel					
IP-klass	IP44 riba kaetud osas					
Hämardamine	Hämardatav sobiva toiteplokiaga					
Eluiga	30 000 h					
Garantii	3 aastat					

See toode sisaldab
valgusallikat, mille
energiatõhususe klass on F.



Ei ole asendatav valgusallikas