Paigaldusjuhend: 230 V valgusdioodriba rullil, 15 m

NB!
Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud.
Fikseeritud valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult volitatud paigaldaja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Hoidke paigaldusjuhend järgmise kasutaja jaoks alles.

Toote kood	8859
	230 V valgusdioodriba rullil, 15 m
Pinge	230 VAC / 50 Hz
Valgusallikas	Püsipaigaldusega valgusdioodmoodul
Võimsus	12 W/m, ühendimaa: 180 W
Valgusvoog	1500 lm/m, summaarne valgusvoog: 22 500 lm
Värvustemperatuur	4000 K
Ra-indeks	Ra > 80
Avaneminurk	120°
Mõõtmed	15 m rull, laius: 16 mm, kõrgus: 8 mm
Ühendamine	1,5 m kummikatega juhe, IP44 pistikuga
Materjal	Läbipaistev PVC / valge PCB / LED SMD2835
Lõikekohtade vahe	Ei ole mõeldud lõikamiseks
Kaitseklass	II klass
IP-klass	IP44/IP65, valgusdioodriba IP65
Töötemperatuur	–20 °C...45 °C
Hämardamine	Ei ole hämardatav
Elutsükl	50 000 h
Garantii	3 aastat

OHUTUSNÕUDED

1. Ärge katke valgusdioodriba kinni, kuna selle tagajärjeks võib olla ülekuumenemine, sulamine või tulekahju.

2. Ärge kasutage valgusdioodriba rullilt maha kerimata. Ülekuumenemise vältimiseks tuleb riba hoida teistest valgusdioodribadest või nende osadest vähemalt 12 mm kaugusel.

3. Valgusdioodriba ei tohi lühemaks lõigata. Valgusdioodriba ei tohi terava esemega küüa, tükeldada/lõigata ega lõhkuda.

4. Ärge vedage toitejuhet ega valgusdioodriba osa läbi seinte, uste, akende või muude ehitusmaterjalide.

5. Ärge kasutage, kui valgusdioodriba või kummikattega juhe on kahjustatud. Kontrollige korrapäraselt valgusdioodriba ja kummikattega juhtme seisukorda.

6. Ärge kastke valgusdioodriba pikemaks ajaks vette ega kasutage seda seisva vee või muude vedelike lähedal.

7. Ärge paigaldage valgusdioodriba kilpide, mahutite või kappide sisse.

8. Vältige valgusdioodriba sattumist pidevasse paindesse.

9. Valgusdioodriba jätkamisel ei tohi ületada maksimaalset pikkust. **Maksimaalne pikkus on 50 meetrit.**

10. Kinnitamiseks vajalikud vahendid ei kuulu komplekti. Ärge kinnitage kummikattega juhet ega valgusdioodriba naeltega vms, mis võivad kahjustada valgusdioodriba või kummikattega juhtme isolatsiooni.

11. Valgusdioodriba pikendamiseks või toitejuhtme lahtiühendamiseks järgige juhiseid. Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud. Enne voolu sisselülitamist veenduge, et otsakork ja toitejuhe oleks korralikult kinnitatud.

VALGUSDIOODRIBA JÄTKAMINE

NB! Valgusdioodriba jätkamisel ärge ületage **maksimaalset pikkust 50 m.**

1. Eemaldage otsakork, keerates seda vastupäeva.

2. Eemaldage toitejuhe teise valgusdioodriba küljest.

3. Ühendage valgusdioodribade pistikud ja kontaktid ning fikseerige ühendus, keeratES korgi päripäeva korralikult kinni.

4. Veenduge, et viimase valgusdioodriba otsakork oleks korralikult kinni.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgustis ei ole kasutaja poolt vahetatavaid valgusallikaid. Valgustil on 3-aastane garantii. Katkise valgusti kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajäätmena.

NB! Elektrilöögioht

Enne puhastamist katkestage elektritoide. Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustil pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi sarnaseid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsioone kahjustada.

Tootja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome

Asennusohje 230V LED-nauha kelalla 15m

HUOM!
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.
Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Tuotenumero	8859
	230V LED-nauha kaapelikelalla 15m rulla
Jännite	230VAC/50Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli
Teho	12W/m, kokonaisteho: 180W
Valovirta	1500lm/m, kokonaisvalovirta: 22500lm
Värilämpötila	4000K
Ra-indeksi	Ra>80
Avautumiskulma	120°
Mitat	15m rulla, leveys: 16mm, korkeus: 8mm
Kytkentä	1,5m kumikaapeli IP44 pistokipulla
Materiaali/Material:	Läpinäkyvä PVC/Valoisinen PCB/LED SMD2835
Katkaisuvälit	Ei katkaistavissa
Suojausluokka	Luokka II
Kotelointiluokka/Kapselinga:	IP44/IP65, IP65 LED-nauhan osalta
Käyttölämpötilan lämpötila	-20°C - + 45°C
Himmennys	Ei himmennettävä
Elinikä	50000h
Takuu	3 vuotta

TURVALLISUUSOHJEET

1. Älä peitä LED-nauhaa ylikuumenemisen, sulamisen tai palon syttymisen takia.

2. Älä käytä LED-nauhaa kun se on kerällä. Pidä vähintään 12mm etäisyys toisista LED-valonauhoista tai sen osista ylikuumenemisen estämiseksi.

3. LED-nauha ei ole katkaistavissa. Älä iske terävällä esineellä, katkaise/leikkaa tai halkaise LED-nauhaa.

4. Älä kuljeta syöttökaapelia tai LED-nauha osaa seinien, ovien, ikkunoiden tai muiden rakennusmateriaalien läpi.

5. Älä käytä, jos LED-nauha tai kumikaapeli on vioittunut. Tarkasta LED-nauhan ja kumikaapelin kunto säännöllisesti.

6. Älä upota LED-nauhaa veteen pidemmäksi aikaa tai käytä sitä seisovan veden tai muiden nesteiden lähellä.

7. Älä asenna LED-nauhaa koteloiden, säiliöiden tai kaappien sisään.

8. Älä altista LED-nauhaa jatkuvalle taivutukselle.

9. Älä ylitä maksimipituutta, jos jatkat LED-nauhaa. **Maksimipituus on 50metriä.**

10. Pakkaus ei sisällä kiinnitystarvikkeita. Älä kiinnitä kumikaapelia tai LED-nauhaa nauloilla tms. jotka voisivat vahingoittaa LED-nauhan tai kumikaapelin eristystä.

11. Seuraa ohjeita LED-nauhan jatkamisen tai syöttökaapelin irroittamisen osalta. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Ennen jännitteen kytkemistä takaisin päälle varmista, että päätytulppa ja syöttökaapeli ovat kiinnitetty kunnolla kiinni.

LED-NAUHAN JATKAMINEN

Huom! Jos jatkat LED-nauhaa, älä ylitä **maksimipituutta 50metriä.**

1. Irroita päätytulppa kierittämällä sitä vastapäivään.

2. Irroita syöttökaapeli toisesta LED-nauharullasta.

3. Yhdistä LED-nauhojen uros- ja naarasliittimet toisiinsa ja varmista liitos kiertämällä korkki tiiviisti myötäpäivään kierittäen.

4. Varmista, että viimeisen LED-nauhan päätytulppa on kunnolla kiinni.



HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Riikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.

HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.

Valmistaja: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala

Installationsanvisning 230V LED-remsa med kabelrulle 15m

OBS!
Se alltid till att strömmen är avstängd före montering eller service.
Den fast monterade lampan får anslutas till enätet endast av behörig montör enligt gällande bestämmelser.
Förvara installationsanvisningen för följande användare.

Produktnummer	8859
	230V LED-remsa med kabelrulle 15m
Spänning	230VAC/50Hz
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt	12W/m, total effekt: 180W
Ljusflöde	1500lm/m, totalt ljusflöde: 22500lm
Färgtemperatur	4000K
Ra-index	Ra>80
Spänningsvärde	120°
Mått	15m rulle, bredd: 16mm, höjd: 8mm
Kopplingen	1,5m gummikabel med IP44 skärpropp
Material/Material:	Transparent PVC/Vit PCB/LED SMD2835
Kapslingsintervall	Ej klippbar
Skyddsklass	Klass II
Kotelointiluokka/Kapslingsklass:	IP44/IP65, IP65 för LED-remsan
Omgivningstemperatur vid användning	-20°C - + 45°C
Dimning	Ej dimbar
Livslängd	50000h
Garanti	3 år

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Täck inte över LED-remsan på grund av överhettning, smältning eller brand.

2. Använd inte LED-remsan när den är hoprullad. Håll ett avstånd på minst 12mm från andra LED-remsor eller delar av den för att förhindra överhettning.

3. LED-remsan går inte att klippa av. Slå inte till med ett skarpt föremål, skär/klipp eller klyv inte LED-remsan.

4. För inte strömsladden eller någon del av LED-remsan genom väggar, dörrar, fönster eller andra byggmaterial.

5. Använd inte om LED-remsan eller gummikabeln är skadad. Kontrollera regelbundet skicket på LED-remsan och gummikabeln.

6. Sänk inte ned LED-remsan i vatten under längre tid eller använd inte nära stillastående vatten eller andra vätskor.

7. Installera inte LED-remsan i höljen, skåp eller skåp.

8. Utsätt inte LED-remsan för kontinuerlig böjning.

9. Överskrid inte den maximala längden om du förlänger LED-remsan. **Den maximala längden är 50meter.**

10. Förpackningen innehåller inte monteringstillbehör. Säkra inte gummikabeln eller LED-remsan med spikar e.d. som kan skada isoleringen på LED-remsan eller gummikabeln.

11. Följ instruktionerna för att förlänga LED-remsan eller för att lösgöra strömsladden. Se alltid till att strömmen är avstängd före montering eller service. Innan du kopplar på spänningen igen, se till att ändpluggen och strömsladden sitter fast ordentligt.

FÖRLÄNGNING AV LED-REMSAN

Obs! Om du förlänger LED-remsan ska du inte överskrida **den maximala längden på 50 meter**.

1. Ta bort ändpluggen genom att vrida den moturs.

2. Lösgör strömsladden från den andra LED-remsan.

3. Anslut propp- och sockelkontakterna på LED-remsorna till varandra och säkra anslutningen genom att vrida locket medsols.

4. Se till att ändpluggen på den sista LED-remsan är ordentligt fastsatt.



UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Lampan har inga ljuskällor som kan bytas av användaren. Lampan har 3 års funktionsgaranti. En lampa som har gått sönder ska man omedelbart sluta använda och kassera som elektronisk avfall.

OBS! Risk för elstöt

Koppla bort strömmen före rengöring. Rengör lampan endast på utsidan med en mjuk rengöringsduk eller motsvarande. Låt lampan torka ordentligt efter rengöringen innan du tar den i bruk igen. Använd inte vid rengöringen lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner.

Tillverkare: Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Finland

正面

背面

编码:7FK0150 尺寸:297X420mm