



Asennusohje / Monteringsanvisning

Tuotteet: 8476

HUOM!

Älä kytke LED-nauhaa päälle nauhan ollessa vielä pakkauksessa tai kerällä.

Tämä LED-nauha ei sisällä vaihdettavia lamppeja.

Jos nauha tai pistorasia-adapteri on vahingoittunut, älä kytke, vaan hävitä elektroniikkajätteenä.

Tuotenumero	8476
	LED-nauha 1m pituinen+pistorasia adapteri kytkimellä
Asennus	LED-nauha: Kiinnitys 3M-teipillä
Käyttöjännite	Pistorasia-adapteri: Model: XY12J-1201000H-EW, Input: AC230V/50Hz, 0,5A Max. Output: DC12V, 1A,12W
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	9,6W
Valovirta	450lm
Värlämpötila	3000K, lämmin valkoinen
Ra-indeksi	Ra>80
Elinikä(Ta25°C)	20 000h
Käyttöympäristön lämpötila:	+5°C - +30°C
Mitat(LED-nauha)	1000mm x 8mm x 2mm
Katkaisuväli	25mm
Massa	0,1kg
KytKentä	LED-nauhassa ja pistorasia-adapterissa DC-liittimet
Suojausluokka	LED-nauha: Luokka III Pistorasia-adapteri: Luokka II
Materiaali	LED-nauha polyuretaani päällysteinen
Väri	Pistorasia-adapteri ja kytkentäjohdot valkoiset
Kotelointiluokka	LED-nauha IP44, Pistorasia-adapteri IP20
Takuu	2 vuotta

ASENNUS, LYHENNYS, KATKAISU

- LED-nauhan pohjassa on 3M-teippi kiinnitystä varten. Aukaise teipin suojaa vain vähän kerrallaan seuraten nauhan kiinnittämistä.
- Nauha tulee asentaa mahdollisimman tasaiselle alustalle ja niin, ettei siihen suuntaudu vetoa tai vääntöä. Varmista, että nauhan ympärille ledien puolelle jää vapaata ilmatilaa. Nauhaa ei saa upottaa kokonaan eristeaineeseen.
- LED-nauhan päässä on 35cm pitkä kytkentäjohto DC-liittimellä. Pistorasia-adapterissa on 2,10m kytkentäjohto DC-liittimellä.
- Lyhennys: Katkaise nauha haluamasi saksimerkin kohdalta. Katkaise kohtisuoraan nauhaa nähden. Lisää katkaisukohdan päälle noin 2cm mittainen kutistemuovisukka, niin ettei viimeinen ledi peity. Kutista lämmittämällä kutistesukka nauhan päälle, purista samalla kutistesukan loppuosa tiiviiksi levyksi. Näin säilytät ledinauhan tiiviinä.
- LED-nauha ei ole jatkettavissa.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. LED-nauhalla on 2 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen ledinauhan käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.

LED-nauhaa saa puhdistaa vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla ja tarvittaessa vedellä ja miedolla peusaineella. Anna nauhan kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita. Polyuretaanipinnoita voi kellastua jonkin verran ajan myötä UV-säteilyn vaikutuksesta.

