



Asennusohje COB LED-nauha 2 m / 5 m

HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Älä kytke LED-nauhaa päälle nauhan ollessa vielä pakkauksessa tai kerällä.

Tämä LED-nauha ei sisällä vaihdettavia lamppeja.

Jos nauha on vahingoittunut, älä kytke, vaan hävitä elektroniikkajätteenä.

Tuotenumero	8494	8494
	COB LED-nauha 2m pituinen+pistorasia adapteri kytkimellä	COB LED-nauha 5m pituinen+pistorasia adapteri kytkimellä
Asennus :	LED-nauha: Kiinnitys 3M-teipillä	LED-nauha: Kiinnitys 3M-teipillä
Käyttöjännite:	Pistorasia-adapteri: Input: AC230V/50Hz, 0,5A Max. Output: DC24V, 1A,24W	Pistorasia-adapteri: Input: AC230V/50Hz, 0,5A Max. Output: DC24V, 2,5A,60W
Valonlähde:	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho:	10W/m, kok.teho 20W	10W/m, kok.teho 50W
Valovirta:	800lm/m, kok.valovirta 1600lm	800lm/m, kok.valovirta 4000lm
Värilämpötila:	4000K, valkoinen	4000K, valkoinen
Ra-indeksi:	Ra>90	Ra>90
Elinikä(Ta25°C):	50 000h	50 000h
Käyttöympäristön lämpötila:	-35°C - +35°C	-35°C - +35°C
Mitat(LED-nauha):	2000mm x 8mm x 4mm	5000mm x 8mm x 4mm
Katkaisuväli:	50mm	50mm
KytKentä:	LED-nauhassa ja pistorasia-adapterissa DC-liittimet. AC-kytkentäjohto 1,20m pitkä, DC-kytkentäjohto kytkimellä 1,50m pitkä	LED-nauhassa ja pistorasia-adapterissa DC-liittimet. AC-kytkentäjohto 1,20m pitkä, DC-kytkentäjohto kytkimellä 1,50m pitkä
Suojausluokka:	LED-nauha: Luokka III Pistorasia-adapteri: Luokka II	LED-nauha: Luokka III Pistorasia-adapteri: Luokka II
Väri:	Pistorasia-adapteri ja kytkentäjohdot valkoiset	Pistorasia-adapteri ja kytkentäjohdot valkoiset
Kotelointiluokka:	IP20	IP20
Takuu:	3 vuotta	3 vuotta

ASENNUS, LYHENNYS, KATKAISU JA JATKAMINEN

1. LED-nauhan pohjassa on 3M VHB-teippi kiinnitystä varten. Aukaise teipin suojaan vain vähän kerrallaan seuraten nauhan kiinnittämistä.

2. Nauha tulee asentaa mahdollisimman tasaiselle alustalle ja niin, ettei siihen suuntaudu vetoa tai vääntöä. Varmista, että nauhan ympärille ledien puolelle jää vapaata ilmatilaa. Nauhaa ei saa upottaa kokonaan eristeaineeseen.

3. LED-nauhan päässä on DC-liitin kytkemistä varten. Käytä vain mukana tulevaa pistorasia-adapteria.

4. Lyhennys: Nauha on katkaistavissa 50mm välein tinauksen kohdalta. Katkaise kohtisuoraan nauhaa nähdessä.

5. Katkaisu ja jatkaminen väljohdotuksella: Nauha on katkaistavissa 50mm välein tinauksen kohdalta. Kiinnitä välijohto LED-nauhan + ja - napoihin käyttämällä tinaa ja kolvia. HUOM! Välijohto ei kuulu pakkaukseen.

6. LED-nauha ei ole jatkettavissa pistorasia-adapterin maksimikuorman takia.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. LED-nauhalla on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen ledinauhan käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. LED-nauhaa saa puhdistaa vain pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna nauhan kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.