

UUTUUS

Uudet EXXACT -elektroniikkatuotteet

Elektroniikkatuotteilla parannat helposti sähköistyksen käytettävyyttä. Voit himmentää olohuoneen valaistuksen tilanteeseen sopivaksi ja voit ohjata kodinhoitohuoneen pistorasiat jännitteettömiksi säädetyn viiveen kuluttua tai saada valot syttymään ja sammumaan automaattisesti kulkureiteillä.

Exxact uudet elektroniikkatuotteet tuovat tuttuja tuotteita uudelle tasolle. UNI200 LED valonsäädin säätää LED valot aiempaa himeämmälle. Uuden muotoilun saaneet ajastin ja liiketunnistin sisältävät kaikki tarvittavat ominaisuudet.

Säädin LED-lampuille



- Exxact kiertonuppi universaalisäädin 5-100 VA LED-lampuille ja -valaisimille. Automaattinen kuormantunnistus, viimeisen valaisintason tallennus.
- Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED -tilaan.
- Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
- Elektroniset muuntajat 5-150 VA.
- HV/LV halogeeni 5-150 VA.
- Hehkulamput 5-200W.
- Ei vaadi nollajohtoa.
- Säädetty minimi- ja maksimitaso.
- Päälle/pois -sivuohjausmahdollisuus painikkeella.
- Ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
- IP21

Huom.

UNI200LED säätimessä on selkeästi matalampi valon minimitaso UNI400LED verrattuna.

Tyyppi	Väri	Snro	Tuotenro	Määrä/ pakk.
Säädin LED-lampuille UNI200LED	■ valkoinen	26 091 71	WDE002338	1
	■ antrasiitti	26 091 72	WDE003338	1
	■ metalli	26 091 73	WDE004338	1

se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric

Liiketunnistin painikkeella



UUTUUS

Exact liiketunnistin painikkeella 10A. Tarvitsee nollajohtimen. Ei minimikuormavaatimusta.

- Tunnistuskulma 160° - max etäisyys 8m.
- Suositeltu asennuskorkeus 1m.
- Integroitu 10A kytkin.
- Integroitu säädettävä (5-500Lux) hämäräkytkin.
- Integroitu ajastin. 1s -30min. Oletuksena 5min.
- Tunnistimella on neljä tilaa:
 1. automaattitila (oletus, kuorman päällekytkentä kun havaitaan liikettä ja valotasoehto täyttyy)
 2. manuaalitila integroidulla painikkeella/ulkoisella painikkeella
 3. orja-tila
 4. testi-tila.
- Integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuoja, jossa automaattinen nollaus. Soft start.
- Ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
- IP21

Tyyppi	Väri	Snro	Tuotenro	Määrä/ pakk.
Liiketunnistin painikkeella 10A	■ valkoinen	2 6091 68	WDE002375	1
	■ antrasiitti	26 091 69	WDE003375	1
	■ metalli	26 091 70	WDE004375	1

Elektroninen ajastin painikkeella



UUTUUS

- Elektroninen ajastin 10A.
- Säädettävä viive - 5min- 8 h, oletuksena 5min.
- Integroitusta painikkeesta ajastimen voi laittaa pois päältä tai resetoida ajastuksen alkamaan alusta.
- Mahdollisuus ohjata myös ulkoisella painikkeella.
- Tarvitsee nollajohdon.
- LED indikointi kun ajastin on aktiivinen.
- Ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
- IP21

Tyyppi	Väri	Snro	Tuotenro	Määrä/ pakk.
Elektroninen ajastin painikkeella 10A	■ valkoinen	26 091 65	WDE002482	1
	■ antrasiitti	26 091 66	WDE003482	1
	■ metalli	26 091 67	WDE004482	1