



Asennusohje 8747/8747-3K, 8747-MU/8747-MU-3K

HUOM!

Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Tuotenumero	8747 / 8747-MU	8747-3K / 8747-3K-MU
	Himmennettävä, suunnattava alasvalo 4000K	Himmennettävä, suunnattava alasvalo 3000K
Asennus	Uppo-asennus kattoon	Uppo-asennus kattoon
Jännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	6,5W	6,5W
Tehokerroin	PF>0,5	PF>0,5
Valovirta	500lm	500lm
Värilämpötila	4000K	3000K
Ra-indeksi	Ra>80	Ra>80
Avautumiskulma	60°	60°
Suunnattava	±19°	±19°
Elinikä(Ta25°C)	25 000 h	25 000 h
Käyttöympäristön lämpötila:	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
Mitat	Ø90x43 mm	Ø90x43 mm
Upotusreiän halkaisija	75-85mm	75-85mm
Massa	-	-
Kytkeä	IP20 kytkentärasia,jousiliitin	IP20 kytkentärasia,jousiliitin
Suojausluokka	Luokka II	Luokka II
Materiaali	Runko, linssi muovia	Runko, linssi muovia
Väri	8747 – valkoinen / 8747-MU - musta	8747-3K – valkoinen / 8747-3K-MU - musta
Kotelointiluokka	IP20	IP20
Takuu	3 vuotta	3 vuotta

Valaisimessa on sisäänrakennettu liitäntälaitte ja valaisin kytketään suoraan 230V-verkkoon valaisimessa olevan kytkentäboksin avulla. Valaisin ei ole ketjutettavissa. Valaisin on himmennettävissä Triac-himmentimillä.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.



HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.

