



Tutustu Schneider Electricin Harmony-tuotesarjan sähkömekaanisiin välireleisiin ja aikareleisiin

Harmony-sähkömekaaniset välireleet

Kokonaisvaltainen valikoima sähkömekaanisia välireleitä. Sopivan sähkömekaanisen välireleen valintakriteereinä voidaan käyttää asennustilan kokoa, kuormaa, tarvittavaa kosketinmäärää sekä ohjauspiirin virtaa. Laajasta valikoimasta voidaan valita 1-4 kappaletta koskettimia laajalta jännitealueelta. Sähkömekaaniset välireleet sopivat pieneenkin koteloon luotettavuudesta tinkimättä. Releet voidaan varustaa lisäosilla, kuten erilaisilla suojamoduuleilla, sekä niiden etupaneeliin voidaan tehdä merkintöjä asennuksen selkeyttämiseksi.

Harmony RSL -kapea välirele, 6A, 1CO

- Kapea rele säästää asennustilaa - Leveys vain 6mm
- Jännitealue: 12-230V
- Standardi- tai alhaisen tason kosketin
- LED-indikointi
- Releen liitäntä: PCB-pinnit
- Kannan liitäntä: ruuviliitin- tai jousiterminaali



Harmony RXG -välirele, 5/10A, 1CO/2CO

- Releen leveys 16mm
- Jännitealue: 6-110VDC ja 24-230VAC
- Yhden liikkeen lukittava koestuspainike
- Releen valinta: Ilman LED:iä ja koestuspainiketta / LED:illä / Koestuspainikkeella / LED:illä ja koestuspainikkeella / Läpinäkyvällä etupaneelilla
- Releen liitäntä: Lattaliitin (Faston)
- Ruuviliitinkanta varmaan kiinnitykseen
- Voidaan täydentää erilaisilla suojamoduuleilla (diodi, LED, RC-piiri jne.)



Harmony RXM -pienoisvälirele, 6/10/12A, 2CO/3CO/4CO

- Helppo valita
- Jännitealue: 12-220VDC ja 24-240VAC
- Yhden liikkeen lukittava koestuspainike
- Koskettimen asento nähtävissä paneelissa olevasta ikkunasta
- LED-indikointi
- Releen liitäntä: Lattaliitin (Faston)
- Kantavaihtoehtoja valinnaisella liitinjärjestyksellä



Harmony RUM -universaali välirele, 10A, 2CO/3CO

- Jännitealue: 12-220VDC ja 24-230VAC
- Yhden liikkeen lukittava koestuspainike
- Koskettimen asento nähtävissä paneelissa olevasta ikkunasta
- Releen kiinnitys: Sylinteri- tai lattaliitin (Faston)
- Kanta valinnaisella liitinjärjestyksellä



Harmony RSB -välirele, 8A/16A/18A, 1CO/2CO

- Pienikokoinen ja helppohuoltainen rele, jonka vaihtaminen käy helposti
- Jännitealue: 6-110VDC ja 24-240VAC
- LED-indikointi saatavilla erillisellä suojamoduulilla
- Releen liitäntä: PCB-pinnit
- Ruuviliitinkanta varmaan kiinnitykseen



Harmony-aikareleet

Harmony-aikareleiden tarkka säädettävyyden ja selkeät kytkentäkaaviot tekevät niistä yksinkertaisia, nopeita ja helposti käyttöönotettavia. Aikareleet sopivat etenkin teollisuuden automaation sovelluksiin, sillä releiden jaksonaikoja voidaan muuttaa usein ja helposti.

RE17

- Jännitealue: 24-240V
- Aika-asetusalue: 0,1s-100h
- Rele- tai puolijohdelähtö
- IP50 etuosalle
- Yhteensopiva yleisimpien standardien kanssa
- Tuotteen kyljestä löytyvä kytkentäkaavio helpottaa kytkentää



RE22

Enemmän funktioita sekä käyttöä helpottavia toimintoja.

- Jännitealue: 24-240V
- Aika-asetusalue 0,05s-300h
- Säätonupin LED-indikaatio
- Koestuspainike
- IP50 etuosalle
- Yhteensopiva yleisimpien standardien kanssa
- Tuotteen kyljestä löytyvä kytkentäkaavio helpottaa kytkentää



Harmony NFC

Harmony NFC: Älykkäämmällä käyttöönotolla varustettu aikarele toimii Android-puhelimille ladattavan sovelluksen ja NFC-tekniikan (Near Field Communication) avulla. Harmony NFC säästää aikaa ja tilaa, sillä siinä on 28 sisäänrakennettua aikatoimintoa samassa laitteessa



Harmony RXG, RSL, RXM ja RUM sähkömekaaniset välireleet



RXG välireleet

Tyyppi	RXG releet ilman koestuspainiketta								RXG releet koestuspainikkeella							
Koskettimet	1 CO / 10 A				2 CO / 5 A				CO / 10 A				2 CO / 5 A			
Liitäntä	Tasaiset pinnit (Faston tyyppi)															
LED	Ei LEDiä		LED		Ei LEDiä		LED		Ei LEDiä		LED		Ei LEDiä		LED	
	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro
6 VDC	RXG15RD		RXG13RD		RXG25RD		RXG23RD		RXG11RD		RXG12RD	2720962	RXG21RD	2720995	RXG22RD	
12 VDC	RXG15JD	2720980	RXG13JD	2720969	RXG25JD		RXG23JD		RXG11JD	2720947	RXG12JD	2720958	RXG21JD	2720991	RXG22JD	2721002
24 VDC	RXG15BD	2720975	RXG13BD	2720964	RXG25BD	2721019	RXG23BD	2721008	RXG11BD	2720942	RXG12BD	2720953	RXG21BD	2720986	RXG22BD	2720997
48 VDC	RXG15ED		RXG13ED		RXG25ED		RXG23ED		RXG11ED		RXG12ED	2720955	RXG21ED		RXG22ED	2720999
60 VDC	RXG15ND		RXG13ND		RXG25ND		RXG23ND		RXG11ND		RXG12ND		RXG21ND		RXG22ND	
110 VDC	RXG15FD		RXG13FD		RXG25FD		RXG23FD		RXG11FD		RXG12FD	2720957	RXG21FD		RXG22FD	2721001
24 VAC	RXG15B7		RXG13B7	2720963	RXG25B7	2721018	RXG23B7	2721007	RXG11B7	2720941	RXG12B7	2720952	RXG21B7	2720985	RXG22B7	2720996
48 VAC	RXG15E7		RXG13E7		RXG25E7		RXG23E7	2721009	RXG11E7		RXG12E7	2720954	RXG21E7	2720987	RXG22E7	2720998
120 VAC	RXG15F7	2720978	RXG13F7	2720967	RXG25F7	2721022	RXG23F7	2721011	RXG11F7	2720945	RXG12F7	2720956	RXG21F7	2720989	RXG22F7	2721000
220 VAC	RXG15M7		RXG13M7		RXG25M7	2721025	RXG23M7	2721014	RXG11M7		RXG12M7	2720959	RXG21M7	2720992	RXG22M7	2721003
230 VAC	RXG15P7	2720983	RXG13P7	2720972	RXG25P7	2721027	RXG23P7	2721016	RXG11P7	2720950	RXG12P7	2720961	RXG21P7	2720994	RXG22P7	2721005
Ruuviliitinkanta	RGZE1S35M				RGZE1S48M				RGZE1S35M				RGZE1S48M			
	2720937				2720938				2720937				2720938			



Suojausmoduulit

Tyyppi	Käyttö	Jännite V	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Diodi	Kaikki kannat	6...230 ---	10	RZM040W	3583676	0.003
RC piiri	Kaikki kannat	24...60 ~	10	RZM041BN7	3583677	0.010
		110...240 ~	10	RZM041FU7	3583678	0.010
Diodi + vihreä LED	Kaikki kannat	6...24 ---	10	RZM031RB	3583675	0.004
		24...60 ---	10	RZM031BN	3583673	0.004
		110...230 ---	10	RZM031FPD	3583674	0.004
Varistori + vihreä LED	Kaikki kannat	6...24 ~/-	10	RZM021RB	3583672	0.005
		24...60 ~/-	10	RZM021BN	3583670	0.005
		110...230 ~/-	10	RZM021FP	3583671	0.005

Lisävarusteet

Kuvaus	Käyttö	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Muovisanka	Kaikki kannat	10	RGZR215	2720940	0.002
Merkintäkilpi	Kaikki kannat	10	RSZL300	3585716	0.001
Merkintäliuska (16 liuskaa)	Kaikki releet	10	RGZL520	2920939	0.001
Yhdyskisko (10 x 8-napainen)	Liittimet (A1, A2) RGZE ruuviliittimet (RGZE1S35M, RGZE48M)	10	RGZS08		0.006
Yhdyskisko (10 x 2-napainen)	Liitin (A2) RGZE kannat (RGZE05P, RGZE08P)	10	RSZS02		0.002



Harmony RXG, RSL, RXM ja RUM sähkömekaaniset välireleet



RSL kapeat välireleet

Tyyppi	RSL releet (6 mm)				Kannat RSL releisiin				Kokonaiset rele+kanta			
Koskettimet	1 CO / 6 A - standardi		1/CO / 6 A - alhainen taso		–				1 CO / 6 A			
Liitäntä	PCB pinnit				Ruuviilitin		Jousiterminaali		Ruuviilitin		Jousiterminaali	
LED	Ei LEDiä				–				LED			
	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro
12 VAC/VDC	RSL1AB4JD	2721102	RSL1GB4JD	2721106	RSLZVA1	2721120	RSLZRA1	2721118	RSL1PVJU	2721116	RSL1PRJU	2721111
24 VAC/VDC	RSL1AB4BD	2721100	RSL1GB4BD	2721104	RSLZVA1	2721120	RSLZRA1	2721118	RSL1PVBU	2721113	RSL1PRBU	2721108
48 VAC/VDC	RSL1AB4ED	2721101	RSL1GB4ED	2721105	RSLZVA2	2721121	RSLZRA2	2721119	RSL1PVEU	2721114	RSL1PREU	2721109
60 VAC/VDC	RSL1AB4ND	2721103	RSL1GB4ND	2721107	RSLZVA2	2721121	RSLZRA2	2721119	–		–	
110 VAC/VDC	–				–				RSL1PVFU	2721115	RSL1PRFU	2721110
230 VAC/VDC	–				–				RSL1PVPU	2721117	RSL1PRPU	2721112

Lisävarusteet

Kuvaus	Käyttö	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Merkintäliuska (2 x 64 liuskaa)	Kaikki kannat	RSLZ5		0.001
Yhdyskisko (10 x 20-napainen)	Kaikki kannat	RSLZ2	2721367	0.003
Erothinlevy (10 levyä)	Kaikki kannat	RSLZ3		0.001





RXM pienoisreleet

Tyyppi	RXM pienoisreleet koestuspainikkeella											
Koskettimet	2 CO / 12A				3 CO / 10 A				4 CO / 6 A			
Liitäntä	Lattaliitin (Faston)											
LED	Ei LEDiä		LED		Ei LEDiä		LED		Ei LEDiä		LED	
	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro
12 VDC	RXM2AB1JD	3585301	RXM2AB2JD	3585302	RXM3AB1JD	3585317	RXM3AB2JD	3585318	RXM4AB1JD	3585333	RXM4AB2JD	3585334
24 VDC	RXM2AB1BD	3585303	RXM2AB2BD	3585304	RXM3AB1BD	3585319	RXM3AB2BD	3585320	RXM4AB1BD	3585335	RXM4AB2BD	3585336
48 VDC	RXM2AB1ED	3585305	RXM2AB2ED	3585306	RXM3AB1ED	3585321	RXM3AB2ED		RXM4AB1ED	3585337	RXM4AB2ED	3585338
110 VDC	RXM2AB1FD	3585307	RXM2AB2FD	3585308	RXM3AB1FD	3585323	RXM3AB2FD	3585324	RXM4AB1FD		RXM4AB2FD	3585340
24 VAC	RXM2AB1B7	3585309	RXM2AB2B7	3585310	RXM3AB1B7	3585325	RXM3AB2B7	3585326	RXM4AB1B7	3585345	RXM4AB2B7	3585346
48 VAC	RXM2AB1E7	3585311	RXM2AB2E7	3585312	RXM3AB1E7	3585327	RXM3AB2E7	3585328	RXM4AB1E7	3585347	RXM4AB2E7	3585348
120 VAC	RXM2AB1F7	3585313	RXM2AB2F7	3585314	RXM3AB1F7	3585329	RXM3AB2F7	3585330	RXM4AB1F7	3585349	RXM4AB2F7	3585350
230 VAC	RXM2AB1P7	3585315	RXM2AB2P7	3585316	RXM3AB1P7	3585331	RXM3AB2P7	3585332	RXM4AB1P7	3585351	RXM4AB2P7	3585352
220 VDC	–							RXM4AB1MD	3585343	–		
240 VDC	–							RXM4AB1U7	3585353	–		
Ruuvipuristinkanta ^{®)}	RXZE2M114			3585429	–				RXZE2M114			3585429
Ruuvikanta ^{®)}	RXZE2M114M			3585430	–				RXZE2M114M			3585430
Ruuviliitinkanta ^{®)}	RXZE2S108M			3585431	RXZE2S111M			3585432	RXZE2S114M			3585433

(1) Liitäntäjärjestys (mixed) (2) Liitäntäjärjestys (separate)

Lisävarusteet

Kuvaus	Käyttö	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Kiinnityspanta metallinen	Kaikki kannat	10	RXZ400	3585426	0.001
Kiinnityspanta muovinen	Kaikki kannat paitsi push-in kanta RXZE14P	10	RXZR335	3585436	0.005
	RXZE14P	10	RXZR315	2721366	0.004
Rinnansyöttökisko 2-napainen (lth: 5 A)	Kaikki kannat erillisillä koskettimilla (RXZE2S●●●●)	10	RXZS2	3585437	0.005
Hyppyliitin (10 x 2-napainen)	Liittimelle (A2) RXZE push in-kannalle (RXZE14P)	10	RSZS02	2721363	0.002
Asennussovite alustakiinnikkeellä	RXM2●●●● RXM3●●●●	10	RXZE2FA		0.002
Merkintäliuska	Kaikki releet (108 liuskaa)	10	RXZL520	3585435	0.080
	RXZE14P	10	RXZL300	2721365	0.004
	Kaikki kannat paitsi RXZE2M114	10	RXZL420	3585434	0.001

Suojausmoduulit

Kuvaus	Jännite V	Käyttö	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Diodi	6...250 ~	Kaikki kannat	10	RXM040W	3585423	0.003
RC piiri	24...60 ~	Kaikki kannat	10	RXM041BN7	3585424	0.010
	110...240 ~	Kaikki kannat	10	RXM041FU7	3585425	0.010
Varistori	6...24 ~/~	Kaikki kannat	10	RXM021RB	3585422	0.030
	24...60 ~/~	Kaikki kannat	10	RXM021BN	3585420	0.030
	110...240 ~/~	Kaikki kannat	10	RXM021FP	3585421	0.030

Ajastinreleet

Kuvaus	Käyttö	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
2 tai 4 ajastettua CO kosketinta (toiminto A)	RXZE●●●●●● kannat	REXL2●●		-
		REXL4●●		-

Harmony RXG, RSL, RXM ja RUM sähkömekaaniset välireleet



RUM universaalit releet				
Tyyppi				
Koskettimet	2 CO / 10 A		3CO / 10 A	
Liitäntä	Sylinteri			
LED	LED		LED	
	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro
24 VDC			RUMC32BD	2721040
24 VAC			RUMC32B7	2721039
230 VAC	RUMC22P7	2721032	RUMC32P7	2721044
	Tuotekoodi		Snro	
Kanta	RUZC3M		3585587	



RSB välireleet				
Tyyppi				
Koskettimet	2 CO / 8 A		1CO / 16 A	
Liitäntä	PCB-pinnit			
LED	Saatavilla suojamoduulilla			
	Tuotekoodi	Snro	Tuotekoodi	Snro
24 VDC	RSB2A080BD	3585710	RSB1A160BD	3585706
24 VAC	RSB2A080B7	3583641		
230 VAC	RSB2A080P7	3585713	RSB1A160P7	3585709
	Tuotekoodi		Snro	
Kanta 12 A	RSZE1S35M		3585736	
Kanta 8/16 A	RSZE1S48M		3585735	



Relekannat						
Liitännän järjestely	Liitäntä	Reletyyppi	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Sekoitettu	Ruuviiliitäntä	RUMC2●●●	10	RUZC2M	3585586	0.054
		RUMC3●●●	10	RUZC3M	3585587	0.054
Erillinen	Ruuviiliitäntä	RUMC2●●●	10	RUZSC2M	3585590	0.095
		RUMC3●●●	10	RUZSC3M	3585591	0.100
		RUMF2●●●	10	RUZSF3M	3585592	0.095
		RUMF3●●●				




Suojausmoduuli						
Kuvaus	Käyttö	Jännite V	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Diodi	Kaikki RUM kannat	--- 6...250	10	RUW240BD	3585581	0.004
RC piiri	Kaikki RUM kannat	~ 110...240	10	RUW241P7	3585582	0.004
Varistori	Kaikki RUM kannat	~/--- 24	10	RUW242B7	3585583	0.004
		~/--- 240	10	RUW242P7	3585584	0.004



Ajastinmoduuli						
Kuvaus	Käyttö	Jännite V		Tuotekoodi	Snro	Paino kg
Monitoimi	Kaikki RUM kannat	~/--- 24... 240		RUW101MW	3583654	0.020

Aikareleet						
Kuvaus	Käyttö		Tuotekoodi	Snro	Paino kg	
2 x CO kosketinta (yksi- tai monitoiminto)	RUZC●M kannat		RE48A●● (1)		–	



Lisävarusteet						
Kuvaus	Käyttö	Kpl erä	Tuotekoodi	Snro	Paino kg	
Metallinen kiinnityspanta	Kaikki RUM kannat	10	RUZC200	3585585	0.001	
Rinnansyöttökisko 2-napainen (lth: 5 A)	Kaikki RUM kannat erillisillä koskettimilla	10	RUZS2	3585589	0.005	
Merkintäliuska	Kaikki releet (108 merkintäliuskaa)	10	RXZL520	3585435	0.086	
	Kaikki RUM kannat erillisillä koskettimilla	10	RUZL420	3585588	0.001	

(1) Viittaus "Harmony Timer Relays" luetteloon.

Harmony Aikareleet



Aikareleet ruuviliitännällä DIN-kiskoon, 1 kosketin						
Tyyppi	1 toiminto	2 toimintoa	2 toimintoa	1 toiminto	Monitoiminto	Monitoiminto
Toiminnot ¹⁾	A	A, At	L, Li	C	A, At, B, C, H, Ht, D, Di, Ac, Bw	Ad, Ah, N, O, P, Pt, T, Tt, W
Aika-alue	0.1 s...100 h					
Lähdön tyyppi/virta	1 puolijohde 0.7 A	1 rele ulostulo 1 CO / 8 A				
Syöttöjännite	24...240 VAC/VDC	24 VDC, 24...240 VAC			12...240 VAC/VDC	24 VDC, 24...240 VAC
Leveys (mm)	17.5 mm	17.5 mm				
Tuotekoodi	RE17LAMW	RE17RAMU	RE17RLMU	RE17RCMU	RE17RMMW ²⁾	RE17RMXMU
Snro	3514997	3520011	3520027	3520019	3520040	3520049
Aikareleet ruuviliitännällä DIN-kiskoon, 2 kosketinta						
Tyyppi	3 toimintoa	2 toimintoa	Monitoimi			
Toiminnot ¹⁾	A, At, Aw	C, Ct	A, At, Aw, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H, Ht, Hw, Qg, Qgt, Qgw, Qt, Qtt, Qtw, W, Wt			
Aika-alue	0.05 s...300 h					
Lähdön tyyppi/virta	2 CO / 8 A					
Syöttöjännite	24 VDC, 24...240 VAC					
Leveys (mm)	22.5 mm					
Tuotekoodi	RE22R1MAMR	RE22R2CMR	RE22R2MYMR			
Snro	2721052	2721062	2721071			
NFC -aikarele						
Tuotekoodi	RENF22R2MMW					
Snro	2721235					

A: Vetohidastus	Dit: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa työllä ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä	Lt: Epäsymmetrinen työ-tauko sekvenssi ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä
Ac: Veto- ja päästöhidastus ohjauksella	Diw: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa työllä ja ohjaus uudelleen käynnistykseen	N: "Turvaporssi" esim. automaattinen liukuovi tai sisääntuloportti
Act: Veto/päästöhidastus ohjauksella ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä	Dt: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa tauolla ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä	O: Vetohidastettu turvaporssi
Ad: Vetohidastus kosketinohjauksesta	Dw: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa tauolla ja ohjaus uudelleen käynnistykseen	P: Vetohidastettu impulssi
Ah: Symmetrinen työ/tauko sekvenssi kosketinohjauksesta	H: Impulssi	Pt: Vetohidastettu impulssi ajankeskeytyksellä
Ak: Epäsymmetrinen työ/tauko sekvenssi kosketinohjauksesta	He: Impulssi syötön katketessa	Q: Tähti-kolmio (2 N/O yhteinen tulo)
Akt: Epäsymmetrinen työ/tauko sekvenssi kosketinohjauksesta ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä	Ht: Impulssi ajankeskeytyksellä	Qc: Tähti-kolmio (1 C/O lähtö)
At: Vetohidastus ajankeskeytyksellä	Hw: Impulssi ja ohjaus uudelleen käynnistykseen	Qe: Tähti-kolmio (1 N/C ja 1 N/O erilliset tulot)
Aw: Vetohidastus ja ohjaus uudelleen käynnistykseen	K: Päästöhidastus	Qg: Tähti-kolmio (2 C/O yhteinen tulo)
B: Impulssi kosketinohjauksella	L: Epäsymmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa tauolla	Qgt: Tähti-kolmio (2 C/O yhteinen tulo) ajankeskeytyksellä
Bw: Impulssi kosketin veto- sekä päästöhidastusta	Li: Epäsymmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa työllä	Qt: Tähti-kolmio (2 C/O erilliset tulot)
C: Päästöhidastus kosketinohjauksella	Lit: Epäsymmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa työllä ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä	Qtt: Tähti-kolmio (2 C/O erilliset tulot) ajankeskeytyksellä
Ct: Päästöhidastus kosketinohjauksella ja lisäksi ohjaus ajankeskeytyksellä		T: TI Sysäysrele
D: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa tauolla		Tt: Sysäysrele ohjauksella
Di: Symmetrinen työ-tauko sekvenssi alkaa työllä		W: Sysäysrele ohjauksella ja ajastimella
		Wt: Impulssi kosketin päästöhidastusta

(1) Enemmän tietoa toiminnoista, teknisistä kuvauksista ja kaavioista nettisivuiltamme www.se.com/fin (2) Jousiliitin versio RE17RMMWS



Lue lisää osoitteesta www.se.com/fi

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi

02-2022

©2014-2022 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Life Is On

Schneider
Electric™