

PHILIPS

Safety instructions



Signify
I.B.R.S. / C.C.R.I.
Numéro 10461
5600 VB Eindhoven,
the Netherlands
📞 00800-74454775

© 2022 Signify Holding

www.philips.com/lighting



EN	04
UK	05
DE	06
FR	08
NL	09
ES	11
PT	13
IT	15
DA	16
FI	18
SV	19
NO	21
EL	23
TR	24
BG	26
HU	28
SL	29
HR	31
MK	32
SR	34
CZ	36
SK	38
PL	39
RO	41
SQ	43
LV	44
AU/NZ	46
LT	47
ET	49
RU	50
UA	52
AR	53

EN - SAFETY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Philips product, we highly appreciate your choice for the Philips brand and wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the icons in the Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

The manufacturer advises the correct use of lighting fittings! Therefore always follow these instructions to ensure correct and safe installation and functioning of the fitting, and keep them for future reference. Always consult a professional in advance, for choosing the right fastener for a secure mounting of the product. Take into account the weight of the product and the material of the mounting surface. If in doubt, consult a qualified or licensed electrician or contact your retail outlet. Ensure the product is always installed according to relevant regulations. Certain regulations indicate that electrical products must be installed only by a licensed electrician (e.g. Part P for the UK, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA /NEW ZEALAND). Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. Observe the correct colour of the wiring before installation: blue (N), brown (L) and if protection class I, yellow/green (earth). Mount wall lights out of children's reach. If the product is mounted on a metallic surface, this surface must be bonded to the protective earth conductor or to the equipotential bonding conductor of the installation. Always tighten the terminal screws firmly, especially attachments for low voltage wiring (12 V) (if applicable). It is highly recommended to regularly check and re-tighten the terminal screws over time. Keep packaging materials out of children's reach. (e.g. plastic bags,...). Maintain interior lighting with a dry cloth duster, do not use abrasives or solvents. Avoid liquids on all electrical parts. Immediately replace a cracked or broken translucent cover and only use manufacturer approved parts. It is advised to only use "Philips"-branded bulbs.

⚠ Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

ATTENTION: Below you will find all the explanations with numeric reference to the icons respectively in front of these safety instructions:

01) The product should only be installed indoors. 02) The product is not suitable for installation in bathrooms, certainly not in the specified zone. 03) The product is not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. 04) The product is not suitable for covering with thermally insulating material. 05) The product is only suitable for mounting on the ceiling. 06) The product is only suitable for mounting on the wall. 07) The product is suitable for mounting on the wall or on the ceiling. 08) Always take into consideration the minimum distance, as indicated on the icon, between the lamp and the lighted object. 09) IPX1: The product is protected against dripping water. IPX3: The product may be exposed to raindrops (falling drops under a maximum angle of 60° to the vertical axis). IPX4: The product is splash-proof: it may be exposed to splashing water coming from any direction (360°). IPX5: The product is protected against water jets. IPX7: The product can be installed into the ground. IPX8: The product is protected against immersion up to the indicated depth. • IPX5: The product is dust protected. IP6X: The product is dust tight. 10) Immediately replace a cracked or broken safety glass and only use borosilicate parts of the same dimensions, with a minimum thickness of 3 mm. 11) Protection class I: the product or component has an earthing connection. The earth wire (yellow/green) has to be connected to the terminal marked with class I logo. 12) Protection class II: the product or component is provided with double or reinforced insulation. 13) Protection class III: the product or component is only suitable for safety extra low voltage supply (<50V ac, <120Vd.c.). 14) Strip the wire as indicated on the icon. 15) The earthing wire always has to be longer than the brown line (L) and blue line (N) wire. 16) The use of the supplied heat-resistant sleeving is required over the unstripped wire lengths. 17) The product is only suitable for wiring directly to the electrical mains supply. 18) In case of damage to the wire: • X-connection: Replace it by a wire of the same type. • Y-connection: Must be replaced by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. • Z-connection: The cord cannot be replaced, the luminaire should be destroyed. 19) MAX. ...W: only use bulbs suitable for this product and keep within the maximum specified wattage. 20) The product is only suitable for reflector bulbs. 21) The product is only suitable for CFL-i or LED-bulbs (e.g. E14, E27, G4, Gx53, ...) 22) The product is not suitable for CFL-i or LED-bulbs (e.g. E14, E27, G4, Gx53, ...) 23) Only a bulb with a diameter of 60 mm can be used. A bulb with a 45 mm diameter must not be used for this product. 24) Only use a globe bulb that has the size of the indicated diameter. Never use a standard incandescent bulb. 25) This product is only suitable for candle shaped bulbs. 26) The product is only suitable for a bulb with built-in safety or a low pressure bulb. An extra safety glass is not necessary. 27) Capsule and linear halogen bulbs may not be touched by bare hands. 28) The product is equipped with a fuse. If the product is out of order after bulb replacement, the internal fuse has to be replaced. This must be done by a qualified electrician if contact with internal wiring can be made. 29) The product is dimmable with the supplied dimmer or with a (not included) dimmer connected to the electrical installation of the home. For reference please visit "www.philips.com". Consult a qualified electrician for choosing the suitable dimmer type. 30) The product is not dimmable. 31) The product is dimmable with the supplied dimmer ONLY. Do not connect to an additional dimmer. 32) The dimmability features depend on the chosen lamp. More information on the dimmability features is available in the information pack provided with the bulb. 33) The product is working with a safety transformer. Replace a broken transformer only with a transformer with identical technical specifications. Consult a qualified electrician or your retail outlet. 34) Product for rough service. 35) Product with time and light setting options. Minimum and maximum is indicated on the icon. 36) The product can be mounted up to a maximum height of 6 m. 37) For reliable operation, you have to mount the product on the specified height as indicated on the icon. The maximum and minimum reach of the detector is also indicated. 38) The standard active range of vision of the detector covers the given degrees indicated on the icon. 39) This product should be mounted horizontally. For longer life, the bulb should not be at an angle greater than 4 degrees. 40) Ensure not to drill through electrical wires or any other obstruction in the wall or ceiling during installation! 41) If the product is mounted onto a ceiling-box or wall-box, it is obliged to cover the box with a lid first. (e.g. The Netherlands) 42) Electrical wiring may never be clamped or twisted between the product and the mounting surface! 43) Parts of this product may get hot. 44) This product is not suitable for children under 3 years. 45) The product is only suitable for persons above 3 years. 46) Mount the product out of arm reach (X1: for children, X2: for adults). 47) Product to be installed by two people. 48) To avoid corrosion, clean the luminaire a minimum of 2 times per year with a soft cloth and a neutral detergent (4 times in coastal or industrial areas). 49) The product is only settable during installation by means of a tool. 50) Caution: Risk of electric shock! The light

source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. 51) Replaceable (LED only) light source by an end-user. 52) Replaceable light source by an end-user. 53) Replaceable (LED only) light source by a professional. The LED light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. 54) Replaceable light source by a professional. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person. 55) Non-replaceable light source: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. 56) Replaceable control gear by an end-user. 57) Replaceable control gear by a professional. 58) Non-replaceable control gear. 59) Do not use the control device with wet hands, in areas directly exposed to water or outdoors. 60) Do not stare at the operating light source.

Energy Labelling Regulation (EU)2019/2015: 61) This product contains a light source of energy efficiency class A. 62) This product contains a light source of energy efficiency class B. 63) This product contains a light source of energy efficiency class C. 64) This product contains a light source of energy efficiency class D. 65) This product contains a light source of energy efficiency class E. 66) This product contains a light source of energy efficiency class F. 67) This product contains a light source of energy efficiency class G. This product is specifically designed and developed for domestic use in normal conditions and operation only. The lifetime mentioned on the packaging is an average only (in accordance with standards L70B50 and IEC60969 norms) and is based on an average of 3 burning hours per day. If you encounter any difficulties with the use of the product, we recommend that you first consult the user manual and the information on our website. Subject to the terms and conditions hereof, we as the manufacturer (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) warrant that the product is free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years after the date of purchase, unless a different period is stated in or on the packaging of the product and subject to maintenance of the product in accordance with the care and cleaning instructions laid down in the user manual. Unless statutory provisions of applicable law regulate otherwise, our obligations under warranty will be limited, at our option, to either repair, to provide a replacement product for the defective product or to offer an appropriate credit for the purchase price for the defective product. (De)mounting and/or (de)installation and labour costs are excluded from warranty, as well as broken glass, batteries and replaceable bulbs. Our remedies under warranty will not extend or renew the original applicable warranty period. We are entitled, at our option, to replace the defective product covered by warranty, with a product that has minor deviations in design and/or specifications which do not affect the functionality of the product. In order to be entitled to make a valid claim under this warranty, you must present to us (or our representative) on request, an adequate receipt of your purchase and the defective product for analysis. To the maximum extent permitted by applicable law, this policy sets out our entire liability as the manufacturer, in connection with defective or non-conforming products. We will not be liable to you for other losses or indirect or consequential damages (including but not limited to loss of data or loss of income), nor compensate you for activities such as regular maintenance, saving or restoring data. Your statutory rights arising from applicable law are not affected by this voluntarily provided manufacturer's warranty. If you offer your product for service in a country other than the country where you purchased the product, we will try to have your product serviced against the warranty terms of the country where you purchased the product. To obtain service within the warranty period, please contact your dealer or the Philips Consumer Care center. The contact details can be found on: www.philips.com/lighting Alterations in design and technical specifications reserved. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

UK - REGULATION

Thank you for purchasing this Philips product, we highly appreciate your choice for the Philips brand and wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the Icons in the Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

♻️ Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

UK Energy Information Regulation: 61) This product contains a light source of energy efficiency class A. 62) This product contains a light source of energy efficiency class B. 63) This product contains a light source of energy efficiency class C. 64) This product contains a light source of energy efficiency class D. 65) This product contains a light source of energy efficiency class E. 66) This product contains a light source of energy efficiency class F. 67) This product contains a light source of energy efficiency class G. This product is specifically designed and developed for domestic use in normal conditions and operation only. The lifetime mentioned on the packaging is an average only (in accordance with standards L70B50 and IEC60969 norms) and is based on an average of 3 burning hours per day. If you encounter any difficulties with the use of the product, we recommend that you first consult the user manual and the information on our website. Subject to the terms and conditions hereof, we as the manufacturer (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) warrant that the product is free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years after the date of purchase, unless a different period is stated in or on the packaging of the product and subject to maintenance of the product in accordance with the care and cleaning instructions laid down in the user manual. Unless statutory provisions of applicable law regulate otherwise, our obligations under warranty will be limited, at our option, to either repair, to provide a replacement product for the defective product or to offer an appropriate credit for the purchase price for the defective product. (De)mounting and/or (de)installation and labour costs are excluded from warranty, as well as broken glass, batteries and replaceable bulbs. Our remedies under warranty will not extend or renew the original applicable warranty period. We are entitled, at our option, to replace the defective product covered by warranty, with a product that has minor deviations in design and/or specifications which do not affect the functionality of the product. In order to be entitled to make a valid claim under this warranty, you must present to us (or our representative) on request, an adequate receipt of your purchase and the defective product for

analysis. To the maximum extent permitted by applicable law, this policy sets out our entire liability as the manufacturer, in connection with defective or non-conforming products. We will not be liable to you for other losses or indirect or consequential damages (including but not limited to loss of data or loss of income), nor compensate you for activities such as regular maintenance, saving or restoring data. Your statutory rights arising from applicable law are not affected by this voluntarily provided manufacturer's warranty. If you offer your product for service in a country other than the country where you purchased the product, we will try to have your product serviced against the warranty terms of the country where you purchased the product. To obtain service within the warranty period, please contact your dealer or the Philips Consumer Care center. Signify Commercial UK Limited, Unit 3, Guildford Business Park, Guildford, Surrey, GU2 8XG, United Kingdom. The contact details can be found on: www.philips.com/lighting. Alterations in design and technical specifications reserved. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DE - SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts der Marke Philips entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Produkt. Das vorliegende Handbuch B beinhaltet die Definitionen aller grundsätzlich geltenden Parameter und Spezifikationen mit Symbolen gemäß internationalen. Normen und Sicherheitsstandards. Diese können jedoch auf Ihr erworbenes Produkt nur teilweise zutreffen. Im beiliegenden Handbuch A werden alle Symbole dargestellt, die speziell für dieses Produkt gültig sind.

Der Hersteller verweist auf die korrekte Verwendung der Beleuchtungskörper! Befolgen Sie daher immer diese Anweisungen, um eine korrekte und sichere Installation und den ebensolchen Betrieb der Beleuchtungskörper, und bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Nachschlagen auf. Wenden Sie sich zunächst immer an einen Experten, um die richtige Befestigung für eine sichere Montage des Produkts zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie dabei das Gewicht des Produkts sowie die Beschaffenheit der Montageoberfläche. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten bzw. lizenzierten Elektriker zu Rate, oder wenden Sie sich an Ihren Einzelhändler.

Installieren Sie das Produkt stets unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften. Einige Vorschriften fordern, dass elektrische Produkte nur von einem lizenzierten Elektriker installiert werden (z. B. Part P für GB, AS/NZS3000 In für AUSTRALIEN/NEUSEELAND). Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab. Achten Sie vor der Installation auf die richtige Farbe der Leitungen: blau (N), braun (L) und, bei Schutzklasse I, gelb/grün (Erde). Montieren Sie Wandleuchten außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenn das Produkt an einer Metalloberfläche angebracht wird, muss diese mit dem Schutzleiter oder dem Potenzialausgleichsleiter der Installation verbunden sein. Ziehen Sie die Klemmschrauben immer fest an, insbesondere bei Befestigungen für Niedervoltspannung (12 V) (sofern zutreffend). Es wird nachdrücklich empfohlen, die Klemmschrauben regelmäßig zu überprüfen und nachzuziehen. Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen (z. B. Kunststoffbeutel usw.). Pflegen Sie die Beleuchtung in geschlossenen Räumen mit einem trockenen Reinigungstuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit elektrischen Teilen. Tauschen Sie gesprungene oder gebrochene transparente Abdeckungen sofort aus, und verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller geprüfte Ersatzteile. Es wird empfohlen, nur Lampen der Marke Philips zu verwenden.

⚠ Bitte erkundige Dich nach dem örtlichen Entsorgungs-, Trenn- und Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und Verpackungen. Richte Dich bitte nach den geltenden Vorschriften in Deinem Land und entsorge Deine Altgeräte nicht über Deinen Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung der Verpackung, Deines Produkts und/oder der Batterien/Akkus werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Batterien/Akkus müssen separat vom städtischen Abfallsystem über dafür vorgesehene Sammelstellen entsorgt werden. Bei der Entsorgung eines Produkts, das nicht vom Benutzer austauschbare Batterien/Akkus enthält, sollten die nicht vom Benutzer austauschbaren Batterien/Akkus von einer fachkundigen Person entfernt werden. Weitere Informationen über die Entsorgung Ihres Produktes und der Batterien finden Sie unter www.signify.com/de-de/sustainability.

WICHTIG: Im Folgenden werden alle Erläuterungen mit Zahlenreferenz zu den jeweiligen Symbolen vor den nachstehenden Sicherheitsanweisungen angegeben: 01) Das Produkt sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen installiert werden. 02) Das Produkt ist nicht für die Installation in Badezimmern, speziell im angegebenen Bereich, geeignet. 03) Das Produkt ist nicht für das direkte Anbringen an normal entflammbaren Oberflächen geeignet. 04) Das Produkt ist nicht für die Abdeckung mit Wärmedämmmaterial geeignet. 05) Das Produkt ist ausschließlich für das Anbringen an der Decke geeignet. 06) Das Produkt ist ausschließlich für das Anbringen an der Wand geeignet. 07) Das Produkt ist für das Anbringen an der Wand oder der Decke geeignet. 08) Berücksichtigen Sie stets den im Symbol angegebenen Mindestabstand zwischen der Lampe und dem beleuchteten Objekt. 09) IPX1: Das Produkt ist vor Tropfwasser geschützt. IPX3: Das Produkt ist vor Regentropfen geschützt (Tropfen, die mit einem Winkel von maximal 60° zur vertikalen Achse fallen). IPX4: Das Produkt ist spritzgeschützt: es ist vor Sprühwasser aus allen Richtungen geschützt (360°). IPX5: Das Produkt ist vor Wasserstrahlen geschützt. IPX7: Das Produkt kann im Boden installiert werden. IPX8: Das Produkt ist vor Eintauchen bis zu einer angegebenen Tiefe geschützt. • IPX5: Das Produkt ist staubgeschützt. IPX6: Das Produkt ist staubdicht. 10) Ersetzen Sie gesprungene oder gebrochene Sicherheitsglas, und verwenden Sie ausschließlich Borosilikatsatzteile mit den gleichen Maßen und einer Mindestdicke von 3 mm.

11) Schutzklasse I: Das Produkt bzw. die Komponente hat einen Schutzleiter. Dieser Schutzleiter (gelb/grün) muss an den Anschluss mit der Kennzeichnung angebracht werden. 12) Schutzklasse II: Das Produkt bzw. die Komponente weist eine doppelte oder verstärkte Isolierung auf. 13) Schutzklasse III: Das Produkt bzw. die Komponente ist nur für den Betrieb mit Schutzkleinspannung geeignet (< 50 V Wechselspannung, < 120 V Gleichspannung). 14) Isolieren Sie den Leiter wie im Symbol dargestellt ab. 15) Der Schutzleiter muss immer länger als die braune Phase (L) und die blaue Neutralleiter (N) sein. 16) Die mitgelieferte hitzebeständige Umhüllung muss über den nicht abisolierten Leitungen verwendet werden. 17) Das Produkt ist ausschließlich für die direkte Verdichtung mit der elektrischen Stromversorgung geeignet. 18) • X-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, muss sie durch eine Leitung des gleichen Typs ersetzt werden. • Y-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur vom Hersteller, dem Händler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. • Z-Verbindung: Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. 19) MAX. usw.: Verwenden Sie nur Lampen, die für dieses Produkt geeignet sind, und berücksichtigen Sie die angegebene maximale Wattleistung. 20) Das Produkt ist ausschließlich für Reflektorlampen geeignet. 21) Das Produkt ist ausschließlich für CFL- oder LED-Lampen geeignet (z. B. E14, E27, Gu10, Gx53 usw.). 22) Das Produkt ist nicht für CFL- oder LED-Lampen geeignet (z. B. E14, E27, Gu10, Gx53 usw.). 23) Es können ausschließlich Lampen mit einem Durchmesser von 60 mm verwendet werden. Eine Lampe mit einem Durchmesser von 45 mm darf nicht für dieses Produkt verwendet werden. 24) Verwenden Sie nur eine

Globe-Lampe mit den angegebenen Maßen. Verwenden Sie keine Standardlampe. 25) Dieses Produkt ist ausschließlich für kerzenförmige Lampen geeignet. 26) Das Produkt ist nur für Lampen mit eingebauter Sicherheitsfunktion oder für Niederdrucklampen geeignet. Ein zusätzliches Sicherheitsglas ist nicht notwendig. 27) Brenner- und Stab-Halogenlampen dürfen nicht mit bloßen Händen berührt werden. 28) Das Produkt ist mit einer Sicherung ausgestattet. Wenn das Produkt nach einem Lampenwechsel nicht mehr funktioniert, muss die interne Sicherung ausgewechselt werden. Dies darf nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, wenn ein Kontakt mit der internen Verdrahtung möglich ist. 29) Das Produkt ist mit dem mitgelieferten Dimmer oder mit einem (nicht mitgelieferten) Dimmer, der an das Stromnetz im Haus angeschlossen ist, dimmbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter "www.philips.com". Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um Informationen zum geeigneten Dimmertyp zu erhalten. 30) Das Produkt ist nicht dimmbar. 31) Das Produkt kann NUR über den im Lieferumfang enthaltenen Dimmer gedimmt werden. Verbinden Sie keinen zusätzlichen Dimmer. 32) Die Dimmbarkeitseigenschaften sind je nach gewählter Lampe unterschiedlich. Weitere Informationen zu den Dimmbarkeitseigenschaften finden Sie im Informationspaket, das im Lieferumfang der Lampe enthalten ist. 33) Das Produkt wird mit einem Sicherheitstransformator betrieben. Ersetzen Sie beschädigte Transformatoren nur durch Transformatoren mit identischen technischen Daten. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Ihren Einzelhändler. 34) Produkt für anspruchsvolle Anwendungen. 35) Produkt mit verschiedenen Optionen zur Uhrzeit- und Lichtinstellung. Mindest- und Höchstwerte sind im Symbol angegeben. 36) Das Produkt kann bis zu einer maximalen Höhe von 6 m angebracht werden. 37) Für einen zuverlässigen Betrieb müssen Sie das Produkt auf der im Symbol angegebenen Höhe anbringen. Die Höchst- und Mindestreichweite des Bewegungsmelders wird ebenfalls angegeben. 38) Die standardmäßige Erkennungsreichweite des Bewegungsmelders wird anhand der Gradzahl im Symbol angegeben. 39) Dieses Produkt sollte horizontal angebracht werden. Um eine längere Gebrauchsdauer zu gewährleisten, sollte die Lampe nicht in einem Winkel von über 4 Grad geneigt sein. 40) Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Bohren keine elektrischen Leitungen oder andere in der Wand oder der Decke befindlichen Hindernisse beschädigen. 41) Wenn das Produkt an einer Decken- oder Wanddose angebracht wird, muss diese vorher mit einem Deckel verschlossen werden (z. B. Niederlande). 42) Elektrische Leitungen dürfen zwischen dem Produkt und der Oberfläche niemals eingeklemmt oder verdreht werden. 43) Teile dieses Produkts können heiß werden. 44) Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet. 45) Das Produkt ist nur für Personen über 7 Jahren geeignet. 46) Bringen Sie das Produkt außer Reichweite an (X1: für Kinder, X2: für Erwachsene). 47) Produkt von zwei Personen zu montieren. 48) Um Korrosion zu vermeiden, reinigen Sie das Gehäuse mindestens 2x pro Jahr (bzw. 4x pro Jahr in Küsten- und Industriegebieten) mit einem weichen Tuch und neutralen Reinigungsmittel. 49) Das Produkt kann nur während der Installation mit einem Werkzeug eingestellt werden. 50) Achtung: Stromschlaggefahr! Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. 51) Von Endanwender austauschbare Lichtquelle (nur LED). 52) Von Endanwender austauschbare Lichtquelle. 53) Nur von einer Fachkraft auszutauschende Lichtquelle (nur LED). Die LED-Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. 54) Nur von einer Fachkraft auszutauschende Lichtquelle: Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. 55) Nicht austauschbare Lichtquelle: Die Lichtquelle in dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. 56) Von Endanwender austauschbares Vorschaltgerät. 57) Von Fachkraft auszutauschendes Vorschaltgerät. 58) Nicht austauschbares Vorschaltgerät. 59) Verwenden Sie das Steuergerät nicht mit nassen Händen, in Bereichen, wo es direktem Wasser ausgesetzt ist, oder im Freien. 60) Blicken Sie nicht in die in Betrieb befindliche Lichtquelle.

Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung (EU)2019/2015: 61) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A. 62) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B. 63) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. 64) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. 65) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 66) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 67) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Dieses Produkt wurde speziell für den Gebrauch in einer häuslichen Umgebung, ausschließlich unter Standardbedingungen und für den Standardbetrieb konzipiert und entwickelt. Bei der auf der Verpackung angegebenen Nutzlebensdauer handelt es sich um einen Durchschnittswert (gemäß den Standards 170B50 und den IEC60969-Normen), der auf einer durchschnittlichen Brenndauer von drei Stunden pro Tag basiert. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung des Produkts haben, empfehlen wir Ihnen, zunächst die Bedienungsanleitung und die Informationen auf unserer Website zu Rate zu ziehen. Gemäß den vorliegenden Bedingungen garantieren wir als Hersteller (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Número 10461 5600 V Einindhoven, Niederlande), dass das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, es sei denn, in oder auf der Verpackung des Produkts ist ein anderer Zeitraum angegeben, und vorausgesetzt, dass die Wartung des Produkts gemäß den in der Bedienungsanleitung angegebenen Anweisungen für die Pflege und Reinigung erfolgt. Sofern nicht anders durch geltende Gesetze vorgeschrieben, sind unsere Garantiepflichten nach unserer Wahl entweder auf die Reparatur, die Bereitstellung eines Ersatzproduktes für das fehlerhafte Produkt oder das Anbieten einer angemessenen Gutschrift über den Kaufpreis des fehlerhaften Produkts beschränkt. (De)Montage und/oder (De)Installation und Arbeitskosten sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso wie Glasbruch, Akkus und Leuchtmittel. Unsere Nachbesserung gemäß der Garantie verlängern oder erneuern die ursprünglich anwendbare Garantiedauer nicht. Wir sind berechtigt, das fehlerhafte, von der Garantie abgedeckte Produkt nach unserer Wahl durch ein Produkt zu ersetzen, das geringfügige Abweichungen im Design und/oder in den technischen Daten aufweist, durch die die Funktionalität des Produkts nicht beeinträchtigt wird. Um berechtigt zu sein, einen gültigen Anspruch gemäß dieser Garantie geltend zu machen, müssen Sie uns (oder unserem Vertreter) auf Anfrage einen angemessenen Kaufbeleg und das fehlerhafte Produkt zur Analyse vorlegen. Im vollen von der Rechtsprechung zugelassenen Rahmen regelt diese Richtlinie unsere gesamte Haftung als Hersteller im Zusammenhang mit fehlerhaften oder nicht konformen Produkten. Wir sind Ihnen gegenüber weder haftbar für andere Verluste oder Folgeschäden (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Datenverlust oder Einkommensverlust), noch werden wir Sie für Aktivitäten wie die regelmäßige Wartung, Sicherung oder Wiederherstellung von Daten entschädigen. Der Ausschluss findet keine Anwendung im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, im Falle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, der Produkthaftung und bei Verletzung wesentlicher Pflichten, die die Erreichung des Garantiezwecks gefährden. Ihre Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer, die sich aus den geltenden Gesetzen ergeben, werden durch diese freiwillig gewährte Herstellergarantie nicht beeinträchtigt. Wenn Sie Ihr Produkt in einem anderen Land als in dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben, zur Wartung anbieten, werden wir versuchen, Ihr Produkt gemäß den Garantiebestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt erworben haben, zu warten. Um eine Wartung innerhalb der

Garantiedauer zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das Philips-Kundencenter. Die Kontaktdaten finden Sie unter: www.philips.com/lighting. Änderungen am Design und an den technischen Daten sind vorbehalten. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

FR - INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit Philips, nous apprécions grandement votre confiance en la marque Philips et vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l'utilisation de votre produit. Ce manuel B contient les définitions de tous les paramètres et de toutes les caractéristiques techniques potentiellement applicables sous forme d'icônes, conformément aux normes internationales et aux normes de sécurité. Cependant, ces paramètres et caractéristiques ne s'appliquent peut-être pas tous au produit que vous avez acheté : veuillez consulter les icônes sur le manuel A pour savoir lesquels correspondent à ce produit.

Le fabricant recommande une utilisation correcte des luminaires ! Par conséquent, suivez toujours ces consignes pour garantir une installation et un fonctionnement corrects et sûrs du luminaire, et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Consultez toujours un professionnel pour choisir l'attache adéquate pour une fixation sécurisée du produit. Prenez en compte le poids du produit et les matériaux de la surface de fixation. En cas de doute, consultez un électricien qualifié ou sous licence ou contactez votre revendeur. Assurez-vous que le produit est toujours installé conformément aux réglementations applicables. Certaines réglementations stipulent que les produits électriques doivent être installés par un électricien qualifié (réglementations « Part P » pour le Royaume-Uni, AS/NZS3000 IN pour l'Australie et la Nouvelle Zélande, etc.). Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation. Soyez attentif à la couleur des câbles avant l'installation : bleu (N), marron (L) et jaune/vert (masse) si l'appareil appartient à la classe I. Installez les appliques murales hors de portée des enfants. Si vous fixez le produit sur une surface métallique, celle-ci doit être reliée au conducteur de terre ou au conducteur d'équipotentialité de l'installation pour des raisons de sécurité. Veillez à toujours bien serrer les vis de borne, en particulier pour les accessoires des installations à basse tension (12 V) (le cas échéant). Il est fortement recommandé de contrôler et de resserrer régulièrement les vis de borne au fil du temps. Conservez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. (sacs en plastique, etc.) Entretenez l'éclairage intérieur avec un chiffon en tissu sec, n'utilisez pas d'abrasifs ni de solvants. Évitez tout contact des pièces électriques avec des liquides. Un cache translucide fissuré ou cassé doit immédiatement être remplacé. Utilisez exclusivement des pièces de rechange approuvées par le fabricant. Il est recommandé d'utiliser uniquement des ampoules de marque « Philips ».

⚠️ Veuillez vous informer sur le système de collecte local, et sur la procédure de tri et de collecte des produits électriques et électroniques, et des emballages. Veuillez vous conformer aux consignes locales, et ne jetez pas votre ancien produit et son emballage avec les ordures ménagères. En respectant ces consignes pour mettre au rebut l'emballage, le produit et/ou les piles, vous contribuez à respecter l'environnement et la santé des personnes. Les piles ne doivent pas être mêlées aux ordures ordinaires, mais jetées sur des sites séparés prévus à cet effet. Lorsque vous mettez au rebut un produit contenant des piles non remplaçables, celles-ci doivent être retirées par un professionnel.

ATTENTION : vous trouverez ci-dessous toutes les explications avec le numéro de référence de chaque icône en face de ces instructions de sécurité :

01) Le produit doit uniquement être installé en intérieur. 02) Le produit ne doit pas être installé dans une salle de bain, en particulier dans la zone indiquée. 03) Le produit ne doit pas être fixé sur une surface inflammable standard. 04) Le produit ne doit pas être recouvert avec un matériau d'isolation thermique. 05) Le produit peut uniquement être fixé au plafond. 06) Le produit peut uniquement être fixé à un mur. 07) Le produit peut être installé sur un mur ou un plafond. 08) Tenez toujours compte de la distance minimale, telle qu'indiquée sur l'icône, entre la lampe et l'objet éclairé. 09) IPX1 : le produit est protégé contre les ruissellements d'eau. IPX3 : le produit peut être exposé à la pluie (tombant à un angle inférieur à 60° de la verticale). IPX4 : l'appareil est résistant aux projections : il peut être exposé aux projections d'eau provenant de toutes les directions (360°). IPX5 : le produit est protégé contre les jets d'eau. IPX7 : le produit peut être installé dans le sol. IPX8 : le produit est protégé contre l'immersion jusqu'à la profondeur indiquée. IPX9 : le produit est protégé contre les poussières. IP6X : le produit est étanche aux poussières. 10) Tout verre de sécurité fissuré ou cassé doit immédiatement être remplacé. Utilisez exclusivement des pièces en verre borosilicaté de mêmes dimensions, d'une épaisseur minimale de 3 mm. 11) Protection de classe I : le produit ou composant est équipé d'une prise de terre. Le câble de terre (jaune/vert) doit être connecté à la borne marquée du symbole protection de classe I. 12) Protection de classe II : le produit ou composant est fourni avec une isolation double ou renforcée. 13) Protection de classe III : le produit ou composant n'est utilisable qu'avec une alimentation à très basse tension de sécurité (< 50 V en courant alternatif ; < 120 V en courant continu). 14) Dénudez le câble, comme indiqué sur le schéma. 15) Le câble de terre doit toujours être plus long que le câble de phase marron (L) et le câble neutre bleu (N). 16) L'utilisation de la gaine résistante à la chaleur fournie est requise sur les portions de câble non dénudées. 17) Le produit peut uniquement être branché directement sur le secteur. 18) Connexion X : si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble de même type. Connexion Y : si le câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, par le distributeur ou par un expert, afin d'éviter tout risque. Connexion Z : le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. 19) MAX ... W : utilisez uniquement les ampoules adaptées à ce produit et assurez-vous qu'elles ne dépassent pas la puissance maximale indiquée. 20) Le produit est uniquement utilisable avec des ampoules à réflecteur. 21) Le produit fonctionne uniquement avec les ampoules CFL-I ou LED (E14, E27, GU10, Gx53, etc.). 22) Le produit n'est pas adapté aux ampoules CFL-I ou LED (E14, E27, GU10, Gx53, etc.). 23) Seules les ampoules dont le diamètre est de 60 mm peuvent être utilisées. Ce produit ne doit pas être utilisé avec une ampoule de 45 mm de diamètre. 24) Utilisez uniquement les ampoules globes dont le diamètre correspond à celui indiqué. N'utilisez jamais d'ampoule à incandescence standard. 25) Ce produit est uniquement destiné aux ampoules en forme de flamme. 26) Ce produit est uniquement destiné aux ampoules avec sécurité intégrée et aux ampoules basse pression. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un verre de sécurité supplémentaire. 27) Les ampoules halogènes capsules et linéaires ne doivent pas être touchées à main nue. 28) Ce produit est doté d'un fusible. Si le produit est hors d'usage après un changement d'ampoule, le fusible interne doit être remplacé. Cette opération doit être réalisée par un électricien qualifié si un risque de contact avec le circuit électrique interne existe. 29) L'intensité lumineuse de ce produit est réglable avec le variateur fourni ou à l'aide d'un variateur connecté à l'installation électrique de votre maison (non inclus). Pour plus d'informations, rendez-vous sur « www.philips.com ». Consultez un électricien qualifié pour choisir le type de variateur adapté. 30) L'intensité lumineuse du produit n'est pas variable. 31) L'intensité lumineuse du produit est variable avec le variateur fourni UNIQUEMENT. Ne connectez pas de variateur supplémentaire. 32) Les fonctionnalités de réglage de l'intensité

dépendent de l'ampoule choisie. De plus amples informations sur les fonctions de gradabilité sont disponibles dans le pack d'informations fourni avec l'ampoule. 33) Le produit fonctionne avec un transformateur de sécurité. Ne remplacez un transformateur endommagé par un transformateur présentant les mêmes spécifications techniques. Consultez un électricien qualifié ou votre revendeur. 34) Produit destiné aux environnements difficiles. 35) Produit disposant d'options de réglage du temps et de l'éclairage. Les températures minimale et maximale sont indiquées sur l'icône. 36) Le produit peut être installé à une hauteur maximale de 6 m. 37) Pour que le produit fonctionne correctement, vous devez le fixer à la hauteur indiquée sur l'icône. Les portées maximale et minimale du détecteur sont également indiquées. 38) Le champ de vision actif standard du détecteur couvre l'angle indiqué sur l'icône. 39) Ce produit doit être monté à l'horizontale. Pour une durée de vie plus longue, l'angle de l'ampoule ne doit pas dépasser 4 degrés. 40) Veillez à ne pas percer les câbles électriques ou tout autre objet se trouvant dans le mur ou le plafond lors de l'installation. 41) Si vous fixez le produit sur un boîtier pour plafond ou un boîtier mural, vous devez d'abord placer un couvercle sur le boîtier (par ex. aux Pays-Bas). 42) Les câbles électriques ne doivent jamais être encastrés ou torsadés entre le produit et la surface de fixation. 43) Certaines parties de ce produit peuvent devenir chaudes. 44) Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 5 ans. 45) Le produit est utilisable uniquement par des personnes âgées de plus de 2 ans. 46) Le produit doit être fixé hors de portée (X1 : des enfants, X2 : des adultes). 47) L'installation du produit nécessite la présence de 2 personnes. 48) Pour éviter la corrosion, nettoyez l'armature au moins 2 fois par an avec un chiffon doux et un détergent neutre (4 fois dans les zones côtières ou en milieu industriel). 49) Le produit est uniquement réglable lors de l'installation à l'aide d'un outil. 50) Attention : risque d'électrocution! La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées. 51) Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un utilisateur final. 52) Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final. 53) Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel : La source lumineuse LED contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées. 54) Source lumineuse remplaçable par un professionnel : La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées. 55) Source lumineuse non remplaçable : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, tout le luminaire doit être remplacé. 56) Appareillage remplaçable par un utilisateur final. 57) Appareillage remplaçable par un professionnel. 58) Appareillage non remplaçable. 59) Ne pas utiliser la commande avec des mains humides, dans des lieux exposés directement à l'eau, ou à l'extérieur. 60) Ne fixez pas la source lumineuse durant le fonctionnement.

Règlement sur l'étiquetage énergétique (UE) 2019/2015: 61) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A. 62) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B. 63) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C. 64) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D. 65) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 66) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 67) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Ce produit est spécialement conçu et développé pour une utilisation domestique dans des conditions de fonctionnement normales uniquement. La durée de vie mentionnée sur l'emballage correspond à une moyenne (conformément aux normes L70B50 et IEC60969) sur la base d'une utilisation de 3 heures par jour. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du produit, nous vous recommandons de consulter d'abord le manuel de l'utilisateur et les informations sur notre site Web. Sous réserve des présentes conditions générales, nous, en qualité de fabricant (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 BV Eindhoven, Pays-Bas) garantissons que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux (2) ans après la date d'achat, sauf si une période différente est indiquée dans ou sur l'emballage du produit et sous réserve que le produit soit entretenu conformément aux instructions d'entretien et de nettoyage figurant dans le manuel d'utilisation. Sauf dispositions légales contraires, nos obligations en vertu de la garantie se limiteront, à notre discrétion, à la réparation, à la fourniture d'un produit remplaçant le produit défectueux ou à un crédit correspondant au prix d'achat du produit défectueux. Les frais de (dé)montage et/ou de (dés)installation et de main d'œuvre sont exclus de la garantie, ainsi que les bris de verre, les batteries et les ampoules remplaçables. Nos réparations sous garantie ne prolongent ni ne renouvellent la période de garantie d'origine applicable. Nous avons le droit, à notre discrétion, de remplacer le produit défectueux couvert par la garantie par un produit légèrement différent au niveau de la conception et/ou des spécifications, sans que ces différences affectent la fonctionnalité du produit. Pour soumettre une réclamation valide en vertu de cette garantie, vous devez nous fournir (ou fournir à notre représentant) sur demande un reçu de votre achat ainsi que le produit défectueux pour que nous puissions l'analyser. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, cette police expose notre entière responsabilité en qualité de fabricant s'agissant de produits défectueux ou non conformes. Nous ne serons pas responsables envers vous d'autres pertes ou dommages indirects ou consécutifs (y compris, mais sans que ceci soit exhaustif, la perte de données ou la perte de revenus) ni ne vous indemniserons pour des activités telles que l'entretien régulier, l'enregistrement ou la restauration de données. Vos droits statutaires découlant de la loi applicable ne sont pas affectés par la présente garantie fournie volontairement par le fabricant. Si vous soumettez votre produit au service après-vente dans un pays autre que le pays où vous l'avez acheté, nous tenterons de le faire réparer selon les conditions de garantie du pays d'origine. Pour bénéficier du service après-vente pendant la période de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le centre Philips Consumer Care. Les coordonnées sont disponibles sur le site : www.philips.com/lighting. Philips se réserve le droit de modifier la conception ou les spécifications techniques. Philips et le logo Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

NL - VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Dank u voor uw aankoop van dit Philips product. We stellen uw keuze voor het merk Philips op prijs en wensen u veel plezier met het gebruiken van uw product. Deze Handleiding B bevat omschrijvingen van alle parameters en specificaties, en relevante pictogrammen overeenkomstig de internationale normen en veiligheidsvoorschriften. Deze zijn echter niet altijd van toepassing op het product dat u hebt gekocht. Raadpleeg de pictogrammen in de aanvullende Handleiding A om te zien welke van toepassing zijn op dit product. De producent adviseert de armaturen correct te gebruiken. Volg daarom altijd deze instructies op om een correcte en veilige installatie en werking van de armatuur te waarborgen, en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. Raadpleeg voor een veilige bevestiging van het product altijd eerst een professional bij het kiezen van de juiste bevestigingswijze. U dient rekening te houden met het gewicht van het product en het materiaal van het bevestigingsoppervlak. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde electricien of de winkelier.

Verzeker uzelf ervan dat u het product altijd installeert volgens de relevante voorschriften. Volgens sommige bepalingen dienen elektrische producten te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektricien (bijvoorbeeld de 'Part P'-kwalificatie in het VK en de 'AS/NZS 3000'-bepaling in AUSTRALIË/NIJEUW ZEELAND). Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint. Houd bij het installeren rekening met de verschillende kleuren van de elektriciteitsdraden: blauw (nuldraad) en bruin (fasedraad) en bij veiligheidsklasse I, geel/groen (aarddraad). Bevestig wandverlichting buiten het bereik van kinderen. Als het product op een metalen oppervlak wordt bevestigd, moet dit oppervlak in contact staan met de aardgeleider of de potentiaalvereffening van de installatie. Draai de schroeven in de kroonsteen altijd stevig vast, vooral bij de verbinding van bedrading met een laag voltage (12V) (indien van toepassing). Het wordt nadrukkelijk aanbevolen de schroeven van de kroonsteen regelmatig te controleren en indien nodig weer vast te draaien. Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. (Plastic zakken, etc.) Maak binnenverlichting schoon met een droge stofdoek en gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen. Voorkom dat elektrische onderdelen in contact komen met water. Vervang een gebastard of gebroken beschermglas direct en gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Het wordt aangeraden alleen lampen van Philips te gebruiken.

⚠️ Houd rekening met het lokale systeem voor afscheiding en -inzameling wanneer u elektrische en elektronische producten of verpakkingen weggooit. Neem de lokale regelgeving in acht en gooi je oude producten en verpakkingen niet weg met het normale huishoudelijke afval. Het correct wegwerpen van de verpakking, het product en/of batterijen helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Batterijen moeten gescheiden van huishoudelijke afvalstromen worden ingeleverd bij speciale inzamelpunten. Wanneer je een product weggooit met batterijen die niet door de gebruiker kunnen worden vervangen, moeten die batterijen door een professional worden verwijderd.

BELANGRIJK: hieronder vindt u een verklarende lijst met numerieke verwijzingen naar de respectievelijke pictogrammen voor elke veiligheidsinstructie: 01) Het product dient binnenshuis te worden geïnstalleerd. 02) Het product is niet geschikt voor installatie in badkamers, met name niet in het aangegeven gebied. 03) Het product is niet geschikt voor directe bevestiging op normaal brandbare oppervlakken. 04) Het product is niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend materiaal. 05) Het product is alleen geschikt voor bevestiging aan het plafond. 06) Het product is alleen geschikt voor bevestiging aan de wand. 07) Het product is geschikt voor bevestiging aan de wand of aan het plafond. 08) Houd altijd rekening met de minimumafstand tussen de lamp en het te verlichten object, zoals aangegeven op het pictogram. 09) IPX1: het product is beschermd tegen vallende druppels. IPX3: het product kan worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een hoek van maximaal 60° ten opzichte van de verticale as). IPX4: het product is spatwaterbestendig: het kan worden blootgesteld aan opspattend water uit alle richtingen (360°). IPX5: het product is beschermd tegen waterstralen. IPX7: het product kan in de grond worden geïnstalleerd. IPX8: het product kan worden ondergedompeld tot de aangegeven diepte. • IPX5: het product is beschermd tegen stof. IPX6: het product is stofdicht. 10) Vervang gebastard of gebroken veiligheidsglas direct en gebruik alleen borosilicaatglas van dezelfde afmetingen met een minimale dikte van 3 mm. 11) Veiligheidsklasse I: het product of onderdeel heeft een aardsluiting. De aarddraad (geel/groen) moet worden verbonden met de aansluitklem die gemarkeerd is met veiligheidsklasse I logo. 12) Veiligheidsklasse II: het product of onderdeel heeft dubbele of versterkte isolatie. 13) Veiligheidsklasse III: het product of onderdeel is alleen geschikt voor veilig, extra laag voltage (<50 Vac; <120 Vdc). 14) Strip de draad zoals aangegeven op het pictogram. 15) De aarddraad moet altijd langer zijn dan de bruine (fasedraad) en blauwe (nuldraad) draden. 16) U dient de meegeleverde hittebestendige hulzen over de ongestripte draden te plaatsen. 17) Het product is alleen geschikt voor een directe verbinding met het elektriciteitsnet. 18) Bij schade aan de draad: • X-verbinding: Vervang de draad door hetzelfde type. • Y-verbinding: De draad dient te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden. • Z-verbinding: De kabel of het snoer van dit armatuur kan niet worden vervangen. Het armatuur is niet meer bruikbaar. 19) MAX. ...W: gebruik alleen lampen die geschikt zijn voor dit product en houd u aan het aangegeven maximum wattage. 20) Het product is alleen geschikt voor reflectorlampen. 21) Het product is alleen geschikt voor spaarlampen of LED-lampen (bv. E14, E27, Gx53, ...) 22) Het product is niet geschikt voor spaarlampen of LED-lampen (bv. E14, E27, Gx53, ...) 23) Er kunnen alleen lampen met een diameter van 60 mm worden gebruikt. U kunt voor dit product geen lampen met een diameter van 45 mm gebruiken. 24) Gebruik alleen bolvormige lampen met de aangegeven diameter. Gebruik nooit een standaard gloeilamp. 25) Dit product is alleen geschikt voor lampen met kaarsvorm. 26) Dit product is alleen geschikt voor een lamp met ingebouwde beveiliging of een lagedruk lamp. Extra veiligheidsglas is niet nodig. 27) Halogeencapsulelampen en lineaire halogeenvlampen dient u niet met blote handen aan te raken. 28) Het product is uitgerust met een zekering. Als het product niet meer werkt na het vervangen van de lamp, moet de interne zekering worden vervangen. Als het risico bestaat dat u de interne bedrading hierbij raakt, dient u de zekering te laten vervangen door een gekwalificeerde elektricien. 29) Het product is dimbaar met de meegeleverde dimmer of met een (niet meegeleverde) dimmer die is aangesloten op de elektrische installatie van het huis. Ga naar "www.philips.com" voor meer informatie. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien om een geschikt type dimmer te kiezen. 30) Het product is niet dimbaar. 31) Het product is ALLEEN dimbaar met de meegeleverde dimmer. Sluit niet aan op een extra dimmer. 32) De dimbaarheid hangt af van de gekozen lamp. Meer informatie over de dimmerfuncties is te vinden in het informatiepakket dat bij de lamp is meegeleverd. 33) Het product heeft een veiligheidstransformator. Vervang een defecte transformator alleen met een transformator met identieke technische specificaties. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of de winkler. 34) Product voor zware omstandigheden. 35) Product met opties voor het instellen van tijd en verlichting. Minimum- en maximumwaarden zijn aangegeven in het pictogram. 36) Het product kan worden bevestigd tot een maximumhoogte van 6 m. 37) Voor betrouwbare werking dient u het product te bevestigen op de in het pictogram aangegeven hoogte. Het maximum- en minimumbereik van de detector is ook aangegeven. 38) De detector heeft een standaard actief bereik van het aantal graden dat in het pictogram is aangegeven. 39) Dit product dient horizontaal te worden bevestigd. Voor een langere levensduur mag de hoek waarin de lamp wordt geplaatst niet groter zijn dan 4 graden. 40) Zorg ervoor dat u bij het installeren niet door elektriciteitsdraden of andere obstructies in de muur of het plafond boort! 41) Als het product aan een aansluitdoos voor wandlampen of plafondlampen wordt bevestigd, is het in bepaalde landen verplicht deze eerst af te dekken. (bijvoorbeeld in Nederland) 42) Elektriciteitsdraad mag nooit beklemd raken tussen het product en het bevestigingsoppervlak. 43) Delen van dit product kunnen heet worden. 44) Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. 45) Het product is alleen geschikt voor personen ouder dan 5 jaar. 46) Bevestig het product buiten armreik (X1: voor kinderen, X2: voor volwassenen). 47) Product dient door 2 personen gemonteerd te worden. 48) Om corrosie te vermijden de armatuur minstens twee maal per jaar reinigen met een zachte doek en een neutraal reinigingsmiddel. (vier maal in kust- of industriële gebieden). 49) Het product is alleen af te stellen tijdens de installatie met gebruik van gereedschap. 50) Waarschuwing: risico op elektrische schok! De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvrtegenwoordiger of een

persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. 51) Door een eindgebruiker vervangbare lichtbron (alleen LED). 52) Door een eindgebruiker vervangbare lichtbron. 53) Door een professional vervangbare lichtbron (alleen LED). De LED-lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. 54) Door een professional vervangbare lichtbron: De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. 55) Niet-vervangbare lichtbron: De lichtbron in deze armatuur is niet vervangbaar. Als de lichtbron het einde van de levensduur heeft bereikt, dient de volledige armatuur te worden vervangen. 56) Door een eindgebruiker vervangbare voorschakelapparatuur. 57) Door een professional vervangbare voorschakelapparatuur. 58) Niet-vervangbare voorschakelapparatuur 59) Gebruik het bedieningsapparaat niet met natte handen, buitenshuis of in ruimten die direct worden blootgesteld aan water. 60) Kijk niet rechtstreeks in de brandende lichtbron

Verordening betreffende energie-etikettering (EU) 2019/2015: 61) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse A. 62) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse B. 63) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C. 64) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse D. 65) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse E. 66) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F. 67) Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G. Dit product is specifiek ontworpen en ontwikkeld voor enkel huishoudelijk gebruik onder normale gebruiksomstandigheden. De levensduur die op de verpakking is vermeld, is slechts een gemiddelde (in overeenstemming met de standaarden L70B50 en IEC60969) en is gebaseerd op een gemiddelde van 3 branduren per dag. Indien u problemen ondervindt met het gebruik van het product, raden we u aan eerst de gebruiksaanwijzing en de informatie op onze website te raadplegen. Onder de voorwaarden zoals hierin vastgelegd, garanderen wij als fabrikant (Signify Netherlands B.V., Antwoordnummer 10461, 5600 VB Eindhoven, Nederland) dat het product vrij is van materiaal- en constructiefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na aankoopdatum, tenzij een andere periode is vermeld in of op de verpakking van het product en op voorwaarde dat het product is onderhouden overeenkomstig de onderhouds- en schoonmaakinstructies die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding. Tenzij wettelijk anders is bepaald, blijven onze garantieverplichtingen beperkt tot het, naar onze keuze, repareren, leveren van een vervangend product of aanbieden van een passende restitutie voor de aankoopprijs van het defecte product. Kosten van (de)monteren en/of (de)installeren en arbeid zijn uitgesloten van garantie, evenals gebroken materialen, batterijen en vervangbare lampen. Onze herstellingen onder garantie leiden niet tot verlenging of vernieuwing van de oorspronkelijk van toepassing zijnde garantieperiode. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen keuze, het defecte product dat onder de garantie valt te vervangen door een product met minimale afwijkingen in vormgeving en/of productspecificaties die de functionaliteit van het product niet beïnvloeden. Om in aanmerking te komen voor een geldige aanspraak op deze garantie dient u ons (of onze vertegenwoordiger) op ons verzoek te voorzien van een geldig aankoopbewijs en het defecte product voor analyse aan ons te verstrekken. Voorzover wettelijk toegestaan, beschrijven deze voorwaarden onze volledige aansprakelijkheid als fabrikant met betrekking tot producten die defect zijn of niet aan de specificaties voldoen. We zijn jegens u niet aansprakelijk voor andere verliezen of indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of inkomsten), noch hoeven we u te compenseren voor activiteiten zoals regelmatig onderhoud, het bewaren of herstellen van gegevens. Uw wettelijke rechten die voortvloeien uit toepasselijke wetgeving worden niet beïnvloed door deze vrijwillig door de fabrikant aangeboden garantie. Indien u uw product voor service aanbidt in een land anders dan het land waarin u het product hebt aangeschaft, proberen we uw product van service te voorzien conform de garantievoorwaarden van het land waarin u uw product hebt aangeschaft. Neem voor het verkrijgen van service binnen de garantieperiode contact op met uw plaatselijke dealer of met het Philips Consumer Care center. De contactgegevens zijn te vinden op: www.philips.com/lighting. Wijzigingen in ontwerp en technische specificaties voorbehouden. Philips en het Philips schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

ES - INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por comprar este producto Philips, valoramos que haya elegido la marca Philips y le deseamos que disfrute usando su producto. Este manual B contiene definiciones de todos los posibles parámetros y especificaciones aplicables con iconos, de conformidad con las normas internacionales y de seguridad. Sin embargo, es posible que algunos no sean aplicables al producto que ha adquirido; consulte los iconos del manual A adicional para ver los que son aplicables a este producto.

El fabricante aconseja un uso correcto de los accesorios de iluminación. Por tanto, siga siempre estas instrucciones para garantizar una instalación y un funcionamiento correctos y seguros del accesorio. Conserve las instrucciones para su consulta futura. Consulte siempre a un profesional para elegir el cierre adecuado para instalar el producto de forma segura. Tenga en cuenta el peso del mismo y el material de la superficie de montaje. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado o autorizado o póngase en contacto con su distribuidor. Asegúrese de que el producto está siempre instalado de acuerdo con las normativas pertinentes. Ciertas normativas indican que solo los electricistas autorizados deben instalar los productos eléctricos (p. ej., el apartado P en el caso de REINO UNIDO, y el apartado AS/NZS3000 IN en el caso de AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA). Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación. Observe el color de los cables antes de la instalación: azul (N), marrón (L) y, si se usa protección de clase I, amarillo/verde (tierra). Instale los apliques fuera del alcance de los niños. Si instala el producto sobre una superficie metálica, esta superficie se debe adherirse al conductor de tierra protector o al conductor de tierra equipotencial de la instalación.

Apretie siempre los tornillos del terminal con firmeza, especialmente las conexiones de los cables de bajo voltaje (12 V) (si procede). Es muy recomendable comprobar y volver a apretar los tornillos con regularidad. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños (p. ej., las bolsas de plástico). Limpie el elemento de iluminación interior con un paño seco, no utilice productos abrasivos ni disolventes y evite el contacto con líquidos en todas partes eléctricas. Reemplace de inmediato la tapa transparente si se agrieta o se rompe, y utilice únicamente piezas aprobadas por el fabricante. Se aconseja utilizar exclusivamente bombillas de la marca "Philips".

ℹ Infórmese sobre el sistema local de eliminación, separación y recogida de residuos de productos y envases eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no tire el producto antiguo y su embalaje a la basura doméstica normal. La eliminación correcta del embalaje, de su producto y/o de las pilas contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Las pilas deben eliminarse por separado del flujo de residuos municipales en las instalaciones de recogida designadas. Cuando desee un producto que contenga pilas no sustitibles por el usuario, un profesional deberá retirar las pilas no sustitibles por el usuario.

ATENCIÓN: A continuación, encontrará todas las explicaciones de los iconos que aparecen al principio de estas instrucciones de

seguridad con una referencia numérica: 01) El producto debe instalarse únicamente en interiores. 02) El producto no es apto para instalarse en cuartos de baño, particularmente en la zona especificada. 03) El producto no es apto para instalarse directamente en superficies que suelen ser inflamables. 04) El producto no es apto para cubrirse con material aislante térmico. 05) El producto solo es apto para instalarse en el techo. 06) El producto solo es apto para instalarse en la pared. 07) El producto es apto para instalarse en la pared o en el techo. 08) Tenga siempre en cuenta la distancia mínima entre la lámpara y el objeto iluminado, tal como se indica en el icono. 09) IPX1: el producto está protegido contra el goteo de agua. IPX3: el producto puede exponerse a la lluvia (a un ángulo máximo de 60° con respecto al eje vertical). IPX4: el producto es resistente a salpicaduras y puede exponerse a salpicaduras de agua desde cualquier dirección (360°). IPX5: el producto está protegido contra chorros de agua. IPX7: el producto se puede instalar en el suelo. IPX8: el producto se puede sumergir hasta la profundidad especificada. * IPX5: el producto es resistente al polvo. IPX6: el producto no permite la filtración de polvo. 10) Reemplace de inmediato el cristal de seguridad si se agrieta o se rompe y utilice únicamente piezas de borosilicato de las mismas dimensiones, con un espesor mínimo de 3 mm. 11) Protección de clase I: el producto o componente tiene una conexión a tierra. El cable de tierra (amarillo/verde) debe conectarse al terminal marcado con un asterisco protección de clase I. 12) Protección de clase II: el producto o componente está provisto de aislamiento doble o reforzado. 13) Protección de clase III: el producto o componente solo es apto para fuentes de alimentación de seguridad de voltaje extra bajo (< 50 V de CA; < 120 V de CC). 14) Pele el cable azul como se indica en el icono. 15) El cable de conexión a tierra siempre debe ser más largo que el cable marrón con corriente (L) y el cable azul neutro (N). 16) Se debe utilizar la funda resistente al calor suministrada en las secciones del cable sin pelar. 17) El producto solo es apto para conectarse directamente a la red eléctrica. 18) * Conexión en X: si el cable se daña, debe reemplazarlo por un cable del mismo tipo. * Conexión en Y: si el cable se daña, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un experto para evitar riesgos. * Conexión en Z: el cable flexible externo de esta lámpara no se puede reemplazar. Si el cable está dañado, la lámpara deberá desecharse. 19) MAX. ... W: utilice únicamente bombillas adecuadas para este producto y respete el vataje máximo especificado. 20) El producto solo es apto para bombillas reflectoras. 21) El producto solo es apto para bombillas CFL-i o LED (p. ej., E14, E27, Gu10, Gx53, etc.). 22) El producto no es apto para bombillas CFL-i ni LED (p. ej., E14, E27, Gu10, Gx53, etc.). 23) Solo se pueden utilizar bombillas de 60 mm de diámetro. No deben utilizarse bombillas de 45 mm en este producto. 24) Utilice solo una bombilla globo del tamaño de diámetro indicado. No utilice nunca bombillas incandescentes estándar. 25) Este producto solo es apto para bombillas de vela. 26) El producto solo es apto para bombillas con seguridad incorporada o de baja presión. No necesita un cristal de seguridad adicional. 27) Las bombillas halógenas lineales y de cápsula no deben tocarse con las manos descubiertas. 28) El producto está equipado con un fusible. Si el producto no funciona tras reemplazar la bombilla, deberá reemplazar el fusible interno. Si hay posibilidad de contacto con el cableado interno, deberá hacerlo un electricista cualificado. 29) Puede regular el producto con el regulador suministrado o con un regulador conectado (no incluido) a la instalación eléctrica de la casa. Para obtener información, visite "www.philips.com". Consulte a un electricista cualificado para elegir el tipo de regulador adecuado. 30) El producto no se puede regular. 31) El producto SOLO se puede regular con el regulador incluido. No se debe conectar un regulador adicional. 32) Las características de la regulación dependen de la bombilla elegida. Puede encontrar más información sobre las funciones de regulación en el paquete informativo que se proporciona con la bombilla. 33) El producto funciona con un transformador de seguridad. Si se rompe el transformador, reemplácelo únicamente por uno cuyas especificaciones técnicas sean idénticas. Consulte a un electricista cualificado o en su punto de venta. 34) Producto apto para condiciones de trabajo adversas. 35) Producto con temporizador y ajustes de iluminación. Los valores mínimos y máximos se indican en el icono. 36) El producto se puede instalar a una altura máxima de 6 m. 37) Para que el funcionamiento sea fiable, instale el producto a la altura especificada en el icono. El alcance máximo y mínimo del detector también se indican. 38) El rango de alcance activo estándar del detector cubre los grados indicados en el icono. 39) Este producto se debe instalar horizontalmente. Para prolongar su vida útil, la bombilla no debe posicionarse en un ángulo superior a 4 grados. 40) Durante la instalación, asegúrese de no perforar cables eléctricos ni cualquier otra obstrucción de la pared o del techo. 41) Si el producto se instala en una caja de conexión en el techo o la pared, es obligatorio cubrir primero la caja con una cubierta (p. ej., en los Países Bajos). 42) El cableado eléctrico no se debe sujetar ni enrollar nunca entre el producto y la superficie de instalación. 43) Las piezas de este producto pueden calentarse. 44) Este producto no es apto para niños menores de 5 años. 45) El producto solo es apto para personas de más de 5 años. 46) Instale el producto fuera del alcance de los brazos (X1: para niños, X2: para adultos). 47) Este producto se debe montar entre 2 personas. 48) Para evitar la corrosión, limpie la luminaria al menos 2 veces al año con un trapo suave y un detergente neutro (4 veces en zonas costeras o industriales). 49) El producto solo se puede configurar durante la instalación con la ayuda de una herramienta. 50) Precaución: Riesgo de descarga eléctrica! Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz de este sistema de iluminación. 51) Fuente de luz (solo LED) sustituible por el usuario final. 52) Fuente de luz sustituible por el usuario final. 53) Fuente de luz (solo LED) sustituible por un profesional: Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz LED de este sistema de iluminación. 54) Fuente de luz sustituible por un profesional: Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz de este sistema de iluminación. 55) Fuente de luz no sustituible: La fuente de luz de este sistema de iluminación no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse el sistema completo. 56) Equipo de control sustituible por el usuario final. 57) Equipo de control sustituible por un profesional. 58) Equipo de control no sustituible. 59) No utilice el dispositivo de control con las manos húmedas, en zonas directamente expuestas a agua ni en exteriores. 60) No mire fijamente a la fuente de luz en funcionamiento

Reglamento (UE)2019/2015 relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas: 61) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética A. 62) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética B. 63) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética C. 64) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética D. 65) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética E. 66) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética F. 67) Este producto contiene una fuente luminosa con la clase de eficiencia energética G.

Este producto se ha diseñado y desarrollado específicamente para su uso doméstico en condiciones de uso y operatividad normales exclusivamente. La duración que se menciona en el embalaje es solamente un promedio (de acuerdo con los estándares L70B50 e IEC60969) y se basa en una media de 3 horas de tiempo de encendido diario. Si encuentra cualquier dificultad con el uso del producto, le recomendamos que consulte primero el manual del usuario y la información que encontrará en nuestro sitio web. Sujeto a los términos y condiciones de este documento, nosotros, como fabricante (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service

I.B.R.S. / C.C.R.I. Número 10461 5600 VB Endhoven, Países Baixos) garantizamos que el producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra durante un período de dos (2) años tras la fecha de compra, a menos que se indique un período de tiempo diferente en el embalaje del producto y sujeto al mantenimiento del producto de acuerdo con las instrucciones para el cuidado y la limpieza que se indican en el manual del usuario. A menos que las disposiciones legales de la legislación vigente regulen lo contrario, nuestras obligaciones en virtud de la garantía se limitarán, según nuestro criterio, a reparar el producto defectuoso, proporcionar un producto de sustitución u ofrecer el reembolso correspondiente al precio de compra del producto defectuoso. Los costes de montaje/desmontaje y de instalación/desinstalación y la mano de obra se excluyen de la garantía, así como la rotura de cristales, las baterías y las bombillas sustituyibles. Nuestras compensaciones en virtud de la garantía no ampliarán ni renovarán el período de garantía original aplicable. Nos reservamos el derecho, según nuestro criterio, a sustituir el producto defectuoso cubierto por la garantía por un producto que tenga pequeñas diferencias de diseño o especificaciones que no afecten a la funcionalidad del producto. Para tener derecho a una reclamación válida según esta garantía, deberá presentarnos a nosotros (o a nuestro representante) el recibo correspondiente a la compra y el producto defectuoso para su análisis. Hasta donde lo permita la legislación vigente, esta política establece toda nuestra responsabilidad como fabricante, en lo relativo a los productos defectuosos o que presenten una no conformidad. No tendremos responsabilidad alguna frente a usted por ninguna otra pérdida o daño, indirecto o consecuencial (lo que incluye, sin limitaciones, la pérdida de datos o la pérdida de ingresos), ni le compensaremos por actividades tales como el mantenimiento periódico, el almacenamiento o la restauración de los datos. Sus derechos legales estatutarios derivados de la legislación vigente no se verán afectados por esta garantía del fabricante, proporcionada voluntariamente. Si lleva su producto a un servicio técnico en un país diferente del país donde compró el producto, intentaremos prestar servicio a su producto de acuerdo con los términos de la garantía del país donde compró el producto. Para recibir servicio dentro del período de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o con el centro de atención al cliente de Philips. Los detalles de contacto se encuentran en: www.philips.com/lighting. Se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y en las especificaciones técnicas. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

PT - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por quer adquirir este produto Philips, apreciamos muito o facto de ter optado pela marca Philips e esperamos que desfrute da utilização deste produto. Este manual B contém definições de todos os parâmetros e especificações com ícones potencialmente aplicáveis, de acordo com as normas e padrões de segurança internacionais. No entanto, nem todos serão aplicáveis ao produto que adquiriu - consulte os ícones no Manual A adicional para determinar quais são especificamente aplicáveis a este produto.

O fabricante aconselha a utilização correta dos equipamentos de iluminação! Por conseguinte, siga sempre estas instruções para garantir a instalação e o funcionamento corretos e seguros do equipamento e guarde as instruções para referência futura. Aconselhe-se previamente junto de um profissional para seleccionar as fixações correctas para uma montagem segura do produto. Tenha em consideração o peso do produto e o material da superfície de montagem. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado ou autorizado ou contacte o seu posto de venda. Assure-se de que o produto é sempre instalado de acordo com os regulamentos relevantes. Determinados regulamentos indicam que os produtos eléctricos podem de ser instalados apenas por um electricista autorizado (por ex. "Part P" no Reino Unido, AS/NZS3000 IN para Austrália/Nova Zelândia). Desligue sempre a alimentação antes de proceder a actividades de instalação, manutenção ou reparação. Tenha em atenção a cor dos fios antes da instalação: azul (N), castanho (L) e, em caso de classe de protecção I, amarelo/verde (terra). Monte os apliques fora do alcance das crianças. Se o produto for montado numa superfície metálica, esta superfície terá de estar ligada a um fio de terra ou a um condutor para ligação equipotencial da instalação. Aperte sempre os parafusos terminais com firmeza, especialmente nas fixações para cablagem de baixa voltagem (12 V) (se aplicável). Recomendamos vivamente a verificação regular e o reaperto dos parafusos terminais. Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance das crianças (por ex. sacos de plástico, etc.). Limpe a iluminação interior com um pano do pó seco, não use abrasivos ou solventes. Evite o contacto de líquidos com todas as peças eléctricas. Substitua de imediato uma cobertura transparente fissurada ou partida e utilize apenas peças aprovadas pelo fabricante. Recomendamos que utilize apenas lâmpadas da marca "Philips".

☒ Informe-se sobre o sistema local de eliminação, separação e recolha de resíduos de embalagens e produtos eléctricos e eletrónicos. Proceda em conformidade com as regras locais e não elimine a produto antigo e a respetiva embalagem juntamente com os resíduos domésticos normais. A eliminação correta da embalagem, do seu produto e/ou das pilhas ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. As pilhas devem ser eliminadas em separado do fluxo de resíduos urbanos através das instalações de recolha designadas. Quando se elimina um produto que contém pilhas não substituíveis pelo utilizador, estas devem ser removidas por um profissional.

ATENÇÃO: abaixo encontrará todas as explicações com referências numéricas para os ícones correspondentes nestas instruções de segurança:

01) O produto deve ser instalado apenas em áreas interiores. 02) O produto não é adequado para a instalação em casas de banho, em particular na zona especificada. 03) O produto não é adequado para a montagem directa em superfícies normalmente inflamáveis. 04) O produto não é adequado para ser coberto com material de isolamento térmico. 05) O produto é adequado apenas para a montagem no tecto. 06) O produto é adequado apenas para a montagem na parede. 07) O produto é adequado para a montagem na parede ou no tecto. 08) Tenha sempre em atenção a distância mínima, conforme indicada no ícone, entre o candeio e o objecto iluminado. 09) IPX1: O produto está protegido contra gotas de água. IPX3: O produto pode ser exposto a gotas de chuva (gotas em queda a um ângulo máximo de 60° sobre o eixo vertical). IPX4: O produto é à prova de água: pode ser exposto a salpicos de água oriundos de qualquer direcção (360°). IPX5: O produto está protegido contra jactos de água. IPX7: O produto pode ser instalado directamente no piso. IPX8: O produto está protegido contra imersão até à profundidade indicada. IPX9: O produto está protegido contra o pó. IPX6: O produto está isolado contra o pó. 10) Substitua imediatamente um vidro de segurança fissurado ou partido e use exclusivamente peças em borossilicato com as mesmas dimensões e uma espessura mínima de 3 mm. 11) Classe de protecção I: o produto ou componente tem uma ligação à terra. O fio de terra (amarelo/verde) tem de ser ligado ao terminal marcado com classe de protecção I. 12) Classe de protecção II: o produto ou componente é fornecido com isolamento duplo ou reforçado. 13) Classe de protecção III: o produto ou componente é apropriado apenas para o fornecimento de voltagem ultra baixa de segurança (<50 V CA; <120 V CC). 14) Descarne o fio conforme indicado no ícone. 15) O fio de terra tem de ser sempre mais comprido do que o fio com corrente castanho (L) e o fio neutro azul (N). 16) A utilização das mangas

resistentes ao calor fornecidas é necessária ao longo dos fios descarnados. 17) O produto é adequado apenas para a ligação directa à corrente eléctrica. 18) - Ligação X: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído por outro fio do mesmo tipo. - Ligação Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor ou por um técnico especializado, para evitar riscos. - Ligação Z: o cabo flexível externo ou o fio deste candeeiro não pode ser substituído. Se o fio estiver danificado, o candeeiro terá de ser destruído. 19) MAX...W: utiliza apenas lâmpadas adequadas para este produto e que não ultrapassem a potência máxima indicada. 20) O produto é adequado apenas para lâmpadas reflectoras. 21) O produto é adequado apenas para lâmpadas CFLi ou LED (por ex. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 22) O produto não é adequado para lâmpadas CFLi ou LED (por ex. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 23) É permitida a utilização apenas de lâmpadas com diâmetro de 60 mm. Uma lâmpada com 45 mm de diâmetro não pode ser utilizada neste produto. 24) Utilize apenas uma lâmpada em globo com o diâmetro indicado. Nunca utilize uma lâmpada incandescente convencional. 25) Este produto é adequado apenas para lâmpadas tipo chama. 26) O produto é adequado apenas para lâmpadas com protecção integrada ou para lâmpadas de baixa pressão. Não é necessário um vidro de protecção extra. 27) As lâmpadas de cápsula e as lâmpadas de halogéneo lineares não podem ser tocadas com as mãos desprotegidas. 28) O produto está equipado com um fusível. Se o produto não estiver a funcionar após a substituição de uma lâmpada, é necessário substituir o fusível interno. Isto tem de ser efectuado por um electricista qualificado, se existir a possibilidade de contacto com a cablagem interna. 29) O produto tem intensidade de luz regulável com o interruptor de regulação da intensidade da luz fornecido ou com um interruptor de regulação da intensidade da luz (não incluído) ligado à instalação eléctrica de casa. Para obter mais informações, visite "www.philips.com". Consulte um electricista qualificado para seleccionar o tipo de interruptor de regulação da intensidade da luz apropriado. 30) Não é possível regular a intensidade de luz do produto. 31) É possível regular a intensidade de luz do produto APENAS com o interruptor de regulação da intensidade da luz fornecido. Não ligue a um interruptor de regulação adicional. 32) As características de regulação da intensidade da luz dependem da lâmpada escolhida. Estão disponíveis mais informações acerca das funcionalidades de regulação da intensidade da luz no pacote informativo fornecido com a lâmpada. 33) O produto funciona com um transformador de segurança. Substitua o transformador avariado apenas por um transformador com especificações técnicas idênticas. Consulte um electricista qualificado ou o seu ponto de venda. 34) Produto para uso intensivo. 35) Produto com opções de definição de hora e luz. O mínimo e o máximo são indicados no ícone. 36) O produto pode ser montado a uma altura máxima de 6 m. 37) Para um funcionamento fiável, o produto tem de ser montado à altura especificada conforme indicado no ícone. Os alcances máximo e mínimo do detector também são indicados. 38) O campo de visão activo padrão do detector abrange os graus indicados no ícone. 39) Este produto deve ser instalado na horizontal. Para uma maior vida útil, a lâmpada não se deve encontrar a um ângulo superior a 4 graus. 40) Certifique-se de que não fura fios eléctricos ou qualquer outro tipo de obstáculo na parede ou no tecto durante a instalação! 41) Se o produto for montado numa caixa de tecto ou de parede, é obrigatório cobrir primeiro a caixa com uma tampa (por ex. nos Países Baixos). 42) A cablagem eléctrica nunca pode ser presa ou torcida entre o produto e a superfície de montagem! 43) O produto tem peças que podem aquecer. 44) Este produto não é adequado para crianças com idade inferior a 4 anos. 45) O produto é adequado apenas as pessoas com idade superior a 4 anos. 46) Monte o produto fora do alcance (X1: para crianças, X2: para adultos). 47) Produto a montar por 2 pessoas. 48) Para evitar corrosão, limpe e proteja a luminária no mínima 2 vezes por ano (ou 4 vezes em caso de ambientes costeiros ou industriais) com um pano macio e detergente neutro 49) O produto é regulável apenas durante a instalação utilizando uma ferramenta. 50) Perigo: risco de choque eléctrico! A fonte de luz no interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente. 51) Fonte de luz substituível (apenas LED) por um utilizador final. 52) Fonte de luz substituível por um utilizador final. 53) Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional: A fonte de luz-LED no interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente. 54) Fonte de luz substituível por um profissional: A fonte de luz no interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente. 55) Fonte de luz não substituível: A fonte de luz deste candeeiro não é substituível; quando a fonte de luz alcançar o fim da sua vida útil, deve ser substituído o candeeiro completo. 56) Equipamento de controlo substituível por um utilizador final. 57) Equipamento de controlo substituível por um profissional. 58) Equipamento de controlo não substituível. 59) Não utilizar o dispositivo de controlo com mãos molhadas, em áreas diretamente expostas à água ou em ambientes exteriores. 60) Não olhe fixamente para a fonte de luz em funcionamento.

Regulamento sobre rotulagem energética (UE/2019/2015): 61) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética A. 62) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética B. 63) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C. 64) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética D. 65) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética E. 66) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F. 67) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G. Este produto foi especificamente concebido e desenvolvido para utilização doméstica em condições normais de utilização e de operação. A vida útil mencionada na embalagem é apenas uma média (em conformidade com as normas L70B50 e IEC60969) e tem por base um tempo de acendimento médio de 3 horas por dia. Caso tenha alguma dificuldade ao utilizar este produto, recomendamos que consulte, primeiro, o manual do utilizador e a informação no nosso Web site. Nos termos e condições do presente, nós, enquanto fabricantes (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. /C.C.R.I. Número 10461 5600 BV Eindhoven, Países Baixos) garantimos que o produto está isento de defeitos de material e de mão-de-obra por um período de dois (2) anos após a data de compra, exceto quando um período diferente é referido na embalagem dos produtos e desde que o produto seja mantido em conformidade com as instruções de cuidado e limpeza indicadas no manual do utilizador. Exceto quando as disposições obrigatórias da legislação aplicáveis determinem noutro sentido, as nossas obrigações ao abrigo da garantia serão limitadas, de acordo com nossos critérios à reparação ou substituição do produto com defeito ou à oferta de um crédito adequado no montante do preço de compra do mesmo. Os custos de (des)montagem e/ou (des)instalação e de mão-de-obra são excluídos da garantia, tal como vidros partidos, baterias e lâmpadas sobresselentes. As nossas soluções nos termos da garantia não prolongarão nem renovarão o período de garantia original aplicável. Poderemos, de acordo com nossos critérios, substituir o produto com defeito abrangido pela garantia por um produto que tenha pequenas diferenças no design e/ou especificações que não afetem a funcionalidade do produto. Para ter direito a apresentar uma reclamação válida nos termos desta garantia, deverá apresentar nos, (ou ao nosso representante) a pedido, uma prova de compra adequada e o produto com defeito para avaliação. No máximo permitido pela lei aplicável, esta política define a totalidade da nossa responsabilidade enquanto fabricantes, relativamente aos produtos com defeito ou não conformes. Não seremos responsáveis por quaisquer outras perdas ou danos indiretos

ou consequentes (incluindo, entre outros, a perda de dados ou de rendimento), nem iremos indemnizá-lo por atividades como a manutenção regular ou o armazenamento e a recuperação de dados. Os direitos legais dos consumidores decorrentes da lei aplicável não são afetados por esta garantia oferecida voluntariamente pelo fabricante. Se necessitar de reparar o produto num país diferente daquele onde efetuou a compra, nós tentaremos que o produto seja reparado nos termos da garantia do produto no país onde o mesmo foi adquirido. Para obter reparação durante o período de garantia, contacte o revendedor ou o Centro de Assistência da Philips. Os dados de contacto estão disponíveis em: www.philips.com/lighting. A Philips reserva-se o direito a efetuar alterações ao design e às especificações técnicas. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips NV.

IT - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per l'acquisto di questo prodotto Philips, apprezziamo molto la Sua scelta per il marchio Philips e Le auguriamo di poter piacevolmente beneficiare dell'utilizzo del prodotto. Il presente manuale B contiene le definizioni di tutti i parametri e le specifiche potenzialmente applicabili con icone, in conformità alle norme e agli standard di sicurezza internazionali. Tuttavia non tutte riguardano il prodotto acquistato, si prega quindi di fare riferimento alle icone riportate nel Manuale A, per le definizioni applicabili nello specifico a questo prodotto.

Il produttore consiglia l'uso corretto degli apparecchi di illuminazione! Seguire sempre queste istruzioni per garantire l'installazione e il funzionamento corretti e sicuri dell'apparecchio e conservarle per riferimento futuro. Consultare sempre preventivamente un professionista per scegliere il sostegno adatto per un montaggio sicuro del prodotto. Si tenga sempre in considerazione il peso del prodotto e il materiale della superficie di montaggio. In caso di dubbio consultare un elettricista qualificato o certificato oppure contattare il proprio rivenditore. Assicurarsi che il prodotto sia sempre installato secondo le normative vigenti. Alcune normative prevedono che i prodotti elettrici siano installati solamente da elettricisti qualificati (ad es. la normativa Part P per il Regno Unito o AS/NZS3000 IN per Australia e Nuova Zelanda). Staccare sempre il filo della corrente prima di iniziare operazioni di installazione, manutenzione o riparazione. Prima dell'installazione, verificare il colore corretto del cavo da collegare: blu (N), marrone (L) e se con protezione in classe I, giallo/verde (terra). Montare gli articoli a muro fuori dalla portata dei bambini. Se il prodotto viene montato su una superficie metallica, questa deve essere collegata a un conduttore di messa a terra di protezione o equipotenziale. Stringere a fondo le viti dei morsetti elettrici specialmente se si tratta di articoli a basso voltaggio (12V). Si consiglia vivamente di controllare periodicamente e stringere le viti dei terminali di tanto in tanto. Conservare i materiali della confezione (ad es. buste di plastica) fuori dalla portata dei bambini! Effettuare la pulizia degli articoli d'illuminazione interna con panni antipolvere asciutti e non usare né solventi né prodotti abrasivi. Evitare di spargere liquidi sulle parti elettriche. Sostituire immediatamente un rivestimento traslucido in caso di rottura o crepe e utilizzare solamente parti approvate dal produttore. Si consiglia di utilizzare solamente lampadine a marchio "Philips".

Si prega di informarsi sul sistema locale di smaltimento, separazione e raccolta dei rifiuti per prodotti elettrici ed elettronici e imballaggi. Si prega di agire secondo le regole locali e di non smaltire il vecchio prodotto e l'imballaggio con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dell'imballaggio, del prodotto e/o delle batterie aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Le batterie dovrebbero essere smaltite separatamente dal flusso di rifiuti urbani tramite strutture di raccolta designate. Quando si smaltisce un prodotto che contiene batterie non sostituibili dall'utente, le batterie non sostituibili dall'utente devono essere rimosse da un professionista.

ATTENZIONE: qui sotto sono riportate tutte le spiegazioni con riferimenti numerici alle corrispondenti icone allegate a queste istruzioni di sicurezza: 01) Il prodotto può essere installato solo all'interno. 02) Il prodotto non è adatto a essere installato in stanze da bagno (soprattutto non nella zona specificata). 03) Il prodotto non è adatto a essere montato direttamente su superfici standard infiammabili. 04) Il prodotto non può essere coperto con materiali termoisolanti. 05) Il prodotto può essere installato solo sul soffitto. 06) Il prodotto può essere installato solo a parete. 07) Il prodotto è adatto a essere installato a parete o sul soffitto. 08) Rispettare sempre la distanza minima tra la lampadina e gli oggetti illuminati come indicato nell'icona. 09) IPX1: il prodotto è dotato di protezione contro il gocciolamento d'acqua. IPX3: il prodotto può essere esposto alla pioggia (le gocce devono cadere con un angolo massimo di 60° dall'asse verticale). IPX4: il prodotto è resistente a getti d'acqua: può essere colpito da spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (360°). IPX5: il prodotto è dotato di protezione contro getti d'acqua. IPX7: il prodotto può essere installato a terra. IPX8: il prodotto ha un indice di impermeabilità fino alla profondità indicata. - IPX5: il prodotto è dotato di protezione antipolvere. IP6X: il prodotto è sigillato contro la polvere. 10) Sostituire immediatamente i vetri di sicurezza lesionati o rotti e utilizzare solo parti in vetro borosilicato delle stesse dimensioni con uno spessore minimo di 3 mm. 11) Protezione in classe I: il prodotto o il componente ha una connessione di presa a terra. Il cavo di terra (giallo/verde) deve essere collegato al terminale contrassegnato dal simbolo protezione in classe I. 12) Protezione in classe II: il prodotto o il componente è provvisto di doppio isolamento o isolamento rinforzato. 13) Protezione in classe III: il prodotto o il componente è adatto solamente ad articoli a bassissimo voltaggio di sicurezza (<50 V CA; <120 V CC). 14) Spleare il cavo come indicato in figura. 15) Il cavo di messa a terra deve essere sempre più lungo del cavo di fase marrone (L) e del cavo neutro blu (N). 16) L'utilizzo del tubetto resistente al calore fornito è necessario su cavi spelati e sguainati. 17) Il prodotto è adatto solo per l'allacciamento diretto alla rete elettrica. 18) - Collegamento X: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito con un cavo dello stesso tipo. - Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. - Collegamento tipo Z: il filo o il cavo esterno flessibile di questo sistema di illuminazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato il sistema di illuminazione deve essere distrutto. 19) MAX...W: usare solo lampadine adatte a questo prodotto e con potenza effettiva (W) non superiore a quella indicata. 20) Utilizzare esclusivamente lampadine con riflettore. 21) Il prodotto è adatto solo a lampadine CFL-I o a LED (ad es. E14, E27, Gx53, ...). 22) Il prodotto non è adatto a lampadine CFL-I o a LED (ad es. E14, E27, Gx53, ...). 23) Utilizzare solo lampadine del diametro di 60 mm. Non utilizzare lampadine del diametro di 45 mm per questo prodotto. 24) Utilizzare esclusivamente una lampadina a globo del diametro indicato. Non usare mai una lampadina a incandescenza standard. 25) Il prodotto è adatto solo a lampadine oliva. 26) Il prodotto è idoneo esclusivamente a lampadine con dispositivi di sicurezza incorporati o a lampadine a bassa pressione. Non è necessario montare un vetro di sicurezza supplementare. 27) Le lampadine alogene capsule o lineari non devono essere toccate a mani nude. 28) Il prodotto è dotato di un fusibile. Se il prodotto non funziona dopo aver sostituito la lampadina, il fusibile interno deve essere sostituito. Se è consentito toccare i fili interni, l'operazione deve essere effettuata da un elettricista competente. 29) È possibile regolare l'intensità luminosa del prodotto utilizzando il dimmer fornito o un dimmer (non incluso) collegato alla rete elettrica della casa. Per maggiori informazioni a riguardo

consultare "www.philips.com". Per la scelta del tipo di dimmer giusto rivolgersi a un elettricista qualificato. 30) Il prodotto non è dimmerabile. 31) Il prodotto è dimmerabile SOLO con il dimmer fornito. Non collegare a un ulteriore dimmer. 32) Le caratteristiche di regolazione dipendono dalla lampadina scelta. Ulteriori informazioni sulla regolazione della luce sono disponibili nel pacchetto informativo fornito insieme alla lampadina. 33) Il prodotto funziona con un trasformatore di sicurezza. Sostituire il trasformatore guasto solo con un articolo che abbia le stesse specifiche tecniche. Consultare un elettricista qualificato o il proprio rivenditore abituale. 34) Prodotto adatto ad ambienti di servizio pesanti. 35) Prodotto con possibilità di regolazione del tempo e della luminosità. I valori minimi e massimi sono riportati nell'icona. 36) Il prodotto può essere posizionato a un'altezza massima di 6 metri. 37) Per un funzionamento ottimale posizionare il prodotto all'altezza indicata nell'icona. Anche il raggio di rilevazione minimo e massimo del sensore è indicato nell'icona. 38) Il raggio di rilevazione del sensore attivo standard corrisponde ai gradi indicati nell'icona. 39) Questo prodotto deve essere montato in orizzontale. Per una maggiore durata non posizionare la lampadina a un angolo superiore a 4 gradi. 40) Accertarsi di non forare con il trapano cavi elettrici o altre condutture nella parete o nel soffitto durante l'installazione! 41) Se il prodotto è montato sopra una scatola elettrica a soffitto o a parete, coprire prima la scatola stessa con un coperchio. (es. Paesi Bassi). 42) I cavi elettrici non devono mai essere stretti o arrotolati tra il prodotto e la superficie di montaggio. 43) Questo prodotto contiene parti soggette a surriscaldamento. 44) Questo prodotto non è adatto a bambini al di sotto di 7 anni. 45) Il prodotto è adatto solo per persone al di sopra dei 7 anni. 46) Montare il prodotto in modo che non sia raggiungibile (X1: per bambini, X2: per adulti). 47) Prodotto da montare con 2 persone. 48) Al fine di evitare la corrosione, pulire l'apparecchio d'illuminazione con un panno morbido e un detergente neutro almeno 2 volte l'anno (almeno 4 volte nelle zone costiere e nelle aree industriali). 49) È possibile configurare il prodotto solo durante l'installazione utilizzando un apposito strumento. 50) Attenzione: rischio di scariche elettriche! La sorgente di luce contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile. 51) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da parte di un utente finale. 52) Sorgente luminosa sostituibile da parte di un utente finale. 53) Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista: La sorgente di luce LED contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile. 54) Sorgente luminosa sostituibile da un professionista: La sorgente di luce contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifica simile. 55) Sorgente luminosa non sostituibile: La sorgente di luce di questo sistema di illuminazione non è sostituibile: quando la sorgente di luce giunge al termine del suo ciclo di vita, viene sostituito l'intero sistema di illuminazione. 56) Alimentatore sostituibile da parte di un utente finale. 57) Alimentatore sostituibile da un professionista. 58) Alimentatore non sostituibile 59) Non utilizzare il dispositivo di controllo con le mani bagnate, in ambienti con esposizione diretta all'acqua o in aree esterne 60) Non fissare la sorgente luminosa attiva

Regolamento sull'etichettatura energetica (UE) 2019/2015: 61) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A. 62) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B. 63) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C. 64) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. 65) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E. 66) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F. 67) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Il prodotto è specificatamente progettato e sviluppato per l'uso domestico esclusivamente in condizioni di funzionamento normali. La durata indicata sulla confezione è puramente una stima media (ai sensi degli standards L70B50 e delle norme IEC60969) ed è basata su un periodo di accensione medio di 3 ore al giorno. Nel caso in cui riscontrasse qualsiasi difficoltà nell'uso del prodotto, Le consigliamo di consultare dapprima il manuale dell'utente e le informazioni disponibili sul nostro sito Web. Ai termini e condizioni qui definiti, noi in qualità di produttore (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numero 104615600 VB Eindhoven, Paesi Bassi) garantiamo che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dopo la data di acquisto, a meno che sia indicato un diverso periodo nella o sulla confezione del prodotto e subordinatamente alla manutenzione del prodotto in conformità alle indicazioni di cura e pulizia definite nel manuale dell'utente. A meno che disposizioni legislative della normativa applicabile disciplinino diversamente, i nostri obblighi ai sensi della garanzia saranno limitati, a nostra scelta, alla riparazione, alla fornitura di un prodotto sostitutivo per il prodotto difettoso o all'offerta di un credito appropriato per il prezzo di acquisto per il suddetto prodotto difettoso. (S)montaggio e/o (dis)installazione e costi della manodopera sono esclusi dalla garanzia, così come vetri rotti, batterie e lampade sostituibili. I nostri rimedi coperti da garanzia non estenderanno né rinnoveranno il periodo di garanzia originale applicabile. Abbiamo il diritto, a nostra scelta, di sostituire il prodotto difettoso coperto dalla garanzia con un prodotto che presenti differenze minime nel design e/o nelle specifiche che non incidono sulla funzionalità del prodotto. Al fine di essere legittimato a presentare un valido reclamo ai sensi della presente garanzia, Lei deve presentare a noi (o a un nostro rappresentante) su richiesta, un'adeguata ricevuta del Suo acquisto e il prodotto difettoso per l'analisi. Nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, la presente politica definisce la nostra completa responsabilità come produttore, in connessione con prodotti difettosi o non conformi. Non saremo responsabili nei Suoi confronti per altre perdite o danni indiretti o consequenziali (inclusi, ma non limitati a perdita di dati o di profitti) né La risarciremo per attività, quale manutenzione regolare, salvataggio o ripristino di dati. I Suoi diritti garantiti dalla legge derivanti dalla normativa applicabile non sono lesi dalla presente garanzia volontariamente fornita dal produttore. Qualora Lei richieda assistenza per il prodotto in un Paese diverso da quello di acquisto, faremo quanto possibile per fornire assistenza per il prodotto rispetto ai termini della garanzia del Paese di acquisto del prodotto. Al fine di poter usufruire dell'assistenza entro il periodo della garanzia, La preghiamo di contattare il Suo rivenditore oppure il Centro Assistenza Clienti Philips. I dati di contatto sono disponibili all'indirizzo: www.philips.com/lighting. Ogni diritto di apportare modifiche alla progettazione e alle specifiche tecniche è riservato. Philips e il Simbolo dello Scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

DA - SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Tak, fordi du har købt et Philips-produkt. Vi er glade for, at du valgte Philips-brandet, og vi er sikre på, at du får stor glæde af produktet. Denne manual B indeholder definitioner på alle potentielt relevante parametre og specifikationer med ikoner iht. internationale normer og sikkerhedsstandarder. De er dog muligvis ikke alle relevante for det produkt, du har købt - se ikonerne i den ekstra manual A for at identificere dem, der er særligt relevante for dette produkt.

Producenten understreger vigtigheden af korrekt anvendelse af belysningsarmaturer! Følg derfor altid disse instruktioner for at sikre, at armaturerne installeres på korrekt og sikker vis, og opbevar dem til senere brug. Du bør altid konsultere en fagmand mhp.

at vælge den rigtige fastgørelsesmåde til sikker montering af produktet. Tag højde for produktets vægt og materialet på monteringsoverfladen. Spørg en kvalificeret eller autoriseret elektriker eller din forhandler til råds, hvis du er i tvivl. Sørg for, at produktet altid er installeret i henhold til de relevante regler. Vise regler angiver, at elektriske produkter kun må installeres af en autoriseret elektriker (f.eks. Part P for UK, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIEN/NEW ZEALAND). Slut altid for strømmen forud for installation, vedligeholdelse eller reparation. Vær opmærksom på ledningernes farve forud for installationen: blå (N) og brun (L) og ved beskyttelsesklasse I gul/grøn (jord). Monter væglamper uden for børns rækkevidde. Hvis produktet monteres på en metaloverflade, skal denne overflade være forbundet til den beskyttende jordleder eller til installationens potentialudligningsledning. Sørg for at stramme klæmskrueene godt, særligt tilbehørsdele til lavspænding (12V) (hvis relevant). Vi anbefaler kraftigt, at du jævnligt kontrollerer og strammer klæmskrueene. Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde (f.eks. plastikposer mm.). Vedligehold indendørs belysning med en tør stovetuk. Brug ikke silbe- eller opløsningsmidler. Undgå væsker på alle elektriske dele. Udsift straks et revnet eller ødelagt gennemslagt dæksel, og brug kun dele, der er godkendt af producenten. Vi anbefaler, at du kun bruger "Philips"-pærer.  Hold altid orienteret om den lokale affaldsordning, -sortering og -indsamling for elektriske og elektroniske produkter og emballage. Følg de lokale regler, og bortskaft ikke dine udtjente produkter og emballage sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bordskaffelse af emballagen, produktet og/eller batterier er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via særskilte indsamlingsordninger. Ved bortskaffelse af et produkt, der indeholder batterier, der ikke kan udskiftes af brugeren, skal batterierne fjernes af en fagperson.

VIGTIGT: Nedenfor finder du alle forklaringer med numerisk henvisning til de relevante ikoner foran sikkerhedsinstruktionerne:

01) Produktet må kun installeres indendørs. 02) Produktet er ikke egnet til installation på badeværelser, særligt ikke i den angivne zone. 03) Produktet er ikke egnet til direkte montering på normalt brændbare overflader. 04) Produktet er ikke egnet til overdækning med isolerende materiale. 05) Produktet er kun egnet til loftsmontage. 06) Produktet er kun egnet til vægmontering. 07) Produktet er egnet til væg- og loftsmontage. 08) Tag altid højde for minimumsafstanden angivet på ikonet mellem lampen og den oplyste genstand. 09) IPX1: Produktet er beskyttet mod dryppende vand. IPX3: Produktet kan udsættes for regndråber (faldende dråber under en maksimal vinkel på 60° i forhold til den lodrette akse). IPX4: Produktet er støv sikret: Det kan udsættes for vandstønk fra alle retninger (360°). IPX5: Produktet er beskyttet mod vandstråler. IPX7: Produktet kan installeres i jorden. IPX8: Produktet er beskyttet mod nedskænkning ned til den angivne dybde. IPX5: Produktet er støvsikkert. IP6X: Produktet er støvtæt. 10) Udsift straks revnet eller ødelagt sikkerhedsglas, og brug kun borsilikatdele med samme mål og en minimumstykkelse på 3 mm. 11) Beskyttelsesklasse I: Produktet eller komponenten har en jordforbindelse. Jordledningen (gul/grøn) skal forbindes til den klemme, der er mærket med beskyttelsesklasse I. 12) Beskyttelsesklasse II: Produktet eller komponenten er forsynet med dobbelt eller forstærket isolering. 13) Beskyttelsesklasse III: Produktet eller komponenten er kun egnet til ekstra lav sikkerhedsspænding (< 50 V.a.c.; < 120 V.d.c.). 14) Afisolér ledningen som angivet på ikonet. 15) Jordledningen skal altid være længere end den brune stromførende (L) og blå neutrale (N) ledning. 16) Det er et krav at anvende den medfølgende varmebestandige muffe over de ikkeafisolerede ledningslængder. 17) Produktet er kun egnet til direkte tilslutning til lysnettet. 18) X-Forbindelse: Ved skader på ledningen skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en ekspert for at undgå risici. Z-Forbindelse: Denne lampes eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal lampen destrueres. 19) MAX. W: Brug kun pærer, der er egnede til dette produkt, og overhold den maksimale angivelse af watt. 20) Produktet er kun egnet til CFL- eller LED-pærer. 21) Produktet er kun egnet til CFL- eller LED-pærer (f.eks. E14, E27, Gx53, ...). 22) Produktet er ikke egnet til CFL- eller LED-pærer (f.eks. E14, E27, Gx10, Gx53, ...). 23) Kun pærer med en diameter på 60 mm kan anvendes. Pærer med en diameter på 45 mm kan ikke bruges til dette produkt. 24) Brug kun globe-pærer med den angivne diameter. Brug aldrig standardglødepærer. 25) Dette produkt er kun egnet til kerte-pærer. 26) Produktet er kun egnet til pærer med indbygget sikkerhed eller lavtrykspærer. Ekstra sikkerhedsglas er ikke nødvendigt. 27) Kapsel- og lineære halogenpærer må ikke berøres med bare hænder. 28) Produktet er udstyret med en sikring. Hvis produktet ikke virker efter udsifting af pæren, skal den indbyggede sikring udskiftes. Dette skal gøres af en autoriseret elektriker, hvis der er mulighed for at berøre indvendige ledninger. 29) Produktet kan dæmpes med den medfølgende dæmper eller med en (ikke medfølgende) dæmper, der tilsluttes boligens elektriske installation. Læs mere på "www.philips.com". Spørg en autoriseret elektriker til råds om den egnede dæmper type. 30) Produktet kan ikke dæmpes. 31) Produktet kan KUN dæmpes med den medfølgende lysdæmper. Må ikke tilsluttes flere lysdæmpere. 32) Lysdæmpningsfunktionerne afhænger af den valgte pære. Yderligere oplysninger om lysdæmpningsfunktionerne fås i informationspakken, der følger med pæren. 33) Produktet er udstyret med en sikkerhedstransformer. Udsift kun en ødelagt transformer med en transformer med identiske tekniske specifikationer. Kontakt en autoriseret elektriker eller din forhandler. 34) Produkt til brug i barske omgivelser. 35) Produkt med tids- og lysindstilling. Minimum og maksimum er angivet på ikonet. 36) Produktet kan monteres i op til en maksimumhøjde på 6 m. 37) For at opnå driftssikkerhed skal produktet monteres i den højde, der er angivet på ikonet. Detektorens maksimum- og minimumrækkevidde er også angivet. 38) Detektorens standardsynsomsråde dækker det antal grader, der er angivet på ikonet. 39) Dette produkt skal monteres vandret. For at opnå længere levetid skal pæren placeres i en vinkel på under 4 grader. 40) Sørg for ikke at bore gennem stromførende ledninger eller andre hindringer i væggen eller loftet under installationen! 41) Avendes ikke i Danmark. 42) Elektriske ledninger må aldrig klemmes eller vrides mellem produktet og monteringsoverfladen. 43) Dele af dette produkt kan blive varme. 44) Dette produkt er ikke egnet til børn under 7 år. 45) Produktet er kun egnet til personer over 7 år. 46) Monter produktet uden for rækkevidde (X1: for børn, X2: for voksne). 47) Produktet skal monteres af 2 personer. 48) For at undgå rustangreb, rengør ankeret mindst to gange om året med en blød klud eller et neutralt rengøringsmiddel (4 gange om året i kyst og industrielle områder). 49) Produktet kan kun indstilles under installationen ved hjælp af værktøj. 50) Advarsel: Risiko for elektrisk stød! Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, af en vedligeholdelsesvirksomhed udpeget af producenten eller af en tilsvarende kvalificeret virksomhed. 51) Lyskilde (kun LED), der må udskiftes af en slutbruger. 52) Lyskilde, der må udskiftes af en slutbruger. 53) Lyskilde (kun LED), der skal udskiftes af en fagmand: LED lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af forhandleren eller dennes servicepartner eller en lignende kvalificeret person. 54) Lyskilde, der skal udskiftes af en fagmand: Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, af en vedligeholdelsesvirksomhed udpeget af producenten eller af en tilsvarende kvalificeret virksomhed. 55) Lyskilde, der ikke kan udskiftes: Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele armaturet udskiftes. 56) Betjeningselementer, der må udskiftes af en slutbruger. 57) Betjeningselementer, der skal udskiftes af en fagmand. 58) Betjeningselementer, der ikke kan udskiftes. 59) Anvend ikke styringsenheden med våde hænder, i områder med direkte eksponering for vand eller uendørs. 60) Se ikke direkte ind i den tændte lyskilde

Forordning om energimærkning (EU) 2019/2035: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse A. 62) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse B. 63) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C. 64) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D. 65) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E. 66) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F. 67) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Produktet er specifikt udformet og udviklet udelukkende til privat brug under normale forhold og normal drift. Levetiden, der er angivet på emballagen, er et gennemsnit (i henhold til standarderne L70B50 og IEC60969) og er baseret på et gennemsnit på tre timers brændetid pr. dag. Hvis du oplever problemer med brug af produktet, bedes du først se i brugsanvisningen eller læse oplysningerne på vores hjemmeside. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne aftale garanterer vi (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holland) som producent, at produktet er fejlfrit for materiale og produktionsfejl i en periode på to (2) år efter købsdatoen, medmindre en anden periode er angivet på produktets emballage, og hvis produktet vedligeholdes i henhold til vejledningen i vedligeholdelse og rengøring i brugsanvisningen. Medmindre gældende lovgivning siger andet, begrænser vores forpligtelser i henhold til denne garanti sig til, efter vores eget skøn, enten at reparere, tilbyde et erstatningsprodukt for det fejlfæbede produkt eller at tilbyde en passende kredit for købsprisen for det fejlfæbede produkt. (Af)montering og/eller (af)installation og arbejdsled er ikke omfattet af garantien, og glas, der går i stykker, batterier og udskidtelligt pærer er heller ikke omfattet af garantien. Vores afhjælp i henhold til garantien hverken forlænger eller forrynner den gældende garantiperiode. Vi har ret til, efter eget skøn, at erstatte det fejlfæbede produkt, der er omfattet af garantien, med et produkt, der afviger en smule i design og/eller specifikationer, forudsat at dette ikke påvirker produktets funktioner. For at være berettiget til at gøre et krav gældende i henhold til denne garanti skal du på anmodning fremsætte et gyldigt købsbevis og det fejlfæbede produkt, så det kan analyseres. I det omfang, loven tillader det, indeholder denne garanti hele det ansvar, vi som producent har i forbindelse med fejlfæbede produkter eller produkter, der ikke lever op til standarderne. Vi er ikke ansvarlige over for dig for tab eller indirekte skader eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, tab af data eller indkomst), og vi kompensere heller ikke for aktiviteter såsom almindelig vedligeholdelse, lagring eller gendannelse af data. Dine løvfæstede rettigheder påvirkes ikke af denne frivilligt udarbejdede producentgaranti. Hvis du tilbyder dit produkt til service i et andet land end det land, hvor du købte det, forsøger vi at få dit produkt servicere i henhold til garantikravene i det land, hvor du købte produktet. Kontakt forhandleren eller Philips-kundeservice, hvis der skal udføres service garantiperioden. Kontaktoplysninger kan ses på: www.philips.com/lighting. Der tages forbehold for ændringer i design og tekniske specifikationer. Philips og Philips-skjoldet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

FI - TURVALLISUUSOHJEET

Kiitos tämän Philips-tuotteen ostamisesta. Arvostamme sitä, että valitsit Philips-tuotteen. Toivomme runsaasti mukavia hetkiä tuotteen käyttämisen parissa. Opa B sisältää kaikkien mahdollisesti sovellettavien parametrien ja teknisten tietojen määrittämät ja kuvaukset kansainvälisten normien ja turvallisuustandardien mukaisesti. Kaikki tiedot eivät välttämättä kuitenkään koske ostamaasi tuotetta. Katso erityisesti tätä tuotetta koskevat kuvaukset lisäoppaassa A.

Valmistajia neuvoo, kuinka valaisimet kiinnitetään oikein. Noudata näitä ohjeita, jotta kiinnikkeen oikea ja turvallinen asennus sekä toiminta varmistetaan. Säilytä ohjeet tulevaan käyttöä varten. Kysy aina ammattilaisen neuvoa oikean kiinnityksen valinnassa, jotta tuotteen kiinnityksestä tulee turvaa. Ota huomioon tuotteen paino ja kiinnityspinnan materiaali. Jos olet epävarma, kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai ota yhteys jälleenmyyjään. Varmista, että tuote asennetaan aina asianmukaisen määräysten mukaisesti. Tiettyjen määräysten mukaan sähkölaitteiden asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan (esim. Part P – Iso-Britannia, AS/NZS3000 IN – AUSTRALIA/US/ISEE/LANT). Katkaise virta aina ennen asennusta tai huolto- ja korjausotia. Huomioi johtojen oikeat värit ennen asennusta: sininen (N), ruskea (L) ja keltainen/vihreä (maadoitus, suojasuojaukset). Kiinnitä seinävalaisimet lasten ulottumatomiin. Jos tuote kiinnitetään metallipinnalle, pinnan on oltava yhteydessä suojattuun maadoitusliitäntään tai asennuksen samapotentiaaliseen liitäntään. Kiinnitä liitäntäruuvit aina tiukasti etenkin pienen jännitteen johto (12 V) kiinnitettäessä. On erittäin suositeltavaa tarkastaa ja kiinnittää liitäntäruuvit säännöllisesti. Säilytä pakkausmateriaalit (esim. muovipussi) lasten ulottumatomiin. Pyyhi sisävalaisimet pölystä kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Älä päästä mitään nestettä sähköisiin osiin. Vaihda haljennut tai rikkiinäinen läpikuultava suojus välittömästi ja käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia. On suositeltavaa käyttää ainoastaan Philips-lamppuja.

☒ Jos säilytä paikallisia sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä pakkausten hävitys-, erottelu- ja keräysjärjestelmää. Noudata paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä vanhoja tuotteita ja pakkaus- ja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Pakkauksen, tuotteen ja/tai paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Paristot on hävitettävä yhdyskuntajätteestä erillään määrättyjen keräyspisteiden kautta. Muuta kuin käyttäjän vaihdettavissa olevia paristoja sisältäviä tuotteita hävitettäessä muuta kuin käyttäjän vaihdettavissa olevien paristojen poistaminen on jätettävä ammattilaisen tehtäväksi.

HUOMAUTUS: Seuraavassa luettelossa selitetään näiden turvallisuusohjeiden alussa esitellyjen kuvakkeiden merkitys. Numerointi viittaa vastaaviin kuvakkeisiin. 01) Tuotteen saa asentaa vain sisätiloihin. 02) Tuote ei sovi asennettavaksi kylpyhuoneeseen eikä missään nimessä kuvakkeissa määrättyille alueelle. 03) Tuote ei sovi kiinnitettäväksi suoraan normaalisti syytelyvinnoille. 04) Tuotetta ei saa peittää eristysmateriaaleilla. 05) Tuote sopii kiinnitettäväksi ainoastaan kattoon. 06) Tuote sopii kiinnitettäväksi ainoastaan seinälle. 07) Tuote sopii kiinnitettäväksi seinälle tai kattoon. 08) Huomioi aina kuvakkeissa ilmoitettu vähimmäisetaisyys valaisimen ja valaistavan kohteen välillä. 09) IPX1: tuote on suojattu tippuvaalta vedeltä. IPX3: tuote on sateenkestävä (suojattu ylhäältä enintään 60 asteen kulmassa tulevalta vedeltä). IPX4: tuote kestäisikin ei se on suojattu jotta suunnasta (360°) tulevalta vedeltä. IPX5: tuote kestäää vesisuihkun. IPX7: tuote voidaan asentaa maahan. IPX8: tuote voidaan upottaa veteen ilmoitettuun syvyyteen asti. IPX9: tuote on pölysuojattu. IPX6: tuote on pölytiivis. 10) Vaihda haljennut tai rikkiinäinen suojalasi välittömästi ja käytä ainoastaan samankokoisia borosilikaattista valmistettuja osia, joiden vähimmäispaksuus on 3 millimetriä. 11) Suojasuojaukset I: tuotteessa tai osassa on maadoitusliitäntä. Maadoitusjohto (keltainen/vihreä) on kytkettävä liitäntään, jossa on merkki suojasuojaukset I. 12) Suojasuojaukset II: tuotteessa tai osassa on kaksinkertainen tai vahvistettu eristys. 13) Suojasuojaukset III: tuote tai osa sopii käytettäväksi ainoastaan erittäin alhaisessa jännitteessä (<50 V AC, <120 V DC). 14) Kuori johto kuvakkeen mukaisesti. 15) Maadoitusjohtojen on aina oltava pidempi kuin ruskea johto (L) ja sininen neutraali johto (N). 16) Tuotteen mukana toimitettu lämmönsäätävä kotelo on asetettava kuoriin johtojen päälle. 17) Tuote voidaan liittää ainoastaan suoraan verkkoviivasta. 18) X-liitäntä: viioittunut johto on vaihdettava samantyyppiseen johtoon. Y-liitäntä: riskien välttämiseksi vain

valmistajaa, jälleenmyyjää tai asiantuntijaa saa vaihtaa voittoaan johdon. - Z-liitäntä: Valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto on vioittunut, valaisin on hävitettävä. 19) MAX ...W: Käytä ainoastaan tuotteen sopivia lampuja ja noudata enimmäistehoarajoituksia. 20) Tuotteessa voi käyttää ainoastaan heijastinlampuja. 21) Tuotteessa voi käyttää ainoastaan CFL- tai LED-lampuja (esim. E14, E27, Gu10, Gx53). 22) Tuotteessa ei voi käyttää CFL- tai LED-lampuja (esim. E14, E27, Gu10, Gx53). 23) Tuotteessa voi käyttää ainoastaan halkaisijaltaan 60 millimetrin lampuja. Halkaisijaltaan 45 millimetrin lampuja ei saa käyttää. 24) Käytä ainoastaan pallomaisia lampuja, joiden halkaisija on sallittu. Älä koskaan käytä vakiohehkulampuja. 25) Tuotteessa voi käyttää ainoastaan kynttilänmuotoisia lampuja. 26) Tuotteessa voi käyttää ainoastaan matalapainelampuja tai sellaisia lampuja, joissa on sisäinen suojaus. Ylimääräistä suojalasia ei tarvita. 27) Kapseeli- ja lineaarisiln halogeenilamppuihin ei saa koskea paljain käsin. 28) Tuotteessa on sulake. Jos tuote ei toimi lampun vaihtamisen jälkeen, sisäinen sulake on vaihdettava. Sähköasentajan on vaihdettava sulake, jos vaihdon aikana on vaaran koskea sisäisiin johtoihin. 29) Tuote voidaan himmentää mukana toimitetulla himmentimellä tai kodin sähköjärjestelmään kytkettävällä himmentimellä (ei sisälly pakkaukseen). Katso lisätietoja osoitteesta www.philips.com. Kysy pätevältä sähköasentajalta lisätietoja oikeanlaisen himmentimen valitsemiseksi. 30) Valaisinta ei voi himmentää. 31) Valaisimen saa himmentää VAIN mukana toimitetulla himmentimellä. Älä liitä laitetta toiseen himmentimeen. 32) Himmennettävyysominaisuudet riippuvat valitusta lampusta. Himmennettävyysominaisuudesta on lisätietoja lampun mukana toimitettavassa tietopakkausessa. 33) Tuotteessa on turvamuuntaja. Vaihda viallinen muuntaja uuteen muuntajaan, jonka tekniset tiedot ovat samat. Kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai jälleenmyyjältä. 34) Tuote kestää kovaa käyttöä. 35) Tuote sisältää ajastimen ja sen valaistusasetuksia voi muuttaa. Vähimmäis- ja enimmäisarvot on ilmoitettu kuvakkeessa. 36) Tuote voidaan kiinnittää enintään 6 metrin korkeuteen. 37) Jotta tuote toimisi kunnolla, se on kiinnitettävä kuvakkeessa ilmoitetuun korkeuteen. Tunnistimen toiminta-alue on myös ilmoitettu. 38) Tunnistimen tavallinen toiminta-alue on ilmoitettu kuvakkeessa asteina. 39) Tuote on asennettava vaakasuoraan. Lampun eliniän pidentämiseksi lampun kulma saa olla enintään 4 astetta. 40) Varmista asennuksen aikana, ettei poraa sähköjohtoon tai muuhun seinään tai katon sisällä olevaan esteeseen. 41) Jos tuote kiinnitetään katto- tai seinärasian, rasiassa on oltava kansat (esimerkiksi Alankomaissa). 42) Sähköjohtoja ei saa koskaan kiristää tai vääntää tuotteen ja kiinnityspinnan väliin. 43) Tuotteen osat saattavat kuumentua. 44) Tuote ei sovi alle Y vuoden ikäisille lapsille. 45) Tuotteen käyttäjän on oltava vähintään Y-vuotias. 46) Kiinnitä tuote käden ulottumattomiin (lapset; S, aikuiset; X2). 47) Tuotteen asennus vaatii 2 henkilöä. 48) Ruosteenesteiden välttämiseksi puhdista ankuri vähintään kahdesti vuodessa pehmeällä kankaalla tai neutraalilla pesuaineella (4 kertaa vuodessa rannikko- ja teollisuusalueilla) 49) Tuotetta voidaan säätää asennuksen aikana vain työkalun avulla. 50) Varoitus: sähköiskun vaara! Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu ammattitaitoinen henkilö. 51) Käyttäjän vaihdettava (vain LED) valonlähde. 52) Käyttäjän vaihdettava valonlähde. 53) Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde: Tämän valaisimen sisältämän LED-valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltokorjaamo tai valtuutettu henkilö. 54) Ammattilaisen vaihdettava valonlähde: Tämän valaisimen sisältämän valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltokorjaamo tai valtuutettu henkilö. 55) Ei vaihdettava valonlähde: Valaisimen valonlähdeä ei voi vaihtaa. Kun valaisimen käyttöikä on loppussa, koko valaisin on vaihdettava uuteen. 56) Käyttäjän vaihdettava ohjauslaite. 57) Ammattilaisen vaihdettava ohjauslaite. 58) Ei vaihdettava ohjauslaite. 59) Älä käytä ohjauslaitetta märin käsin, veden kanssa suorassa kosketuksessa olevilla alueilla tai ulkotiloissa. 60) Älä tuijota valonlähdeä.

Energimerkintäasetus (EU) 2019/2015: 61) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on A. 62) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on B. 63) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on C. 64) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on D. 65) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on E. 66) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on F. 67) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokkaa on G. Tämä tuote on suunniteltu ja kehitetty kotikäyttöön ja käytettäväksi vain tavanomaisissa olosuhteissa. Pakkauksessa ilmoitettu käyttöikä on vain keskimääräinen (L70B50-standardien ja IEC60969-normien mukaan), ja se perustuu keskimäärin 3 tunnin päivittäiseen käyttöön. Jos tuotetta käytettäessä ilmenee ongelmia, on suositeltavaa tutustua käyttöohjeeseen ja sivustossa näkyviin tietoihin. Näiden ehtojen mukaisesti valmistaja (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Alankomaat) takaa 2 (kahden) vuoden ajan ostopäivästä, että tuotteessa ei ole materiaali- eikä valmistusvikoja, ellei tuotteen pakkausessa ole mainittu muuta takuuaikaa, edellyttäen, että tuote pidetään kunnossa ja puhdistetaan noudattaen käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, takuuseen pohjautuvat velvoitteemme rajoittuvat valitunne mukaan tuotteen korjaamiseen, viallisen tuotteen vaihtamiseen uuteen tai viallisen tuotteen ostohinnan hyvittämiseen. Takuu ei kata irrotus-, kiinnitys- ja/tai työkustannuksia eikä läsin särkymistä, akkuja eikä vaihtolampuja. Takuun voimaansaoloaikaan tehdyt toimenpiteet eivät pidennä alkuperäistä takuuaikaa eivätkä toimi uuden takuun perusteena. Olemme oikeutettuja valintamme mukaan vaihtamaan takuun kattaman viallisen tuotteen tuotteen, jonka muotoilu poikkeaa j/a/tai tekniset tiedot poikkeavat siitä vähäisessä määrin vaikuttamatta tuotteen toimintaan. Tähän takuuseen vetoaminen edellyttää, että pyydettyä esitä meille (tai edustajallemme) ostokuitin ja viallisen tuotteen analysointia varten. Sovellettaavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa tämä käytäntö määrittää valmistajan kaiken vastuun, joka aiheutuu viallisista tai vaatimuksia täyttämättömistä tuotteista. Emme ole vastuussa muista menetyksistä emmekä epäsuorasti tai seuraamusellisesti vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulon menettäminen mutta niihin rajoittumatta. Emme ole myöskään velvollisia korvaamaan esimerkiksi säännöllisen kunnossapidon tai tietojen tallentamisen tai palauttamisen aiheuttamia kustannuksia. Tämä valmistajan vapaaehtoisesti myöntämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin. Jos vaadit tuotteellesi huoltoon muussa maassa kuin sen ostomaassa, yrittäme järjestää tuotteellesi huollon tuotteen ostomaassa omissa oloissa olevien tukipalveluiden mukaisesti. Saat takuuhuoltoon takuun ollessa voimassa ottamalla yhteyden jälleenmyyjään tai Philipsin asiakaspalveluun. Yhteystiedot: www.philips.com/lighting. Oikeudet muutoksiin ja teknisten tietojen muutoksiin pidätetään. Philips ja Philips-kilpittunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SV - SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Tack för att du har köpt denna Philipsprodukt. Vi uppskattar att du har valt Philipsvarumärket och hoppas att du får stor glädje av produkten. Användarhandbok B innehåller definitioner för alla potentiellt gällande parametrar och specifikationer med ikoner enligt internationella normer och säkerhetsstandarder. Alla gäller dock inte för den produkt du har köpt - se ikoner i användarhandboken

A för de som särskilt gäller den här produkten.

Tillverkaren tillhandahåller anvisningar om korrekt användning av belysningsarmaturen! Följ därför alltid dessa anvisningar för att säkerställa korrekt och säker installation och funktion. Spara anvisningarna för framtida referens. Rådfråga alltid en expert, så att du väljer rätt fäste för säker montering av produkten. Ta med produktens vikt och monteringsytans material i beräkningen. Vid minsta tvekan kan du rådfråga en auktoriserad elektriker eller kontakta återförsäljaren. Kontrollera att produkten alltid är installerad i enlighet med relevanta bestämmelser. Enligt vissa bestämmelser måste elektriska produkter installeras av en auktoriserad elektriker (till exempel Del P för Storbritannien, AS/NZS3000 IN för AUSTRALIEN/NYA ZEELAND). Stäng alltid av strömmen innan du installerar, reparerar eller gör underhåll på produkten. Observera korrekt färg på kablarna innan installationen: blå (N), brun (L) och vid skyddsklass I, gul/grön (jord). Montera vägglampor utom räckhåll för barn. Om produkten monteras på en metallyta, måste ytan förbindas med ledaren för skyddsjord eller med installationens ledare för ekvipotentialförbindning. Dra alltid åt skruvarna i kopplingsplinten ordentligt, särskilt för lågvolt (12 V) (om sådana finns). Vi rekommenderar starkt att regelbundet kontrollera och skruva åt skruvarna. Förvara förpackningsmaterial (till exempel plastpåsar) utom räckhåll för barn. Rengör inomhusarmaturen med en torr dammtrasa. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Håll vätska borta från alla elektriska delar. Byt omedelbart ut spruckna eller trasiga genomskinliga lock och använd bara delar som är godkända av tillverkaren. Vi rekommenderar att du enbart använder glödlampor från Philips.

☑ Se till att skaffa dig kunskap om de lokala systemen för bortskaftande, sortering och insamling av avfall gällande elektriska och elektroniska produkter och förpackningar. Ägera i enlighet med lokala regler och släng inte bort din gamla produkt och förpackning tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaftande av förpackningen, din produkt och/eller batterier hjälper till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Batterier ska slängas separat från det kommunala avfallsflödet via särskilda insamlingsanläggningar. När du slänger en produkt som innehåller batterier som inte kan bytas ut av användaren ska de batterier som inte kan bytas ut av användaren avlägsnas av en yrkesperson.

OBS! Nedan finns en förklaring och nummerhänvisning till ikonerna på framsidan av säkerhetsinstruktionerna:

- 01) Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. 02) Produkten är inte lämplig att installeras i badrum, särskilt inte inom angivna zoner. 03) Produkten är inte lämplig för direkt montering på normalt lättantändliga ytor. 04) Produkten är inte lämplig för övertäckning av värmeisolerande material. 05) Produkten är endast avsedd för takmontering. 06) Produkten är endast avsedd för väggmontering. 07) Produkten är avsedd för vägg- eller takmontering. 08) Observera alltid minsta avstånd, som anges på ikonerna, mellan lampan och objektet som ska belysas. 09) IPX1: Produkten är skyddad mot droppande vatten. IPX3: Produkten kan utsättas för regndroppar (fallande droppar under en maximal vinkel på 60° till vertikalaxeln). IPX4: Produkten är stänksäker, den kan utsättas för stänkande vatten som kommer från alla vinklar (360°). IPX5: Produkten är skyddad mot strilande vatten. IPX7: Produkten kan installeras i marken. IPX8: Produkten kan användas i vatten till angivet djup. • IPX5: Produkten är dammskyddad. IPX6: Produkten är dammtät. 10) Byt omedelbart ut krossat eller skadat skyddsglas och använd endast borsilikatdelar av samma mått, med minst 3 mm tjocklek. 11) Skyddsklass I: produkten eller komponenten har en anslutning till jord. Jordledningen (gul/grön) ska anslutas till klämmen märkt med skyddsklass I. 12) Skyddsklass II: produkten eller komponenten har dubbel eller förstärkt isolering. 13) Skyddsklass III: produkten eller komponenten är endast lämplig för lågvolt (< 50 V AC, < 120 V DC). 14) Skala av kabeln som anges på ikonerna. 15) Jordledningen måste alltid vara längre än den bruna strömförande (L) och den blå neutrala (N) kabeln. 16) De medföljande värmeskyddande slangarna ska träas över ledningsdelarna. 17) Produkten är endast lämplig för direkt anslutning till elnätet. 18) • X-anslutning: Om ledningen skadas måste den bytas ut mot en ledning av samma typ. • Y-anslutning: Om ledningen skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller en expert, för att undvika risker. • Z-anslutning: Den externa, flexibla kabeln eller sladden till den här armaturen kan inte bytas ut. Om sladden skadas ska armaturen förstöras. 19) MAX. ...: använd endast glödlampor som är lämpliga för den här produkten och inom angivet maximalt wattal. 20) Produkten är endast lämplig för reflektorlampor. 21) Produkten är endast lämplig för CFL-i- eller LED-lampor (till exempel E14, E27, Gu10, Gx53) 22) Produkten är inte lämplig för CFL-i- eller LED-lampor (till exempel E14, E27, Gu10, Gx53) 23) Endast en glödlampa med en diameter på 60 mm kan användas. En glödlampa med en diameter på 45 mm kan inte användas med den här produkten. 24) Använd endast en glödlampa med samma diameter som anges. Använd aldrig en vanlig glödlampa. 25) Produkten är endast avsedd för kronljusformade glödlampor. 26) Produkten är endast avsedd för en glödlampa med inbyggd skydd eller en lågtryckslampa. Det behövs inget extra säkerhetsglas. 27) Vidrör inte kapselformade och linjära halogenlampor med bara händerna. 28) Produkten är utrustad med en säkring. Om produkten är trasig efter att glödlampor har bytts ut måste den interna säkringen också bytas ut. Det måste utföras av en kvalificerad elektriker om det finns risk för kontakt med interna kablar. 29) Produkten kan dimras med den medföljande dimmern eller med en dimmer som ansluts till elinstallationen i hemmet (medföljer inte). Mer information finns på www.philips.com. Rådfråga en kvalificerad elektriker så att du väljer rätt typ av dimmer. 30) Produkten kan inte dimras. 31) Produkten kan endast dimras med den medföljande dimmern. Anslut den inte till ytterligare en dimmer. 32) Dimbarheten beror på vald ljuskälla. Mer information om dimbarheten finns i informationspaketet som medföljer glödlampor. 33) Produkten fungerar med en säkerhetstransformator. Byt endast ut en trasig transformator mot en transformator som har samma tekniska specifikationer. Rådfråga en elektriker eller återförsäljaren. 34) Produkt för tuffa förhållanden. 35) Produkten har funktioner för tid- och ljusinställning. Minimum och maximum anges på ikonerna. 36) Produkten kan monteras på en maximal höjd av 6 m. 37) För tillförlitligt drift måste produkten monteras på den höjd som anges på ikonerna. Största och minsta avstånd för detektorer anges också. 38) Det aktiva område som detektorn täcker är inom de grader som anges på ikonerna. 39) Produkten ska monteras horisontellt. För längre livslängd ska glödlampor inte lutas mer än 4 grader. 40) Se till att du inte borrar genom elkablar eller något annat hinder i väggen eller taket under installationen. 41) Om produkten monteras på en dosa i taket eller på väggen, måste dosan först täckas med ett lock (gäller bland annat i Nederländerna). 42) Elkablage får inte klämmas eller vridas mellan produkten och monteringsunderlaget. 43) Produkten innehåller delar som kan bli varma. 44) Produkten är inte lämplig för barn under Y år. 45) Produkten är inte lämplig för personer över Y år. 46) Montera produkten utom armlängds räckhåll (X1: för barn, X2: för vuxna). 47) Två personer krävs för att montera produkten. 48) För att undvika rostattacker, rengör ankaret minst två gånger per år med en mjuk trasa eller neutralt tvättmedel (4 gånger per år i kust- och industriområden) 49) Det krävs verktyg för att installera produkten. 50) Varning! Risk för elektriska stötar! Ljuskällan i den här armaturen får endast bytas ut av tillverkaren eller en serviceagent eller liknande behörig person. 51) Ljuskälla (endast LED) som kan bytas ut av slutanvändaren. 52) Ljuskälla som kan bytas ut av slutanvändaren. 53) Ljuskälla (endast LED) som kan bytas ut av en fackman: LED-ljuskällan i den här armaturen får enbart bytas ut av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande fackman. 54) Ljuskälla som kan bytas ut av en fackman: Ljuskällan i den här armaturen får enbart bytas ut av tillverkaren, tillverkarens ombud eller liknande fackman. 55) Ljuskälla som inte kan bytas ut: Ljuskällan i den här armaturen går inte att byta ut. När Ljuskällan är uttjänt ska hela armaturen bytas ut. 56) Styrsystem som kan bytas

ut av slutanvändaren. 57) Styrssystem som kan bytas ut av en fackman. 58) Styrssystem som inte kan bytas ut. 59) Använd inte styrenheten med vata hinder, i utrymmen där den utsätts för vatten eller utomhus. 60) Titta inte rakt in i en ljuskälla som är tänd.

Energimärkningsförordning (EU)2019/2015: 61) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass A. 62) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass B. 63) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass C. 64) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass D. 65) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass E. 66) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass F. 67) Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G. Den här produkten har designats och utformats specifikt enbart för användning i hemmet under normala förhållanden och normal drift. Livslängden som anges på förpackningen är endast ett genomsnitt (enligt standarderna L70B50 och IEC60969) och baseras på en genomsnittlig brinntid på 3 timmar om dagen. Om du stöter på några problem vid användningen av produkten rekommenderar vi att du först och främst läser användarhandboken och informationen på vår webbplats. I enlighet med dessa villkor, garantier vi, i genskap av tillverkare (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. /C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nederländerna) att produkten är fri från material- och tillverkningsdefekter under en period om två (2) år efter inköpsdatum, såvida ingen annan tidsperiod anges på produktens förpackning, förutsatt att produkten underhålls i enlighet med skötsel- och rengöringsanvisningarna som beskrivs i användarhandboken. Förutsatt att tillämplig lag inte anger något annat, är våra skyldigheter enligt garantin begränsade till att vi, enligt vårt eget val, antingen reparerar, tillhandahåller en ersättningsprodukt för den defekta produkten eller erbjuder en lämplig kredit för den defekta produktens inköpspris. (Ned)montering och/eller (av)installation och arbetskostnader ingår inte i garantin. Detsamma gäller trasigt glas, batterier och utbytbara ljuskällor. Vår kompensering enligt garantin innebär inte en förlängning eller förnyelse av den ursprungliga garantiperioden. Vi har rätt att efter eget val ersätta den defekta produkten som omfattas av garantin, med en produkt som skiljer sig något i design och/eller specifikationer som inte påverkar produktens funktioner. För att du ska vara berättigad att göra gällande ett giltigt krav enligt denna garanti måste du på begäran tillhandahålla oss (eller vår representant) ett fullgott köpebevis och den defekta produkten för analys. I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag beskriver denna policy hela vårt ansvar som tillverkare i samband med defekta produkter eller produkter som inte uppfyller specifikationerna. Vi ansvarar inte för andra förluster, indirekta skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av data eller inkomst). Vi kompenserar dig inte heller för aktiviteter så som regelbundet underhåll, sparande eller återställning av data. Dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag påverkas inte av denna frivilligt tillhandahållna garanti från tillverkaren. Om du erbjuder din produkt för service i ett annat land än där du köpte produkten kommer vi att försöka utföra service på produkten enligt garantivillkoren i landet där du köpte produkten. För service inom garantiperioden ska du kontakta din återförsäljare eller Philips Consumer Care Center. Kontaktpuppgifter finns på: www.philips.com/lighting. Med reservation för ändringar i utformning och tekniska specifikationer. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

NO - SÄKERHETSINSTRUKSJONER

Takk for at du kjøpte dette Philips-produktet. Vi setter pris på at du velger Philips og håper du får mye glede av produktet. Håndbok B inneholder definisjoner av mulig gjeldende parametre og spesifikasjoner med ikoner, etter internasjonale normer og sikkerhetsstandarder. Men det er ikke sikkert at alle gjelder for produktet du har kjøpt. Hvis du vil sjekke ikonene som gjelder spesielt for dette produktet, kan du se i håndbok A som følger med.

Produsenten anbefaler riktig bruk av belysningsarmaturer! Følg derfor alltid disse instruksjonene for å sikre korrekt og sikker montering og funksjon av montering og oppbevar den for fremtidig bruk. Ta alltid kontakt med en fagperson først for å velge riktig festeordning for sikker montering av produktet. Ta hensyn til hvor mye produktet veier og hva slags materialer det skal monteres på. Hvis du er i tvil, må du kontakte en kvalifisert eller lisensiert elektriker eller forhandleren. Forsikre deg om at produktet alltid er installert i henhold til gjeldende lovgivning. Enkelte forskrifter indikerer at elektriske produkter skal monteres kun av en lisensiert elektriker (f. eks. del P for Storbritannia, AS/NZS3000 IN for AUSTRALIA / NEW ZEALAND). Så all informasjon om strømmen før du installerer, vedlikeholder eller reparerer produktet. Sjekk den riktige fargen til ledningene for monteringen: blå (N), brun (L) og ved beskyttelsesklasse I, gul/grønn (jord). Monter veggbelysningen utlignelig for barn. Hvis produktet monteres på en metalloverflate, må denne overflaten knyttes til den beskyttende jordlederen eller til den isoelektriske forbindelseslederen til monteringen. Stram alltid alle klemmeskruene godt, dette gjelder spesielt for ledninger med lav spenning (12 V) (hvis anvendelige). Det anbefales sterkt å sjekke og stramme klemmeskruene regelmessig og over tid. Oppbevar emballasje utlignelig for barn (f.eks. plastposer ...). Vedlikehold interiørbelysningen med en tørk klut. Ikke bruk skure- eller løsemidler. Unngå å væske kommet i kontakt med elektriske deler. Du må umiddelbart bytte skadete eller ødelagte gjennomskjeteledeksler og kun bruke deler som er godkjente av produsenten. Det anbefales å kun bruke lyskilder fra Philips.

⚠ Vennligst informer deg selv om det lokale avfallshåndterings-, separerings- og innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og emballasje. Opptrø i henhold til lokale regler og ikke kast det gamle produktet og emballasjen sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av emballasjen, produktet og/eller batteriene vil bidra til å forhindre potensielle skadelige følger for miljøet og personers helse. Batterier bør avhendes separat fra kommunalt avfall via anvisnte innsamlingssteder. Ved kassering av et produkt som inneholder batterier som ikke kan skiftes ut av brukeren, skal batteriene som ikke kan byttes av brukeren fjernes av en fagperson. OBS: Nedenfor finner du alle forklaringene, med tallreferanser, til de forskjellige ikonene på forsiden av sikkerhetsinstruksjonen:

01) Produktet skal kun monteres innendørs. 02) Produktet er ikke egnet for installasjon i bad, spesielt ikke i det spesifiserte området. 03) Produktet er ikke egnet for direktemontering på normalt brennbare overflater. 04) Produktet skal ikke dekkes med varmeisolerende materiale. 05) Produktet er kun egnet for montering i taket. 06) Produktet er kun egnet for montering på veggen. 07) Produktet er kun egnet for montering på veggen eller i taket. 08) Legg merke til minimumsavstanden, som angitt på ikonet, mellom lampen og objektet som skal opplyses. 09) IPX1: Produktet er dryppsikket. IPX3: Produktet kan utsettes for regndråper (fallende dråper med en maksimal vinkel på 60° i forhold til den lodrette akse). IPX4: Produktet er sprutsikkert og tåler å bli utsatt for vannspran fra alle vinkler (360°). IPX5: Produktet er regntett. IPX7: Produktet kan installeres i bakken. IPX8: Produktet er beskyttet mot nedsenkning opp til angitt dybde. • IPX5: Produktet er støvbeskyttet. IPX6: Produktet er støvtett. 10) Erstatt umiddelbart skadet eller knust sikkerhetsglass, og bruk bare borsilikatdeler med samme mål, og med minimum tykkelse på 3 mm. 11) Beskyttelsesglass klasse I: Produktet eller komponenten har en jordingskontakt. Jordledningen (gul/grønn) skal kobles med terminalen som er markert med beskyttelsesglass klasse I. 12) Beskyttelsesglass klasse II: Produktet eller komponenten er dobbeltisolert eller har forsterket isolasjon. 13) Beskyttelsesglass klasse III: Produktet eller komponenten er kun egnet for utstyr med ekstra lav spenning (<50 V AC, <120 V DC). 14) Fjern det ytre laget på ledningen som angitt

på ikonet. 15) Jordledningen skal alltid være lenger enn den brune (L) og blå (N) ledningen. 16) De medfølgende, varmeavvisende hylsene skal ikke inn de avisolerte ledningsstykkene. 17) Produktet skal kun brukes for direkte tilkobling til det elektriske nettet. 18) - X-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den byttes ut med en ledning av samme type. - Y-tilkobling: Hvis ledningen blir skadet, skal den bare byttes ut av produsenten, forhandleren eller en annen fagperson, for å unngå farlige situasjoner. - Z-tilkobling: Den eksterne, fleksible kablen eller ledningen til denne belysningen kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen destrueres. 19) maks. ...W: Bruk kun passende lyspærer til dette produktet, og hold deg innenfor den angitte maksimale wattstyrken. 20) Produktet er kun egnet for reflektorylskilder. 21) Produktet er kun egnet for CFL- eller LED-lysikilder (f.eks. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 22) Produktet er ikke egnet for CFL- eller LED-lysikilder (e.g. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 23) Kun en lyspære med en diameter på 60 mm kan brukes. En lyspære med en diameter på 45 mm kan ikke brukes på dette produktet. 24) Bruk kun runde lyspærer med størrelse som den angitte diameteren. Bruk aldri en standard glødelampe. 25) Produktet er kun egnet for mignonformede lyspærer. 26) Produktet er kun egnet for lyspærer med innebyggt beskyttelse eller lyspærer med lavt trykk. Ekstra sikkerhetsglass er ikke nødvendig. 27) Lineære eller kapselformede halogenlysikilder skal ikke berøres med utledkede hender. 28) Produktet er utstyrt med en sikring. Hvis produktet ikke virker etter at lyskilden er satt inn, må ekstern sikring byttes ut. Dette må gjøres av en kvalifisert elektriker slik at interne ledninger kan undersøkes. 29) Produktet kan dimmes med dimmeren som følger med, eller med en dimmer (følger ikke med) som er koblet til det elektriske systemet i hjemmet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com. Kontakt en kvalifisert elektriker som kan velge en dimmertype som passer. 30) Produktet kan ikke dimmes. 31) Produktet kan KUN dimmes med dimmeren som følger med. Ikke koble til andre dimmere. 32) Dimmingsfunksjonene avhenger av valgt lyskilde. Mer informasjon om dimmer-funksjonene er tilgjengelige i Informasjonspakken levert med lyspæren. 33) Produktet fungerer med en sikkerhetstransformator. Du kan bytte ut den ødelagte transformatoren bare med en transformator med identiske tekniske spesifikasjoner. Kontakt en kvalifisert elektriker eller forhandleren. 34) Hardfordt produkt. 35) Produkt med innstilling for tid og lys. Minimum og maksimum angis på ikonet. 36) Produktet kan monteres i en maksimal høyde på 6 m. 37) Hvis du vil at det skal fungere pålitelig, må du plassere produktet i høyde angitt på ikonet. Maksimal og minimal rekkevidde for sensoren er også angitt. 38) Standard aktivt rekkevidde for sensoren dekker antall grader som angis på ikonet. 39) Produktet bør monteres horisontalt. For lengre levetid bør det ikke ha en vinkel som er videre enn 4 grader. 40) Kontroller at du ikke borer gjennom elektriske ledninger eller andre hindringer i veggene eller taket under montering. 41) Hvis produktet monteres til en tak- eller veggbois, er det påkrevd at boksen dekkes med et lokk først (f.eks. Nederland). 42) Elektriske ledninger skal aldri klemmes eller vis mellom belysningen og monteringsoverflaten. 43) Deler i produktet kan bli varme. 44) Produktet er ikke egnet for barn under 4 år. 45) Produktet er kun egnet for personer over 4 år. 46) Monter produktet tilgjengelig (X1: for barn, X2: for voksne). 47) Produktet skal monteres av 2 personer. 48) For å unngå rustangrep, rengjør ankeret minst to ganger i året med en myk klut eller nøytralt vaskemiddel (4 ganger i året i kyst- og industriområder). 49) Produktet kan bare installeres med passende verktøy. 50) Forsiktig: fare for elektrisk støt! Lyskilden i belysningen skal kun byttes av produsenten, produsentens representanter eller en ikke kvalifisert person. 51) Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en sluttbruker. 52) Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker. 53) Utskiftbar (bare LED) lyskilde av en profesjonell: LED-lysikilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dens servicetekniker eller en lignende kvalifisert person. 54) Utskiftbar lyskilde av en profesjonell: Lyskilden i denne armaturen skal bare byttes av produsenten eller dens servicetekniker eller en lignende kvalifisert person. 55) Ikke-utskiftbar lyskilde: Lyskilden i denne belysningen kan ikke byttes. Når lyskilden slutter å lyse, må hele belysningen byttes. 56) Utskiftbart kontrollutstyr av en sluttbruker. 57) Utskiftbart kontrollutstyr av en profesjonell. 58) Ikke-utskiftbart kontrollutstyr. 59) Bruk ikke kontrollenheten med våte hender, i områder direkte utsatt for vann eller utendørs. 60) Ikke stirre på lyskilden som er i bruk.

Forskrift om energimerking (EU)2019/2015: 61) Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse A. **62)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse B. **63)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse C. **64)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse D. **65)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse E. **66)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse F. **67)** Dette produktet inneholder en lyskilde av energieffektivitetsklasse G.

Dette produktet er spesielt utformet og utviklet for bruk bare for hjemmebrukere under normale bruksforhold og normal drift. Levetiden som oppgis på innpakningen, er et gjennomsnitt (i henhold til standardnormene L70B50 og IEC60969), og er basert på gjennomsnittlig tre driftstimer per dag. Dersom du opplever problemer under bruk av produktet, anbefaler vi at du først ser etter løsningen i bruksanvisningen og informasjonen på nettstedet vårt. I henhold til disse vilkårene bekrefter vi som produsent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) at dette produktet er uten feil i materialer og utførelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdatoen, med mindre en annen periode er oppgitt i eller på innpakningen for produktet, og under forutsetning av vedlikehold av produktet i henhold til instruksjonene for bruk og rengjøring i brukerhåndboken. Med mindre lokal lovgivning krever noe annet begrenses våre forpliktelser under garantien seg til, etter vår diskresjon, å enten reparere, levere et erstatningsprodukt for det defekte produktet eller å tilby en passende kreditt for kjøpsprisen for det defekte produktet. Kostnader til (de)montering og/eller (av)installasjon er ikke underlagt garantien, i tillegg til knust glass, batterier og utskiftbare lyskilder. Vår hjelp under garantien skal ikke forlengi eller forny den opprinnelig gjeldende garantiperioden. Vi har rett til, etter vår diskresjon, å erstatte det defekte produktet som er under garanti, med et produkt som har små avvik i utforming og/eller spesifikasjoner som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet. For å ha rett til å fremme krav under denne garantien må du på forespørsel fra oss (eller vår representant) fremviser et tilstrekkelig kjøpsbevis samt det defekte produktet for analyse. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, utgjør disse retningslinjene hele vårt ansvar som produsent når det gjelder defekte produkter eller produkter som ikke er i henhold til produktets spesifikasjoner. Vi er ikke ansvarlig overfor deg for andre tap eller indirekte skader eller følgeskader (inkludert men ikke begrenset til tap av data eller inntekt), ei heller for å kompensere deg for aktiviteter som normalt vedlikehold, lagring eller gjenoppretting av data. Dine lovestedte rettigheter påvirkes ikke av denne frivillige produsentgarantien. Hvis du ber om service på produktet i et annet land enn kjøpslandet, prøver vi å tilby service på produktet i henhold til garantivilkårene for landet der produktet ble kjøpt. For å få service i garantiperioden kontakter du forhandleren eller Philips' kundestøttesenter. Du finner kontaktinformasjonen her: www.philips.com/lighting. Med forbehold om endringer i utforming og tekniske spesifikasjoner. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Philips, το εκτιμούμε ιδιαίτερα που επιλέξατε την επωνυμία Philips και σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη χρήση του προϊόντος σας. Αυτό το εγχειρίδιο Β περιέχει ορισμούς όλων των παραμέτρων και των προδιαγραφών που ενδέχεται να ισχύουν, με εικονίδια σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην ισχύουν όλα τα εικονίδια για το προϊόν που αγοράσατε. Ανατρέξτε στο πρόσθετο εγχειρίδιο Α, για να δείτε ποια εικονίδια ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν.

Ο κατασκευαστής παρέχει οδηγίες για τη σωστή χρήση των εξαρτημάτων φωτισμού! Συνεπώς, να τηρείτε πάντα αυτές τις οδηγίες, προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των εξαρτημάτων και να τις διαβάσετε για μελλοντική αναφορά. Πριν επιλέξετε το σωστό εξάρτημα πέτρωσης για την ασφαλή τοποθέτηση του προϊόντος, να συμβουλευτείτε πάντοτε έναν επαγγελματία. Λάβετε υπόψη το βάρος του προϊόντος και το υλικό της επιφάνειας στρέψης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί αναφέρουν ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια επαγγελματία (π.χ. Part P για το Η.Β., AS/NZS3000 IN για ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ). Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν από την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν το σωστό χρώμα πριν την εγκατάσταση: μπλε (N), καφέ (L) και, για την κατηγορία προστασίας Ι, κίτρινο/πράσινο (γείωση). Στερεώστε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημεία όπου δεν ντύνονται παιδιά. Αν το προϊόν τοποθετηθεί σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια πρέπει να συνδεθεί με αγωγό προστατευτικής γείωσης ή στον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης. Να σφίγγετε πάντα καλά τις βίδες του ρευματολήπτη, ειδικά τα εξαρτήματα της καλωδίωσης χαμηλής τάσης (12V) (εάν υπάρχουν). Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά και να σφίγγετε πάλι τις βίδες του ρευματολήπτη με την πάροδο του χρόνου. Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες) μακριά από παιδιά. Για τη συντήρηση του εσωτερικού φωτισμού, χρησιμοποιείτε ένα στεγνό πανί ξησικονιστικό. Μην χρησιμοποιείτε διορθωτικά καθαριστικά ή διαλύτες. Αποφύγετε τα υγρά σε όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Να αντικαθιστάτε αμέσως τα ραγιμένα ή σπασμένα διαφανή καλύμματα και να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες της Philips.

Ενδεχομένως για το τοπικό σύστημα θάλασσας, διαχωρισμού και συλλογής αποβλήτων για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και συσκευασίες. Ενεργείστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και μην απορρίψετε το παλιό σας προϊόν και τη συσκευασία του μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη της συσκευασίας, του προϊόντος σας ή/και των μπαταριών θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Οι μπαταρίες θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από το ρεζιμα των αστικών απορριμμάτων μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής. Κατά την απόρριψη νέων προϊόντων που περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη, αυτές πρέπει να αφαιρούνται από εγκαταστάματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακάτω θα βρείτε όλες τις εγρήγορες με αριθμητική παραπομπή, για τα εικονίδια που παρατίθενται πριν από τις παραρτήσεις οδηγίες ασφαλείας. 01) Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 02) Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση στο μπάνιο και αίθουρα δίχ στην καθορισμένη ζώνη. 03) Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για άμεση τοποθέτηση σε φυσιολογικά εύφλεκτες επιφάνειες. 04) Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κάλυψη με θερμομονωτικό υλικό. 05) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε οροφή. 06) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε τοίχο. 07) Το προϊόν είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε οροφή. 08) Να λαμβάνετε πάντα υπόψη την ελάχιστη απόσταση, όπως υποδεικνύεται στο εικονίδιο, ανάμεσα στον λαμπτήρα και στο φωτιζόμενο αντικείμενο. 09) IPX1: Το προϊόν διαθέτει προστασία από σταγόνες νερού. IPX3: Το προϊόν μπορεί να εκτεθεί σε σταγόνες βροχής (πίτωση σταγόνων υπό μέγιστη γωνία 60° ως προς τον κατακόρυφο άξονα). IPX4: Το προϊόν είναι αδιάβροχο: μπορεί να εκτεθεί σε σταγόνες νερού που πέφτουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση (360°). IPX5: Το προϊόν διαθέτει προστασία από πίδακες νερού. IPX7: Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί στο έδαφος. IPX8: Το προϊόν διαθέτει προστασία από βύθιση μέχρι το βάθος που υποδεικνύεται. IP5X: Το προϊόν διαθέτει προστασία από τη σκόνη. IP6X: Το προϊόν είναι αδιαπέραστο από σκόνη. 10) Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν ραγιμένα ή σπασμένα προστατευτικά υλικά και χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά από διορισμένο με τις ίδιες διαστάσεις, με ελάχιστο πάχος 3 γλ. 11) Κατηγορία προστασίας I: το προϊόν ή το εξάρτημα διαθέτει σύνδεση γείωσης. Το καλώδιο γείωσης (κίτρινο/πράσινο) πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που επισυνάπτεται με κατηγορία προστασίας I. 12) Κατηγορία προστασίας II: το προϊόν ή το εξάρτημα παρέχεται με διπλή ή εννομιμμένη μόνωση. 13) Κατηγορία προστασίας III: το προϊόν ή το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας (<50V.a.c., <120V.d.c.). 14) Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο, όπως υποδεικνύεται στο εικονίδιο. 15) Το καλώδιο γείωσης πρέπει να είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το καφέ ηλεκτροφόρο (L) και το μπλε ουδέτερο (N) καλώδιο. 16) Η χρήση του παρεχόμενου αντιθερμικού καλύμματος απαιτείται σε όλο το μήκος του γυμνού καλωδίου. 17) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για απευθείας σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 18) + Σύνδεση X: Σε περίπτωση φόρδας του καλωδίου, πρέπει να αντικαταστήσει από ένα καλώδιο ίδιου τύπου. + Σύνδεση Y: Σε περίπτωση φόρδας του καλωδίου, θα πρέπει να αντικαταστήσει μόνο από τον κατασκευαστή, τον διαμετρητή ή έναν ειδικό, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. + Σύνδεση Z: Το εξωτερικό εκκαμμένο καλώδιο του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικαταστήσει. Αν το καλώδιο έχει φθορά, το φωτιστικό σώμα πρέπει να καταστραφεί. 19) MAX... W: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες που είναι κατάλληλοι για αυτό το προϊόν, εντός της μέγιστης καθορισμένης ισχύος. 20) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για λαμπτήρες με ανακίνηση. 21) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για λαμπτήρες CFL-I ή LED (π.χ. E14, E27, Gu10, Gx53 κ.λπ.). 22) Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για λαμπτήρες CFL-I ή LED (π.χ. E14, E27, Gu10, Gx53 κ.λπ.). 23) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο λαμπτήρα με διάμετρο 60 mm. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λαμπτήρα με διάμετρο 45 mm σε αυτό το προϊόν. 24) Χρησιμοποιήστε μόνο σφαιρικό λαμπτήρα με τη διάμετρο που υποδεικνύεται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. 25) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για λαμπτήρες σε σχήμα κεριού. 26) Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για λαμπτήρες με ενσωματωμένη ασφάλεια ή λαμπτήρες χαμηλής πίεσης. Δεν απαιτείται η χρήση επιπλέον προστατευτικού γυαλιού. 27) Δεν πρέπει να αγγίζετε με γυμνά χέρια τους γραμμικούς ή σε σχήμα κίρκουλας λαμπτήρες αλογόνου. 28) Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ασφάλεια. Αν το προϊόν δεν λειτουργεί μετά από τυχόν αντικατάσταση λαμπτήρα, πρέπει να αντικαταστήσει η εσωτερική ασφάλεια. Αυτό πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, αν απαιτείται επισήμει με τα εσωτερικά καλώδια. 29) Το προϊόν διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης έντασης με τον παρεχόμενο ροστάθι ή με ένα ροστάθι που είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας (δεν περιλαμβάνεται). Για πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την επιλογή του κατάλληλου ροστάθι. 30) Το προϊόν δεν διαθέτει τρόπο ρύθμισης της έντασης του φωτός. 31) Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ΜΟΝΟ με τον παρεχόμενο ροστάθι. Μην το συνδέσετε σε άλλο ροστάθι. 32) Η λειτουργία ρύθμισης της έντασης φωτός εξαρτάται από τον λαμπτήρα που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης έντασης φωτός διατίθενται στον ενημερωτικό έντυπο που παρέχεται μαζί με τον λαμπτήρα. 33) Το προϊόν λειτουργεί με μετασχηματιστή ασφαλείας. Αν ο μετασχηματιστής σπάσει, αντικαταστήστε τον μόνο με ένα μετασχηματιστή που έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο ή ένα κατάστημα λιανικής πώλησης. 34) Προϊόν για αντίθεση συνθήκες. 35) Προϊόν με επιλογές ρύθμισης χρόνου και φωτός. Η ελάχιστη ή η μέγιστη τιμή αναγράφονται στο εικονίδιο. 36) Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε μέγιστο ύψος 6 μέτρων. 37) Για αόριστη λειτουργία, πρέπει να τοποθετηθεί το προϊόν στο καθορισμένο ύψος που υποδεικνύεται στο εικονίδιο. Υποδεικνύεται επίσης η μέγιστη και η ελάχιστη επιβέλεια του ανεμίου. 38) Το τυπικό ενεργό εύρος όρασης του ανεμίου καλύπτει τις μοίρες που αναγράφονται στο εικονίδιο. 39) Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ο λαμπτήρας δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε γωνία μεγαλύτερη από 4 μοίρες. 40) Κατά την τοποθέτηση, μην αγγίζετε τρύπες σε ηλεκτρικά καλώδια ή σε άλλα αντικείμενα που παρεμβάλλονται στον τοίχο ή στην οροφή. 41) Αν το προϊόν τοποθετείται πάνω σε πλαίσιο στην οροφή ή στον τοίχο, είναι υποχρεωτική η κάλυψη του πλαισίου με κατάκα (π.χ. στην Ολλανδία). 42) Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν πρέπει να στερεώνονται ή να τυλίγονται ανάμεσα στο προϊόν και στην επιφάνεια όπου έχει

İl Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler ve ambalajları için yerel atma, ayırma ve toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Lütfen bulunduğu bölgedeki yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürün ve ambalajınızı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ambalajın, ürününüzün ve/veya pillerin doğru şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Pillerin özel toplama tesisleri aracılığıyla belediye atıl kolundan ayrı bir şekilde atılması gerekir. Kullanıcı tarafından değiştirilmeyen pil bulunan bir ürünü atarken pilin bir profesyonel tarafından çıkarılması gerekir.

DIKKAT: Aşağıda bu güvenlik talimatlarının ön bölümünde bulunan simgelerin numaralandırılmasına göre açıklanan bulunmaktadır:

01) Ürün sadece iç mekana kurulmalıdır. 02) Ürün, özellikle belirtilen mesafeler içinde, banyolara kurulmaya uygun değildir. 03) Ürün yangıncılığı normal olan yüzeylere doğrudan kurulum için uygun değildir. 04) Ürün termal yalıtım malzemeleriyle kapatılmaya uygun değildir.

05) Ürün sadece tavana kurulum için uygundur. 06) Ürün sadece duvara kurulum için uygundur. 07) Ürün duvara veya tavana kurulum için uygundur. 08) Her zaman simgeyle gösterilen, lamba ve aydınlatılabilir nesne arasındaki minimum mesafeyi dikkate alın. 09) IPX1: Ürün damlayan suya karşı korumalıdır. IPX3: Ürün yağmur damlalarına maruz kalabilir (dikek ekseninde maksimum 60° açıyla düşen damllar). IPX4: Ürün sıçramalara dayanıklıdır. Her yünden (360°) su sıçramasına maruz kalabilir. IPX5: Ürün yüksek basınçlı suya karşı korumalıdır. IPX7: Ürün toprağa kurulabilir. IPX8: Ürün belirtilen derinliğe kadar suya batılmaya karşı korumalıdır. • IPX5: Ürün toza karşı korumalıdır. IPX6: Ürün toz geçirmezdir. 10) Çatlak veya kırık güvenlik camını hemen değiştirin ve sadece minimum kalınlığı 3 mm olan, aynı boyutlarda borosilikat parçaları kullanın. 11) Koruma sınıfı I: Ürün veya bileşenin topraklama bağlantısı vardır. Topraklama kablosu (sarı/yeşil) ile işaretli terminale bağlanmalıdır koruma sınıfı I. 12) Koruma sınıfı II: Ürün veya bileşen çift veya güçlendirilmiş yalıtımla birlikte gelir. 13) Koruma sınıfı III: Ürün veya bileşen sadece güvenli ekstra güçte gerilim (<50 Vd.c.; <120 Vd.c.) için uygundur. 14) Kabloyu simgede gösterildiği gibi soyun.

15) Topraklama kablosu her zaman kahverengi akımlı (L) ve mavi nötr (N) kablodan uzun olmalıdır. 16) Sıyulması kablolarla birlikte verilen ısıya dayanıklı kaplama kullanılması gerekir. 17) Ürün sadece ana elektrik şebekesine kablolarına uygundur. 18) • X bağlantısı: Kablo hasar görürse aynı tipte kabloyla değiştirilmelidir. • Y bağlantısı: Kablo hasar görürse risklerin ortadan kaldırılması için sadece üretici, dağıtıcı veya bir uzman tarafından değiştirilmelidir. • Z bağlantısı: Harici esnek kablo veya bu amattırın kablosu değiştirilmeye. Kablo hasar görmüşse amattır imha edilmelidir. 19) MAX...W: Sadece bu ürüne uygun ampulleri kullanın ve belirtilen maksimum watt değerinden çıkmayın.

20) Ürün sadece reflektör ampullere uygundur. 21) Ürün sadece CFL-1 veya LED ampullere uygundur (örn. E14, E27, Gu10, Gx53 ...)

22) Ürün CFL-1 veya LED ampullere uygun değildir (örn. E14, E27, Gu10, Gx53 ...)

23) Sadece çapı 60 mm olan ampuller kullanılmamalıdır. 45 mm çaplı ampuller bu ürüne kullanılmamalıdır. 24) Sadece belirtilen çapta glob ampul kullanın. Asla standart akkor ampul kullanmayın.

25) Bu ürün sadece mum şeklinde ampullere uygundur. 26) Ürün sadece dahili güvenliğin olan veya düşük basınçlı ampuller için uygundur. Ekstra güvenlik camına gerek yoktur. 27) Kapsül ve halojen çubuk ampullere çıplak elle dokunulamaz. 28) Ürün sigorta bulunur. Ampul değiştirilmeden sonra ürün kullanılmıyorsa dahili sigortanın değişmesi gerekir. Dahili kablolarla temas edilecekse bunun yetkili bir elektrikli tarafından yapılması gerekir. 29) Birlikte verilen kısma anahtar veya evin elektrik tesisatına bağlı kısma anahtar (birlikte verilmeye) ile ürünün ışığı kısıtlanabilir. Başvuru için "www.philips.com" adresini ziyaret edin. Ürün kısmı anahtar tipini seçebilmek için yetkili bir elektrikliye danışın.

30) Bu ürünün ışığı kısıtlanabilir değildir. 31) Bu ürünün ışığı SADECE Ürünle birlikte verilen kısma anahtarıyla kısıtlanabilir. Diğer kısma anahtarlarına bağlanmayın. 32) Dim edilebilirlik özellikleri, seçilen ampule bağlıdır. Dim edilebilirlik özellikleri hakkında daha fazla bilgiyi, ampulle birlikte verilen bilgi paketinde bulabilirsiniz. 33) Ürün güvenli transformatorüyle birlikte çalışır. Bozulan transformatorü aynı teknik özelliklere sahip başka bir transformatorle değiştirin. Yetkili elektrikliye veya perakende mağazasına danışın. 34) Ürün zorlu koşullarda kullanıma uygundur.

35) Zaman ve ışık ayarı seçenekleri olan ürün. Minimum ve maksimum değerler simgede belirtilmiştir. 36) Ürün maksimum 6 m yüksekliğe kurulabilir. 37) Güvenlik kuralları için ürünü simgede belirtilen yüksekliğe kurmanız gerekir. Dedektörün maksimum ve minimum erişim mesafesi de belirtilmiştir. 38) Dedektörün standart etkin görüş aralığı simgede belirtilen dereceleri kapsar. 39) Bu ürün yatay olarak kurulmalıdır. Uzun kullanım ömrü için ampul en fazla 4 derecelik bir açıda olmalıdır. 40) Kurulum sırasında, elektrik kablolarını veya duvar ya da tavandaki diğer engelleri delmediğinizden emin olun! 41) Ürün tavan panosuna veya duvar panosuna kuruluşa panoyu önce bir kapakla kapatmak zorunludur. (örn. Hollanda) 42) Ürün ve kurulum yüzeyi arasında elektrik kabloları kesinlikle sıkıştırılmamalı veya bükülmemelidir!

43) Bu ürünün parçaları ısınabilir. 44) Ürün Y yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. 45) Bu ürün 2 yaş üzeri kişiler için kullanımı için uygundur. 46) Ürünü erişilemeyeceği bir yere kurun (X1: çocuklar için, X2: yetişkinler için). 47) Ürün 2 kişi tarafından monte edilecektir.

48) Korozyonu önlemek için, amattırın yılda en az 2 kez yumuşak bir bez ve nötr bir deterjanla temizleyin. (Kişi veya endüstriyel alanlarda 4 kez). 49) Ürün kurulum sırasında sadece bir alet yardımıyla ayarlanabilir. 50) Dikkat: Elektrik çarpması riski! Bu amattırın ışık kaynağı yalnızca üretici, servis acentesi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş bir kişi tarafından değiştirilmelidir. 51) Bir son kullanıcı tarafından değiştirilebilen (yalnızca LED) ışık kaynağı. 52) Bir son kullanıcı tarafından değiştirilebilen ışık kaynağı. 53) Bir profesyonel tarafından değiştirilebilen (yalnızca LED) ışık kaynağı. Bu aydınlatma amattırındaki LED ışık kaynağı yalnızca üreticiye veya ona bağlı servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından değiştirilir. 54) Bu profesyonel tarafından değiştirilebilen ışık kaynağı. Bu aydınlatma amattırındaki ışık kaynağı yalnızca üreticiye veya ona bağlı servis yetkilisi ya da benzer nitelikte bir uzman tarafından değiştirilir. 55) Değiştirilemez ışık kaynağı. Bu amattırın ışık kaynağı değiştirilebilir değildir; ışık kaynağı kullanım ömrünü doldurduğunda amattırın tamamı değiştirilmelidir.

56) Bir son kullanıcı tarafından değiştirilebilen kontrol tertibatı. 57) Bir profesyonel tarafından değiştirilebilen kontrol tertibatı. 58) Değiştirilemez kontrol tertibatı 59) Kontrol cihazını ellerinizle ısıtlakken veya doğrudan suya ya da dış etkenlere maruz kalacağı yerlerde kullanmayın 60) Çalışır durumdaki ışık kaynağına bakmayın

Enerji Etiketlemesi Düzenlemesi (EU/2019/2015): 61) Bu ürün, "A" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 62) Bu ürün, "B" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 63) Bu ürün, "C" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 64) Bu ürün, "D" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 65) Bu ürün, "E" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 66) Bu ürün, "F" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir. 67) Bu ürün, "G" sınıfı enerji verimliliğine sahip bir ışık kaynağı içermektedir.

Bu ürün, yalnızca normal ortam ve çalışma koşulları altındaki ev kullanımı için tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir. Ambalajda belirtilen kullanım ömrü yalnızca (L70B50 standartlarına ve IEC60969 normlarına göre) ortalama değeri ifade etmemektedir ve ortalama günlük 3 saatlık yayınamaya göre hesaplanmıştır. Ürünün kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir zorluk yaşamazsanız durumunda, öncelikle kullanıcı kılavuzunu ve web sitemizdeki bilgileri incelemenizi öneririz. Burada açıklanan hüküm ve koşullara talat olmak üzere, üretici olarak biz (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S./ J.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) ürünün malzeme ve işçilik hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca garantimiz altında olduğunu bildiririz; söz konusu garanti, ürünün ambalajı içinde veya üzerinde farklı bir süre belirtilmemişse ve ürünün bakımı kullanıcının kılavuzunda açıklanan bakım ve temizleme

талматимана uygun biçimde yapılmışsa geçerlidir. Geçerli yasalarnı emredici düzenlemelerini aksini belirtmedikçe, garanti kapsamındaki yükümlülüklerimiz, kendi inisiyatifimizde olmak üzere, aynlı ürünün onarmak ya da muadil bir ürün sağlamak veya aynlı ürünün satın alma bedeli kadar bir tutarı tarafımıza daha etmekle sınırlı olacaktır. Montaj/deмонтaj ve/veya kurulum/sökme ücretleri ve işçilik ücretlerini yanı sıra, kırık ampul, piller ve değiştirilebilen ampuller de söz konusu garantinin dışındadır. Garanti kapsamına sunduğumuz çözümler, geçerli orijinal garanti süresini uzatmaz veya yenilemez. Yine kendi inisiyatifimizde olmak üzere, garanti kapsamındaki aynlı ürünü, tasarnı ve/veya teknik özellikleri için kullanışını etkilermeyecek küçük farklılıklara sahip başka bir ürnle değıştirme hakkımız saklıdır. Bu garanti kapsamında geçerli bir talepte bulunabilmek için istendiğı takdirde tarafımız (ya da temsilcimizi) incelenmek üzere geçerli bir satın alma belgesini ve aynlı ürünün sunmanızı gerekir. Bu politika, geçerli mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, aynlı veya uygunsuz ürünlerle ilgili olarak, üretici sıfatıyla tarafımız atı yükümlülüğün tamamını belirlemektedir. Tarafınıza karşı başka kayıpların veya dolayı, anızı ya da sonuç olarak ortaya çıkan (veri veya diğer kayıplarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı kalmayan) zararların dolaylı veya düzlenli bakım, verilerin kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi faaliyetlerden ötürü karşılaştığınız zararların tazminini ilgili herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu olmayacaktır. Geçerli yasalardan kaynaklanan kanunı haklarını, ihtiyarı olarak sunulan bu üretici garantisini koullanırsanızdenetkilemez. Ürününüzü, satın aldığınız ülkeden başka bir ülkede servise götürdüğünüz takdirde, ürününüz için satın almayı gerçekleştirdiğiniz ülkede geçerli garanti koşulları çerçevesinde hizmet verilmesini sağlamaya çalışırız. Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen satıcınızla veya Philips Müşteri Hizmetleri merkezimize iletişime geçin. İletişim bilgilerini şuradan edinebilirsiniz: www.philips.com/lighting. Tasarım ve teknik özelliklerde değışiklik yapma hakkı saklıdır. Philips ve Philips Koruma Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

BG - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Philips. Високо оценяваме, че избрахте марката Philips и ви пожелаваме много приятни моменти при използване на вашия продукт. Това ръководство Б съдържа определения на всички потенциално приложими параметри и спецификации с икони според международните норми и стандарти за безопасност. Възможно е обаче не всички от тях да са приложими за продукта, който сте закупили – моля, направете справка с допълнителното Ръководство А за тези, които конкретно се отнасят за този продукт. Производителят препоръчва осветелните тела да се използват само по предназначение! Винаги следвайте тези инструкции, за да сте сигурни, че осветителното тяло е монтирано и функционира правилно и безопасно. Пазете инструкциите за бъдещи справки. Винаги първо се консултирайте с професионалист, за да изберете правилния начин за стабилно закрепване и монтаж на продукта. Вземете предвид теглото на продукта и материала на повърхността на монтирање. При съмнения се консултирайте с квалифициран специалист или се консултирайте с магазина на дребно. Уверете се, че продуктът е инсталиран винаги в съответствие със съответните нормативни изисквания. Някои правила изискват електрическите продукти да се инсталират само от квалифициран специалист (напр. Парта за Обединеното кралство, AS/NZS3000 IN за АВСТРАЛИЯ/НОВА ЗЕЛАНДИЯ). Винаги спирайте притока на ел. енергия преди започване на монтаж, техническо обслужване или ремонт. Спазвайте правилния цвят на проводниците при монтаж: син (N), кафяв (Ф) и при клас на защита I жълто-зелен (земля). Монтирайте стенните осветелни тела извън достъпа на деца. Ако продуктът се монтира върху метална повърхност, тя трябва да бъде свързана със защитния проводник за заземяване или с проводника за изравняване на потенциалите на електрическата инсталация. Винаги затягвайте здраво винтовете на клемите, особено приставките за нисковоолтови проводници (12 V) (ако е приложимо). Силно се препоръчва редовно да проверявате и затягате отново винтовете на клемите. Дръжте опаковъчните материали далеч от деца. (Напр. наилонови торбици,...). Поддържајте външното осветление със суха кърпа, не използвайте абразивни препарати или разтворители. Избягвайте попадането на течности върху всички електрически части. Изхвърляйте незабавно напукания или счупен прозрачен капак и използвайте само части, одобрени от производителя. Препоръчва се да се използват само лампи с марка "Philips". ⚠ Моля, запознайте се с местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електрически и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте стария продукт и опаковката заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батерии ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци чрез определените за целта събирателни пунктове. При изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, същите трябва да бъдат отстранени от специалист.

ВНИМАНИЕ: По-долу ще откриете всички обяснения с цифрени препратки към съответните икони пред тези инструкции за безопасност:

01) Продуктът трябва да си монтира само в затворени помещения. 02) Продуктът не е подходящ за монтирање в баня, съ сигурност не в посочената зона. 03) Продуктът не е подходящ за директно монтирање на обикновено запалими повърхности. 04) Продуктът не е подходящ за покриване с термично изолиращ материал. 05) Продуктът е подходящ за монтирање само на тавана. 06) Продуктът е подходящ за монтирање само на стената. 07) Продуктът е подходящ за монтирање на стената или на тавана. 08) Винаги вземайте предвид минималното разстояние, както е посочено на иконата, между лампата и осветявания обект. 09) IPX: Продуктът е защитен от капеща вода. IPX3: Продуктът може да бъде изложен на въздействието на дъждовни капки (падащи капки под ъгъл не по-голям от 60° спрямо вертикалната ос). IPX4: Продуктът е устойчив на пръски: може да бъде изложен на пръски вода от всяка посока (360°). IPX5: Продуктът е защитен от водна струя. IPX7: Продуктът може да се вгмурва в земята. IPX8: Продуктът е защитен от потапяне до посочената дълбочина. • IPX5: Продуктът е защитен от прах. IPX6: Продуктът е прахонепропусклив. 10) Заменяйте незабавно напукано или счупено предпазно стъкло и използвайте само боросиликатни части със същите размери и минимална дебелина от 3 мм. 11) Защита от клас I: продуктът или компонентът има проводник за заземяване. Този проводник (жълто-зелен) трябва да се включи към изхода, обозначен със знак Зашита от клас I. 12) Защита от клас II: продуктът или компонентът се предоставя с двойна или посилена изолация. 13) Защита от клас III: продуктът или компонентът е подходящ само за предпазно особено ниско напрежение (<50 V променлив ток; <120 V прав ток). 14) Оглето проводника, както е посочено на иконата. 15) Заземяващият проводник трябва винаги да е по-дълъг от кафения "фаза" (Ф) и синия неутрален (N). 16) Включените в комплекта топлоустойчиви изолационни маркучи трябва да се поставят на оглените краища на проводниците. 17) Продуктът е приспособен само за директно включване в ел. мрежата. 18) • X-връзка: В случай на повреда на проводника той трябва да бъде сменен с проводник от същият тип. • Y-връзка: В случай на повреда на проводника от съборањения за безопасност той трябва да бъде сменен от производител.

дистрибутор или специалист. Z-връзка: Външният гъвкав кабел на това осветелно тяло не може да бъде сменен. Ако той бъде повреден, осветелното тяло ще бъде разрушено. 19) MAX: ...W: използвайте само подходящи за този продукт лампи в рамките на посочената максимална мощност. 20) Продуктът е подходящ само за рефлекторни лампи. 21) Продуктът е подходящ само за лампи CFL-I – или LED (напр. E14, E27, GU10, Gx53, ...) 22) Продуктът не е подходящ за лампи CFL-I – или LED (напр. E14, E27, GU10, Gx53, ...) 23) Може да се използва само лампа с диаметър 60 мм. За този продукт не трябва да се използва лампа с диаметър 45 мм. 24) Използвайте само лампа тип глобус с размер с посочения диаметър. Никога не използвайте стандартна лампа с нажежаема жичка. 25) Този продукт е подходящ само за лампи с формата на свещ. 26) Продуктът е подходящ само за лампа с вградена защита или такава с ниско налягане. Не е необходимо допълнително защитно стъкло. 27) Халогенните линейни лампи и тези тип капсула не трябва да се докосват с голи ръце. 28) Продуктът е оборудван с предпазители. Ако продуктът все още не работи след тип подмяна на лампа, трябва да се сменят външният предпазители. Ако е необходим контакт с външните кабели, това трябва да се прави от компетентен електротехник. 29) Продуктът е диммируем с предоставения димер или с димер (не е предоставен), свързан с електрическата инсталация в дома. За справка, моля, посетете "www.philips.com". Консултирайте се с квалифициран техник за избор на подходящ тип димер. 30) Продуктът не е диммируем. 31) Продуктът е диммируем САМО с приложимия димер. Не свързвайте с допълнителен димер. 32) Функцията за диммируемост зависи от избраната лампа. Повече информация за функциите за диммируемост можете да намерите в информационния пакет, предоставен с лампата. 33) Продуктът работи с предпазен трансформатор. Ако трансформаторът се повреди е необходимо да се замени с такъв със същите технически параметри. Консултирайте се с квалифициран специалист или във вашия магазин. 34) Продукт за употреба при неблагоприятни условия. 35) Продукт с възможности за регулиране на часа и светлината. Минималните и максимални стойности са посочени на иконата. 36) Продуктът може да бъде монтиран на макс. височина до 6 м. 37) За надеждна работа трябва да монтира продукта на посочената височина съгласно иконата. Максималният и минималният обхват на детектора също са посочени. 38) Стандартния активен обхват на детектора за наблюдение покрива дадените градуси, посочени на иконата. 39) Този продукт следва да се монтира хоризонтално. За по-дълъг живот лампата трябва да се поставя под не повече от 4-градусов наклон. 40) Внимавате да не засегнете при пробиване с бормашината по време на монтаж електрически кабели или други преграти в стената или тавана! 41) Ако продуктът се монтира в кутия на тавана или стената, е задължително тя първо да бъде покрита с капак. (напр. Нидерландия) 42) Електрическите проводници не трябва да бъдат притискани или усуквани между продукта и монтажната повърхност! 43) Част от този продукт могат да се нагорещат. 44) Този продукт не е подходящ за деца на възраст под 7. 45) Продуктът е подходящ само за лица на възраст над 7 години. 46) Монтирайте продукта извън досяга на ръце (X1: за деца, X2: за възрастни). 47) Продуктът се монтира от двама души. 48) За да предотвратите корозия, почиствайте осветелното тяло поне 2 пъти годишно с мека кърпа и неутрален препарат. (4 пъти в крайбрежните или индустриалните райони) 49) При монтаж продуктът може да се постави само с помощта на инструмент. 50) Внимание: Опасност от токов удар! Светлинният източник в това осветелно тяло следва да се заменя само от производителя или негов сервизен представител или лице с подобна квалификация. 51) Подмяна на светлинен източник (само СВЕТОДИОД) от крайния потребител. 52) Подмяна на светлинен източник от крайния потребител. 53) Подмяна на светлинен източник (само СВЕТОДИОД) от професионалист: Светодиодният светлинен източник на това осветелно тяло може да се подменя само от производителя, от негов сервизен техник или друго квалифицирано лице. 54) Подмяна на светлинен източник от професионалист: Светлинният източник на това осветелно тяло може да се подменя само от производителя, от негов сервизен техник или друго квалифицирано лице. 55) Неподмяна на светлинен източник: Светлинният източник в това осветелно тяло не може да се заменя; когато той достигне края на експлоатационния си срок, следва да се замени цялото осветелно тяло. 56) Подмяна на механизъм за управление от крайния потребител. 57) Подмяна на механизъм за управление от професионалист. 58) Неподмяна на механизъм за управление. 59) Не използвайте устройството за контрол с мокри ръце, в пространствата, изложени на директен контакт с вода, или на открито 60) Не се въздржайте в действащия светлинен източник.

Регламент за енергийното етикетиране (EU)2019/2015: 61) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност A. 62) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност B. 63) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност C. 64) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност D. 65) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност E. 66) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност F. 67) Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност G.

Този продукт е специално проектиран и разработен за домашна употреба, единствено при нормални условия и начин на работа. Животът, упоменат на опаковката, е само среденна величина (в съответствие със стандарти L70B50 и норми IEC60969) и се базира на средно 3 часа светене на ден. Ако срещате затруднения при използването на продукта, препоръчваме първо да направите справка с ръководството за потребителя и информацията на нашия уебсайт. Съгласно настоящите правила и условия, ние като производител (това означава Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numérog 10461 5600 BV Eindhoven, Нидерландия) гарантираме съгласно българското законодателство, че продуктът е без дефекти по отношение на материалите и изработката за период от две (2) години след датата на покупката, освен ако не е посочен различен период в или върху опаковката на продукта, и при спазване на поддръжката на продукта в съответствие с инструкциите за грижи и почистване, описани в ръководството за потребителя. Освен ако законови разпоредби на приложимо законодателство не уредят друго, нашите задължения в рамките на гаранцията ще бъдат ограничени, по наша преценка, до ремонт, предоставяне на заместител на дефектния продукт или предлагане на подходящ кредит/сума в размер на покупната цена на дефектния продукт. (Де)монтирането и/или (де)инсталирането и разходите за труд са изключени от гаранцията, както са и счупени стъкла, батерии или крушки за подмяна. Предприемете от нас мерки в рамките на гаранцията няма да удължат или подновят оригиналния приложим гаранционен период. По наша преценка, имаме право да подменим дефектния продукт, обхванат от гаранцията, с продукт с минимални разлики в дизайна и/или спецификациите, които не оказват влияние върху функционалността на продукта. За да имате право да предявите валидна претенция иск по тази гаранция, трябва при поискване да ни представите (или наш представител) подходяща касова бележка за вашата покупка, както и дефектния продукт за анализ. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, тези правила определят цялата ни отговорност като производител, във връзка с дефектни или несъответстващи на изискванията продукти. Няма да носим отговорност пред вас за други загуби, непреки или последващи

щети (квключително, но не само, загуба на данни или загуба на доход), нито ще ви обезщетят за дейности като редовно обслужване, скъпяване или възстановяване на данни. Законите ви права, произтичащи от приложимото законодателство, не се влияят от тази гаранция, която е доброволно предоставена от производителя. Ако дадете вашия продукт за сервиз в държавата, различна от тази, в която сте го закупили, ще се опитаме да сервизираме продукта ви спрямо гаранционните условия на държавата, в която сте закупили продукта. За да получите сервизно обслужване в рамките на гаранционния период, свържете се с вашия търговец или Центъра за потребителско обслужване на Philips. Данните за контакт могат да бъдат открити на: www.philips.com/lighting. Запазени изменения в дизайна и технически характеристики. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips NV.

HU - BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Philips terméket! Rendkívül hálásak vagyunk azért, hogy a Philips márkát választotta, és kívánnuk, hogy sok örömet lelje a termék használatából! A „B” kézikönyv minden lehetséges paraméter és specifikáció meghatározását és ikonját tartalmazza a nemzetközi és biztonságra vonatkozó szabványoknak megfelelően. Előfordulhat azonban, hogy közülük nem mindegyik vonatkozik a megvásárolt termékre. A termékspecifikus paramétereket és specifikációkat a kiegészítő „A” jelzésű kézikönyvben találja. A gyártó ajánlja a lámpák helyes használatát! Ezért mindig kövesse ezeket az utasításokat a lámpák helyes és biztonságos telepítéséhez és működtetéséhez, és tartsa meg későbbi megtekintésre is. A biztonságos rögzítés érdekében a megfelelő pánt kiválasztásához mindig kérje szakember segítségét. Vegye figyelembe a készülék súlyát és a fal szerkezetét. Ha kétsége merülne fel, forduljon szakképzett vagy hivatalos villanyszerelő szakemberhez, vagy tájékozódjon a termék megvásárlásának helyén. A terméket az érvényes szabványoknak megfelelően szerelje fel. Vannak olyan előírások, melyek megszabják, hogy elektromos termékeket kizárólag hivatalos villanyszerelő szakember szerelhet fel (pl. a „P” jelű rész az Egyesült Királyság, az AS/NZS3000 IN jelzésű pedig Ausztrália és Új-Zéland esetében). A szerelés, karbantartás és javítás előtt minden esetben végezzen áramlatlanítást. Szerelés előtt ellenőrizze a vezetékek színét: kék (N), barna (L) és I-es osztályú védettség esetében sárga/zöld (föld). A fall lámpákat úgy szerelje fel, hogy azokhoz gyermekek ne férhessenek hozzá. Amennyiben a terméket fémfelületre rögzítette, a felületnek megfelelő védelmi fóliával fedje le, hogy egy azonos feszültségű összekötő vezetőkkel ne rendelkeznie. A csavarokat húzza meg erősen, különös tekintettel a kis feszültségű vezetékekre (12 V) tartozóiknak esetében (ha vannak olyanok). Nyomatékosan ajánlott a csavarok szorításának rendszeres ellenőrzése, és időnként ismételt megszorítása. A csomagolóanyagokat (pl. műanyag tasakok,...) tartsa gyermekektől távol. A belső világítótesteket száraz kendővel portalanítsa; ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket és oldószereket. Ügyeljen arra, hogy az elektromos részek ne kerüljenek kapcsolatba folyadékokkal. A pedezeket és törött átlátszó borítást haladéktalanul cserélje ki; a cseréhez kizárólag a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon. Ajánlott a „Philips” márkájú izzók kizárólagos használata.

Érdeklődjen az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolásuk helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasznált terméket háztartási hulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasznált termékek és/vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megőrizni a környezetet és emberi egészség károsodását. Az akkumulátorokat külön, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorokat tartalmazó termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.

FIGYELEM: Az alábbiakban az ikonokra vonatkozó magyarázatokat találja számhivatkozások segítségével a biztonsági utasítások előtt:

- 01) A termék csak beltéri használatra szolgál. 02) A termék nem alkalmas a fürdőszobában történő használatra; ez a megadott zónára természetesen nem vonatkozik. 03) A termék átlagosan tűzveszélyes felületre nem szerelhető fel. 04) A termék nem fedhető le hőszigetelő anyaggal. 05) A termék csak mennyezetre szerelhető fel. 06) A termék csak falra szerelhető fel. 07) A termék mennyezetre és falra szerelhető. 08) Tartsa be az ikonon jelzett minimális távolságot a lámpatest és a megvilágított objektum között. 09) IPX1: A termék függőlegesen eső vízcseppek ellen védett. IPX3: A termék cseppenő víz (a függőlegesen tengelytől számított 60°-os szögig) ellen védett. IPX4: A termék bármely irányból (360°) fröccsenő víz ellen védett. IPX5: A termék bármely irányból alacsony nyomású vízszóró ellen védett. IPX7: A termék beáztatás ellen védett (földbe helyezhető). IPX8: A termék a jelzett mélységig folyamatosan merítés ellen védett. IPX9: A termék por ellen védett (nem teljes por elleni védelem). IPX6: A termék pormentes. 10) A repedt vagy törött biztonsági üveget haladéktalanul cserélje ki, és azonos méretű, legalább 3 mm vastag borszilikát üveget használjon. 11) I-es védettségű osztály: A termék vagy alkatrész földelő csatlakozóval ellátott. A földvezeték (sárga/zöld) a jelű csatlakozóhoz csatlakoztassa I-es védettségű osztály. 12) II-es védettségű osztály: A termék vagy alkatrész dupla vagy megerősített szigeteléssel rendelkezik. 13) III-as védettségű osztály: A termék vagy alkatrész kizárólag különösen alacsony biztonsági tápfeszültséghez (<50 V.a.c.; <120 V.d.c.) alkalmas. 14) Csupaszítsa le a vezetéket az ikonon láthatóak szerint. 15) A földvezetéknek hosszabbnak kell lennie a barna fázisnál (L) és a kék nullánál (N). 16) A mellékelt hőálló tokot a nem csupaszított kábelhosszon használja. 17) A terméket kizárólag közvetlenül az elektromos hálózathoz szabad kötni. 18) X-csatlakozó: A sérült vezetéket azonos típusúakra kell cserélni. Y-csatlakozó: A sérült vezetéket kizárólag a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti ki a kockázatok elkerülése végett. Z-csatlakozó: A világítótest külső flexibilis vezetéké vagy kábele nem cserélhető. A kábel sérülések a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni. 19) MAX. ...W: Csak a termékhez megfelelő izzókat használjon a maximális watttartományon belül. 20) A termékhez csak reflektorizzók használhatók. 21) A termékhez csak CFL-I vagy LED-izzók (pl. E14, E27, GU10, GX53, ...) használhatók. 22) A termékhez nem használhatók CFL-I vagy LED-izzók (pl. E14, E27, GU10, GX53, ...). 23) Csak 60 mm átmérőjű izzók használhatók. A termékhez tilos 45 mm átmérőjű izzók használata. 24) Csak a megadott átmérőnek megfelelő méretű gömböztartó használjon. Tilos a normál izzók használata. 25) A termékhez csak gyertyaízű használható. 26) A termékhez csak beépített biztonsági vagy alacsony nyomású izzók használhatók. Külön biztonsági üveg nem szükséges. 27) Csupasz kézzel ne érjen hozzá a kapszula- és lineáris halogén izzókhoz. 28) A termékhez biztosíték tartozik. Ha a termék az izócserét követően nem működik, cserélje ki a belső biztosítékot. Ha a belső vezetékekkel is érintkezésbe kerülhet, akkor kérje villanyszerelő szakember segítségét. 29) A termék a mellékelt vagy egy, az otthoni hálózathoz csatlakoztatott (nem mellékelt) fényerő-szabályzóval szabályozható. További részletekért látogasson el a „www.philips.com” weboldalra. A megfelelő fényerő-szabályzó típusáról érdeklődjön egy villanyszerelő szakembertől. 30) A készülék fényereje nem szabályozható. 31) A készülék fényereje KIZÁRÓLAG a mellékelt fényerő-szabályzóval állítható. Ne csatlakoztassa további fényerő-szabályzóhoz. 32) A fényerő-szabályzási funkciók a választott fényforrástól függenek. A fényerő-szabályzási jellemzőkkel kapcsolatos további információk az izzóhoz mellékelt információs csomagban találhatók. 33) A termék biztonsági átalakítással működik. A törött átalakított kizárólag azonos műszaki

paraméterekre cserélje. Forduljon villanyszerelő szakemberhez vagy hasonló termékértékesítő kereskedőhöz. 34) A termék alkalmas a nagy igénybevételre. 35) A termék idő- és fénybeállítással rendelkezik. A minimális és maximális értéket az ikonon találja. 36) A termék legfeljebb 6 m magasságban szerelhető fel. 37) A megbízható működés érdekében a terméket az ikonon megadott magasságban szerelje fel. Az érzékelő maximális és minimális hatótávolságát is leolvashatja az ikonról. 38) Az érzékelő látókörének normál aktív tartománya megfelel az ikonon feltüntetett fokozatoknak. 39) A terméket vízszintesen kell felszerelni. A hosszabb élettartam érdekében az izzáronk legfeljebb 4 fokos szöveget szabad beállítani. 40) Úgyellen arra, hogy fűrészközben ne érjen elektromos vezetékekhez vagy más akadályhoz a falban vagy mennyezeten. 41) A termék mennyezeti vagy fali dobozba szerelésekor először le kell fedni a dobozt egy fedéllel (pl. Hollandiában). 42) Úgyellen arra, hogy az elektromos vezetékek soha ne csavarodjanak meg és ne szoruljanak a termék és a rögzítési felület közé. 43) A termék részei felforrósodhatnak. 44) A terméket Y és alatti gyermekek nem használhatják. 45) A terméket kizárólag Y félelletik használhatják. 46) A terméket karmyújtással nem elérhető helyre szerelje (X1: gyermekek esetében, X2: felnőttek esetében). 47) A termék felszerelése 2 személy számára ajánlott. 48) A korrózió elleni védelem érdekében évente legalább kétszer tisztítsa meg a lámpatest puha ruhával és semleges tisztítószerezrel. (4-szer a part menti vagy ipari területeken) 49) A termék csak szerelés közben, szerszámmal állítható be. 50) Figyelmeztetés: Áramütésveszély! A lámpatestben található fényforrást kizárólag a gyártó, szervizképviseelő vagy hivatalos szakszerviz szakembere cserélheti ki. 51) Végfelhasználó által cserélhető (csak LED) fényforrás. 52) Végfelhasználó által cserélhető fényforrás. 53) Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás. 4) A lámpatestben található LED fényforrást csak a gyártó, annak szervizmegbízottja vagy hasonló szakképzett személy cserélheti ki. 54) Szakember által cserélhető fényforrás: A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó, annak szervizmegbízottja vagy hasonló szakképzett személy cserélheti ki. 55) Nem cserélhető fényforrás: A lámpatest fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes lámpát ki kell cserélni. 56) Végfelhasználó által cserélhető szabályozószerezvény. 57) Szakember által cserélhető szabályozószerezvény. 58) Nem cserélhető szabályozószerezvény. 59) Ne használja a vezérlőszekciót nedves kézzel, vízzel kitett helyeken vagy kültérben. 60) Ne nézzen közvetlenül a működő fényforrásba.

Energiahatékonysági címkézési rendelet (EU)2019/2015: 61) Ez a termék „A” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 62) Ez a termék „B” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 63) Ez a termék „C” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 64) Ez a termék „D” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 65) Ez a termék „E” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 66) Ez a termék „F” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz. 67) Ez a termék „G” energiahatékonysági kategóriájú fényforrást tartalmaz.

Ezt a terméket kifejezetten és kizárólag otthoni, normál körülmények és üzemeltetés melletti használatra tervezték és fejlesztették. A csomagoláson megadott élettartam mindössze átlagérték (az L70B50 és az IEC 60969 szabvány szerint), és napi három óra átlagos üzemidőn alapul. Amennyiben a termék használata során nehézségekbe ütközne, azt javasoljuk, hogy először tekintse meg a felhasználói kézikönyvet és a webhelyünkön elérhető információkat. Vállalatunk (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 BV Eindhoven, Hollandia) mint gyártó a jelen feltételek szerint a vásárlás időpontjától számított 2 (kettő) évig Magyarország jogszabályai szerint szavatolja a termék anyag- és gyártási hibáitól való mentességét, kivéve, ha a termék csomagolásán vagy azon belül más időtartam szerepel, azzal a feltétellel, hogy a termék karbantartását a felhasználói kézikönyvben foglalt ápolási és tisztítási utasítások szerint elvégzik. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezései eltérően nem rendelkeznek, a jótállásban foglalt kötelezettségeink saját választásunk szerint a hibás termék javításra, cserétermék biztosítására vagy a vételár megfelelő leszállítására korlátozódnak. A jótállás nem terjed ki a fel- és leszerelésre, illetve telepítésre és eltávolításra költségekre, valamint a munkadíjra, továbbá az üvegterítésre, az elemekre és a cserélhető fényforrásokra sem. A vállalatunk által a jótállás alapján kínált jogorvoslati lehetőségek igénybevétele esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg, és nem kezdődik újból. A jótállás hatálya alá tartozó hibás terméket jogosultak vagyunk saját választásunk szerint olyan termékre kicserélni, amelynek tervezése, illetve jellemzői kisebb mértékben, a termékfunkciókat nem érintő módon eltérnek. A jelen jótállási alaptörvény követelményét akkor érvényesítheti, ha kérésre bemutatja vállalatunknak (vagy képviselőnknek) a megfelelő vásárlási bizonylatot és elemzés céljából a hibás terméket. A jelen jótállás a hibás vagy előírásoknak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos teljes gyártói felelősségünket rögzíti az alkalmazandó jogszabályok szerint megengedett maximális mértékben. Nem vagyunk felelősek Ön felé az egyéb veszteségért, illetve közvetett vagy következményes kárért (ideértve egyebek mellett az adatvesztést és az elmaradt bevételt), és nem térítjük meg az olyan tevékenységek, mint például a rendszeres karbantartás, illetve az adatmentés vagy -helyreállítás költségeit. Az alkalmazandó jogszabályok alapján Ön megilleti jogokat a jelen önkéntes gyártói jótállás nem érinti. Amennyiben a terméket a vásárlás helye szerinti országtól eltérő országban adja szervize, megkíséréljük a terméket a vásárlás helye szerinti országban érvényes jótállási feltételek szerint szervizelni. A jótállási idő alatti szervizeltetés céljából forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta, vagy a Philips ügyfélszolgálati központjához. Az elérhetőségeket itt találja: www.philips.com/lighting. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk a tervezési és műszaki adatokat. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

SL - NAVODILA ZA VARNOST

Zahvaljujemo se vam za nakup tega Philipsovega izdelka. Resnično cenimo, da ste se odločili za blagovno znamko Philips, in vam želimo veliko uspeškov pri uporabi izdelka. Priročnik B vsebuje opredelitve vseh morebitno primernih parametrov in specifikacij z ikonomi v skladu z mednarodnimi normativni in varnostnimi standardi. Vendar pa vsi mogoče niso primerni za izdelke, ki ste ga kupili – v dodaten priročnik A si oglejte ikone za tiste, ki so posebej primerni za ta izdelek. Proizvajalec zagotavlja navodila za pravilno uporabo svetil. Ta navodila morate vedno upoštevati in jih hraniti za poznejšo uporabo, če želite pravilno in varno namestiti in uporabljati svetila. Predhodno se vedno posvetujte s strokovnjakom, da boste izbrali pravo zaponko za varno pritrditev izdelka. Pri tem upoštevajte tudi izdelka in material površine namestitve. Če niste prepričani, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali se obrnite na prodajalca. Izdelek mora biti vedno nameščen v skladu z veljavnimi predpisi. Nekateri predpisi zahtevajo, da električne izdelke lahko namestijo samo usposobljeni električarji (npr. del P za Združeno kraljestvo, AS/NZS3000 IN za Avstralijo/Novo Zelandijo). Pred namestitvijo, vzdrževanjem ali popravilom vedno izklopite napajanje. Pri namestitvi upoštevajte barve kablov: modra (N), rjava (L), pri zaščiten razredu I pa rumena/zelena (ozemljitev). Svetila namestite na steno izven dosega otrok. Če izdelke namestite na kovinsko površino, mora biti ta povezana z zaščitnim ozemljitvenim prevodnikom ali prevodnikom enokomorne napetosti napeljavne. Vjake priključka vedno trdno privijte, predvsem nastavke za nizkonapetostne kable (12 V) (če je primerno). Zelo

priporočljivo je, da redno preverjate in privijate vijake priključkov. Embalažni material hranite izven dosega otrok (npr. plastične vrečke ...). Notranjega svetila čistite s suho krpo, ne uporabljajte jedkih sredstev ali topil. Električni deli ne smejo priti v stik s tekočino. Počen ali zlomljen prosojni pokrov takoj zamenjajte in uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec. Priporočljivo je, da uporabljate samo sijalke Philips.

Seznajte se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja električne in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaže, izdelka in/ali baterij med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke, temveč na namenskih zbirnih mestih. Če odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takšne baterije odstranila strokovna oseba.

POZOR: spodaj so vse razlage s številskimi referencami na ustrezne ikone pred temi varnostnimi navodili:

01) Izdelek lahko namestite samo v zaprtih prostorih. 02) Izdelek ni primeren za namestitev v kopalnice, predvsem ne v navedenem območju. 03) Izdelek ni primeren za neposredno namestitev na normalne vnetljive površine. 04) Izdelka ne smete pokriti s toplotno izolacijskim materialom. 05) Izdelek lahko namestite samo na strop. 06) Izdelek lahko namestite samo na steno. 07) Izdelek lahko namestite na strop ali steno. 08) Vedno upoštevajte najkrajšo razdaljo med svetilko in osvetljenim predmetom, ki je navedena na ikoni. 09) IPX1: Izdelek je zaščiten pred kapljanjem vode. IPX3: Izdelek lahko izpostavite dežnim kapljam (padajočim kapljam pod kotom do 60° na navpično os). IPX4: Izdelek je odporen proti pršenju; lahko ga izpostavite pršenju vode iz vsake smeri (360°). IPX5: Izdelek je zaščiten pred vodnimi curki. IPX7: Izdelek lahko namestite v tla. IPX8: Izdelek je zaščiten pred potopitvijo do navedene globine. • IPX5: Izdelek je zaščiten pred prahom. IPX6: Izdelek je odporen na prah. 10) Počeno ali zlomljeno zaščitno steklo takoj zamenjajte in uporabljajte samo borosilikatne dele istih dimenzij in debeline vsaj 3 mm. 11) Zaščitni razred I: izdelek ali komponenta ima ozemljenjivni priključek. Ozemljenjavna žica (rumena/zelena) mora biti priključena na priključek z oznako zaščitni razred I. 12) Zaščitni razred II: izdelek ali komponenta ima dvojno ali okrepjeno izolacijo. 13) Zaščitni razred III: izdelek ali komponenta je primerna samo za varnostno nizkonapetostno napajanje (< 50 V AC; < 120 V DC). 14) Žico razkrijte, kot je navedeno na ikoni. 15) Ozemljenjavna žica mora vedno biti daljša od rjave napetostne (L) in modre nevtralne (N) žice. 16) Nad razkritimi deli žic morate uporabljati priloženo toplotno odporno obojko. 17) Izdelek lahko priključite samo neposredno na električno napajanje. 18) • Povezava X: poškodovano žico morate zamenjati z žico iste vrste. • Povezava Y: poškodovano žico lahko zamenja samo proizvajalec, distributer ali strokovnjak, da se izognete nevarnosti. • Povezava Z: zunanje prilagodljivega kabla tega svetila ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate svetilo uničiti. 19) Največ W: uporabljajte samo sijalke, ki so primerne za ta izdelek, in upoštevajte največjo navedeno moč v W. 20) Izdelek je primeren samo za reflektorske sijalke. 21) Izdelek je primeren samo za sijalke CFL-i ali LED-sijalke (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 ...). 22) Izdelek ni primeren za sijalke CFL-i ali LED-sijalke (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 ...). 23) Uporabite lahko samo sijalko premera 60 mm. S tem izdelkom ne smete uporabiti sijalke premera 45 mm. 24) Uporabite samo kroglasto sijalko navedenega premera. Ne uporabljajte standardne sijalke z žarilno nitko. 25) Izdelek je primeren samo za sijalke v obliki sveče. 26) Izdelek je primeren samo za sijalko z vgrajeno zaščitno ali nizkotlačno sijalko. Dodatno varnostno steklo ni potrebno. 27) Kapsularnih in halogenskih linearnih sijalk se ne smete dotikati z golimi rokami. 28) Izdelek ima varovalko. Če je izdelek po zamenjavi sijalke okvarjen, morate zamenjati notranjo varovalko. To mora storiti usposobljen elektrikar, če lahko pride do stika z notranjimi žicami. 29) Izdelek lahko zategnete s priloženim zateznim stikalom ali z (ločenim) zateznim stikalom, ki je priključen na električno napeljavo doma. Reference si ogledajte na spletni strani www.philips.com. Pri izbiri primernega zateznega stikalca se posvetujte z usposobljenim elektrikom. 30) Izdelka ni mogoče zategniti. 31) Izdelek lahko zategnete SAMO s priloženim zateznim stikalom. Ne povežite ga z dodatnim zateznim stikalom. 32) Funkcije možnosti zategnitve so odvisne od izbrane sijalke. Več informacij o možnostih zategnitve je na voljo v dokumentaciji, priloženi sijalki. 33) Izdelek uporablja varnostni pretvornik. Okvarjen pretvornik zamenjajte samo s pretvornikom z enakimi tehničnimi specifikacijami. Posvetujte se z usposobljenim elektrikom ali prodajalcem. 34) Izdelek za uporabo v zahtevnih okoliših. 35) Izdelek z možnostmi nastavitve časa in svetlobe. Najnižja in najvišja vrednost sta navedeni na ikoni. 36) Izdelek lahko namestite na višini do 6 m. 37) Da zagotovite zanesljivo delovanje, izdelek namestite na višino, ki je navedena na ikoni. Navedena sta tudi največji in najmanjši doseg detektorja. 38) Standardni aktivni vidni doseg detektorja pokriva stopinje, ki so navedene na ikoni. 39) Izdelek morate namestiti vodoravno. Da zagotovite daljšo življenjsko dobo, sijalka ne sme biti pod kotom nad 4 stopinje. 40) Pazite, da med namestitvijo ne prevrtate električne napeljave ali drugih ovir v steni ali stropu. 41) Če je izdelek nameščen na stropno ali stensko vitčnico, morate najprej na vitčnico namestiti pokrov. (npr. na Nizozemskem) 42) Električna napeljava med izdelkom in površino namestitve ne sme biti stisnjena ali zvita. 43) Deli izdelka lahko postanejo vroči. 44) Izdelek ni primeren za otroke pod Y. letom starosti. 45) Izdelek lahko uporabljajo samo osebe nad Y. letom starosti. 46) Izdelek namestite izven dosega (X): za otroke, X2: za odrasle. 47) Izdelek morata namestiti 2 osebi. 48) Da preprečite korozijo, svetilno očistite vsaj 2-krat na leto z mehko krpo in nevtralnim detergentom. (4-krat na obalnih ali industrijskih območjih). 49) Izdelek lahko nastavite samo med namestitvijo in z orodjem. 50) Pozor: nevarnost električnega udara! Svetlobni vir v tem svetilu lahko zamenja samo proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobna usposobljena oseba. 51) Svetlobni vir (samo LED), ki ga lahko zamenja končni uporabnik. 52) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja končni uporabnik. 53) Svetlobni vir (samo LED), ki ga lahko zamenja strokovnjak: Svetlobni vir LED v tem svetilu lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servisni zastopnik oziroma druga podobno usposobljena oseba. 54) Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak: Svetlobni vir v tem svetilu lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servisni zastopnik oziroma druga podobno usposobljena oseba. 55) Nezamenljiv svetlobni vir: Svetlobnega vira tega svetila ni mogoče zamenjati; ko življenjska doba svetlobnega vira poteče, morate zamenjati celotno svetilo. 56) Krmlina naprava, ki jo lahko zamenja končni uporabnik. 57) Krmlina naprava, ki jo lahko zamenja strokovnjak. 58) Nezamenjliva krmlina naprava. 59) Kontrolnika ne uporabljajte z mokrimi rokami in na mestih, ki so neposredno izpostavljena vodi, oziroma na prostem. 60) Ne gledajte v delujočo svetilno vir.

Uredba o označevanju z energijskimi nalepkami (EU) 2019/2015: 61) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda A.

62) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda B. 63) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda C.

64) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda D. 65) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda E.

66) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda F. 67) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijske učinkovitosti razreda G.

Ta izdelek je zasnovan in razvit posebej za domačo uporabo le v običajnih okoliščinah in za običajno delovanje. Življenjska doba, navedena na embalaži, je povprečna življenjska doba (v skladu s standardoma L70B50 in IEC60969), določena na podlagi povprečno 3 ur delovanja na dan. Če imate kakršne koli težave pri uporabi izdelka, vam priporočamo, da najprej preberete uporabniški priročnik in informacije na našem spletnem mestu. V skladu s temi pogoji naše podjetje kot proizvajalec (Signify Netherlands B.V., International Business Reply

Service I.B.R.S. /C.C.R.I. Numéro 106461 5600 BV Eindhoven, Nizozemska) jamči, da bo izdelek dve (2) leti po datumu nakupa brez napak v materialu in izdelavi, razen če je v embalaži izdelek ali na njej navedeno drugačno obdobje, če se predpostavlja, da vzdrževanje izdelka poteka v skladu z navodili o negi in čiščenju, opisanimi v uporabniškem priročniku. Če zakonite določbe veljavne zakonodaje ne določajo drugače, so naše garancijske obveznosti po naši izbiri omejene na popravilo, zagotovitev drugega izdelka kot nadomestila za okvarjeni izdelek ali ponudbo ustreznega dobropisa za nakupno ceno okvarjenega izdelka. (De)montaža in/ali nameščanje oz. razstavljanje in stroški dela so izključeni iz garancije, tako kot tudi razbito steklo, baterije in zamenljive sijalke. Naša pravna sredstva, povezana s to garancijo, ne podaljšajo ali obnovijo izvirno veljavnega garancijskega obdobja. Po lastni izbiri smo upravičeni do zamenjave okvarjenega izdelka pod garancijo z izdelkom, ki nekoliko odstopa po zasnovi in/ali tehničnih značilnostih, kar ne vpliva na delovanje izdelka. Da bi bili upravičeni do vložitve veljavnega odškodninskega zahtevka v skladu s to garancijo, morate nam (ali našemu zastopniku) na zahtevo predložiti ustrezen račun o nakupu in okvarjen izdelek za analizo. V tem pravilniku so v največjem dovoljenem obsegu, ko ga dovoljuje veljavna zakonodaja, določene vse naše obveznosti, ki smo jih dolžni izpolnjevati kot proizvajalec, v povezavi z okvarjenimi ali neustreznimi izdelki. Ne prevzemamo odgovornosti za druge izgube oziroma posledice ali posledično škodo (kar med drugim vključuje izgubo podatkov ali dohodka) in vam ne bomo povrnili sredstev za dejavnosti, ki so redno vzdrževanje, shranjevanje ali obnavljanje podatkov. Ta prostovoljno predložena garancija proizvajalca nima vpliva na vaše zakonske pravice, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje. Če svoj izdelek predložite servisu v drugi državi kot v državi, v kateri ste kupili izdelek, se bomo potrudili, da bo vaš izdelek servisiran v skladu z garancijskimi pogoji, ki veljajo v državi, v kateri ste kupili izdelek. Če želite, da se servis izvede v času garancijskega obdobja, se obrnite na izbranega trgovca ali Philipsov center za podporo strankam. Podatki za stik so na voljo na strani: www.philips.com/lighting. Philips si pridržuje pravico do sprememb zasnove in tehničnih značilnosti. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znaki podjetja Koninklijke Philips NV.

HR - SIGURNOSNE UPUTE

Hvala vam na kupni ovog proizvoda tvrtke Philips, izrazito cijenimo vaš odabir robne marke Philips i želimo vam mnogo zadovoljstva pri korištenju proizvoda. Priročnik B sadrži definicije svih potencilno primjenjivih parametara i specifikacija s ikonama, u skladu s međunarodnim normama i sigurnosnim standardima. Međutim, možda se ne odnose sve na proizvod koji ste kupili - obratite pažnju i na ikone u dodatnom priručniku A koje se odnose specifično na vaš proizvod.

Proizvođač preporučuje ispravnu upotrebu rasvjetnih tijela Stoga se uvijek pridržavajte ovih uputa radi ispravne i sigurne montaže te funkcioniranja rasvjetnog tijela i sačuvajte ih za buduće potrebe. Prilikom odabira odgovarajuće spone za sigurnu montažu proizvoda obavezno se unaprijed posavjetujte sa stručnjakom. Uzmite u obzir težinu proizvoda i materijal površine za montažu. Ako niste sigurni, zatražite savjet od kvalificiranog/licenciranog električara ili se obratite prodavaču. Proizvod obavezno montirajte u skladu s odgovarajućim propisima. Postoje propisi koji nalažu kako električne proizvode smiju montirati isključivo licencirani tehničari (npr. Part P za UK, AS/NZS3000 I za AUSTRALIJU/NOVI ZELAND). Prije montaže, održavanja ili servisiranja obavezno isključite napajanje. Prilikom montaže pratite odgovarajuću boju žica: plava (N), metalna (L) i, u slučaju zaštitne klase I, žuta/zelena (uzemljenje). Zidna svjetla montirajte izvan dohvata djece. Ako proizvod montirate na metalnu površinu, ta površina mora biti uzemljena ili povezana s ekvivalentnim potkrovnim prilikom montaže. Obavezno čvrsto zategnite vijke na priključku, posebice nastavke niskonaponskog ožičenja (12 V, ako je primjenjivo). Preporučujemo da vijke na priključku redovito provjeravate i prema potrebi zategnete. Ambalažne materijale (primjerice, najlonske vrećice) držite izvan dohvata djece. Unutrašnjost rasvjetnog tijela održavajte suhom krpom; nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otapala. Pazite da tekućina ne dospije na električne dijelove. Odmah zamijenite napakao ili slomljeni prozirni poklopac i koristite isključivo dijelove koje je odobrio proizvođač. Preporučujemo upotrebu žarulja tvrtke Philips.

✎ Informirajte se o lokalnom sustavu za odlaganje, odvajanje i prikupljanje električnih i elektroničkih proizvoda i ambalaža. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlazite stare proizvode i ambalaže s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Baterije je potrebno odlagati odvojeno od komunalnog otpada na to predviđenim odlagalištima. Kada odlazite proizvod koji sadrži baterije koje korisnik ne može samostalno zamijeniti, te će baterije ukloniti stručnjak.

PAŽNJA: U nastavku možete pronaći vaša objašnjenja s numeričkim referencama na odgovarajuće ikone ispred sljedećih sigurnosnih uputa:

01) Proizvod nemojte isključivo u zatvorenim prostorima. 02) Proizvod nemojte montirati u kupaočnicama, pogotovo ne u istaknutoj zoni. 03) Proizvod nemojte montirati izravno na površine s normalnim svojstvima zapaljivosti. 04) Proizvod nemojte prekrivati toplinskim izolatorima. 05) Proizvod je namijenjen za montažu na strop. 06) Proizvod je namijenjen za montažu na zid. 07) Proizvod možete montirati na zid ili na strop. 08) Obavezno pazite na najmanju udaljenost između svjetiljke i predmeta kojega osvjetljava (naznačena na ikoni). 09) IPX1: Proizvod ima zaštitu od vode koja kapla. IPX3: Proizvod može biti izložen kapljicama kiše (kapljice koje padaju pod kutom od najviše 60 ° u odnosu na vertikalnu os). IPX4: Proizvod je otporan na prskanje: može biti izložen prskanju vode iz svih kutova (360 °). IPX5: Proizvod ima zaštitu od vodenih mlazova. IPX7: Proizvod možete montirati na tlo. IPX8: Proizvod ima zaštitu od uranjanja do naznačene dubine. • IPX5: Proizvod ima zaštitu od prašine. IP6X: Proizvod je otporan na prodiranje prašine. 10) Odmah zamijenite napaklo ili slomljeno zaštitno staklo i obavezno koristite borosilikatne dijelove identičnih dimenzija, debljine najmanje 3 mm. 11) Klasa zaštite I: proizvod ili komponenta imaju priključak za uzemljenje. Kabel za uzemljenje (žuti/zeleni) morate priključiti u priključak označenom zvjezdicom klasa zaštite I. 12) Klasa zaštite II: proizvod ili komponenta imaju dvostruku ili ojačanu izolaciju. 13) Klasa zaštite III: proizvod ili komponentu priključite isključivo na napajanje izuzetno niskog napona (< 50 V AC; < 120 V DC). 14) Ogolite žicu kao što to naznačuje ikona. 15) Kabel za uzemljenje mora biti duži od smeđe žice s fazom (L) i plave žice s nulom (N). 16) Neoogoljene dijelove žice obavezno provucite kroz priloženi ovaj otporan na toplinu. 17) Proizvod je namijenjen isključivo za izravno spajanje na strujno napajanje. 18) -X-veza: U slučaju oštećenja žice, zamijenite je istovrsnom žicom. -Y-veza: U slučaju oštećenja žice, ako bi se izbjegle opasnosti, smije je zamijeniti samo proizvođač, distributer ili stručnjak. -Z-veza: Vanjski kablirani kabel ovog rasvjetnog tijela ne može se zamijeniti. U slučaju oštećenja kabela, rasvjetno tijelo više se ne može koristiti. 19) MAX...W: koristite isključivo one žarulje koje su pogodne za upotrebu s ovim proizvodom i u granicama specificirane najveće snage. 20) U proizvodu možete koristiti samo reflektorske žarulje. 21) U proizvodu možete koristiti samo CFL-i ili LED žarulje (npr. E14, E27, GU10, Gx53...) 22) U proizvodu ne možete koristiti CFL-i ili LED žarulje (npr. E14, E27, GU10, Gx53...) 23) Možete koristiti isključivo žarulje promjera 60 mm. U proizvodu ne možete koristiti žarulje promjera 45. 24) Žarulju u obliku kugle koristite jedino ako dimenzijama odgovara naznačenom promjeru. Nikako nemojte koristiti standardnu klasičnu žarulju. 25) U proizvodu možete koristiti

samo žarulje oblika svijeće. 26) U proizvodnu možete koristiti samo žarulje s ugrađenim sigurnosnim mehanizmom ili niskotlačne žarulje. Nije potrebno koristiti dodatno sigurnosno staklo. 27) Kapsule i linearne halogene žarulje ne smijete dodirivati golim rukama. 28) Proizvod je opremljen osiguračem. Ako proizvod nakon zamjene baterije ne radi, potrebno je zamijeniti interni osigurač. Ako postoji kontakt s internim ožičenjem, to mora napraviti kvalificirani električar. 29) Proizvod ima i mogućnost prigušivanja putem priloženog prigušivača ili putem (nije u kompletu) prigušivača koji možete spojiti na električnu instalaciju kod kuće. Reference potražite na web-mjestu www.philips.com. Prilikom odabira odgovarajućeg prigušivača, savjet zatražite od kvalificiranog električara. 30) Proizvod nema mogućnost prigušivanja. 31) Proizvod ima i mogućnost prigušivanja ISKLJUČIVO putem priloženog prigušivača. Nemojte priključivati dodatne prigušivače. 32) Značajke mogućnosti prigušivanja ovise o odabranoj žarulji. Dodatne informacije o mogućnostima prigušivanja dostupne su u informativnom paketu koji se isporučuje sa žaruljom. 33) Proizvod radi u kombinaciji sa sigurnosnim pretvaračem. Prilikom zamjene neispravnog pretvarača obavezno koristite pretvarač identičnih tehničkih specifikacija. Zatražite savjet od kvalificiranog električara ili se obratite prodavaču. 34) Proizvod za zahtjeva okruženja. 35) Proizvod s opcijama za postavljanje vremena i svjetla. Ikona označava najmanje i najveće vrijednosti. 36) Proizvod možete montirati na visinu do najviše 6 m. 37) Kako biste osigurali pouzdan rad, proizvod montirajte na visinu koja je naznačena na ikoni. Naznačeni su i najveći i najmanji doseg detektora. 38) Standardan aktivni doseg vidljivosti detektora pokriva stupnjeve koji su naznačeni na ikoni. 39) Proizvod montirajte vodoravno. Kako biste joj osigurali dovolj radni vijek, žarulju ne postavljajte poZapazite da prilikom montaže ne bušite kroz električne kabele ili neke druge prepreke u zidu ili stropu! Ensure not to drill through electrical wires or any other obstruction in the wall or ceiling during installation! 41) Ako proizvod montirate na kutiju na stropu ili zidu, obavezno najprije stavite poklopac na kutiju (npr. Nizozemsk). 42) Električni kabeći nikada se ne smiju priključiti ili saviti između proizvoda i površine za montažu! 43) Dijelovi proizvoda mogli bi se jako zagrijati tijekom rada. 44) Proizvod nije prikladan za djecu ispod 7 godina. 45) Proizvod je namijenjen isključivo osobama starijima od 7 godina. 46) Proizvod montirajte izvan doseg (X1: za djecu, X2: za odrasle). 47) Za postavljanje proizvoda potrebne su dvije osobe. 48) Da biste spriječili koroziju, svjetiljku čistite najmanje 2 puta godišnje mekom krpom i neutralnim deterdžentom. (4 puta u obalnim ili industrijskim područjima) 49) Proizvod možete montirati isključivo pomoću alata. 50) Oprez: Opasnost od strujnog udara! Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu smije zamijeniti isključivo proizvođač, servis proizvođača ili osoba sa sličnim kvalifikacijama. 51) Zamjenjivi (isključivo LED) izvor svjetlosti od strane krajnjeg korisnika. 52) Zamjenjivi izvor svjetlosti od strane krajnjeg korisnika. 53) Zamjenjivi (isključivo LED) izvor svjetlosti od strane profesionalne osobe. LED izvor svjetlosti u ovom rasvjetnom tijelu može zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba. 54) Zamjenjivi izvor svjetlosti od strane profesionalne osobe. Izvor svjetlosti u ovom rasvjetnom tijelu može zamijeniti samo proizvođač ili njegov servisni predstavnik ili slična kvalificirana osoba. 55) Nezamjenjivi izvor svjetlosti. Izvor svjetla u ovom rasvjetnom tijelu nije moguće zamijeniti; kada izvor svjetla dosegne kraj vijeka trajanja, trebate zamijeniti cijelo rasvjetno tijelo. 56) Zamjenjivi upravljački uređaj od strane krajnjeg korisnika. 57) Zamjenjivi upravljački uređaj od strane profesionalne osobe. 58) Nezamjenjivi upravljački uređaj. 59) Upravljački uređaj nemojte upotrebljavati ako imate mokre ruke i u područjima izravno izloženim vodi ili na otvorenom. 60) Ne gledajte u radni izvor svjetlosti.

Uredba o označivanju energetske učinkovitosti (EU)2019/2015: 61) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase A. 62) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase B. 63) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase C. 64) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase D. 65) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase E. 66) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase F. 67) Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase G.

Ovaj je proizvod posebno razvijen i namijenjen kućnoj uporabi isključivo u normalnim uvjetima i pri normalnom radu. Na pakiranju je naveden tek prosječan vijek trajanja (u skladu sa standardima L70B50 i normama IEC60969) te se temelji na prosjeku od 3 radna sata po danu. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće pri uporabi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik, a zatim informacije na našem web-mjestu. U skladu s ovdje navedenim uvjetima i odredbama, naša tvrtka kao proizvođač (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S./ J.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) jamči da će proizvod u razdoblju od dvije (2) godine od dana kupnje biti bez neispravnosti u materijalima ili izradi, osim ako na ili u pakiranju proizvoda nije navedeno drugo razdoblje, ako se pretpostavlja da se održavanje proizvoda odvija u skladu s uputama za njega i čišćenje opisanim u korisničkom priručniku. Osim ako zakonske odredbe važećeg zakona ne određuju drukčije, naše obveze u okviru jamstva bit će prema našem izboru ograničene na popravak, na isporuku zamjenskog dijela kao nadomjestak za neispravan proizvod ili ponudu odgovarajućeg kredita u visini kupovne cijene neispravnog proizvoda. Troškovi (djelomčasti i/ili) (de)instalacije i troškovi rada isključeni su iz jamstva, što vrijedi i za složenije staklo, baterije i zamjenjive žarulje. Naša pravna sredstva u okviru jamstva neće produžiti ili obnoviti izvorno važeće jamstveno razdoblje. Prema vlastitom izboru, imamo pravo neispravan proizvod pokriven jamstvom zamijeniti proizvodom koji ima manja odstupanja u dizajnu i/ili specifikacijama koje ne utječu na funkcionalnost proizvoda. Kako biste ostvarili pravo na ulaganje valjanog oštetnog zahtjeva u okviru ovog jamstva, morate nam (ili našem zastupniku) na zahtjev predložiti odgovarajući račun za kupnju i neispravi proizvod za analizu. U ovim pravilima su u najvećem opsegu koji dopušta važeći zakon, utvrđene sve naše odgovornosti koje smo dužni izvršavati kao proizvođač, u vezi s neispravnim ili neusklađenim proizvodima. Nećemo biti odgovorni za ostale gubitke te neizravne ili posljedične štete (uključujući između ostalog gubitak podataka ili gubitak prihoda), niti ćemo vam vratiti sredstva za aktivnosti kao što je redovno održavanje, spremanje ili obnavljanje podataka. Ovo dobrovoljno ponudeno proizvođačevog jamstvo nema utjecaja na vaša zakonska prava koja proizlaze iz važećeg zakonodavstva. Ako proizvod deta na servis u državi koja nije država kupnje proizvoda, pokušat ćemo vaš proizvod servisirati u skladu s uvjetima jamstva koji vrijede u državi u kojoj ste kupili proizvod. Da biste ostvarili servis unutar jamstvenog razdoblja, obratite se svojem predstavniku ili Philipsovom centru za korisničku podršku. Podaci za kontakt mogu se pronaći na: www.philips.com/lighting. Pridržavamo pravo na izmjene dizajna i tehničkih specifikacija. Philips i Philipsov logotip (u obliku štita) registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

МК - БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Ви благодариме за Вашит избор да во купите овој производ од Philips, го цениме Вашит избор за брендот Philips и Ви посакуваме пријатни моменти при користење на нашиот производ. Ова упатство В содржи дефиниции за сите потенцијално применливи параметри и спецификации со икони, согласно Меѓународните норми и безбедносни стандарди. Сепак, не сите од нив важат за производот што сте го купиле. Погледнете ги иконите во Упатството А за оние што важат конкретно за овој производ.

Производителот советува соодветно користење на прицврстувачите за осветлувањето! Затоа секогаш следете ги овие упатства за да осигурите соодветно и безбедно инсталирање и функционирање на прицврстувачите и чувајте ги за користење во иднина. Секогаш консултирајте се со стручно лице пред да ја изберете правата завртка за безбедно монтирање на производот. Земете ги предвид тежината на производот и материјалот на површината на којшто се монтира. Ако не сте сигурни, консултирајте се со квалификуван или лиценциран електричар или контактирајте со вашата продавница. Уверете се дека производот секогаш ќе се инсталира согласно вачежките прописи. Според одредени прописи, електричните производи мора да ги инсталира само лиценциран електричар (на пр., делот P за Обединетото Кралство, AS/NZS3000 IN за АВСТРАЛИЈА/НОВ ЗЕЛАНД). Секогаш исклучувајте го напојувањето пред инсталирање, одржување или поправка. Придржувајте се до точната боја на жиците пред инсталирањето: сина (N), кафеава (L) и ако се работи за заштита од класа I, жолта/зелена (заземување). Монтирајте ги сидните светла подалеку од дофат на децата. Ако производот се монтира на метална површина, оваа површина мора да се поврзе со заштитен приземјен спроводник или со еквивалентен спроводник на инсталацијата. Секогаш цврсто затегнувајте ги шrafoвите на терминалите, особено прикачувањата за жици со низок напон (12 V) (ако е применливо). Особено се препорачува редовна проверка и повторно затегнување на шrafoвите на терминалите со тек на време. Држете ги амбалажните материјали подалеку од дофат на децата. (на пр., пластични шишиња...). Одржувајте го внатрешното осветлување со сува крпа за прашина, не користете абразивни средства или растворови. Избегнувајте течности на сите електрични делови. Веднаш заменете го напукнатиот или скршен провиден капак и користете само делови што се одобрени од производителот. Се препорачува да се користат само сјалици на Philips.

⚠ Информирајте се за локалниот систем за фрлање, одделување и собирање отпад од електрични и електронски производи и пакувања. Постапувајте во согласност со вашите локални прописи и немојте да ги фрлат стариот производ и пакувањето во обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на пакувањето, производот и/ли батериите ќе помогне да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човечкото здравје. Батериите треба да се фрлаат одделно од општествениот систем за отпад преку назначени собирни објекти. Кога фрлате некој производ што содржи батерији што не може да се заменат, тие ќе се отстрануваат од страна на стручно лице.

ВНИМАНИЕ: Во продолжение ќе ги најдете сите објаснувања со нумеричко упатување на односните икони пред секоје од упатствата за безбедност: 01) Производот треба да се инсталира само во затворени простории. 02) Производот не е соодветен за инсталирање во бани, а особено не во наведената зона. 03) Производот не е соодветен за директно монтирање на нормално запалливи површини. 04) Производот не е соодветен за покривање со материјал за термичка изолација. 05) Производот е соодветен само за монтирање на таванот. 06) Производот е соодветен само за монтирање на сидот. 07) Производот е соодветен за монтирање на сидот или таванот. 08) Секогаш земате го предвид максималното растојание, како што е означено со иконата, помеѓу сјалицата и осветлениот предмет. 09) IPX1: производот е заштитен од капки вода. IPX3: производот може да се изложи на капки дожд (капки што паѓаат под максимален агол од 60° во однос на вертикалната оска). IPX4: производот е отпорен на прскање: може да се изложи на вода што прска од која било насока (360°). IPX5: производот е заштитен од млазови вода. IPX7: производот може да се инсталира во земјата. IPX8: производот е заштитен од потопување до назначена длабочина. • IPX5: производот е заштитен од прашина. IP6X: производот е целосно заштитен од прашина. 10) Веднаш заменете го напукнатиот или скршеното безбедносно стакло и користете само боросиликатни делови со истите димензии, со максимална дебелина од 3 мм. 11) Класа на заштита I: производот или компонентата има поврзување со заземување. Заземјатата жица (жолта/зелена) мора да се поврзе со терминалот означен со логото класа I. 12) Класа на заштита II: производот или компонентата има двојна или засилена изолација. 13) Класа на заштита III: производот или компонентата е соодветна само за безбедносна екстра слаб напон (<50 V наизменична; <120 V еднонасочна). 14) Соголеите ја жицата како што е назначено на иконата. 15) Жицата за заземување мора да биде подолга од кафеавата жица (L) и сината нула (N). 16) Задолжително мора да се користи топлински отпорната изолација што е доставена преку несоглените делови на жицата. 17) Производот е соодветен само за директно поврзување со главното електрично напојување. 18) • X-поврзување: Во случај на оштетување на жицата, мора да се замени со жица од ист вид. • Y-поврзување: Во случај на оштетување на жицата, мора да ја замени само производителот, дистрибутерот или експерт, за да се избегнат ризици. • Z-поврзување: Жицата не може да се замени. 19) MAX ...W: користете само сјалици што се соодветни за овој производ и што се во опсегот на назначената максимална ватата. 20) Производот е соодветен само за рефлекторски сјалици. 21) Производот е соодветен само за сјалици CFL-I - или LED (на пр., E17, E27, Gx10, Gx53...). 22) Производот не е соодветен за сјалици CFL-I - или LED (на пр., E14, E27, Gx10, Gx53...). 23) Може да се користи само сјалица со дијаметар од 60 мм. Не смеа да се користи сјалица со дијаметар од 45 мм за производов. 24) Користете само сјалица со големина иста како назначениот дијаметар. Никогаш не користете стандардна индусцентна сјалица. 25) Производот е соодветен само за сјалици со облик на свеќа. 26) Производот е соодветен само за сјалица со вградена безбедност или сјалица со низок притисок. Не е потребно дополнително безбедносно стакло. 27) Капсулните и линеарните халогени сјалици не смеа да се депираат со голи раце. 28) Производот е опремен со осигурувач. Ако по замена на сјалицата производот не работи, треба да се замени внатрешниот осигурувач. Ова мора да го изврши квалификуван електричар ако постои контакт со внатрешната електрична инсталација. 29) Производот може да се придрушува со доставениот потенциометар или со (не е вклучен) потенциометар поврзан на електричната инсталација во домот. За референц, посетете ја www.philips.com. Консултирајте се со квалификуван електричар за избор на соодветниот тип потенциометар. 30) Производот не се придрушува. 31) Производот се придрушува САМО со доставениот потенциометар. Не поврзувајте го дополнителен потенциометар. 32) Функциите за затемнување зависат од избраната сјалица. Повеќе информации за функциите за затемнување се достапни во пакетот за информации обезбеден со сјалицата. 33) Производот работи со безбедносен трансформатор. Заменете го дефектниот трансформатор само со трансформатор со идентични технички спецификации. Консултирајте се со квалификуван електричар или со вашата продавница. 34) Производ за услуга во тешки услови. 35) Производ со опции за поставување време и светлина. Минимумот и максимумот се назначени на иконата. 36) Производот може да се монтира на максимална висина од 6 м. 37) За издржана работа, мора да го монтираат производот на одредена висина назначена на иконата. Назначени се и максималниот и минималниот досег на детекторот. 38) Стандардниот активен опсег на видливост на детекторот ги покрива дадените степени назначени на иконата. 39) Производот треба да се монтира хоризонтално. За поголема трајност, сјалицата не треба да биде под агол поголем од 4 степени. 40) Бидете внимателни да не дупчите низ електрични жици или други пречки во сидот или таванот за време на

инсталацијата! 41) Ако производот се монтира во таванска или сидна кутија, кутијата прво мора да се покрие со капак. (пр., Холандија). 42) Електричните жици никогаш не треба да бидат приклучени или извртани помеѓу производот и површината за монтирање! 43) Делови од производот може да се загреваат. 44) Овој производ не е соодветен за деца помлади од 9 години. 45) Производот е соодветен само за лица постари од У години. 46) Монтирајте го производот надвор од досег (X1: за деца, X2: за возрасни). 47) Производот треба да го монтираат две лица. 48) За да спречите корозија, исчистете ја ламбата најмалку 2 пати годишно со мек прах и неутрален детергент. (4 пати во крајбрежни или индустриски области) 49) Производот може да се постави за време на инсталацијата само со помош на алат. 50) Предупредување: Ризик од електричен шок! Изворот на светлина содржан во ова светлечко тело треба да го замените само производот или неговиот сервисер или слично квалификувано лице. 51) Извор на светлина што се заменува од страна на крајниот корисник (само LED). 52) Извор на светлина што се заменува од страна на крајниот корисник. 53) Извор на светлина што се заменува од страна на професионалец (само LED). LED изворот на светлина содржан во ова светлечко тело треба да го заменува само производот или неговиот сервисер или слично квалификувано лице. 54) Извор на светлина што се заменува од страна на професионалец. Изворот на светлина содржан во ова светлечко тело треба да го заменува само производот или неговиот сервисер или слично квалификувано лице. 55) Извор на светлина што не се заменува. Изворот на светлина на ова светлечко тело не може да се замени; кога изворот на светлина ќе го помине својот животен век се заменува целото светлечко тело. 56) Контролна опрема што се заменува од страна на крајниот корисник. 57) Контролна опрема што се заменува од страна на професионалец. 58) Контролна опрема што не се заменува. 59) Не користете го уредот за контрола со влажни раце, во области директно изложени вода или надвор. 60) Не гледајте во вклучениот извор на светлина.

Регулатива за енергетско означување (EU)2019/2015: 61) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност А. 62) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност В. 63) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност С. 64) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност D. 65) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност Е. 66) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност F. 67) Овој производ содржи извор на светлина со класа за енергетска ефикасност G. Овој производ е специјално дизајниран и развиен само за домашна употреба во вообичаени услови и при вообичаено ракување. Животниот циклус наведен на пакувањето е даден само како просечна вредност (во согласност со стандардите L70B50 и нормите IEC60969) и се заснова на просечно горење на светилката од 3 часа дневно. Доколку се соочите со какви било потешкотии при користењето на производот, Ви препорачуваме најпрво да го разгледате упатството за користење и информациите на нашата веб страница. Под условите утврдени овде, ние како производител (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven (Ајндховен), The Netherlands (Холандија)) гарантираме дека производот нема недостатоци во материјалите и во функционирањето за период од две (2) години по датумот на купување на истиот, освен ако не е наведен различен период на пакувањето на производот и доколку истиот се одржува во согласност со насоките за грижа и чистење наведени во упатството за користење. Освен ако со применливите закони поинаку не е утврдено, нашите обврски под гаранцијата ќе бидат ограничени, по наше наоѓање, на тоа или да извршиме поправка, или да дадеме заменски производ за дефектниот производ или да понудиме соодветен кредит за продажната цена на дефектниот производ. (Де)монтажата и/или (де)инсталацијата и трошоците за работна рака не се покриени со гаранцијата, како и скршено стакло, батерии и заменливи сјајлици. Освен ако со применливите закони поинаку не е утврдено, со исполнувањето на нашите обврски под гаранција не се промениваат или обновуваат првичниот гарантен период кој веќе се применува. Ние го задржуваме правото, по наше наоѓање, да го замениме дефектниот производ опфатен со гаранцијата, со производ кој незначително отстапува во дизајнот и/или спецификациите кои не влијаат на функционалноста на производот. За да можете валидно да поставите барање по оваа гаранција, морате да ни доставите нам (или на наш застопник), на барање, соодветна сметка за извршеното купување и дефектниот производ заради анализа. До најголемата мера што ја дозволуваат применливите закони, оваа политика ја утврдува нашата целосна одговорност како производител, а во врска со дефектни или несообразни производи. Ние нема да бидеме одговорни пред Вас за други загуби или индиректни договорни или вондоговорни штети (вклучително, но не и ограничено на, загуба на податоци или загуба на приходи), ниту сме должни да Ви извршиме надомест за дејства како што се редовно одржување, зачувување или повраток на податоци. Вашите законски права кои произлегуваат од применливите закони не се засенети од оваа доброволна гаранција на производителот. Доколку го донесете Вашиот производ на сервис во земја која не е земјата каде сте го купиле производот, ќе се обидеме да го сервисираме Вашиот производ во согласност со условите од гаранцијата за земјата каде што сте го купиле производот. За да добиете сервисирање во рамките на гарантниот период, Ве молиме контактирајте го Вашиот продавач или Центарот за грижа на корисници на Philips. Податоците за контакт можете да ги најдете на: www.philips.com/lighting. Го зачувуваме правото на измени во дизајнот и на техничките спецификации. Philips и заштитниот амблем на Philips се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V.

SR - SIGURNOSNE UPUTE

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda kompanije Philips. Zahvalni smo vam što ste se opredelili za brend Philips i želimo vam prijatno iskustvo pri korišćenju proizvoda. Ovaj priručnik B sadrži definicije svih potencijalno primenljivih parametara i specifikacija za ikonama, u skladu sa međunarodnim normama i bezbednosnim standardima. Međutim, na proizvod koji ste kupili neće biti primenljivo sve – pogledajte ikone u dodatnom priručniku A da biste saznali šta se konkretno odnosi na ovaj proizvod.

Proizvođač preporučuje pravilnu upotrebu rasvetnih tela! S toga se uvek pridržavajte ovih instrukcija radi pravilne i bezbedne montaže, kao i funkcionisanja rasvetnih tela, i ščuvajte ih za budući upotrebu. Prilikom izbora odgovarajućeg priručnišćavača za bezbedno montiranje proizvoda uvek se unapred konsultujte sa stručnjakom. Vodite računa o težini proizvoda i materijalu površine za montiranje. Ako niste sigurni, konsultujte se sa kvalifikovanim ili licenciranim električarom ili se obratite prodavcu. Uvek proverite da li je proizvod instaliran u skladu sa relevantnim propisima. Određeni propisi zahtevaju da instalaciju električnih uređaja isključivo obavljaju licencirani električari (npr. Deo P za Ujedinjeno Kraljevstvo, AS/NZS3000 IN za Australiju/Novi Zeland). Uvek isključite napajanje pre instalacije, održavanja ili popravke. Obratite pažnju na boju žica pre instalacije: plava (N), braon (L) i ako je zaštitni razred I, žuta/zelena (uzemljenje). Židna rasvetna tela montirajte van domaća deca. Ako se proizvod montira na metalnu površinu, ta površina mora biti

povezana za zaštitnim uzemljenjem ili sa provodnikom instalacije konstantnog potencijala. Uvek čvrsto pritegnite zavrtanje na priključku, a naročito dodatke za ožičenje niskog napona (12 V) (ako je primenljivo). Izričito se preporučuje da redovno proveravate zavrtanje na priključku i da ih dotežete po potrebi. Materijale za pakovanje (na primer, plastične kesice itd.) držite van domašaja dece. Unutrašnje osvetljenje održavajte pomoću sakupljača prašine od suve tkanine, nemojte da koristite abrazivna sredstva ni razređivače. Izbegavajte nanošenje tečnosti na električne delove. Odmah zamenite napršli ili slomljeni prozirni poklopac i isključivo koristite delove koje je odobrio proizvođač. Savetuje se da koristite isključivo „Philips“ sijalice.

Informišete se o lokalnom sistemu za odlaganje, ođavanje i sakupljanje otpada za električne i elektronske proizvode i ambalažu. Postupajte u skladu sa lokalnim pravilima i ne odlažite svoj stari proizvod i ambalažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Baterije treba odlagati odvojeno od toka komunalnog otpada putem određenih objekata za prikupljanje. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje ne može zameniti korisnik, te baterije će ukloniti profesionalac.

PAŽNJA: U nastavku se nalaze objašnjenja sa numeričkim referencama na ikone, redosledom kojim su prikazane na početku ovih bezbednosnih uputstava: 01) Ovaj proizvod bi trebalo montirati samo u zatvorenom prostoru. 02) Ovaj proizvod nije pogodan za montiranje u kupatilima, a naročito ne u navedenoj zoni. 03) Ovaj proizvod nije pogodan za direktno montiranje na uobičajeno zapaljive površine.

04) Ovaj proizvod nije pogodan za pokrivanje termoozračivnim materijalom. 05) Ovaj proizvod je pogodan isključivo za montiranje na plafon. 06) Ovaj proizvod je pogodan isključivo za montiranje na zid. 07) Ovaj proizvod je pogodan za montiranje na zid ili na plafon.

08) Uvek uzмите u obzir najmanju razdaljinu, kao što je navedeno na ikoni, između lampe i osvetljenog predmeta. 09) IPX1: Ovaj proizvod je zaštićen od kapljanja vode. IPX3: Ovaj proizvod može da se izloži kapljicama keše (kapi koje padaju pod maksimalnim uglom od 60° po vertikalnoj osi). IPX4: Ovaj proizvod je otporan na prskanje: može da bude izložen prskanju vode iz svih pravaca (360°). IPX5: Ovaj proizvod je zaštićen od vode iz mlazevima. IPX7: Ovaj proizvod može da se postavi u zemlju. IPX8: Ovaj proizvod omogućava potapanje do navedene dubine. IPX5: Ovaj proizvod je zaštićen od prašine. IP6X: Ovaj proizvod je hermetički zaštićen od prašine. 10) Odmah zamenite napršli ili slomljeno bezbednosno staklo i koristite isključivo borosilikatne delove istih dimenzija, uz minimalnu debljinu od 3 mm. 11) Zaštitni razred I: Proizvod ili komponenta ima priključak za uzemljenje. Žica za uzemljenje (žuta/zelena) mora da bude povezana na priključak označen sa zaštitni razred I. 12) Zaštitni razred II: Proizvod ili komponenta se isporučuje sa dvostrukom ili ojačanom izolacijom. 13) Zaštitni razred III: Proizvod ili komponenta pogodna je isključivo za napajanje bezbednim, izuzetno niskim naponom (<50 V AC; <120 V DC). 14) Ogotite žicu kao što je prikazano na ikoni. 15) Žica za uzemljenje uvek mora da bude duža od braon žice pod naponom (L) i plave neutralne (N) žice.

16) Termootporne navlake koje se dobijaju sa proizvodom treba navući na izolovani deo žice. 17) Ovaj proizvod je pogodan isključivo za direktno povezivanje na električnu mrežu. 18) X-veza: U slučaju oštećenja žice neophodna je zamena istim tipom žice. Y-veza: U slučaju oštećenja žice zamenjuje se kabl od obavi isključivo proizvođača, distributer ili stručnjak kako bi se izbegao rizik. Z-veza: Nije moguće zameniti spoljni fleksibilni kabl ovim rasvetnom tela. U slučaju oštećenja kabla više neće biti moguće koristiti rasvetno telo. 19) MAX. „W“: Koristite isključivo sijalice koje su pogodne za ovaj proizvod i nemojte da prekoračujete maksimalnu navedenu snagu. 20) Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa reflektorskim sijalicama. 21) Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa CFL-i ili LED sijalicama (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 itd.).

22) Ovaj proizvod nije kompatibilan sa CFL-i ili LED sijalicama (npr. E14, E27, Gu10, Gx53 itd.) 23) Može da se koristi isključivo sijalica prečnika 60 mm. Za ovaj proizvod ne sme da se koristi sijalica prečnika 45 mm. 24) Koristite isključivo okruglu sijalicu čiji prečnik odgovara navedenom. Nikada nemojte da koristite standardnu sijalicu sa vlaknom. 25) Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa sijalicama „minjonkama“.

26) Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa sijalicama sa ugrađenom zaštitom ili sa sijalicama sa niskim pritiskom. Nije potrebno dodatno bezbednosno staklo. 27) Kapsulne i linearne halogene sijalice ne smeju da se dodiruju golim rukama. 28) Ovaj proizvod je opremljen osiguračem. Ako proizvod ne funkcioniše nakon zamene sijalice, neophodno je zameniti unutrašnji osigurač. To mora da obavi kvalifikovani električar ako postoji mogućnost dolaska u dodir sa unutrašnjim ožičenjem. 29) Ovaj proizvod omogućava prigušivanje svetla pomoću priloženog potencijometra ili pomoću potencijometra (ne isporučuje se u kompletu) koji je povezan na električnu instalaciju u domu. Referentne informacije potražite na „www.philips.com“. Konsultujte se sa kvalifikovanim električarom prilikom izbora odgovarajućeg tipa potencijometra za prigušivanje. 30) Ovaj proizvod ne omogućava prigušivanje. 31) Ovaj proizvod omogućava prigušivanje ISKLJUČIVO pomoću priloženog potencijometra. Nemojte da ga povežete na dodatni potencijometar za prigušivanje. 32) Funkcije prigušivanja svetlosti zavise od izabrane sijalice. Više informacija o funkcijama prigušivanja svetlosti možete pronaći u brošuri koju ste dobili uz sijalicu.

33) Ovaj proizvod funkcioniše sa bezbednosnim transformatorom. Pokvaren transformator zamenite isključivo transformatorom identičnih tehničkih specifikacija. Obratite se kvalifikovanom električaru ili prodavcu. 34) Proizvod za intenzivnu upotrebu. 35) Proizvod sa opcijama za povećavanje vremena i svetla. Minimum i maksimum su navedeni na ikoni. 36) Ovaj proizvod može da se montira na visini od najviše 6 m.

37) Da biste ostvarili pouzdano funkcionisanje, proizvod morate da montirate na odgovarajućoj visini, kao što je navedeno na ikoni. Takođe su navedeni maksimalni i minimalni doseg detektora. 38) Standardni aktivni opseg pokrivanja detektora naveden je pomoću oznaka u stepenima na ikoni. 39) Ovaj proizvod bi trebalo montirati horizontalno. Ako želite da produžite radni vek, sijalica ne bi trebalo da bude pod uglom većim od 4 stepena. 40) Pazite kako prilikom instalacije ne biste bušenjem oštetili električnu instalaciju ili druge prepreke u zidu ili plafonu! 41) U slučaju montaže proizvoda na kutiju na plafonu ili na zidu, obavezno prvo pokrijte kutiju poklopcem. (npr. u Holandiji)

42) Ni u kom slučaju ne sme da dode do priklještenja niti uvijanja električnih kablova između proizvoda i površine za montažu! 43) Delovi ovog proizvoda mogu da postanu vrući. 44) Ovaj proizvod nije pogodan za decu mlađu od Y godina. 45) Ovaj proizvod mogu da koriste samo osobe starije od Y godina. 46) Proizvod montirajte izvan doseg ruke (X1: za decu, X2: za odrasle). 47) Za postavljanje proizvoda su potrebne dve osobe. 48) Da biste sprečili koroziju, lampu čistite najmanje 2 puta godišnje mekom krpom i neutralnim deterdijentom. (4 puta u primorskim ili industrijskim oblastima) 49) Ovaj proizvod je moguće podesiti isključivo prilikom instalacije pomoću alata.

50) Opres : Opasnost od strujnog udara! Izvor svetlosti sadrži u ovom svetiljke biće zamenjen samo od strane proizvođača ili njegovog servisa agenta ili sličnog kvalifikovane osobe. 51) Izvor svetlosti (samo LED) koji može da menja krajnji korisnik. 52) Izvor svetlosti koji može da menja krajnji korisnik. 53) Izvor svetlosti (samo LED) koji treba da menja stručno lice: Izvor LED svetlosti sadrži u ovoj svetiljci treba da menja samo proizvođač ili njegov servis ili slična kvalifikovana osoba. 54) Izvor svetlosti koji treba da menja stručno lice: Izvor svetlosti sadrži u ovoj svetiljci treba da menja samo proizvođač ili njegov servis ili slična kvalifikovana osoba. 55) Izvor svetlosti koji ne mogu da se menjaju: Izvor svetla u ovom rasvetnom telu ne može da se zameni; kada izvor svetla dođe do kraja radnog veka, trebalo bi zameniti celo rasvetno telo. 56) Kontrolna oprema koju može da menja krajnji korisnik. 57) Kontrolna oprema koju treba da menja stručno lice. 58) Kontrolna oprema koja ne može da se menja. 59) Nemojte koristiti kontrolni uređaj dok su vam mokre šake, u oblastima koje su

direktno izložene dejstvu voda ili napojili. 60) Nemojte dugo da gledate iz izvor radnog svetla

Uredba o energetskom označavanju (EU)2019/25: 61) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti A. 62) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti B. 63) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti C. 64) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti D. 65) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E. 66) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti F. 67) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G.

Ovaj proizvod je posebno dizajniran i namenjen za kućnu upotrebu isključivo u normalnim uslovima i pri normalnom radu. Na pakovanju je naveden samo prosečan vek trajanja (u skladu sa standardima L70B50 i normama IEC60969) i zasniva se na proseku od 3 radna sata po danu. Ako naidete na bilo kakve poteškoće pri upotrebi proizvoda, preporučujemo da najpre pregledate korisnički priručnik, a zatim informacije na našoj veb lokaciji. U skladu sa navedenim uslovima i odredbama, naša kompanija kao proizvođač (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) garantuje da će proizvod u periodu od dve (2) godine od dana kupovine biti bez neispravnosti u materijalima i izradi, osim ako na ili u pakovanju proizvoda nije naveden drugi period, ukoliko se proizvod održava u skladu sa uputstvima za negu i čišćenje opisanim u korisničkom priručniku. Osim ako zakonske odredbe važećeg zakona ne propisuju drugačije, naše obaveze u okviru garancije biće prema našem izboru ograničene na popravke, isporuku dela, za zamenу neispravnog proizvoda ili ponudu odgovarajućeg kredita u visini kupovne cene neispravnog proizvoda. Troškovi (dejmontaze i/ili (de)instalacije i troškovi rada sa isključenj iz garancije, što važi i za slomljeno staklo, baterije i zamjenjive sijalice. Naši pravni lekovi u okviru garancije neće produžiti ni obnoviti prvobitno važeći garantni period. Prema sopstvenom izboru, imamo prava da neispravan proizvod pokriven garancijom zamenimo proizvodom sa manjim oduptanjima u dizajnu i/ili specifikacijama koja ne utiču na funkcionalnost proizvoda. Da biste stekli pravo na ulaganje važećeg zahteva za oduštetu u okviru ove garancije, morate nama (ili našem predstavniku) na zahtev pokazati odgovarajući račun za kupovinu i neispravi proizvod za analizu. U ovim smernicama je u onoj meri u kojoj to dozvoljava nadležno pravo, utvrđena naša ukupna odgovornost kao proizvođača, u vezi sa neispravnim ili neusaglašenim proizvodima. Nećemo biti odgovorni za ostale gubitke, odnosno indirektno ili posledične štete (uključujući, između ostalog, gubitak podataka ili gubitak prihoda), niti ćemo vam dati nadoknadu za aktivnosti kao što je redovno održavanje, čuvanje ili vraćanje podataka. Ova dobrovoljno ponuđena garancija proizvođača nema uticaja na vaša zakonska prava koja proistize iz važećeg zakona. Ako proizvod date na servis u zemlji u kojoj nije kupljen, pokušaćemo da servisiramo vaš proizvod u skladu sa uslovima garancije koji važe u zemlji u kojoj ste ga kupili. Da biste ostvarili pravo na servis unutar garantnog perioda, obratite se svom prodavcu ili centru za korisničku podršku kompanije Philips. Podatke za kontakt možete pronaći na adresi: www.philips.com/lighting. Zadržavamo pravo da izmenimo dizajn i tehničke specifikacije. Philips i Philips simbol u obliku štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V.

CZ - BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku značky Philips. Velmi si vážíme toho, že jste si vybral právě tuto značku, a rádi bychom Vám tímto popřáli, abyste si s ním mohli užívat. Tento Příručka B obsahuje definice všech potenciálních platných parametrů a technických údajů s ikonami, tak jak to ukládají mezinárodní normy a bezpečnostní standardy. Avšak všechny se nemusejí vztahovat na výrobek, který jste zakoupili: podívejte se prosím na ikony v další Příručce A. V ní jsou uvedeny parametry a technické údaje platné konkrétně pro tento výrobek.

Výrobce doporučuje správné používání osvětlovacích těles. Vždy proto dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili správnou a bezpečnou montáž a funkci osvětlovacího tělesa, a uschovejte je pro budoucí využití. Před montáží vždy nejprve kontaktujte profesionála z oblasti osvětlení, který vám pomůže se správným upevněním výrobku. Vezměte v úvahu hmotnost výrobku a typ materiálu, ze kterého je vyroben povrch pro upevnění. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným či licencovaným elektrikářem. Zajistěte, aby byl výrobek vždy instalován podle příslušných předpisů. Některé předpisy uvádějí, že elektrické výrobky musí instalovat pouze licencovaný elektrikář (například část P platná pro Velkou Británii, AS/NZS3000 IN pro AUSTRÁLIJ/NOVÝ ZELAND). Před prováděním instalace, údržby nebo opravy vždy vypněte napájení. Před instalací si prohlédněte příslušné barvy kabeláže: modrá (N), hnědá (L), a je-li přítomna ochranná třída I, žlutozelená (uzemnění). Nástěnná svítidla namontujte mimo dosah dětí. Pokud je výrobek namontován na kovový povrch, musí být tento povrch připojen k ochrannému uzemňovacímu vodiči nebo vodiči instalace ochrany propojením. Vždy pevně utáhněte šrouby svorek, zvláště upevnění nízkonapěťových vodičů (12 V) (v případě potřeby). Důrazně se doporučuje šrouby svorek pravidelně kontrolovat a dotahovat. Obalové materiály (například plastové sáčky apod.) uchovávejte mimo dosah dětí. K údržbě vnitřního osvětlení používejte suchou prachovku. Nepoužívejte abrazivní látky ani rozpouštědla. Nikdy nepoužívejte kapalinu na žáné elektrické součásti. Prasklé nebo rozbité průhledný kryt vždy vyměňte a používejte pouze dle schválené výrobce. Doporučuje se používat žárovky značky Philips.

Informujte se o místním systému likvidace a třídného sběru elektrických a elektronických výrobků a balení. Postupujte v souladu s místními předpisy a vyhýbajte staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace produktů a balení přispívá k ochraně případných nežádoucích vlivů na životní prostředí a zdraví osob. Baterie je třeba zlikvidovat samostatně mimo veřejné skládky prostřednictvím specializovaných sběrných míst. Při likvidaci výrobku obsahujícího baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné, musí uživatelsky nevyměnitelné baterie vyjmut odborníkem.

POZOR: Niže naleznete všechny popisy s číselnými odkazy na příslušné ikony na přední straně těchto bezpečnostních pokynů:

- 01) Výrobek smí být instalován pouze v interiéru. 02) Výrobek není vhodný pro instalaci v koupelnách, především v uvedené zóně.
- 03) Výrobek není vhodný pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy. 04) Výrobek není vhodný pro zakrytí termoozónačním materiálem.
- 05) Výrobek je vhodný pouze pro montáž na strop. 06) Výrobek je vhodný pouze pro montáž na zeď. 07) Výrobek je vhodný pro montáž na zeď nebo na strop. 08) Vždy vezměte v úvahu minimální vzdálenost (kterou udává ikona) mezi svítidlem a osvětleným objektem.
- 09) IPX1: Výrobek je chráněn před kapající vodou. IPX3: Výrobek smí být vystaven dešťovým kapkám (kapkám dopadajícím maximálně pod úhlem 60° ke vstřísk ose). IPX4: Výrobek je odolný proti postřikům: smí být vystaven stříkající vodě přicházející z libovolného směru (360°).
- IPX5: Výrobek je chráněn před stříkajícím proudem vody. IPX7: Výrobek lze instalovat na zemi. IPX8: Výrobek je chráněn před ponořením do uvedené hloubky. - IPX5: Výrobek je chráněn proti prachu. IPX6: Výrobek je utěsněn proti vniknutí prachu. 10) Prasklé nebo rozbité bezpečnostní sklo ihned vyměňte a použijte pouze borokřemíčitě sklo stejných rozměrů, o minimální tloušťce 3 mm. 11) Třída ochrany I: Výrobek nebo součást jsou připojeny k uzemnění. Uzemňovací vodič (žlutozelený) musí být připojen ke svorce označené třídou ochrany I.
- 12) Třída ochrany II: Výrobek nebo součást jsou dodávány se zdvojenou nebo zesílenou izolací. 13) Třída ochrany III: Výrobek nebo

součast jsou vhodné pouze pro zvláště nízké napětí napětí (<50 V str., <120 V stejnosm.). 14) Odkrytí vodičů tak, jak ukazuje ikona. 15) Uzemňovací vodič musí být vždy delší než hřady vodič pod napětím (L) a modrý neutrální vodič (N). 16) Na odkryté části vodiče je nutno použít dodané teplotuvzdorné pouzdro. 17) Výrobek je vhodný pouze pro přímé zapojení do elektrické sítě. 18) - Připojení Y: V případě poškození vodiče s přípojnými vodiči je nutné poškozený vodič nahradit vodičem stejného typu. - Připojení Y: V případě poškození vodiče smí poškozený vodič vyměnit pouze výrobce, distributor nebo odborník, aby se předešlo rizikovým situacím. - Připojení Z: Externí flexibilní kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit. Je-li poškozen kabel, musí být svítidlo zlikvidováno. 19) MAX. -W: Používejte pouze žárovky vhodné pro tento výrobek. Používejte žárovky nepřesahující uvedený výkon ve wattach. 20) Výrobek je vhodný pro reflektorové žárovky. 21) Výrobek je vhodný pouze pro žárovky CFL-i nebo LED (např. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 22) Výrobek není vhodný pro žárovky CFL-i ani LED (např. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 23) Je možné použít pouze žárovku o průměru 60 mm. Žárovka o průměru 45 mm se v tomto výrobku používat nesmí. 24) Používejte pouze kulatou žárovku o uvedeném průměru. Nikdy nepoužívejte zastarání žárovku. 25) Tento výrobek je vhodný pouze pro žárovky ve tvaru svíčky. 26) Výrobek je vhodný pouze pro žárovky s vestavěnou bezpečnostní pojistkou nebo pro nízkotlaké žárovky. Zvláštní bezpečnostní sklo není třeba. 27) Kapslový a lineární halogenových žárovek se nesmíte dotýkat holými rukama. 28) Výrobek je opatřen pojistkou. Pokud výrobek po výměně žárovky nefunguje, je nutné vyměnit vnitřní pojistku. Může-li přitom dojít ke kontaktu s vnitřní kabeláží, musí tuto výměnu provést kvalifikovaný elektrikář. 29) Výrobek je svítivelný pomocí přiloženého stmívače nebo stmívače, který je připojen k elektromotornímu domě (není součástí dodávky). Referenční údaje naleznete na webové stránce www.philips.com. S výběrem vhodného typu stmívače vám poradí kvalifikovaný elektrikář. 30) výrobek nelze ztlumit. 31) výrobek lze ztlumit POUZE pomocí dodaného stmívače. Další stmívač nepoužívejte. 32) Nastavení stmívání závisí na zvoleném typu žárovky. Další informace o funkcích svítivelnosti jsou k dispozici v informačním balíčku dodaném s žárovkou. 33) Výrobek pracuje s bezpečnostním transformátorem. Rozbitý transformátor nahradte pouze transformátorem se stejnými technickými údaji. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo v obchodě. 34) Výrobek do náročných podmínek. 35) Výrobek s možností nastavení času a světla. Minimum a maximum je uvedeno na ikoně. 36) Výrobek lze namontovat do maximální výšky 6 m. 37) Chcete-li dosáhnout spolehlivého provozu, je nutné namontovat výrobek do výšky uvedené na ikoně. Ikona udává také maximální a minimální dosah detektoru. 38) Standardní aktivní rozsah pohledu detektoru pokrývá rozsah stupňů uvedený na ikoně. 39) Tento výrobek musí být namontován vodorovně. Chcete-li zajistit delší životnost, nemějte by úhel žárovky přesahovat 4 stupně. 40) Ujistěte se, že při montáži nevrátíte skrz elektrické vedení nebo překážky ve zdi nebo stropě! 41) Pokud se výrobek montuje do stropní nebo nástěnné schránky, je nutné krabici nejprve zakrýt vikem (např. v Nizozemsku). 42) Elektrické vedení nesmí nikdy být stisknuto nebo zkrouceno mezi výrobkem a montážním povrchem! 43) Části tohoto výrobku se mohou zahřát. 44) Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 12 let. 45) výrobek je vhodný pouze pro osoby starší 12 let. 46) Namontujte výrobek mimo dosah rukou (X1: pro děti, X2: pro dospělé). 47) Na instalaci produktu jsou potřeba dvě osoby. 48) Aby se zabránilo korozi, vyčistěte svítidlo nejméně dvakrát ročně měkkým hadíkem a neutrálním čisticím prostředkem. (4 krát v pojezdných nebo průmyslových oblastech). 49) Výrobek lze nastavit pouze nástrojem během instalace. 50) Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Zdroj světla v tomto svítidle může být vyměněn pouze výrobcem, pracovníkem servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou. 51) Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný koncovým uživatelem. 52) Světelný zdroj vyměnitelný koncovým uživatelem. 53) Světelný zdroj (pouze LED) vyměnitelný odborníkem: Světelný zdroj LED použitý v tomto svítidle může měnit pouze výrobce nebo jeho servisní technik či obdobně kvalifikovaná osoba. 54) Světelný zdroj vyměnitelný odborníkem: Světelný zdroj LED použitý v tomto svítidle může měnit pouze výrobce nebo jeho servisní technik či obdobně kvalifikovaná osoba. 55) Světelný zdroj bez možnosti výměny: zdroj světla v tomto svítidle nelze vyměnit; na konci životnosti zdroje světla je třeba vyměnit celé svítidlo. 56) Ovládací předřadník vyměnitelný koncovým uživatelem. 57) Ovládací předřadník vyměnitelný odborníkem. 58) Ovládací předřadník bez možnosti výměny. 59) Nepoužívejte řídící zařízení, máte-li mokré ruce, nacházíte se v oblastech vystavených přímému působení vody anebo v exteriérech. 60) Nedívejte se do pracujícího světelného zdroje.

Nářízení o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích (EU)2015/618: 61) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy A. 62) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy B. 63) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy C. 64) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy D. 65) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy E. 66) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F. 67) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy G.

Tento výrobek byl navržen a vyroben pouze pro běžné domácí užití v normálních podmínkách. Na obalu je (v souladu s normami L70B50 a IEC60969) uvedena průměrná životnost výrobku, která vychází z předpokládané doby svícení 3 hodiny denně. V případě problémů s užíváním výrobku doporučujeme nejdříve se podívat do uživatelské příručky a na informace na našich webových stránkách. V souladu s podmínkami zde uvedenými, výrobce (Signify Netherlands B. V., International Business Reply Service I. B. R. S., / J.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Nizozemsko) poskytuje záruku za to, že tento výrobek zůstane prost, vad jak co do použitých materiálů, tak co do zpracování, po dobu dvou (2) let od jeho zakoupení, není-li na obalu výrobku uvedena jiná doba, za předpokladu, že bude s výrobkem zacházeno v souladu s pokyny pro jeho čištění a údržbu uvedenými v uživatelské příručce. Není-li ustanoveními příslušných zákonů, od nichž se nelze odchýlit, dáváme záruku, jsou povinnosti vyplývající pro výrobce z této záruky omezeny na opravu vadného výrobku, poskytnutí náhradního výrobku výměnou za vadný výrobek či vrácení pořizovací ceny vadného výrobku, a to dle výlučného uvážení výrobce. Záruka se nevztahuje na (de)montáž, instalaci či odstranění výrobku, práci s tím spojenou, ani na rozbité sklo, baterie a vyměnitelné žárovky. Opravu provedenou výrobcem v záruční době neprodlužují ani neobnovují původní délku záruční doby. Výrobce má právo vadný výrobek dle uvážení v rámci záruky nahradit výrobkem s drobnými odchylkami ve vzhledu a/nebo vlastnostech, které nijak neovlivňují funkčnost výrobku. Chcete-li úspěšně uplatnit práva vyplývající z této záruky, je nutné, abyste nám (nebo našemu zástupci) na vyžádání poskytli doklad o koupi a vadný produkt ke kontrole. V rozsahu, v jakém to umožňují příslušné zákony, představuje obsah této záruky vše, za co je výrobce zodpovědný u vadných a nevyhovujících produktů. Výrobce nenese odpovědnost za žádné další ztráty ani nepřímé či následné škody, vzniklé prostřednictvím výrobku nebo v souvislosti s ním (včetně, nikoliv však výlučně ztráty dat či příjmu). Není ani povinen poskytnout náhradu za činnosti, jako je běžná údržba, zahalování či obnova dat. Tato záruka, kterou výrobce dobrovolně poskytuje, nijak neovlivňuje vaše práva vyplývající z ustanovení příslušných zákonů, od nichž se nelze odchýlit. Pokud svůj výrobek vrátíte k opravě v jiném zemi, než ve které byl zakoupen, budeme se je snažit opravit v souladu se záručními podmínkami platnými v zemi, v níž jste jej zakoupili. Ohledně oprav v záruční době kontaktujte svého prodejce nebo zákaznické centrum společnosti Philips Consumer Care. Kontaktní informace naleznete na stránce: www.philips.com/lighting. Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických specifikací. Philips a znak/logo Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

SK - BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Dakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Philips. Veľmi si vážime, že ste si vybrali práve túto značku, a radi by sme Vám týmto popriali, keď Vám náš výrobok robí čo najväčšiu radosť. Táto príručka B obsahuje definície všetkých potenciálne relevantných parametrov a technických špecifikácií s ikonami podľa medzinárodných noriem a bezpečnostných štandardov. Nie všetky však musia byť relevantné pre produkt, ktorý ste si zakúpili – ikony, ktoré sa vzťahujú konkrétne na tento produkt, nájdete v Príručke A.

Výrobca odporúča správne používanie svetidiel! V záujme správnej a bezpečnej montáže a fungovania svetidla preto vždy dodržiavajte tieto pokyny, ktoré si odložte pre budúce potreby. Pri výbere správneho spôsobu upevnenia na bezpečnú montáž produktu sa vždy vopred poraďte s odborníkom. Zohľadnite hmotnosť produktu a materiál povrchu určeného na montáž. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného alebo licencovaného elektrikára alebo svojho predajcu. Uistite sa, že produkt je nainštalovaný podľa príslušných predpisov. Niektoré smernice nariaďujú inštaláciu elektrických zariadení výlučne licencovanými elektrikármi (napr. smernica Part P pre Spojené kráľovstvo alebo smernice AS/NZS3000 IN pre AUSTRÁLIU/NOVÝ ZELAND). Pred inštaláciou, údržbou alebo opravou vždy vypnite napájanie zariadenia. Pri inštalácii dodržujte správnu farbu vodičov: modrý (N) a hnedý (L) a pri triede ochrany I žltý/zelený (uzemňovací). Nástenné svetidlá upevnite mimo dosahu detí. Ak montujete produkt na kovový povrch, tento povrch musí byť spojený s ochranným uzemňujúcim vodičom alebo vodičom na vyrovnávanie potenciálu elektroinštalácie. Prípäcacie skrutky vždy pevne dotiahnite, hlavne pri nástavcoch pre rozvody nízkeho napätia (12 V) (ak sa používajú). Dôrazne odporúčame pravidelnú kontrolu a opätovné dotiahnutie prípäcákoch skrutiek. Baliaci materiál (napr. plastové obaly...) uchovávajte mimo dosahu detí. Interiérové svetidlá utierajte suchou látkovou prachovkou, nepoužívajte drsné prostriedky ani rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby elektrické časti výrobku neprišli do kontaktu s tekutinami. Prasknutý alebo poškodený prievodný kryt ihneď vymeňte a používajte iba diely schválené výrobcom. Odporúčame používať výlučne žiarovky značky Philips.

Zistite si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejnej skládky prostriedkov špecializovaných zberných miest. Pri likvidácii výrobku obsahujúceho batérie, ktoré nemôže vybrať používateľ, musí výber nevymeniteľných batérií vykonať odborný technik.

POZOR: Nižšie sú v danom poradí uvedené všetky vysvetlivky jednotlivých ikon zoradených podľa čísel pred týmito bezpečnostnými pokynmi:

01) Produkt sa smie inštalovať iba v interiéri. 02) Produkt nie je vhodný na inštaláciu v kúpeľni, hlavne nie v špecifikovanej zóne. 03) Produkt nemôže byť inštalovaný priamo na bežne horľavý povrch. 04) Produkt nemôže byť zakrytý izolačným materiálom. 05) Produkt je vhodný iba na montáž na strop. 06) Produkt je vhodný iba na montáž na stenu. 07) Produkt je vhodný na montáž na stenu alebo na strop. 08) Vždy zohľadnite minimálnu vzdialenosť medzi svetidlom a osvetľovaným objektom vyznačenú na ikone. 09) IPX1: Produkt je chránený proti kvapkajúcej vode. IPX3: Produkt môže byť vystavený dažďu (kvapky vody dopadajú pod uhlom max. 60° k vertikálnej osi). IPX4: Produkt je chránený pred osľapčaním vodou: môže byť osľapčaný vodou z každého smeru (360°). IPX5: Produkt je chránený proti prúdu vody. IPX7: Produkt môže byť inštalovaný do zeme. IPX8: Produkt je chránený pri ponorení do vyznačenej hĺbky. - IP5X: Produkt je chránený proti prachu. IP6X: Produkt je prachotesný. 10) Prasknuté alebo rozbité bezpečnostné sklo ihneď vymeňte a používajte iba borokremičité diely rovnakých rozmerov s minimálnou hrúbkou 3 mm. 11) Trieda ochrany I: produkt alebo komponent má uzemňujúcu svorku. Uzemňujúci vodič (žltý/zelený) musí byť pripojený na svorku označenú trieda ochrany I. 12) Trieda ochrany II: produkt alebo komponent sa dodáva s dvojitou alebo spevnenou izoláciou. 13) Trieda ochrany III: produkt alebo komponent je možné používať iba pri zdroji napájania s nízkym napätím (< 50 V striedavý prúd; < 120 V jednosmerný prúd). 14) Odstráňte izoláciu z vodiča podľa znázornenia na ikone. 15) Uzemňujúci vodič musí byť vždy dlhší ako hnedý vodič (L) pod napätím a modrý nulový (N) vodič. 16) Odizolované vodiče musia byť obalené dodanými návkelnými s vysokou tepelnou odolnosťou. 17) Produkt je možné pripojiť iba priamo na elektrický zdroj napájania. 18) - X-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený rovnakým typom vodiča. - Y-pripojenie: v prípade poškodenia musí byť vodič nahradený výhradne výrobcom, distribútorom alebo iným odborníkom, aby sa predišlo riziku. - Z-pripojenie: vonkajší flexibilný kábel alebo šnúra svetidla nie je možné nahradit. Ak je kábel poškodený, svetidlo zlikvidujte. 19) MAX... W: používajte iba žiarovky vhodné pre tento produkt a dodržujte uvedený maximálny výkon vo wattoch. 20) Produkt je vhodný iba pre reflektorové žiarovky. 21) Produkt je vhodný iba pre žiarivky CFL-i alebo žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53...). 22) Produkt nie je vhodný pre žiarivky CFL-i ani žiarovky LED (napr. E14, E27, Gu10, Gx53...). 23) Používajte iba žiarovky s priemerom 60 mm. Pre tento produkt sa nesmú používať žiarovky s priemerom 45 mm. 24) Používajte iba guľaté žiarovky s rozmermi, ktoré spĺňajú uvedené priemer. Nikdy nepoužívajte klasické žiarovky. 25) S týmto produktom sa môžu používať iba žiarovky v tvare sviečky. 26) S produktom sa môžu používať iba žiarovky so zabudovanou poistkou alebo nízkoletákové žiarovky. Prídavné bezpečnostné sklo nie je potrebné. 27) Kapsové alebo lineárne halogénové žiarovky sa nedotýkajte holými rukami. 28) Produkt je vybavený poistkou. Ak produkt po výmene žiarovky nefunguje, je potrebné vymeniť vnútornú poistku. Ak môže dôjsť ku kontaktu s vnútornou kabeľzadou, výmenu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár. 29) Produkt má možnosť stmievania a je vybavený stmievacím alebo (nedodaným) stmievacím pripojeným k domácim elektrickým rozvodom. Viac informácií nájdete na stránke „www.philips.com“. Pri výbere vhodného typu stmievачa sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. 30) Produkt nemá možnosť stmievania. 31) Produkt má možnosť stmievania LEN s dodaným stmievacím. Ďalší stmievач nepripájajte. 32) Nastavenie stmievania závisí od zvoleného typu žiarovky. Viac informácií o vlastnostiach stmievateľnosti je k dispozícii v informačnom balíčku, ktorý sa nachádza pri žiarovke. 33) Produkt funguje s bezpečnostným transformátorom. Pri poruche transformátoru vymeňte iba za transformátor s rovnakými technickými špecifikáciami. Poradíte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo predajcom. 34) Produkt vhodný na nešetrné použitie. 35) Produkt je vybavený možnosťami nastavenia času a intenzity svetla. Ikona uvádza minimálnu a maximálnu hodnotu. 36) Produkt je možné upevniť do výšky max. 6 m. 37) Aby ste zarúčili spoľahlivý prevádzku, upevnite produkt do výšky uvedenej na ikone. Maximálna a minimálna výška umiestnenia detektora je tiež uvedená. 38) Standardný aktívny rozsah pokrytia detektorom uvádzajú stupne na ikone. 39) Produkt upevnite do vodorovnej polohy. Na dosiahnutie dlhšej životnosti nesmie byť žiarovka v uhlaväčom ako 4 stupne. 40) Počas inštalácie nevrtajte cez elektrické vodiče ani žiadne iné prekážky v stene alebo stropel! 41) Ak montujete produkt na stropnú skrinku alebo nástennú skrinku, je nevyhnutné najskôr zakryť túto skrinku vekom (napr. Holandsko). 42) Elektrické vodiče sa nikdy nesmú zacvaknúť ani skrútiť medzi produkt a montážny povrch! 43) Časť tohto produktu sa môžu zohriať. 44) Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako Y rokov. 45) Produkt je vhodný len pre osoby staršie ako Y rokov. 46) Produkt upevnite mimo dosahu (X1: deti, X2: dospelých). 47) Na inštaláciu produktu sú potrebné dve osoby.

48) Aby ste predišli korózii, vyčistite svetidlo najmenej dvakrát ročne mäkkou handričkou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. (Štyrikrát v pobřežných alebo priemyselných oblastiach) 49) Počas inštalácie je produkt možné nastaviť iba pomocou nástroja. 50) Pozor: Nebezpečenstvo zrážahu elektrickým prúdom! Zdroj svetla v tomto svetidle môže vymenšovať len výrobca, poskytovateľ servisných služieb životnosti alebo iná kvalifikovaná osoba. 51) Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný koncovým používateľom. 52) Svetelný zdroj vymeniteľný koncovým používateľom. 53) Svetelný zdroj (len LED) vymeniteľný profesionálnym technikom: LED svetelný zdroj v tomto svetidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho servisný pracovník, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou. 54) Svetelný zdroj vymeniteľný profesionálnym technikom: Svetelný zdroj v tomto svetidle môže vymeniť len výrobca alebo jeho servisný pracovník, prípadne osoba s podobnou kvalifikáciou. 55) Nevymeniteľný svetelný zdroj: Zdroj svetla v tomto svetidle sa nedá vymeniť; ak zdroj svetla dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné vymeniť celé svetidlo. 56) Ovládací predradník vymeniteľný koncovým používateľom. 57) Ovládací predradník vymeniteľný profesionálnym technikom. 58) Nevymeniteľný ovládací predradník 59) Ovládacie zariadenie nepoužívajte s mokrymi rukami, v oblastiach priamo vystavených pôsobeniu vody ani vonku 60) Nepozerať sa priamo do zapnutého zdroja svetla

Nariadenie o energetickom označovaní (EÚ) 2019/2015: 61) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti A.

62) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti B. **63)** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti C. **64)** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti D. **65)** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti E. **66)** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F. **67)** Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.

Tento výrobok je určený a vyrobený len na bežné domáce použitie v bežných podmienkach. Na obale sa (v súlade s normami L70B50 a IEC60969) uvádza priemerná životnosť výrobku, ktorá vychádza z predpokladanej doby svietenia 3 hodiny denne. V prípade problémov s používaním výrobku odporúčame, aby ste sa najskôr pozreli do návodu na použitie a preverili si informácie na našich webových stránkach. V súlade s týmito záručnými podmienkami ako výrobcu (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numérol 10461 5600 VB Eindhoven, The Netherlands) poskytujeme v súlade so slovenskými právnymi predpismi záruku za to, že sa na tomto výrobku neprejavujú vady, týkajúce sa použitých materiálov alebo spracovania, po dobu dvoch (2) rokov od jeho zakúpenia, pokiaľ nie je na obale výrobku uvedená iná doba, za predpoklad, že sa bude s výrobkom zaobchádzať v súlade s pokynmi na jeho čistenie a údržbu uvedenými v návode na použitie. Ak ustanovenia príslušných právnych predpisov neurčia inak, povinnosti výrobcu vyplývajúce z tejto záruky sú obmedzené, podľa jeho rozhodnutia, na opravu vadného výrobku, poskytnutie náhradného výrobku za vadný výrobok alebo vrátenie kúpnej ceny zaplatenej za vadný výrobok. Záruka sa nevztahuje na náklady na (de)montáž, inštaláciu či odstránenie výrobku, cenu práce či náklady na rozbitie skla, batérie a vymeniteľné žiarovky. Opravy vykonané výrobcom v záručnej lehote nepredzichujú ani neobnovujú pôvodnú dĺžku záručnej doby. Ako výrobca máme právo vadný výrobok podľa uvažovania v rámci záruky nahradit výrobkom s odlišným vzhľadom a/alebo vlastnosťami, ktoré nijako neovplyvňujú funkčnosť výrobku. Ak chcete úspešne uplatniť práva vyplývajúce z tejto záruky, je nutné, aby ste nám (alebo nášmu zástupcovi) na vyžiadanie poskytli doklad o kúpe a vadný výrobok na analýzu. V rozsahu, v akom to umožňujú príslušné právne predpisy, predstavuje obsah tejto záruky všetko, za čo je výrobca zodpovedný v súvislosti s vadnými a nevyhovujúcimi výrobkami. Výrobca nesie zodpovednosť za žiadne ďalšie straty ani škody, ktoré vznikli prostredníctvom výrobku alebo v súvislosti s ním (okrem iného vrátane straty údojov či príjmu). Nie sme tiež povinní poskytnúť Vám kompenzáciu za činnosť, ako je bežná údržba, zálohovanie či obnova údojov. Táto záruka, ktorú výrobca poskytuje dobrovoľne, nijako neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Ak svoj výrobok necháte opraviť v inej krajine, ako v ktorej bol zakúpený, budeme sa ho snažiť opraviť v súlade so záručnými podmienkami platnými v krajine, v ktorej ste ho zakúpili. So žiadosťou o vykonanie opráv v záručnej dobe sa obráťte na predaju alebo na zákaznícke centrum Philips. Kontaktné údaje nájdete na stránke: www.philips.com/lighting. Zmeny dizajnu a technických parametrov sú vyhradené. Philips a symbol štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

PL - INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup tego produktu Philips. Bardzo się cieszymy, że marka Philips przypadła Ci do gustu i życzymy przyjemnego korzystania z naszego produktu. Niniejsza instrukcja B zawiera omówienie wszystkich parametrów i wymagań technicznych mogących mieć zastosowanie do produktu, wraz z ich oznaczeniami – zgodnie z normami międzynarodowymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa. Jednak część z nich może nie mieć zastosowania do tego produktu. Oznaczenia szczególnie ważne w przypadku danego produktu znajdują się w dodatkowej instrukcji A.

Producent zaleca poprawne użytkowanie oraz oświetleniowych! Należy więc zawsze przestrzegać tych instrukcji dla pewności bezpiecznej i poprawnej instalacji i działania oprawy, oraz zachować je do późniejszego wglądu. Do prawidłowego zamontowania produktu niezbędny jest odpowiedni zaczep – w celu jego wyboru należy zawsze skonsultować się z fachowcem. Należy wziąć pod uwagę wagę produktu i rodzaj powierzchni, na której ma być zamontowany. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym lub dysponującym odpowiednimi uprawnieniami elektrykiem albo skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej. Produkt musi zostać zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niektóre przepisy zawierają wymóg instalowania urządzeń elektrycznych przez elektryka o odpowiednich uprawnieniach (np. przepisy z części P w przypadku użytkowników z WIELKIEJ BRYTANII czy przepisy AS/NZS3000 IN w przypadku użytkowników z AUSTRALII/NOWEJ ZELANDII). Przed rozpoczęciem instalacji, konserwacji lub naprawy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne. W trakcie instalacji trzeba pamiętać o poprawnym podłączeniu przewódów odpowiednio do ich kolorów: niebieski (N), brązowy (L) oraz – w przypadku klasy ochronności I – żółty/zielony (uziemienie). Oświetlenie ścienne należy montować tak, aby znajdowało się poza zasięgiem dzieci. Jeśli produkt jest montowany na metalowej powierzchni, do powierzchni tej należy podłączyć przewód uziemiający lub przewód wyrównawczy instalacji. Należy zawsze mocno dokręcać wkrety zacisków, zwłaszcza w przypadku przewodów niskiego napięcia (12 V). Zalecane jest przeprowadzanie regularnych kontroli i dokręcanie wkrętów w zaciskach. Materiały opakowaniowe (np. worki foliowe) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Oprawy należy czyścić suchą szmatką, bez użycia środków zawierających substancje ściernie bądź rozpuszczalniki. Chronić podzespoły elektryczne przed kontaktem z plynami. Pekniętą lub uszkodzoną osłonę półprzezroczystą należy niezwłocznie wymienić, używając wyłącznie elementów dopuszczonych do użytku przez producenta. Zalecane jest używanie wyłącznie źródeł światła marki Philips.

☞ Należy we własnym zakresie sprawdzić informacje o lokalnych placówkach odbierających zużyte produkty elektryczne i elektroniczne oraz opakowania po nich. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych przepisów zakazujących wyrzucania urządzeń i opakowań razem z

odpadami komunalnymi. Właściwe usunięcie zużytego opakowania, produktu i/lub baterii pomoże uniknąć potencjalnych szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Baterii nie wolno wyrzucić wraz z odpadami komunalnymi. Należy je zanieść do wyznaczonych punktów zbiórki. W przypadku utylizacji produktu zawierającego baterie niepodlegające wymianie przez użytkownika, powinny one zostać usunięte przez specjalistę.

UWAGA: poniżej przedstawiono wszystkie definicje oznaczeń bezpieczeństwa poproszone odpowiednim odniesieniem liczbowym:

01) produkt przeznaczony do montażu wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. 02) produkt nie nadaje się do montażu w łazienkach, w szczególności nie w określonej strefie. 03) produkt nie nadaje się do bezpośredniego montażu na powierzchniach nieognioodpornych. 04) produkt nie może być osłonięty materiałem termolizacyjnym. 05) produkt nadaje się wyłącznie do montażu sufitowego. 06) produkt nadaje się wyłącznie do montażu ściennego. 07) produkt nadaje się do montażu ściennego lub sufitowego. 08) należy zawsze zachować minimalną odległość pomiędzy oprawą oświetleniową a oświetlonym przedmiotem, wskazana na oznaczeniu. 09) (IPX1): produkt jest odporny na działanie kąpieli wody. (IPX3): produkt może zostać wystawiony na działanie deszczu (kropli spadających pod maksymalnym kątem 60° względem osi pionowej). (IPX4): Produkt jest odporny na rozbrzyzi. Może zostać wystawiony na działanie wody przyskającej z dowolnego kierunku (360°). (IPX5): produkt jest odporny na działanie strumienia wody. (IPX7): produkt nadaje się do montażu w gruncie. (IPX8): produkt jest odporny na zanurzenie do wskazanej głębokości. - (IPX9): produkt jest odporny na działanie pyłu. (IP6X): produkt jest pyłoszczelny. 10) pęknięcie lub uszkodzone elementy ze szkła bezpiecznego należy niezwłocznie wymienić, używając wyłącznie części wykonanych z borokrzemianu o takich samych wymiarach i grubości minimum 3 mm. 11) (klasa ochronności I): W produkcie lub jego podzespole wykorzystano uzziemienie. Przewód uziemiający (złoty/zielony) musi zostać podłączony do zacisku oznaczonego gwiazdką klasy ochronności I. 12) (klasa ochronności II): w produkcie lub jego podzespole zastosowano podwójną bądź wzmożoną izolację. 13) (klasa ochronności III): produkt lub jego podzespół może być zasilany wyłącznie bardzo niskim, bezpiecznym napięciem (< 50 V prądu przemiennego; < 120 V prądu stałego). 14) Izolację przewodów należy usunąć w sposób przestawiony na oznaczeniu. 15) przewód uziemiający musi być dłuższy od brązowego przewodu napięciowego (L) oraz niebieskiego przewodu zerowego (N). 16) na niedziolowane odniki przewodów należy nałożyć koszulki termoodporne dołączone do produktu. 17) produkt nadaje się wyłącznie do bezpośredniego podłączenia do źródła zasilania. 18) • Połączenie X — uszkodzony przewód powinien zostać zastąpiony przewodem tego samego typu. • Połączenie Y — ze względu na bezpieczeństwo uszkodzony przewód powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. • Połączenie Z — zewnętrzny giętki przewód tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie. W przypadku uszkodzenia tego przewodu oprawę należy zutylizować. 19) (MAX. ...W): należy stosować wyłącznie źródła światła odpowiednie dla danego typu produktu; nie przekraczać maksymalnej mocy w watach. 20) należy stosować wyłącznie odpowiednie reflektory źródła światła. 21) należy stosować wyłącznie źródła światła CFL-i lub LED (np. E14, E27, Gu10, Gx53). 22) nie należy stosować źródła światła CFL-i ani LED (np. E14, E27, Gu10, Gx53). 23) Należy stosować wyłącznie źródła światła o średnicy 60 mm. Nie należy używać źródeł światła o średnicy 45 mm. 24) Należy stosować wyłącznie kuliste źródła światła o wskazanej średnicy. Zabronione jest korzystanie z tradycyjnych żarówek. 25) należy stosować wyłącznie odpowiednie źródła światła w kształcie świecy. 26) Należy stosować wyłącznie źródła światła z wbudowanym zabezpieczeniem lub niskociśnieniowymi źródłami światła. Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych osłon ze szkła bezpiecznego. 27) nie należy dotykać gołymi rękoma kapsułkowanych ani podłużnych halogenowych źródeł światła. 28) Produkt jest wyposażony w bezpiecznik. Jeśli produkt przestanie działać po wymianie źródła światła, należy wymienić wewnętrzny bezpiecznik. W przypadku niebezpieczeństwa kontaktu z odsloniętym przewodem czynność ta powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. 29) produkt jest wyposażony w ściemniacz lub może wykorzystywać ściemniacz zamontowany w instalacji elektrycznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.philips.com, przy wyborze typu ściemniacza należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 30) produkt nie ma funkcji przyciemniania. 31) produkt można przyciemniać WYŁĄCZNIE za pomocą dodatkowego regulatora przyciemniania. Nie należy go podłączać do innych regulatorów przyciemniania. 32) Możliwość przyciemniania zależy od wybranej żarówki. Więcej informacji na temat funkcji ściemniacza znajduje się w pakiecie informacyjnym dołączonym do żarówki. 33) Produkt współpracuje z transformatorem. Nieprawidłowy transformator można wymienić wyłącznie na transformator o identycznych parametrach technicznych. W tym celu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub z punktem sprzedaży detalicznej. 34) Produkt nadaje się do montażu na nieobrobionej powierzchni. 35) Produkt umożliwia ustawienie czasu świecenia i natężenia światła. Wartości minimalne i maksymalne zostały podane na oznaczeniu. 36) Produkt nadaje się do montażu na wysokości maksymalnie 6 m. 37) Aby zapewnić optymalną skuteczność działania, produkt należy zamontować na wysokości wskazanej na oznaczeniu. Oznaczenie określa również maksymalny oraz minimalny zasięg czujnika. 38) standardowy zakres roboczy czujnika jest określony przez wartości wskazane na oznaczeniu. 39) Ten produkt należy zamontować w pozycji poziomej. Aby wydłużyć żywotność źródła światła, nie należy go nachylać pod kątem większym niż 4 stopnie. 40) podczas instalacji należy uważać, aby nie przewiercić przewodów elektrycznych ani nie wierceć się w inne przeszkody znajdujące się w ścianie lub suficie! 41) Jeśli produkt ma zostać zamontowany na suficie podwieszanym lub zabudowie ściennej, należy najpierw zakryć zabudowę (rozwiązanie stosowane np. w Holandii). 42) przewody elektryczne pomiędzy tym produktem a powierzchnią montażową nie mogą być zakleszczone/zaciśnięte ani poskręcane! 43) niektóre elementy produktu mogą silnie się nagrzewać. 44) produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej 7 lat. 45) produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób powyżej 7 roku życia. 46) produkt należy zamontować na takiej wysokości, aby nie dało się do niego sięgnąć ręką (X1: dotyczy dzieci, X2: dotyczy osób dorosłych). 47) Produkt do montażu w 2 osoby. 48) Aby uniknąć korozji, należy czyścić złączki miękką ściereczką i neutralnym detergentem co najmniej dwa razy w roku. (na obszarach przybrzeżnych lub przemysłowych - cztery razy w roku). 49) produkt można zamontować wyłącznie za pomocą narzędzi. 50) Uwaga: niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Źródło światła zamontowane w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta, pracownika serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę. 51) Źródło światła (tylko LED) wymieniane przez użytkownika. 52) Źródło światła wymieniane przez użytkownika. 53) Źródło światła (tylko LED) wymieniane przez specjalistę: Źródło światła LED wewnątrz tej oprawy oświetleniowej może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego pracownika serwisowego lub przez inną wykwalifikowaną osobę. 55) Niewymienne źródło światła: źródła światła zamontowanego w tej oprawie nie można wymienić; gdy zakończy się 56) Osprzęt sterujący wymieniany przez użytkownika. 57) Osprzęt sterujący wymieniany przez specjalistę. 58) Osprzęt sterujący nie wymieniany przez użytkownika 59) Nie wolno obsługiwać urządzenia sterującego mokrymi rękami, w miejscach bezpośrednio narażonych na kontakt z wodą ani na zewnątrz budynków 60) Nie wolno wpatrywać się w działające źródło światła

Rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego (UE)2019/2015: 61) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E. 62) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej B. 63) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C. 64) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D. 65) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E. 66) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F. 67) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

Ten produkt został zaprojektowany i stworzony wyłącznie do zastosowań domowych, w normalnych warunkach i trybie działania. Wskazany na opakowaniu okres eksploatacji jest jedynie przybliżony (zgodnie z normami L70B50 i IEC60969). Przy jego wyliczaniu założono, że produkt jest wykorzystywany średnio przez 3 godziny pracy na dzień. W razie jakichkolwiek trudności związanych z eksploatacją produktu zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami zawartymi w naszej witrynie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, jako producent (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. num 10461 5600 VB Eindhoven, Holandia), gwarantujemy, że produkt jest wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu, chyba że na opakowaniu produktu podano inny okres, i podlega konserwacji zgodnie z instrukcjami konserwacji i czyszczenia określonymi w instrukcji obsługi. O ile przepisy ustawowe prawa właściwego nie stanowią inaczej, nasze zobowiązania na mocy gwarancji są ograniczone – według naszego uznania – do naprawy wadliwego produktu, zastąpienia go innym produktem lub wystawienia odpowiedniej noty kredytowej na kwotę odpowiadającą cenie zakupu wadliwego produktu. Montaż (demontaż) i/lub instalacja (deinstalacja) oraz koszty robocizny są wyłączone z zakresu gwarancji, podobnie jak stłuczone szkło, baterie i wymienne żarówki. Skorzystanie przez nas ze środków prawnych wynikających z gwarancji nie skutkuje wyłączeniem ani wznowieniem pierwotnego okresu gwarancji. Możemy – według naszego uznania – zastąpić wadliwy produkt obiektem gwarancji produktem charakteryzującym się minimalnymi odstępstwami w zakresie budowy lub specyfikacji, które nie wpływają na funkcjonalność produktu. Aby w sposób prawidłowy zgłosić roszczenie reklamacyjne na podstawie niniejszej gwarancji, należy przekazać nam (lub naszemu przedstawicielowi) na żądanie wystarczający dowód potwierdzający dokonanie zakupu, a także wadliwy produkt, w celu dokonania analizy. W niniejszych zasadach określono – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe – cały zakres naszej odpowiedzialności jako producenta w związku z wadliwymi lub niezgodnymi produktami. Nie ponosimy wobec klienta odpowiedzialności za inne straty lub szkody, pośrednie lub następne, (co obejmuje między innymi utratę danych lub utratę dochodów), ani nie rekompensujemy mu kosztów udzielanych przez niego czynności, takich jak regularna konserwacja, zapisywanie lub odzyskiwanie danych. Niniejsza gwarancja, udzielana dobrowolnie przez producenta, nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące klientowi ustawowo na mocy prawa właściwego. Jeśli klient oferuje swój produkt lub swoją usługę w kraju innym niż kraj, w którym zakupił produkt, dołożył starań, aby jego produkt został naprawiony zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym zakupił produkt. Aby uzyskać pomoc serwisową w okresie gwarancji, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub centrum obsługi Philips. Dane kontaktowe można znaleźć na: www.philips.com/lighting. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w projekcie i specyfikacjach technicznych. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

RO - INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs Philips, apreciem că ați ales marca Philips și dorim să vă bucurați din plin de produsul nostru. Acest manual B conține definițiile tuturor parametrilor și specificațiilor potențial aplicabile, împreună cu pictogramele acestora, conform normelor și standardelor internaționale de siguranță. Nu toate acestea sunt, însă, aplicabile pentru produsul achiziționat de dvs.; consultați pictogramele din manualul suplimentar A pentru a le identifica pe cele aplicabile acestui produs.

Producătorul recomandă utilizarea corectă a instalațiilor de iluminat! Prin urmare, respectați întotdeauna aceste instrucțiuni pentru a asigura instalarea și funcționarea corecte și în condiții de siguranță a instalației și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Consultați întotdeauna în prealabil un profesionist pentru a alege dispozitivul de fixare adecvat pentru instalarea produsului. Luați în considerare greutatea produsului și materialul suprafeței de instalare. Dacă aveți neclarități, consultați un electrician calificat și autorizat sau contactați magazinul de la care ați achiziționat produsul. Asigurați-vă că produsul este întotdeauna instalat în conformitate cu reglementările aplicabile. Anunțeți reglementările specifică faptul că produsele electrice pot fi instalate numai de către electricieni autorizați (de ex. Partea P pentru MAREA BRITANIE, AS/NZS3000 în pentru AUSTRALIA/NOUA ZEELANDĂ). Opriți întotdeauna alimentarea electrică înainte de lucrările de instalare, înțelegere sau reparații. Respectați codificarea cromatică a firelor la instalare: albastru (neutru), maro (fază) și, pentru echipamentele cu clasă de protecție I, galben/verde (masă). Nu montați luminile de perete la îndemâna copiilor. Dacă produsul este montat pe o suprafață metalică, această suprafață trebuie să fie conectată la un conductor de împământare de protecție sau la conductorul echipotențial al instalației. Strângeți întotdeauna ferm șuruburile bornelor, în special la conexiunile cablurilor de joasă tensiune (12 V) (dacă este cazul). Este recomandat să verificați și să strângeți din nou șuruburile bornelor la intervale regulate. Nu lăsați materialele de ambalare (de ex. pungile de plastic) la îndemâna copiilor. Curățați luminile interioare cu o lavetă uscată din material textil; nu utilizați materiale abrazive sau solvenți. Evitați aplicarea de lichide pe componentele electrice. Înlocuiți imediat capacele transparente crăpate sau sparte, utilizând numai piese aprobate de către producător. Este recomandat să utilizați numai becuri care poartă marca „Philips”.

Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produsului și/sau a bateriilor va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.

ATENȚIE: Mai jos sunt oferite toate explicațiile necesare, cu referințe numerice la pictogramele corespunzătoare, prezentate la începutul acestui document: 01) Produsul trebuie instalat numai în interior. 02) Produsul nu este adecvat pentru instalarea în băi, mai ales nu în zona specificată. 03) Produsul nu este adecvat pentru montarea directă pe suprafețe în mod normal inflamabile. 04) Produsul nu este adecvat pentru a fi acoperit cu materiale termoizolante. 05) Produsul este adecvat numai pentru montarea pe tavan. 06) Produsul este adecvat numai pentru montarea pe perete. 07) Produsul este adecvat pentru montarea pe perete sau pe tavan. 08) Respectați întotdeauna distanța minimă, indicată de pictogramă, între lampă și obiectul iluminat. 09) IPX1: Produsul este protejat împotriva stropilor de apă. IPX3: Produsul poate fi expus la picături de ploaie (picături care cad la un unghi maxim de 60° față de axa verticală). IPX4: Produsul este rezistent la

stropire: acesta poate fi stropit cu apă din orice direcție (360°). IPX5: Produsul este protejat împotriva jeturilor de apă. IPX7: Produsul poate fi instalat în sol. IPX8: Produsul este protejat la scufundare până la adâncimea indicată. • IPX9: Produsul este protejat împotriva prafului. IP6X: Produsul este etanș la graf. 10) Încolțiri imediat sticla de siguranță crăpată sau spartă și utilizați numai componente din borosilicat de aceeași dimensiuni, cu profil minimă de 3 mm. 11) Clasa de protecție I: produsul sau componenta are o conexiune la masă. Firul de masă (galben/verde) trebuie conectat la borna marcată cu un asterisc clasa de protecție I. 12) Clasa de protecție II: produsul sau componenta are izolație dublă sau ranforsată. 13) Clasa de protecție III: produsul sau componenta permite alimentarea în siguranță la tensiune extra-joașă (<50 V c.a.; <120 V c.c.). 14) Dezizolați firul în modul indicat în pictogramă. 15) Firul de masă trebuie întotdeauna să fie mai lung decât firul maro de fază (L) și firul neutru albastru (N). 16) Utilizarea manșonului termorezistent furnizat este obligatorie pe porțiunile dezizolate ale firelor. 17) Produsul este adecvat numai pentru conectarea directă la rețeaua de alimentare electrică. 18) • Conexiune X: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit cu un fir de același tip. • Conexiune Y: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit numai de către producător, distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor. • Conexiune Z: Cablul extern flexibil al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit. În situația în care cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus. 19) MAX. „W”: utilizați numai becuri adecvate pentru acest produs și respectați puterea maximă specificată. 20) Produsul este adecvat numai pentru spoturi. 21) Produsul este adecvat numai pentru becuri CFL-I sau cu LED-uri (de ex. E14, E27, Gu10, Gx53 etc.) 22) Produsul nu este adecvat pentru becuri CFL-I sau cu LED-uri (de ex. E14, E27, Gu10, Gx53 etc.) 23) Pot fi utilizate numai becuri cu diametrul de 60 mm. În acest produs nu pot fi utilizate becuri cu diametrul de 45 mm. 24) Utilizați numai becuri de tip glob, având diametrul indicat. Nu utilizați niciodată becuri incandescente standard. 25) Acest produs este adecvat numai pentru becurile în formă de flăcără. 26) Acest produs este adecvat numai pentru becurile cu siguranță integrată sau cele de joasă presiune. Nu este necesară sticla suplimentară de siguranță. 27) Becurile tip capsulă și cele liniare cu halogen nu trebuie atinse cu mâna neprotejată. 28) Acest produs este prevăzut cu o siguranță. Dacă produsul nu mai funcționează după înlocuirea becurii, siguranța internă trebuie înlocuită. Acest lucru trebuie efectuat de către un electrician calificat dacă există riscul de contact cu firele interne. 29) Luminozitatea produsului poate fi reglată cu potențiometrul furnizat sau cu un potențiometrul achiziționat separat, conectat la instalația electrică a clădirii. Pentru detalii, accesați adresa www.philips.com. Consultați un electrician calificat pentru a alege tipul adecvat de potențiometrul. 30) Produsul nu dispune de intensitate reglabilă. 31) Intensitatea produsului poate fi reglată NUMAI cu variatorul furnizat. Nu îl conectați la un variator suplimentar. 32) Caracteristica de reglabilitate depinde de becul ales. Mai multe informații despre caracteristicile de reglabilitate sunt disponibile în pachetul de informații furnizat împreună cu becul. 33) Produsul funcționează cu un transformator de siguranță. Înlocuiți transformatoarele defecte numai cu transformatoarele având specificații tehnice identice. Consultați un electrician calificat sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. 34) Produs pentru utilizare în condiții dificile. 35) Produs cu opțiuni de setare a orei și luminozității. Valorile minimă și maximă sunt indicate pe pictogramă. 36) Produsul poate fi montat la o înălțime de maximum 6 m. 37) Pentru o funcționare fiabilă, este necesar să montați produsul la înălțimea specificată pe pictogramă. Aici sunt indicate, de asemenea, raza minimă și cea maximă de acțiune a detectorului. 38) Câmpul standard de acțiune al detectorului acoperă numărul de grade indicat pe pictogramă. 39) Acest produs trebuie montat orizontal. Pentru o perioadă mai lungă de viață, becul nu trebuie să aibă un unghi mai mare de 4 grade. 40) Asigurați-vă că nu perforați cablurile electrice sau alte obiecte din perete sau tavan în timpul instalării. 41) Dacă produsul este montat pe o casetă de tavan sau perete, este necesar să acoperiți mai întâi caseta cu un capac (de ex. în Olanda). 42) Cablurile electrice nu trebuie prinse sau răsucite niciodată între produs și suprafața de montare! 43) Unele părți ale produsului se pot înfierbânta. 44) Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sub 7 ani. 45) Produsul este adecvat numai pentru persoanele cu vârsta de peste 7 ani. 46) Montați produsul în afara zonei de acțiune a brațelor (X1: pentru copii, X2: pentru adulți). 47) Produs care trebuie instalat de 2 persoane. 48) Pentru a evita coruziunea, curățați armăturile cu o cârpă moale și un detergent neutru cel puțin de două ori pe an. (în zonele de coastă sau industriale - de patru ori pe an). 49) Produsul poate fi reglat numai în timpul instalării, cu ajutorul unui instrument. 50) Atenție. Risc de șoc electric! Sursa de lumină din acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de producător sau de reprezentantul său de service sau o persoană ce deține calificări similare. 51) Sursă de lumină (numai LED) care poate fi înlocuită de utilizatorul final. 52) Sursă de lumină care poate fi înlocuită de utilizatorul final. 53) Sursă de lumină (numai LED) care trebuie înlocuită de un profesionist. Sursa de lumină cu LED conținută de acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană similar calificată. 54) Sursă de lumină care trebuie înlocuită de un profesionist. Sursa de lumină conținută de acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană similar calificată. 55) Sursă de lumină care nu poate fi înlocuită. Sursa de lumină din acest corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină atinge sfârșitul duratei sale de viață, trebuie înlocuit întregul corp de iluminat. 56) Echipament de control care poate fi înlocuit de utilizatorul final. 57) Echipament de control care trebuie înlocuit de un profesionist. 58) Echipament de control care nu poate fi înlocuit. 59) Nu utilizați dispozitivul de control cu mâinile ude, în zone expuse direct la apă sau în exterior. 60) Nu priviți direct la sursa de lumină în timpul funcționării.

Regulament privind etichetarea energetică (UE)2019/2015: 61) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică A. 62) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică B. 63) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică C. 64) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică D. 65) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E. 66) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F. 67) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.

Acest produs este conceput și dezvoltat special pentru utilizare la domiciliu, exclusiv în condiții normale de funcționare. Durata de viață menționată pe ambalaj reprezintă o valoare medie (conformă standardelor L70B50 și normelor IEC60969) și se bazează pe o utilizare medie de 3 ore de funcționare pe zi. Dacă întâmpinați dificultăți în utilizarea acestui produs, vă recomandăm să consultați, mai întâi, manualul de utilizare și informațiile de pe website-ul nostru. În limitele prezentelor clauze și condițiilor, noi, în calitate de producător (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 6500 VB Eindhoven, Țările de Jos), garantăm că produsul nu prezintă defecte în ceea ce privește materialele și nici defecte de fabricație, pentru o perioadă de doi (2) ani de la data achiziției, cu excepția cazului în care în sau pe ambalajul produsului este menționată o altă perioadă și cu condiția ca produsul să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile de îngrijire și curățare specificate în manualul de utilizare. Cu excepția cazului în care prevederile legale în vigoare impun alte condiții, obligațiile care ne revin conform garanției se vor limita, la discreția noastră, fie la repararea produsului, fie la furnizarea unui produs înlocuit pentru produsul defect, fie la a vă oferi o despăgubire corespunzătoare pentru prețul de achiziție al produsului defect. (De)montarea și/sau (dez)instalarea și manopera, precum și sticla spartă, bateriile și becurile consumabile sunt excluse de la garanție. Măsurile de reparație luate de noi în baza garanției nu vor extinde și nici reînnoi perioada de garanție aplicabilă

inital. Avem dreptul, in mod disereional, sa inlocuim produsul defect akopert de garentie cu un produs care prezinta miki dierenee de design si/sau speifikafti, fara a afekta funktionalitatea produsul. Pntru a formula o pretenie valabil bazat pe aeasta garentie, trebeu sa ne furnizati (noua sau reprezentantulu nostru), la eree, o dovada adekvat a akizitione efekteue de dvs. si produsul defect, pntru a putea fi analizat. In limate maxime permise de legistia in vigoare, aeasta politik prezinta itreaga noastra rspondere in kalitate de produeator in ceea ce priveste produsele defecte sau nekonforme. Nu rspondem in faa dvs. pntru alte pierderi sau daune indirekte (inklusiv, insa fara limate, pierderi de date sau pierderi de venituri) si nici nu va vom despagubi pntru aktivitafti konstnd in mentenanta, salvarea ori recuperarea datelor. Drepturile legale ce va revin konform legilor in vigoare nu sunt afekate de aeasta garentie a produeatorulu furnizat voluntar. Daa veti adue produsul la service intr-o alta tara dekafti ea in care afti akizitionat produsul, vom inera sa il reparam konform kondiion de garentie din tara in care afti akizitionat produsul. Pntru a beneficia de service in perioada de garentie, kontaktafti distribuitorul sau centru de relafti cu klienti al Philips. Datele de kontak se gasee pe: www.philips.com/lighting. Modifikari in ceea ce priveste konstruktia si speifikatiile tehnice rezerve. Philips si emblema skut Philips sunt marki inregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

SQ - UDZHIME T SA SIGURIS

Falenderimfti q po blini kete produkt t Philips, ne e vleresojme shume zgjedhjen tuaj per marken Philips dhe ju urojme t keni nj keneaqe t madhe ne perdorimin e produktit tuaj. Manuali B permban perkufizime me ikona t parametrave dhe speifikimeve me gjas t vlefshme sipas normative dhe standardeve nderkombetare te sigurise. Megjithate, jo te gjitha mund te vlejne per produktin e blere - per ato q e referohen ne menyren te vecante produktit, referojuni ikonave ne manualin A.

Prodhuesi keshillon perdorimin e duhur te pajiseve te ndricimit. Keshtru, per te garantuar instalimin dhe funksionimin e sakte dhe te sigurt te pajiseve, ndiqni gjithmon kete udhhezime, si dhe ruajuni ato per referenc ne te ardhmen. Per zgjedhjen e mberrtheses se duhur per montimin e sigurt te produktit, gjithmon konsultohuni paraarakohit me nj profesionist. Merni ne konsiderate peshen e produktit dhe materialin e sipërfaqes se montimit. Nese keni dyshime, konsultohuni me nj elektricit te kualifikuar apo te licencuar ose kontaktoni me dyqanin. Sigurohuni q produkti t jet e instaluar gjithmon sipas rregulloreve perkatese. Disa rregullore speifikojne se produktet elektrike duhet te instalohe vetem nga nj elektricit e licencuar (p.sh. pjesa P per MB, AS/NZS3000 IN per AUSTRALI /ZELANDE E RE). Gjithmon nderporni furnizimin me energji perpara instalimit, mirëmbajtjes ose aktiviteteve te riparimit. Vezhgjoni ngjyren e duhur te instalimeve elektrike perpara instalimit: blu (N), bojake (L) dhe, nese ka klase te mbrojtjes I, te verdhe/te gjelber (tokizim). Montoni dritat e murit larg femijeve. Nese produkti eshte i montuar ne nj sipërfaqe metalike, kjo sipërfaqe duhet te lidhet me perqesin e tokëzuesit mbrojtës ose me perqesin lidhës ekuiptencial te instalimit. Shtrëngoni gjithmon fort vidat e terminalit, sidomos lidhjet per instalimet elektrike me tension te ulet (12V) (nese ka). Vidat e terminalit rekomandohen te kontrollohe rregullisht dhe te shtrëngohesh sersh vazhdimisht. Mbjajni materialet e paketimt larg femijeve. (si p.sh. qeset plastike, ...) Pastrojini dritat e brendshme me nj fshiriese te thate pluhurash, mos perdorni geryes apo tretes. Shmangni lengjet ne te gjitha pjeset elektrike. Ndërroni menjehere kapakun e tejdukshem te krisur ose te thyer dhe perdorni vetem pjesë te miratuara nga prodhuesi. Rekomandohet vetem perdorimi i llambave te firmes "Philips".

Informohuni per sistemin lokal te hedhjes se mbeturinave, ndarjes dhe grumbullimit per produktet elektrike dhe elektronike dhe paketime. Veproni ne perputhje me rregulat lokale dhe mos e hidhni produktin e vjeter dhe paketime me mbeturinat e zakonshme te shtepise. Hedhja e duhur e paketime, produktit dhe/ose baterive do te ndihmoje ne parandalimin e pasojave te mundshme negative per mjedisin dhe shendetin njerzor. Bateritë duhet te hidhen vecmas nga rryma e mbeturinave urbane nepermjet pikave te autorizuar te grumbullimit. Kur hidhni nj produkt q permban bateri q nuk ndërohen nga perdoruesi, keto bateri duhet te hiqen nga nj profesionist.

KUJDES: Me poshte do te gjeni te gjitha shpjegimet me referenc perkatese numerike per ikonat perpara keture udhhezimeve te sigurise: 01) Kjo pajise duhet te instalohe vetem ne ambiente te brendshme. 02) Produkti nuk eshte i pershtatshem per instalim ne banje, sidomos ne zone e speifikuar. 03) Produkti nuk eshte i pershtatshem per montim direkt ne sipërfaqe lehtesisht te djegeshme. 04) Produkti nuk eshte i pershtatshem per t'u mbuluar me materiale izolimi termike. 05) Produkti eshte i pershtatshem vetem per montim ne tavane. 06) Produkti eshte i pershtatshem vetem per montim ne mur. 07) Produkti eshte i pershtatshem per montim ne mur ose ne tavane. 08) Vezhgjoni gjithmon distancën minimale, sic tregohet ne ikone, ndermjet llambës dhe objektit te ndricimit. 09) IPX1: Produkti eshte i mbrojtur nga pikimi i ujit. IPX3: Produkti mund te ekspozohet ndaj pikave te shiut (pikat bien nen nj kënd maksimal prej 60° ne boshitin vertikalt). IPX4: Produkti eshte i mbrojtur nga rrejdhet e ujit. IPX7: Produkti mund te instalohe ne tokë. IPX8: Produkti eshte i mbrojtur nga zhjyta deri ne thellesine e percartuar. • IPX5: Produkti eshte i mbrojtur nga pluhuri. IPX6: Produkti eshte i mbrojtur nga depertimi i pluhurit. 10) Ndërroni menjehere xhamin e armuar te krisur ose te thyer dhe perdorni vetem pjesë me perberje borosilikate te permasave te njelta, me nj trashesi minimale prej 3 mm. 11) Klasa e mbrojtjes I: produkti ose perberesi ka lidhje me tokizim. Teli i tokizimit (i verdhe/i gjelber) duhet te lidhet me kontakten e shenuar me shenjën e klases I. 12) Klasa e mbrojtjes II: produkti ose perberesi ka izolim te dyfshite ose te perforcuar. 13) Klasa e mbrojtjes III: produkti ose perberesi eshte i pershtatshem vetem per furnizim me tension tejet te ulet te sigures ($<50\text{V}_{a.c.}$; $<120\text{V}_{d.c.}$). 14) Zhvishni telln sic tregohet ne ikone. 15) Teli i tokizimit duhet te jetë gjithmon me i gjate se teli ne ngjyre bojake te çelur (L) dhe blu neutral (N). 16) Perdorimi i veshjes mbrojtëse te telave rezistente ndaj nxehtes te ofruar duhet te jetë mbi gatasite e telave te zhveshtr. 17) Produkti eshte i pershtatshem vetem per instalim elektrik direkt ne furnizuesin kryesor elektrik. 18) Lidhja X: Ne rast se tell demtohet, duhet te zvendësohet vetem nga prodhuesi, shperndarë ose nga nj ekspert per te shmangur rreziket. • Lidhja Z: Teli nuk mund te zvendësohet. 19) MAK5. ...W: perdorni vetem llamba te pershtatshme per kete produkt dhe mbajini brenda fuqise elektrike maksimale te speifikuar. 20) Produkti eshte i pershtatshem vetem per llambat reflektuese. 21) Produkti eshte i pershtatshem vetem per CFL-i - ose llambat LED (p.sh. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 22) Produkti eshte i pershtatshem per CFL-i - ose llambat LED (p.sh. E14, E27, Gu10, Gx53, ...) 23) Mund te perdoret vetem nj llambë me diametër 60 mm. Llamba me diametër 45 mm nuk duhet te perdoren per kete produkt. 24) Perdorimi vetem llambat sferike q kanë permasat e diametrit te percartuar. Mos perdorni asnjehere nj llambë inkandeshente standarde. 25) Produkti eshte i pershtatshem vetem per llambat ne forme qiriri. 26) Produkti eshte i pershtatshem vetem per llambat me sigures te integruar ose per llambat me tension te ulet. Nuk nevojitet xham tjetër i armuar. 27) Llambat halogjene me kapsule dhe ato lineare nuk duhet te preken pa doreza. 28) Produkti eshte i pajisur me nj sigures. Nese produkti nuk funksionon me pas ndërrimit te llambës, atëherë duhet te ndërohet siguresa e brendshme. Kjo gjë duhet

të bëhet nga një elektricitet i kualifikuar nëse mund të krijohet kontakt me instalimin elektrik të brendshëm. 29) Produkti mund të ërresohet përmes ërresësive të ofruar ose me ërresësinë të lidhur me instalimin elektrik të shtëpisë (nuk ofrohet). Për referencë, vizitoni faqen "www.philips.com". Kontakti njëri elektricitet të kualifikuar për të zgjedhur llojin e duhur të ërresësive. 30) Produkti nuk ërresohet. 31) Produkti ërresohet VETËM me ërresësinë e ofruar. Mos e lidhni me një ërresës shtësie. 32) Veçoritë e zbehtësive varen nga lllamba e zgjedhur. Informacione të tjera rreth funksioneve të ërresimit ofrohen në paketën e informacioneve që vjen me llambën. 33) Produkti funksionon me një transformator sigurie. Zëvendësoni transformatorin e prishur vetëm me një transformator që ka të njëjtat specifike teknike. Konsultohuni me një elektricitet të kualifikuar ose me dyqanin. 34) Produkt për shërbim të qëndrueshëm. 35) Produkti përmban opsione të cilësimeve të kohës dhe dritës. Minimalja dhe maksimallja tregohen në ikonë. 36) Produkti mund të montohet në një lartësi maksimale prej 6 m. 37) Për funksionim të qëndrueshëm, produkti duhet të montohet në lartësinë e përcaktuar siç tregohet në ikonë. Njëkohësisht tregohet shtrirja maksimale dhe minimale e detektorit. 38) Diapazoni i perceptimit të detektorit aktiv standard mbulon këndet e treguara në ikonë. 39) Produkti duhet të montohet horizontalisht. Për një jetëgjatësi më të lartë, llamba nuk duhet të vendoset në një kënd më të madh se 4 gradë. 40) Sigurohuni mos të shpini përmes telave elektrike ose pengesave të tjera në mur apo tavan gjatë instalimit! 41) Nëse produkti është i montuar në një kuti për tavan ose mur, është e detyrueshme që kutia të mbulohet fillimisht me një kapak. (p.sh. në Holandë) 42) Instalimet elektrike nuk duhet të ngatërrohen apo të rrotullohen asnjëherë ndërmjet produktit dhe sipërfaqes së montimit! 43) Disa pjesë të produktit mund të nxehen. 44) Ky produkt nuk është i përshatshëm për fëmijët nën moshën 5 vjeçare. 45) Produkti është i përshatshëm vetëm për personat mbi 5 vjeç. 46) Montoheni produktin në një distancë të paaritshme (X1: për fëmijë, X2: për të rritur). 47) Produkti do të instalohet nga 2 persona. 48) Për të shmangur gërryerjen, pastroni pajisjet me një leckë të butë dhe pastrues neutral të pakten dy herë në vit. (në zonat bregdetare ose industriale - katër herë në vit). 49) Produkti mund të përshatet gjatë instalimit vetëm duke përdorur një vegël. 50) Kujdes: Rrezik goditjeje elektrike! Burimi i dritës në këtë abazhur zëvendësohet vetëm nga prodhuesi ose nga agjenti i tij i shërbimit ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar. 51) Burim drite (vetëm LED) që zëvendësohet nga përdoruesi fundor. 52) Burim drite që zëvendësohet nga përdoruesi fundor. 53) Burim drite (vetëm LED) që zëvendësohet nga një profesionist: Burimi i dritës LED në këtë abazhur zëvendësohet vetëm nga prodhuesi ose nga agjenti i tij i shërbimit ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar. 54) Burim drite që zëvendësohet nga një profesionist: Burimi i dritës në këtë abazhur zëvendësohet vetëm nga prodhuesi ose nga agjenti i tij i shërbimit ose nga një person i ngjashëm i kualifikuar. 55) Burim drite që nuk zëvendësohet: Burimi i dritës i këtij abazhuri nuk mund të zëvendësohet; kur burimi i dritës arin fundin e jetëgjatësisë, do të zëvendësohet i gjithë abazhuri. 56) Pajisje kontrolli që zëvendësohet nga përdoruesi fundor. 57) Pajisje kontrolli që zëvendësohet nga një profesionist. 58) Pajisje kontrolli që nuk zëvendësohet. 59) Mos e përdorni pajisjen e kontrollit me dur të lagura dhe në vende të ekspozuara drejtpërdrejt me ujën apo në ambiente të jashtme. 60) Mos e mbani shikimin nga burimi operues i dritës.

Regullorja për etiketimin e energjisë (BE)2019/2015: 61) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës A.

62) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës B. 63) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës C. 64) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës D. 65) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës E. 66) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës F. 67) Ky produkt përmban një burim drite me efikasitet energjie të klasës G.

Ky produkt është projektuar dhe zhvilluar posaçërisht vetëm për përdorim shtëpiak në kushte dhe operim normal. Jetëgjatësia e shënuar në paketim është vetëm një mesatare (në përputhje me standardet L70B50 dhe normat IEC60969) dhe bazohet në një mesatare prej 3 orë djeje në ditë. Nëse hasni ndonjë vështirësi në përdorimin e produktit, ju rekomandojmë që së pari të konsultoheni me manualin e përdoruesit dhe informacionin në faqen tonë të internetit. Në varësi të afatëve dhe kushteve të këtij dokumenti, ne si prodhues (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven) garantojmë që produkti nuk ka defekte në materiale dhe prodhim, për një periudhë prej dy (2) vitesh pas datës së blerjes, përveç nëse deklarohet një periudhë tjetër në ose mbi paketimin e produktit dhe me kusht mirëmbajtjen e produktit në përputhje me udhëzimet e kujdesit dhe pasmit të përcaktuara në manualin e përdorimit. Përveç nëse dispozitat e ligjit në fuqi regullojnë ndryshe, detyrimet tona sipas garancisë do të jenë të kufizuara, sipas zgjedhjes sonë, që të riparojmë apo sigurojmë një produkt zëvendësues për artikullin e dëmtuar ose të ofrojmë një kreditim të përshatshëm për çmimin e blerjes së produktit të dëmtuar. (Ç)montimi dhe/ose (ç)instalimi dhe kostot e punës, si dhe qelqi i thyer, bateritë dhe llambat e zëvendësueshme përjashtohen nga garancia. Masat tona sipas garancisë nuk do të zgjasin ose rinovojnë periudhën fillestare të garancisë së zbatueshme. Sipas zgjedhjes sonë, ne kemi të drejtë ta zëvendësojmë produktin e dëmtuar që mbulohet nga garancia, me një produkt që ka devijime të vogla në dizajn dhe/ose specifike, të cilat nuk ndikojnë në funksionalitetin e produktit. Në mënyrë që të kemi të drejtë për të ngritur një pretendim të vlerëshëm sipas kësaj garancie, ju duhet të paraqisni pranë nesh (ose përfaqësuesit tonë) sipas kërkesës, një faturë të përshatshme të blerjes suaj dhe produktit të dëmtuar për analizë. Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, kjo politikë përcakton përgjegjësinë tonë të plotë si prodhues, në lidhje me produktet e dëmtuara ose me mos-përputhshmërinë e tyre. Ne nuk do të mbajmë as përgjegjësi për humbje të tjera ose dëmtime indirekte ose pasuese (duke përfshirë, por pa u kufizuar në humbjen e të dhënave ose të ardhurave), as nuk do t'ju kompensojmë për veprime të tilla si mirëmbajtja e rregullt, ruajtja ose rivendosja e të dhënave. Të drejtat tuaja që rrjedhin nga ligji në fuqi nuk ndikohen nga kjo garanci e ofruar vullnetarisht nga prodhuesi. Nëse ju e jepni produktin për servis në një shtet të ndryshëm nga ai ku e kemi blerë atë, ne do të përpigëmi që produkti juaj t'i nënshtrohet servisit përkundërit kushteve të garancisë të shtetit ku produkti është blerë. Për të përfutur servis brenda periudhës së garancisë, ju lutemi kontaktini shëtitin tuaj ose Qendrën e Philips për Kujdesin e Konsumatorit. Detajet e kontaktit mund të gjenden në: www.philips.com/lighting. Rezervojmë ndryshime në dizajn dhe në specifike teknike. Philips dhe Stema Mburojë e Philips janë marka të regjistruara nën pronësinë e Koninklijke Philips NV.

LV - DROŠIBAS INSTRUKCIJAS

Pateļcāmies par šī Philips produkta iegādi. Mēs augstu novērtējam, ka izvēlēties Philips zīmolu un vēlam jums izbaudīt tā lietošanu. Šajā rokasgrāmatā B iekļautas visas potenciāli piemērojamo parametru un specifikaĵu definīcijas ar ikonām atbilstoši starptautiskajiem normatīviem un drošības standarti. Taču ne visi, iespējams, attiecas uz jūsu iegādāto produktu - lūdzu, skatiet ikonas papildu rokasgrāmatā A, kas attiecas tieši uz šo produktu.

Ražotājs iesaka pazeŗu gaismekļu izmantošanai! Tādēļ, lai nodrošinātu, ka gaismekļi tiek uzstādīti un lietoti pazeŗu un drošī, noteikti ievērojiet šos norādījumus. Saglabāiet tos arī turpmākā dzīvē. Pirms pazeŗa stiprinājuma izvēles drošā produkta uzstādīšanai

vienmēr konsultējieties ar speciālistu. Nemiet vērā produkta svaru un uzstādīšanas virsmas materiālu. Ja radušās šaubas, sazinieties ar kvalificētu vai licencētu elektrīķi vai veikalu. Nodrošiniet, ka produkts vienmēr ir uzstādīts atbilstoši piemērojamiem noteikumiem. Konkrēti noteikumi nosaka, ka elektriskie produkti jāuzstāda tikai licencētam elektrīķim (piem., P daļa Apvienotajā Karalistē, AS/NZS3000 IN Austrālijā/Jaunzēlandē). Pirms uzstādīšanas, apkopes vai remonta vienmēr izslēdziet strāvas padevi. Pirms uzstādīšanas šķīdumi atbilstošo vadojuma krāsu: zila (N), brūna (L), un, ja ir I aizsardzības klase, dzeltena/zaļa (zēmjums). Uzstādīt sienas gaismeļkus bērnēm nepieļaujama vietā. Ja produkts tiek uzstādīts uz metāliskas virsmas, šai virsmai jābūt pieslēgtai aizsargzēmumam vai instalācijas ekvipotencialām pievienotam vadītājam. Vienmēr cieši pievelciet spaiļu skrūves, īpaši zemsprieguma vadojuma piederumiem (2 V) (ja piemērojams). Īpaši ieteicams ik pa laikam regulāri pārbaudīt un atkārtoti pievilkt spaiļu skrūves. Glabājiet iepakojuma materiālus vietā, kur tiem nevajag piekļūt bērni. (Piem., plastmasas maisnīsu u.c.) Iekšējo apgaismojumu tīriet ar sausu drānu, neizmantojot abrazīvus līdzekļus vai šķīdinātājus. Ragieties, lai uz elektriskajām daļām nenokļūtu šķidrums. Nekavējoties nomainiet ielietušajū vai bojātu caurspīdīgu pārsegu, un izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātās detaļas. Ieteicams izmantot tikai "Philips" spuldzes.

Ļ ūdz, iepazīstieties ar informāciju par vietējo atkritumu likvidēšanu, nosīrīšanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un nelikvidējiet nolietotus izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas jālikvidē atsevišķi no pašvaldību atkritumu plūsmas ar šim nolūkam īpaši paredzētu savākšanas uzņēmumu starpniecību. Likvidējot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, profesionāliem ir jāizņem šīs baterijas.

UZMANĪBU: tālāk sniegti visi paskaidrojumi ar numurētām atsaucēm uz attiecīgajām ikonām šo drošības instrukciju sākumā:

01) Produktu drīkst uzstādīt tikai kērtētpāš. 02) Produkts nav piemērots uzstādīšanai vannasistābā, pavisam noteikti norādītāajā zonā. 03) Produkts nav piemērots tiešai uzstādīšanai uz parastu uzliesmojošām virsmām. 04) Produkts nav piemērots pārklāšanai ar termoložošu materiālu. 05) Produkts ir piemērots tikai uzstādīšanai pie griestiem. 06) Produkts ir piemērots tikai uzstādīšanai pie sienas. 07) Produkts ir piemērots uzstādīšanai pie sienas vai pie griestiem. 08) Vienmēr nemiet vērā minimālo attāllumu, kas norādīts ikonā, starp gaismekli un apgaismoto objektu. 09) IPX1: Produkts ir aizsargāts pret ūdens pilēšanu. IPX3: Produktu var pakļaut lietuslāšēm (kritošās lāses maksimālā leņķi 60° līdz vertikālai asij). IPX4: Produkts ir izturīgs pret šķīdumiem: to var pakļaut ūdens šķīdumiem no lekcūra virziena (360°). IPX5: Produkts ir aizsargāts pret ūdens strūklu. IPX7: Produktu iespējams uzstādīt uz zemes. IPX8: Produkts ir aizsargāts pret iegremdēšanu līdz norādītajam dziļumam. • IP5X: Produkts ir aizsargāts pret putekļiem. IP6X: Produkts ir nobīvēts pret putekļiem. 10) Nekavējoties nomainiet spalpišājsū vai bojātu drošības stiklu un izmantojiet tikai borosilikāta detaļas ar tādiem pašiem izmēriem, ar minimālo biezumu 3 mm. 11) I aizsardzības klase: produktam nav komponentu ar zemējuma savienojumiem. Zemējuma vads (dzeltens/zaļš) ir jāpievieno spaiļai ar marķējumu I aizsardzības klase. 12) II aizsardzības klase: produktam nav komponentu ar dubuta vai pastiprināta izolācija. 13) III aizsardzības klase: produkts vai komponents ir piemērots tikai īpaši zema sprieguma strāvas padevei (<50 V maiņstr.; <120 V līdzstr.). 14) Atsedziet vadu, kā norādīts ikonā. 15) Zemējuma vadam vienmēr jābūt garākam nekā brūnajam strāvas (L) un zilajam neitrālajam (N) vadam. 16) Piegādātā siltumizturīgā apvalka izmantošana ir nepieciešama neatsegtajā vada garumā. 17) Produkts ir piemērots tikai tiešai pieslēgšanai pie elektrotīkla. 18) • X-savienojums: vada bojājuma gadījumā tas ir jānomaina ar tādu pašu vadu. • Y-savienojums: vada bojājuma gadījumā, tas jānomaina ražotājam, izplatītājam vai speciālistam, lai novērstu risku. • Z-savienojums: šī gaismekļa ārējo lokoņu kabeli vai vadu nevar nomainīt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina. 19) MAKŠ...W: izmantojiet tikai šim produktam paredzētās spuldzes, kas nepārsniedz maksimālo norādīto jaudu vatos. 20) Produkts ir piemērots tikai reflektorspuldzēm. 21) Produkts ir piemērots tikai CFL-i vai LED spuldzēm (piem., E14, E27, Gu5.3, ...). 22) Produkts nav piemērots tikai CFL-i vai LED spuldzēm (piem., E14, E27, Gu10, Gu5.3, ...). 23) Var izmantot tikai spuldzi ar 60 mm diametru. Šim produktam nevar izmantot spuldzi ar 45 mm diametru. 24) Izmantojiet tikai apaļu spuldzi ar norādīto diametru. Nekad neizmantojiet standarta kvēlspuldzi. 25) Šis produkts ir piemērots tikai svecēs veida spuldzēm. 26) Šis produkts ir piemērots tikai spuldzei ar iebūvētu aizsardzību vai zema spiediena spuldzei. Nav nepieciešams papildu drošības stikls. 27) Kapsulas un lineāras halogēna spuldzes nedrīkst aizsargāt ar kāliem nokārt. 28) Produkts ir aprīkots ar drošinātāju. Ja produkts nedarbojas pēc spuldze nomaināms, jānomaina iekšējais drošinātājs. Tas jādara kvalificētam elektrīķim, ja iespējams izveidojot kontaktu ar iekšējo vadojumu. 29) Produkts ir aptumšojams, izmantojot piegādāto reostatu vai (nav iekļauts) mājokļa elektroinstalācijā pievienoto reostatu. Uzziņān, lūdz, apmeklējiet vietni "www.philips.com". Konsultējieties ar kvalificētu elektrīķi, lai izvēlētos atbilstošo reostata tipu. 30) Produkts nav aptumšojams. 31) Produktu iespējams aptumšot TIKAI ar piegādāto reostatu. Nepieļaujot papildu reostatu. 32) Aptumšošana iespējās ir atkarīgas no izvēlētas spuldzes. Plašāka informācija par aptumšošanas iespējām ir pieejama spuldzītes komplektācijā iekļautajā produkta informācijas paketē. 33) Produkts darbojas ar drošības strāvas pārveidotāju. Nomainiet bojātu pārveidotāju tikai pret pārveidotāju ar identiskām tehniskajām specifikācijām. Konsultējieties ar kvalificētu elektrīķi vai savu tirdzniecības vietu. 34) Triecienizturīgu produkts. 35) Produkts ar laiku un gaismas iestājamību oparāt. Minimālā un maksimālā vērtība ir norādīta ikonā. 36) Produktu iespējams uzstādīt maksimāli 6 m augstumā. 37) Uzstādamai darbiņai varat uzstādīt produktu norādītajā augstumā, kā norādīts ikonā. Norādīts arī detektora maksimālais un minimālais sniegums. 38) Detektora standarta aktīvais redzamības diapazons nosedz ikonā norādītos grādus. 39) Šis produkts ir jāuzstāda horizontāli. Ilgākam kalpošanas laikam spuldze nedrīkst atstāties leņķī, kas lielāks par 4 grādiem. 40) Veicot urbumus uzstādīšanas laikā, pārbaudiet, vai neaizskarāt sienā vai griestos izvietotus elektrības vadus vai citus objektus. 41) Ja produkts ir uzstādīts griestu kārbā vai sienas kārbā, vispirms obligāti kārbā jāizvēljas kārbas (piem., Nīderlandē) 42) Starp produktu un montāžas virsmu nedrīkst piespraust vai savērt elektrisko vadojumu! 43) Šī produkta daļas var uzkarst. 44) Šis produkts nav piemērots bērnēm līdz Y gadiem. 45) Produktu drīkst lietot tikai personas, kas vecākas par Y gadiem. 46) Uzstādiot produktu ārpus sniedzamības (Xt: bērniem, X2: pieaugušajiem). 47) Produkts ir jāuzstāda 2 personām. 48) Lai izvairītos no korozijas, vismaz divas reizes gadā notīriet armatūru ar mitru drāniņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli. (piekastes vai rūpniecības zonās - četras reizes gadā). 49) Produktu var iestāti instalācijas laikā, izmantojot darbarūku. 50) Uzmanību: elektriskā trieciena risks! Šajā gaismeklī ievieto gaismas avotu drīkst mainīt tikai ražotājs vai viņa servisa pārstāvis, vai arī līdzīgi kvalificēta persona. 51) Galalietotājam nomaināms (tikai LED) gaismas avots. 52) Galalietotājam nomaināms gaismas avots. 53) Speciālistam nomaināms (tikai LED) gaismas avots. Šajā gaismeklī esošā LED gaismas avota nomainu veic tikai ražotājs vai tā tehniskās apkopes pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju. 54) Speciālistam nomaināms gaismas avots: šajā gaismeklī esošā gaismas avota nomainu veic tikai ražotājs vai tā tehniskās apkopes pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju. 55) Nenomaināms gaismas avots: šajā gaismeklī esošo gaismas avotu nevar mainīt. Kad gaismas avota kalpošanas laiks ir beidzies, jānomaina viss gaismeklis. 56) Galalietotājam nomaināms vadības mehānisms. 57) Speciālistam nomaināms vadības mehānisms. 58) Nenomaināms vadības mehānisms. 59) Neizmantojiet vadības ierīci ar mitrām rokām, vietās, kas ir tieši pakļautas ūdens iedarbībai, vai ārā. 60) Nelikojieties gaismas avotā, kad tas darbojas.

AU/NZ - WARRANTY

Thank you for purchasing this Philips product, we highly appreciate your choice for the Philips brand and wish you lots of pleasure using your product. This manual B contains definitions of all potentially applicable parameters & specifications with icons, as per International norms and safety standards. However not all of them may be applicable for the product you purchased - please refer to the Icons in the Manual A, for the ones which are particularly applicable for this product.

WARNINGS AND CAUTIONS FOR PRODUCTS USING BATTERIES: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect replacement. Batteries should be installed by an adult. Different types of batteries and new and used batteries must not be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals must not be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed. Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries must not be charged.



EXTRA WARNINGS AND CAUTIONS FOR PRODUCTS USING COIN/BUTTON BATTERIES:

CAUTION: Do not ingest battery – Chemical burn hazard. Keep new and used batteries away from children. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just two hours and can lead to death. If you think that batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

This product is specifically designed and developed for domestic use in normal conditions and operation only. The lifetime mentioned on the packaging is an average only (in accordance with standards L70B50 and IEC60969 norms) and is based on an average of 3 burning hours per day. If you encounter any difficulties with the use of the product, we recommend that you first consult the user manual and the information on our website. Subject to the terms and conditions hereof, Signify as the manufacturer, warrant that the product is free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year after the date of purchase, unless a different period is stated in or on the packaging of the product and subject to maintenance of the product in accordance with the care and cleaning instructions laid down in the user manual. Unless statutory provisions of applicable law provide otherwise, our obligations under warranty will be limited, at our option, to either repair, provide a replacement product for the defective product or to offer an appropriate refund for the purchase price for the defective product. (De)mounting and/or (de)installation, and labor costs are excluded from warranty, as well as broken materials, batteries and replaceable bulbs. Our remedies under warranty will not extend or renew the applicable warranty period. We are entitled, at our option, to replace the defect product covered by warranty with a product that has minor deviations in design and/or specifications which do not affect the functionality of the product in the event that a same product is unavailable. In order to be entitled to make a valid claim under warranty, you must present to us (or our representative) on request an adequate receipt of your purchase and the defect product for analysis. To the maximum extent permitted by applicable law, this policy states the entire liability of us in connection with defective or non-conforming products. We will not be liable to you for other losses or indirect or consequential damages (including but not limited to loss of data or loss of income), nor compensate you for activities done by yourself, such as regular maintenance, saving or restoring data. Your statutory rights arising from applicable law are not affected by this voluntarily provided manufacturer's warranty. If you purchased this Philips product within Australia, please note that our products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. To inquire service within the warranty period, please contact your dealer or the Philips Consumer Care center. The contact details can be found on: www.philips.com/lighting. Alterations in design and technical specifications reserved. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.



Energomarkējuma regula (ES) 2019/2015: 61) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir A. 62) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir B. 63) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir C. 64) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir D. 65) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir E. 66) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir F. 67) šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir G. Šis produkts ir īpaši paredzēts un radīts tikai mājas lietošanai un darbībai normālos apstākļos. Uz iepakojuma norādītais darbmūžs ir tikai vidējais rādītājs (saskaņā ar standartu L70B01 un IEC60969 nosacījumiem), kas ir balstīts uz vidēju 3 stundu izmantošanu dienā. Ja rodas jebkādas grūtības, izmantojot šo produktu, iesakām vispirms skatīt lietotāja rokasgrāmatu un informāciju mūsu tīmekļa vietnē. Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs kā ražotājs (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numēro 10461 5600 BV Eindhoven, Nederlande) garantējam, ka divus (2) gadus pēc iegādes produktam neparedzams materiālu un ražošanas defekti, ja vien iepakojumā vai uz tā nav norādīts citi laika posms, kā arī ja apkopec tie veiktas saskaņā ar apkopec un tīrīšanas norādēm, kas sniegtas lietotāja rokasgrāmatā. Ja vien piemērojamo tiesību aktu noteikumi nenosaka citādi, mūsu pienākumi saskaņā ar garantiju ir ierobežoti un pakļauti mūsu izvēlei attiecībā uz remonta veikšanu, bojātā produkta aizvietošanu vai kredīta piedāvājumu pirkuma cenas apmērā. (De)montāžas un/vai uzstādīšanas un noņemšanas, kā arī pīlūša stikla, akumulatoru un noņemamu spuldžu izmaksas garantija neietver. Mūsu kompensācijas saskaņā ar garantiju nepagarinās un neatjaunos piemērojamo garantijas periodu. Pēc mūsu izvēles mums ir tiesības garantijas ietvaros nomainīt bojāto produktu ar tādu produktu, kas ir nedaudz atšķirīgs dizaina un/vai specifikāciju ziņā, kas neietekmē funkcionalitāti. Lai iegūtu tiesības iesniegt pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju, jums pēc pieprasījuma jāiesniedz mums (vai mūsu pārstāvim) atbilstoša pirkuma kvīts un bojātais produkts analīzei. Ciktāl to pieļauj piemērojamo tiesību akti, šī politika izklāsta visu mūsu kā ražotāja atbildību saistībā ar bojātiem vai neatbilstošiem produktiem. Mēs nebusim atbildīgi par citiem zaudējumiem vai netiesiem vai izziēsimiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, par datu vai ienākumu zaudējumiem), kā arī nekompensēsim tādas darbības kā regulāra apkopec, datu saglabāšana vai atjaunošana. Jūsu tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem šī brīvprātīgi sniegtā ražotāja garantija neietekmē. Ja savu produktu iesniedzat apkopec valstī, kas nav valsts, kurā to iegādājāties, mēs centsimies nodrošināt apkopec saskaņā ar tiem garantijas nosacījumiem, kas izsniegti valstī, kurā produktu iegādājāties. Lai saņemtu apkopec garantijas perioda laikā, lūdz, sazinieties ar savu izplatītāju vai Philips Klientu pakalpojumu centru. Kontaktinformācija atrodama: www.philips.com/lighting. Uzņēmums patur tiesības veikt dizaina un tehnisko specifikāciju izmaiņas. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

LT - SAUGOS INSTRUKCIJA

Dēkojame, kad jīsijgote šī „Philips” gaminj, mes labai džiaugiamės, kad pasirinkote „Philips” prekių ženklą ir linkime jums daug džiugių akimirkų jī naudojant. Šiame B vadove pateikiami visų galimų parametru apibrėžimai ir specifikacijos su piktogramomis, kaip to reikalauja tarptautiniai normų ir saugos standartai. Ne visi jie gali būti taikomi jūsų įsigytam gaminiiui, todėl peržiūrėkite papildomame A vadove nurodytas piktogramas, kurios taikomos būtent jūsų gaminiiui. Gamintojas pataria tinkamai naudoti šviestuvus! Todėl visada laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte tinkamą ir saugų šviestuvo įrengimą bei veikimą, ir laikykitė juos tam atvejiui, jei jų prireiktų ateityje. Norėdami išsiskirti tinkamą laikiklį ir saugiai pritvirtinti gaminį, visada iš anksto pasikonsultuokite su profesionalu. Atkreipkite dėmesį į gaminio svorį ir tvirtinimo paviršiaus medžiagą. Jei abejojate, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote. Būtina užtikrinti, kad gaminys būtų montuojamas pagal galiojančias taisykles. Pagal kai kuriuos reikalavimus, elektros gaminius gali montuoti tik kvalifikuoti elektrikai (pvz., JK skirta P dalis, AS/NZS3000 IN skirta AUSTRALIJAI / NAUJAJAI ZELANDIJAI). Prieš pradėdami montuoti, atlikite techninę priežiūrą arba remontą, visada išjunkite maitinimo tiekimą. Prieš pradėdami montuoti atkreipkite dėmesį į laidų spalvas: mėlyna (N), ruda (L), ir, jei saugos klasė yra I, geltona / žalia (žeminiams). Sieninės lempas montuokite vaikams nepasiekiamose vietoje. Jei gaminį montuojate prie metalinio paviršiaus, šis paviršius turi liestis su apsauginiu žeminiu laidu arba su atitinkamu montavimo laidu. Visada tvirtinai priveržkite gnybtų varžtus, ypač prijungdami žemos įtampos laidus (12 V) (jei yra). Bėgant laikui rekomenduojame reguliariai tikrinti ir iš naujo priveržti gnybtų varžtus. Pakavimai medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamose vietoje (pvz., plastikinius maišelius...). Dulkes nuo vidaus apšvietimo objektų valykite sausa šluoste ir nenaudokite abrazyvinių daiktų turinčių valiklių ar tirpiklių. Stenkitės, kad skysčių nepatektų ant elektrinių dalių. Nedelsdami pakeiskite įskilusį arba sudužusį skaidrų gaubtą ir naudokite tik gamintojo patvirtintas dalis. Rekomenduojame naudoti tik „Philips” lemputes.

⚠ Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminiių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykites vietinių taisyklių ir neišmeskite seno gaminio bei pakuočės kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas pakuočės, gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srauto tam skirtais surinkimo įrenginiais. Išmetant gaminį, kuriame yra naudojoto nekeičiamų įrenginių, naudotojų nekeičiamas baterijas turi išimti profesionalas.

DĖMESIO! Toliau pateikiami paaiškinimai su skaitinėmis nuorodomis į atitinkamas piktogramas šių saugos instrukcijų pradžioje: 01) Gaminys gali būti montuojamas tik viduje. 02) Gaminys netinka vonioms, ypač nurodytoje zonoje. 03) Gaminio negalima tvirtinti tiesiogiai prie įprastų degių paviršių. 04) Gaminys negali būti uždengiamas šilumą izoliuojančia medžiaga. 05) Gaminys gali būti montuojamas tik ant lubų. 06) Gaminys gali būti montuojamas tik ant sienos. 07) Gaminys gali būti montuojamas ant sienos arba lubų. 08) Visada atkreipkite dėmesį į piktogramas nurodant mažiausią atstumą nuo lempos iki apšviečiamo objekto. 09) IPX1: gaminys apsaugotas nuo lašančio vandens. IPX3: ant gaminio gali kristi lietaus lašai (jei lašai krinta maks. 60° kampų vertikalios ašies atžvilgiu). IPX4: gaminys atsparus vandeniui: vanduo ant jo gali tikėti bet kokia kryptimi (360°). IPX5: gaminys apsaugotas nuo vandens čiurkšlės. IPX7: gaminys gali būti montuojamas grindinyje. IPX8: gaminys apsaugotas nuo panardinimo iki nurodyto lygio. • IP5X: gaminys apsaugotas nuo dulkių. IP6X: gaminys nepalaidus dulkiams. 10) Nedelsdami pakeiskite pažeistą saugos stiklą ir naudokite tik borosilikatinis turį pačių matmenų dalis, kurių minimalus storis 3 mm. 11) I saugos klasė: gaminys arba komponentas turi žeminiu jungti, žeminiu laidus (geltonas / žalias) turi būti prijungtas prie gnybto, kuris pažymėtas. 12) II saugos klasė: gaminys arba komponentas turi dvigubą arba subvirtintą izoliaciją. 13) III saugos klasė: gaminys arba komponentas tinkamas tik tiekiant saugią ypač žemą įtampą (<50 V AC; <120 V DC). 14) Pašalininkė izoliacinį laidą sluoksnį, kaip parodyta piktogramoje. 15) žeminiu laidas privalo visada būti ilgesnis už rudąjį laidą, kurio tuo kasrovė (L), ir mėlynąjį neutralųjį (N) laidą. 16) Laidai, kurių izoliacinis sluoksnis buvo pašalintas, turi būti apsaugoti naudojant pridėdamą karščilį atsparią movą. 17) Gaminys gali būti jungiamas tik tiesiogiai prie elektros maitinimo tiekimo sistemos. 18) • X jungtis: jei laidas būtų pažeistas, jis

turi būti pakeistas tokio pat tipo laidais. • Y jungtis: jei laidas būtų įvestas, siekiant apsaugoti nuo rizikos, jį pakeisti gali tik gamintojas, platintojas arba kvalifikuotas specialistas. • Z jungtis: išorinis šis šviestuvo lankstus laidas arba kabelis yra nekeičiamas. Jei laidas pakeistas, šviestuvą turi būti išmestas. 19) MAKŠ...W: naudokite tik šiam gaminiui tinkančias lemputes ir neviršykite didžiausios nurodytos galios. 20) Gaminys gali būti naudojamas tik su reflektorinėmis lemputėmis. 21) Gaminys gali būti naudojamas tik su CFL-i arba LED lemputėmis (pvz., E14, E27, GU10, GX53...). 22) Gaminys negali būti naudojamas su CFL-i arba LED lemputėmis (pvz., E14, E27, GU10, GX53...). 23) Gali būti naudojamos tik lemputės, kurių skersmuo 60 mm. Šiame gaminyje draudžiama naudoti lemputes, kurų skersmuo 45 mm. 24) Galima naudoti tik apvalias nurodyto skersmens lemputes. Niekada nenaudokite standartinės kaitrinės lemputės. 25) Gaminys gali būti naudojamas tik su žvakės formos lemputėmis. 26) Gaminys gali būti naudojamas tik su lemputėmis, kuriose integruota apsauga, arba žemo slėgio lemputėmis. Papildomas apsauginis stiklas nebūtinai. 27) Kapšulines ir paigas halogenines lemputes draudžiama liesti plikomis rankomis. 28) Gaminys turi saugiklį. Jei pakeitus lemputę gaminys neveikia, tikriausiai pakeisti vidinį saugiklį. Jei yra kontaktas su vidiniais laidais gresme, darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. 29) Gaminio švišenos srutas gali būti reguliuojamas pridedamu reguliatoriumi arba (nepriedamais) reguliatoriumi, kuris montuojamas namų elektros instaliacijoje. Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.philips.com. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ir išsirenkite tinkamą reguliatoriaus tipą. 30) Gaminio švišenos srutas nėra reguliuojamas. 31) Gaminio švišenos srutas gali būti reguliuojamas TIK pridedamu reguliatoriumi. Draudžiama prijungti papildomą reguliatorių. 32) Pritemdymo lygio funkcijos priklauso nuo pasirinktos lemputės. Daugiau informacijos apie pritemdymo lygio funkcijas galima rasti informacinėje pakuotėje, pateikiamoje kartu su lempute. 33) Gaminys veikia naudojamas saugos transformatoriu. Neveikiant transformatorių pakeiskite tik identiškių techninių duomenų transformatoriumi. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote. 34) Gaminys, skirtas atšiaurioms sąlygoms. 35) Gaminys, kuriame galima reguliuoti laiko ir apšvietimo nustatymus. Minimalus ir maksimalus nurodyto piktogramoje. 36) Auksčiausias gaminys gali būti montuojamas iki 6 m. 37) Kad gaminys veiktų patikimai, jis turi būti montuojamas nurodytame aukštyje, kaip tai parodyta piktogramoje. Taip pat yra nurodytas didžiausias ir mažiausias atstumas, kuriuo detektorius gali aptikti. 38) Standartinis aktyvus detektoriaus matomumo diapazono kampas yra nurodytas piktogramoje. 39) Gaminys turi būti montuojamas horizontaliai. Kad eksploatavimo laikas būtų ilgesnis, lemputė neturėtų būti pasvirusi didesniu nei 4 laipsnių kampui. 40) Įsitikinkite, kad montuodami nepagręsite elektros laidų ar kitų kliūčių sienose arba lubose! 41) Jei šviestuvą montuojate lubų arba sienos dėžutėje, pirmiausia tą dėžutę turite uždengti dangteliu (pvz., Nyderlanduose). 42) Elektros laidų negalima suspausti ar apsukti aplink gaminį ir tvirtinimo paviršių! 43) Šio gaminio dalys gali būti įkaitusios. 44) Šis gaminys netinka vaikams iki Y metų. 45) Gaminio naudotis gali asmenys nuo Y m. 46) Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu (vaikams: X1, suaugusiems: X2). 47) Gaminiai sumontuoti reikia 2 asmenų. 48) Noredami išvengti korozijos, bent du kartus per metus nuvalykite armatūrą minkštu skudurėliu ir neutraliu plovikliu. (pakrančių ar pramonės zonoje – keturis kartus per metus). 49) Gaminys nustatomas tik įrankiu montuojant. 50) Atsargiai. Elektros smūgio pavojus! Šiame šviestuve esantį švišenos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas tinkamas kvalifikacijos asmuo. 51) Galutinio naudotojo keičiamas švišenos šaltinis (tik ŠVIŠIOS DIODŲ). 52) Galutinio naudotojo keičiamas švišenos šaltinis. 53) Profesionalo keičiamas švišenos šaltinis (tik švišenos diodų). Švišenos diodų švišenos šaltinį, esantį šviestuve, galys pakeisti tik gamintojas ar jo techninio aptarnavimo centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo. 54) Profesionalo keičiamas švišenos šaltinis. Švišenos šaltinį, esantį šviestuve, gali pakeisti tik gamintojas ar jo techninio aptarnavimo centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo. 55) Nekeičiamas švišenos šaltinis. Šiame šviestuve esantis švišenos šaltinis yra nekeičiamas; pasibaigus švišenos šaltinio eksploatavimo laikui, būtina pakeisti visą šviestuvą. 56) Galutinio naudotojo keičiama valdymo pavarą. 57) Profesionalo keičiama valdymo pavarą. 58) Nekeičiama valdymo pavarą. 59) Kai rankos sudrėk, valdymo įrenginio nenaudokite tose vietose, kuriose patiriamas tiesioginis sąlytis su vandeniu, arba lauke (60) Žiūrėti į veikiančių švišenos šaltinį draudžiama.

Energijos ženklinio reglamentas (ES) 2019 / 2015: 61) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra A. 62) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra B. 63) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra C. 64) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra D. 65) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra E. 66) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra F. 67) Šiame gaminyje yra švišenos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra G. Šis gaminys yra specialiai suprojektuotas ir sukurtas naudoti tik patalpose normaliomis sąlygomis ir įprastai eksploatuojant. Ant pakuotės nurodytas naudojimo laikas yra tik vidutinis (pagal standartinį L70B50 ir IEC60969 normas) ir yra pagrįstas vidutiniškai 3 apšvietimo valandomis per dieną. Jei susidūrėte su bet kokiais sunkumais naudodami gaminį, rekomenduojame pirmiausia perskaityti naudotojo vadovą ir informaciją mūsų svetainėje. Atsižvelgiant į šias sąlygas ir nuostatas, mes, kaip gamintojas („Signify Netherlands B.V.“; International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numėro 10461 5600 VB Eindhoven, Nyderlandai), garantuojame, kad gaminys neturės medžiagų ir gamybos defektų dvejus (2) metus nuo pirkimo datos, nebent pakuotėje ar ant jos būtų nurodytas kitoks laikotarpis, kai gaminys naudojamas laikantis naudotojo vadove nurodytų priežiūros ir valymo instrukcijų. Jei kitaip nenumato taikomi teisės aktai, mūsų įsipareigojimai pagal garantiją yra riboti ir (mūsų pasirinkimu) apima arba gaminio remontą, arba gaminio su trūkumais pakeitimą kitu gaminiu, arba už gaminį su trūkumais sumokėtus įsigijimo kainos atitinkamą sumą. Išmontavimo / montavimo ir (arba) įrengimo / įrengimo pašalinimo ir darbo sąnaudos į garantiją nėra įtrauktos, kaip ir sudužęs stiklas, baterijos ir keičiamos lemputės. Mūsų garantiniai įsipareigojimai nėra pratęsimai ar atnaujinami ilgesniam laikui nei pradinis garantinis laikotarpis. Mes turime teisę savo nuožiūra gaminį su trūkumais, kuriame taikoma garantija, pakeisti gaminiu, kurio dizainas ir (arba) specifikacijos nežymiai skiriasi nuo pirminio gaminio, kurie neturi įtakos gaminio funkcionalumui. Siekiant pareikšti pagrįstą reikalavimą pagal šią garantiją, mums (ar mūsų atstovui) paprašius, privalote pateikti atitinkamą pirkimo kvitą ir gaminį su trūkumais analizei. Kiek pagal galiojančius įstatymus leidžiama, ši politika nustato visą mūsų, kaip gamintojo, atsakomybę, susijusią su trūkumais ar reikalavimų neatitinkančiais gaminiais. Mes neatsakome jums už kitus praradimus ar netiesioginius ar kitus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų praradimą ar pajamų praradimą), taip pat nekompensuosime už nuolatinių gaminio priežiūrą, duomenų išsaugojimą ar atkūrimą. Ši savanoriškai suteikta gamintojo garantija neturi įtakos įstatymams / tvirtintoms jūsų teisėms pagal taikomą teisę. Jei norėsite savo gaminį atlikti techninę priežiūrą kitose valstybėse nei įsigijote gaminį, mes pasistengsime, kad jūsų gaminiai būtų atlikti techninė priežiūra pagal gaminio įsigijimo valstybėje galiojančias garantijos sąlygas. Noredami, kad jūsų gaminiai būtų atlikti techninė priežiūra per garantinį laikotarpį, kreipkitės į savo platintoją arba „Philips“ klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinę informaciją galite rasti: www.philips.com/lighting. Pasilikame teisę keisti dizainą ir technines specifikacijas, „Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

ET - OHUTUSJUHISED

Täname, et ostsite Philipsi toote. Me hindame kõrgelt, et valisite Philipsi kaubamärgi, ning loodame, et toote kasutamine pakub teile palju rõõmu. Käesolevas kasutusjuhendis B on koos ikoonidega ära toodud kõigi potentsiaalselt kohaldatavate parameetrite ja spetsifikatsioonide määratlused nii nagu need on sätestatud rahvusvahelistes normides ja ohutusnõuetes. Need kõik ei pruugi aga teie ostetud toote puhul kohaldatavad olla. Kasutusjuhendis A on ära toodud ikoonid, mis kehtivad konkreetselt käesoleva toote puhul. Tootja soovib kasutada valgusteid õigesti! Seetõttu järgige alati neid juhiseid, et tagada valgusti õige ja ohutu paigaldamine ning töötamine, ja hoidke need edaspidiseks ülevaatamiseks alles. Pidage kindlasti enne paigaldamist nõu spetsialistiga, et valida toote turvaliseks kinnitamiseks õige kinnitus. Võtke arvesse nii toote kaalu kui ka materjali, millest on valmistatud pind, kuhu toote kinnitatakse. Kahtluse korral pidage nõu kvalifitseeritud või litsentseeritud elektrikuga või pöörduge toote müüja poole. Hooldisege selle eest, et toode paigaldataks alati asjakohaste eeskirjade kohaselt. Teatud eeskirjades on ette nähtud, et elektriseadmeid tohib paigaldada üksnes litsentseeritud elektrik (nt. osa P Ühendkuningriigi puhul. AS/NZS3000 IN Australia/Us-Meremaa puhul). Enne toote paigaldamist, hoolimast või parandamist lõigake toide alati välja. Jälgige juhtmete õiget värvi enne paigaldust: sinine (N), pruun või must (L) ja turvalisusklass I korral kollane/roheline (maandus). Paigaldage seinavalgusti lastele kättesaamatult. Kui toode on paigaldatud metallpinnale, siis peab pind olema kokkupuutes maandusjuhtmega või potentsiaalühitlustusjuhiga. Kinnitage juhtmeühenduse kruvid alati korralikult, eriti madalpinge (12V) ühenduste puhul (juhuil kui neid kasutatakse). Aeg-ajalt tuleks juhtmeühenduse kruvisid kindlasti kontrollida ja üle keerata. Hoidke pakkematerjalid laste käeulatuses väljas. (nt kilekotti, ...) Hooldage sissevalgusteid kuiva tolmulapi või -harjaga, ärge kasutage abrasivseid vahendeid või lahusteid. Vältige vedelike elektrilist osadelt. Vahetage läbipaistev kaas kohe uuega, kui see on pragunenud või katkine, ning kasutage üksnes tootja heakskiidetud osi. Soovitav on kasutada üksnes Philipsi lampe.

☞ Vüge ennast kurssi kohalike elektril- ja elektroonikatoodete ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalike eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega pakendit olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohase kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimaliku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumiskohale. Kui kõrvaldate kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.

TÄHELEPANU: Allpool leiate kõigi eeltoodud ikoonide seletused numbrilises järjekorres nii nagu need on ohutusjuhiste ees:

01) Toodet tohib paigaldada ainult siseruumides. 02) Toodet ei ole sobilik paigaldamiseks vannitubadesse, vähemalt mitte näidatud toosnis. 03) Toodet ei või kinnitada vahetult tavalise süstitumistundlikkusega pindadele. 04) Toodet ei või katta soojusisolatsioonimaterjaliga. 05) Toodet on mõeldud kinnitamiseks üksnes lakke. 06) Toodet on mõeldud kinnitamiseks üksnes seinale. 07) Toodet on mõeldud kinnitamiseks nii lakke kui seinale. 08) Võtke alati arvesse ikoonil näidatud vähimat kaugust valgusti ja valgustatava objekti vahel. 09) IPX1: Toodet on kaitsitud tilkuvae vastu. IPX3: Toodet kannatab vihma (pliskade maksimaalne langemisnurk vertiaaltelje suhtes 60°). IPX4: Toodet on pritsmekindel: vesi võib pritsida kõigist suundadest (360°). IPX5: Toodet on kaitsitud surveve vastu. IPX7: Toot võib paigaldada maapinnale. IPX8: Toodet on kaitsitud vee sissevalgumise eest kuni märgitud sügavuseni. - IPX5: Toodet on kaitsitud tolmu eest. IPX6: Toodet on tolmuindel. 10) Vahetage kohe, kui toode on kahjustatud või katkine turvaklaas ning kasutage üksnes samade mõõtmetega borosilikaatklaasi, mille miinimumpaksus on 3 mm. 11) Kaitselass I: toode või komponent on maandatud. Maandusjuhe (kollane/roheline) peab olema ühendatud täiurga tähistatud klemmiga. 12) Kaitselass II: tootel või komponendil on topetisolatsioon või tugevdatud isolatsioon. 13) Kaitselass III: toode või komponent on ohutuse huvides sobilik kasutamiseks üksnes eriti madala voolutugevusega vooluringis (<50V AC, <120V DC). 14) Koorige juhe nii nagu joonisel näidatud. 15) Maandusjuht peab alati olema pikem kui pruun tööjuht (L) ja sinine neutraaljuht (N). 16) Koorimata juhtme ümber tuleb panna komplekti kuuluv kuumakindl ümbris. 17) Toot võib ühendada üksnes otse elektrivõrku. 18) - X-ühendus: Juhtme vigastuse korral tuleb see asendada sama tüüpi juhtmega. - Y-ühendus: Juhtme vigastuse korral peab selle võimalike riskide vältimiseks asendada tootja, turustaja või asjatundja. - Z-ühendus: Selle valgusti välist elastset kaablit või juhet ei saa välja vahetada. Kui juhe on vigastatud, kuulub valgusti hävitamisele. 19) MAX...W: kasutage ainult tootele sobilikke lambipirne ja järgige maksimaalse võimsusele esitatud piirangut. 20) Tootes sisalduv üksnes reflektorlambi. 21) Tootes saab kasutada üksnes CFL-i - või LED-lampe (nt E14, E27, GU10, GX53, ...) 22) Tootes ei saa kasutada CFL-i - või LED-lampe (nt E14, E27, GU10, GX53, ...) 23) Kasutada võib üksnes 60 mm läbimõõduga lampi. 45 mm läbimõõduga lampe ei tohi sellel tootes kasutada. 24) Kasutada võib üksnes ümmargust lampi, mis on ettenähtud läbimõõduga. Ärge kunagi kasutage standardsuuruses hõõglampi. 25) Sellel tootel sobib kasutada üksnes künnalgaajulisi pirne. 26) Tootes tohib kasutada üksnes lampi, millel on sisseehitatud ohutuskaitsed, või madalrõhulampi. Täiendav turvaklaas ei ole vaja. 27) Kapselflampe ja halogeen-linaarlampe ei või paljaste kätega katsuda. 28) See toode on varustatud kaitsmega. Kui toode ei hakka pärast pihmi vahetamist tööle, tuleb kaitsed välja vahetada. Kui selle tegevuse käigus tuleb kokku puutuda siseisem juhtestikuga, peab kaitsme vahetama kvalifitseeritud elektrik. 29) Toodet on hõmardatav komplekti kuuluva hõmardiga või komplekti mittekuuluva hõmardiga. mis on ühendatud kodusesse elektrijuhtestikku. Teabe saamiseks tutvuge veebilehega "www.philips.com". Sobivat liiki hõmardi valimiseks pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga. 30) Toodet ei ole hõmardatav. 31) Toodet on hõmardatav ÜKSNE komplekti kuuluva hõmardiga. Ärge ühendage selle külge täiendavat hõmardit. 32) Hõmardamisvõimalused onolevad valitud lambist. Hõmardamisvõimalused funktsioonide kohta leiate lisateavet lambla kaasas olevast teabepakettist. 33) Toodet töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade tehniliste näitajatega muundajaga. Konsulteerige kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust toote müüjaga. 34) Toodet rasketes tingimustes kasutamiseks. 35) Toodet on varustatud ajasti ja valgus-sensoriga. Miinimum ja maksimum on näidatud ikoonil. 36) Toot võib paigaldada kuni 6 meetri kõrgusele. 37) Üksluseväärsed kasutamise tagamiseks tuleb toode paigaldada ikoonil ettenähtud kõrgusele. Anduri maksimaalne ja minimaalne töökaugus on samuti ikoonil näidatud. 38) Anduri aktiivne nähtavuspiirkond jääb ikoonil näidatud piiridesse. 39) See toode tuleb paigaldada horisontaalselt. Pikema kasutuse tagamiseks ei tohiks lambi nurk olla suurem kui 4 kraadi. 40) See toode tuleb paigaldada horisontaalselt. Pilema kasutuse tagamiseks ei tohiks lambi nurk olla suurem kui 4 kraadi. 41) Kui toode paigaldatakse harukarbi peale seinas või laes, tuleb karp katka kaanega (nt on see nõutud Nadalumaades). 42) Elektrijuhtmeid ei tohi kunagi toote ja paigalduspinna vahele klammerdada või väanata. 43) Tootes on osi, mis võivad kuumeneda. 44) See toode ei sobi kasutamiseks alla Y-aastaste lastele. 45) Toodet sobib kasutamiseks üksnes isikutele, kes on vanemad kui Y aastat. 46) Paigaldage toode (X): laste, X2: täiskasvanute) käeulatuses välja. 47) Toodet paigaldamiseks on vaja 2 inimest. 48) Korrosiooni vältimiseks puhastage liitmikke pehme lapiga ja neutraalse puhastusvahendiga vähemalt kaks korda aastas. (ranniku- või tööstuspiirkondades - neli korda aastas). 49) Toodet saab seadistada spetsiaalse vahendiga üksnes paigaldamise ajal. 50) Ettevaatust! Elektrilöögi oht! Käesolevas valgustis oleva valgusallika

võib välja vahetada üksnes tootja või tema hooldusinsidaja või samaväärse kvalifikatsiooniga isik. 51) Valgusallik (ainult LED) võib asendada lõppkasutajaga. 52) Valgusallik või asendada lõppkasutajaga. 53) Valgusallik (ainult LED) võib asendada professionaal: Selle valgusti LED-valgusallik tohib asendada ainult tootja või tema hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik. 54) Valgusallik võib asendada professionaal: Selle valgusti valgusallik tohib asendada ainult tootja või tema hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik. 55) Valgusallik ei saa asendada: Käesolevas valgustis olev valgusallik ei saa välja vahetada; kui valgusallika kasutajaga saab läbi, tuleb terve valgusti välja vahetada. 56) Juhtimiseadmestikku saab asendada lõppkasutajaga. 57) Juhtimiseadmestikku saab asendada professionaal. 58) Juhtimiseadmestikku ei saa asendada 59) Ärge kasutage kontrollseadet märgade kätega, alas, kus toode võib otse veega kokku puutuda, ega väljas. 60) Ärge vaadake töötavasse valgusallikasse

Energiamärgistuse märgus (ELI 2019/2015: 61) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on A. 62) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on B. 63) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on C. 64) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on D. 65) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on E. 66) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on F. 67) see toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on G. See toode on spetsiaalselt disainitud ja välja töötatud koduseks kasutamiseks tavapärasel viisil ning tavatingimustel. Pakendil on märgitud toote keskmine eluiga (standardite L70B50 ja IEC60969 järgi), mis põhineb ühe päeva kohta keskmisel kolme tunni pikkusel põlemisel. Kui teil tekib toote kasutamisel mis tahes probleeme, soovime teil esmalt ühega kasutusjuhendit ja meie veebilehel leiate teavet. Käesolevate tingimuste alusel tagame meie kui tootja (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10441 5600 VB Eindhoven, Holland), et toote materjalist ja valmistamisprotsessist ei ilmneks puudusi kahe (2) aasta jooksul alates ostu sooritamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui toote pakendil või selle seos on märgitud teisti ja toodet hooldatakse kasutusjuhendis sisalduvatele hooldus- ja puhastusjuhenditele vastavalt. Välja arvatud juhul, kui kohaldatava õiguse imperatiivsed sätted reguleerivad teisti, on meie garantii kohustused püstitatud meie valikul kas vigase toote parandamise, vigasele tootele asendustootet pakkimisega või vigase toote ostmusumale vastava krediidil pakkimisega. Toote lahtivõtmine ning kokkupanemine ja/või eemaldamine ning paigaldamine ja tööajakulud ei ole garantii hõlmatud, samuti ei ole hõlmatud purunenud klaas, patareid ja asendatavad elektrilipidid. Meie parandusmeetmed, mis võetakse garantii alusel kasutusele, ei pikenda ega uuenda algselt kohaldatavat garantiiperioodi. Meil on omal valikul õigus asendada garantii alla kuuluv vigane toode teise tootega, mille disainis ja/või spetsifikatsioonides on väikseid kõrvalekaldeid, mis ei mõjuta toote kasutusfunktsioone. Selleks, et saaksite garantii alusel esitada põhjendatud nõude, peate esitama meile (või meie esindajale) meie või esindaja nõudmisel toote ostukvitungi ja vigase toote, et saaksime seda uurida. Ülaluses, milles kohaldatav õigus seda lubab, sätestavad need tingimused kogu meie tootjavastutuse seoses vigaste või mittevastavate toodetega. Me ei vastuta teile tekkinud maa kahju ning kaude või sellest tulenevalt tekkinud kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete kaotusest või sissetuleku kaotusest tekkinud kahju eest) ega hüvita teile regulaarset hooldust, andmete salvestamist või taastamist. Teile kohaldatavast õigusest tulenevaid õiguseid see vabatahtlikult pakutav tootjagarantii ei mõjuta. Kui pakute oma toodet teenuse osutamiseks rigis, mis erineb toote ostmise rigist, teeme enda poolt võimaliku, et käsitleda teie toodet selle riigi garantii tingimuste alusel, kus toode ostsite. T. Garantii kasutamiseks võtke garantiiperioodi ajal ühendust oma edasimüüja või Philipsi klienditoe keskusega. Kontaktandmed on saadaval: www.philips.com/lighting. Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta. Philips ja Philipsi vapikujutis on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärk.

RU - инструкция безопасности.

Благодарим вас за покупку этого продукта Philips, мы высоко ценим ваш выбор в пользу бренда Philips и желаем вам приятного использования этого продукта. Это руководство в содержит определения всех потенциально применимых параметров и спецификаций с пиктограммами в соответствии с международными нормами и стандартами безопасности. Однако не все из них могут быть применимы к приобретенному вами продукту - пожалуйста, обратитесь к знакам в Руководстве А, чтобы узнать о тех, которые применимы конкретно к этому продукту. Производитель советует правильно использовать осветительные приборы! Поэтому всегда следуйте этим инструкциям, чтобы обеспечить правильную и безопасную установку и функционирование светильника, и сохранение инструкции для использования в будущем. Всегда заранее консультируйтесь со специалистом для выбора правильного крепежа для надежного крепления изделия. Учитывайте вес изделия и материал монтажной поверхности. Всегда отключайте питание перед установкой, техническим обслуживанием или ремонтом. Перед установкой обратите внимание на правильный цвет проводки: синий (N), коричневый (L) и, если класс защиты 1, желтый / зеленый (земля). Установите настенные светильники в недоступном для детей месте. Если продукт установлен на металлической поверхности, эта поверхность должна быть связана с проводом защитного заземления или с проводом уравнивания потенциалов установки. Всегда плотно затягивайте винты клемм, особенно крепления для низковольтной проводки (12 В) (если применимо). Настоятельно рекомендуется регулярно проверять и со временем подтягивать винты клемм. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте. (например, пластиковые пакеты, ...) Поддерживайте чистоту светильника с помощью сухой тряпки, не используйте абразивные материалы или растворители. Избегайте попадания жидкости на все электрические детали. Немедленно замените треснувшую или сломанную полупрозрачную крышку и используйте только детали, одобренные производителем. Рекомендуется использовать только лампы марки Philips. С информацией о местных системах раздельного сбора и утилизации таких отходов, как электрическое и электронное оборудование, а также упаковки, рекомендуется ознакомиться самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившее изделие вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего изделия и/или батарей поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора. Если изделие оснащено батареями, не предназначенными для самостоятельной замены, их должен извлечь специалист. ВНИМАНИЕ: Ниже вы найдете все объяснения с числовыми ссылками на значки, соответственно, перед этими инструкциями по безопасности: 1) Изделие следует устанавливать только в помещении. 2) Изделие не подходит для установки в ванных комнатах, тем более в указанной зоне. 3) Изделие не предназначено для непосредственного монтажа на легко воспламеняющихся поверхностях. 4) Изделие не предназначено для покрытия теплоизоляционным материалом. 5) Изделие подходит только для крепления на потолке. 6) Изделие подходит только для крепления на стене. 7) Изделие подходит для крепления на стене или потолке. 8) Всегда учитывайте минимальное расстояние, указанное на значке, между лампой и освещенным объектом. 9) IPX1: Изделие защищено от попадания

капель воды. IPX3: Продукт может подвергаться воздействию капель дождя (падающих капель под максимальным углом 60° к вертикальной оси). IPX4: Изделие защищено от брызг: на него могут попадать брызги воды с любого направления (360°). IPX5: Изделие защищено от водяных струй. IPX7: продукт можно устанавливать в землю. IPX8: Изделие защищено от погружения на указанную глубину. • IP5X: продукт защищен от пыли. IP6X: продукт пыленепроницаемый. 10) Немедленно замените треснувшее или разбитое защитное стекло и используйте только боросиликатные детали тех же размеров, с минимальной толщиной 3 мм. 11) Класс защиты I: Продукт или компонент имеет заземление. Заземляющий провод (желтый / зеленый) должен быть подключен к клемме, отмеченной логотипом класса I. 12) Класс защиты II: изделие или компонент имеют двойную или усиленную изоляцию. 13) Класс защиты III: продукт или компонент подходит только для безопасного источника питания сверхнизкого напряжения (<50 В переменного тока; <120 В постоянного тока). 14) Защитите провод, как показано на значке. 15) Заземляющий провод всегда должен быть длиннее коричневого провода под напряжением (L) и синего нейтрального провода (N). 16) Необходимо использовать прилагаемую термостойкую оплетку на всех участках проводов без зачистки. 17) Изделие подходит только для прямого подключения к электросети. 18) В случае повреждения провода: • X-образное соединение; Замените проводом того же типа.

• Y-соединение: Замена должна производиться только производителем, дистрибьютором или экспертом во избежание рисков. • Z-соединение: шнур не подлежит замене, светильник должен быть утилизирован. 19) МАКСИМУМ ... W: используйте только лампы, подходящие для этого продукта, и соблюдайте максимальную указанную мощность. 20) Изделие подходит только для рефлекторных ламп. 21) Продукт подходит только для CFL- или светодиодных ламп (например, E4, E27, G10, GX53...). 22) Продукт не подходит для CFL- или светодиодных ламп (например, E14, E27, G10, GX53...). 23) Можно использовать только колбу диаметром 60 мм. Для этого продукта нельзя использовать колбу диаметром 45 мм. 24) Используйте только глобусную грушу указанного диаметра. Никогда не используйте стандартные лампы накаливания. 25) Этот продукт подходит только для ламп в форме свечи. 26) Изделие подходит только для лампы со встроенным предохранителем или для лампы низкого давления. Дополнительное безопасное стекло не требуется. 27) Запрещается прикасаться к капсульным и линейным галогенным лампам голыми руками. 28) Изделие оснащено предохранителем. Если после замены лампы изделие вышло из строя, необходимо заменить внутренний предохранитель. Это должно быть сделано квалифицированным электриком, если возможен контакт с внутренней проводкой. 29) Яркость продукта регулируется с помощью диммера, входящего в комплект поставки, или диммера (не входит в комплект), подключенного к домашней электросети. Для справки посетите «www.philips.com». Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком для выбора подходящего типа диммера. 30) Продукт не диммируется. 31) Диммирование продукта возможно ТОЛЬКО с помощью прилагаемого диммера. Не подключайте к дополнительному диммеру. 32) «Возможности диммирования зависят от выбранной лампы. Более подробная информация о функциях регулировки яркости доступна в информационном пакете, прилагаемом к лампе ». 33) Изделие работает с предохранительным трансформатором. Заменять сломанный трансформатор только на трансформатор с идентичными техническими характеристиками. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или обратитесь в торговую точку. 34) Изделие для тяжелых условий эксплуатации. 35) Продукт с возможностью настройки времени и света. Минимум и максимум указаны на значке. 36) Изделие может быть установлено на максимальной высоте 6 м. 37) Для надежной работы вы должны установить продукт на указанной высоте, как указано на значке. Также указывается максимальная и минимальная дальность действия детектора. 38) Стандартный активный диапазон видимости извещателя охватывает заданные градусы, указанные на значке. 39) Этот продукт следует устанавливать горизонтально. Для увеличения срока службы колба не должна располагаться под углом более 4 градусов. 40) Следите за тем, чтобы во время установки не прощипать электрические провода или другие препятствия в установке в стене или потолке! 41) Если изделие устанавливается на потолочную или настенную коробку, необходимо сначала закрыть коробку крышкой. (например, Нидерланды) 42) Запрещается зажимать или переключать электропроводку между изделием и монтажной поверхностью! 43) Части этого продукта могут нагреваться. 44) Этот продукт не подходит для детей младше Y лет. 45) Продукт предназначен только для лиц старше Y лет. 46) Установите изделие вне досягаемости рук (X1: для детей, X2: для взрослых). 47) Изделие должны устанавливать два человека. 48) Во избежание коррозии очищайте светильник не реже 2 раз в год с помощью мягкой ткани и нейтрального моющего средства (4 раза в прибрежных или промышленных зонах). 49) Изделие можно отрегулировать только во время установки с помощью инструмента. 50) Осторожно: опасность поражения электрическим током! Источник света, содержащийся в этом светильнике, может быть заменен только производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом. 51) Сменный (только светодиодный) источник света. 52) Сменный источник света. 53) Сменный (только светодиодный) источник света, выполняемый профессионалом: светодиодный источник света, содержащийся в этом светильнике, может быть заменен только производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом. 54) Сменный источник света профессионалом: источник света, содержащийся в этом светильнике, может быть заменен только производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным лицом. 55) Незаменяемый источник света: Источник света этого светильника не подлежит замене: по истечении срока службы источника света следует заменить весь светильник. 56) Сменный механизм управления 57) Механизм управления может быть заменен только квалифицированным специалистом. 58) Механизм управления несменный. 59) Не используйте устройство управления мокрыми руками, в местах, подверженных прямому воздействию воды, или на открытом воздухе. 60) Не смотрите на рабочий источник света.

Правила маркировки энергоэффективности (EU)2019/2015: 61 Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности A. 62) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности B. 63) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности C. 64) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D. 65) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E. 66) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F. 67) Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G. Этот продукт специально разработан и разработан для домашнего использования в нормальных условиях и только при эксплуатации. Срок службы, указанный на упаковке, является средним (в соответствии со стандартами L70B50 и IES60969) и основан на среднем 3 часах горения в день. Если вы столкнетесь с какими-либо трудностями при использовании продукта, мы рекомендуем вам сначала ознакомиться с руководством пользователя и информацией на нашем веб-сайте. В соответствии с условиями настоящего документа мы, как производитель (Signify Netherlands BV, Международная служба бизнес-ответов IBRS / CRII Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Нидерланды), гарантируем, что продукт не имеет дефектов материалов и изготовления в течение двух периодов. (2) лет после даты покупки, если другой период не указан на упаковке продукта или на упаковке продукта и подлежит техническому обслуживанию в соответствии с инструкциями по уходу и очистке, изложенным в руководстве пользователя. Если иное не предусмотрено положениями действующего законодательства, наши обязательства по гарантии будут ограничены, по нашему выбору, ремонтом.

заменею дефектного продукту или предложением соответствующего кредита на покупную цену дефектного продукта. (Де) монтаж и / или (де) установка и затраты на рабочую силу исключаются из гарантии, а также разбитое стекло, батареи и сменные лампы. Наши средства правовой защиты по гарантии не продлевают или не продлевают первоначальный применимый гарантийный период. Мы имеем право, по нашему усмотрению, заменить дефектный продукт, на который распространяется гарантия, на продукт, имеющий незначительные отклонения в конструкции и / или технических характеристиках, которые не влияют на функциональность продукта. Чтобы иметь право предъявить обоснованную претензию по данной гарантии, вы должны предоставить нам (или нашему представителю) по запросу квитанцию о вашей покупке и дефектный продукт для анализа. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, эта политика устанавливает всю нашу ответственность как производителя в связи с дефектными или несоответствующими продуктами. Мы не несем ответственности перед вами за другие убытки или косвенные или косвенные убытки (включая, помимо прочего, потерю данных или потерю дохода), а также не будем компенсировать вам такие действия, как регулярное обслуживание, сохранение или восстановление данных. Эта добровольно предоставленная производителем гарантия не затрагивает ваши законные права, вытекающие из применимого законодательства. Если вы приобретаете свой продукт для обслуживания в стране, отличной от страны, в которой вы приобрели продукт, мы постараемся обслужить ваш продукт в соответствии с условиями гарантии той страны, в которой вы приобрели продукт. Чтобы получить обслуживание в течение гарантийного срока, обратитесь к своему дилеру или в центр поддержки клиентов Philips. Контактные данные можно найти на сайте: www.philips.com/lighting. В России: телефон службы поддержки 8 10 800 7445 4775. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики. Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками Koninklijke Philips N.V.

UA - інструкція безпеки.

Дякуємо вам за покупку цього продукту Philips, ми високо цінуємо ваш вибір на користь бренду Philips і бажано вам прийомного використання цього продукту. Це керівництво в містить визначення всіх потенційно застосованих параметрів і специфікацій з піктограмами відповідно до міжнародних норм і стандартів безпеки. Однак не всі з них можуть бути застосовані до придбаного вами продукту - будь ласка, зверніться до піктограми в Керівництві А, щоб дізнатися про них, які застосовні конкретно до цього продукту. mВиробник радить правильно використовувати освітлювальні прилади! Тому завжди дотримуйтеся цих вказівок, щоб забезпечити правильну і безпечну установку і функціонування світильника, і збережіть інструкцію для використання в майбутньому. Завжди заздалегідь консультуйтеся з фахівцем для вибору правильного кріплення для надійного кріплення виробу. Врахуйте вагу виробу і матеріал монтажної поверхні. Завжди відкладайте харчування перед установкою, технічним обслуговуванням або ремонтом. Перед встановленням зверніть увагу на правильний колір проводки: синій (N), коричневий (L) і, якщо клас захисту I, жовтий / зелений (земля). Встановіть настінні світильники в недоступному для дітей місці. Якщо продукт встановлений на металевій поверхні, ця поверхня повинна бути пов'язана з проводом захисного заземлення або з проводом зрівнювання потенціалів установки. Завжди щільно затягуйте гвинти клем, особливо кріплення для низьковольтної проводки (12 В) (якщо є). Настійно рекомендується регулярно перевіряти і з часом підтягувати гвинти клем. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці. (Наприклад, пластикові пакети, ...) Підтримуйте чистоту світильника за допомогою сухої ганчірки, не використовуйте абразивні матеріали або розчинники. Уникайте попадання рідини на всі електричні деталі. Негайно замініть тріснуту або зламану напівпрозору кришку і використовуйте тільки деталі, рекомендовані виробником. Рекомендується використовувати тільки лампи марки Philips. Рекомендуємо самостійно ознайомитися з інформацією про місцеві системи сортування і утилізації відходів електричного та електронного обладнання і їхнього пакування. Дійте відповідно до місцевих правил і не викидайте старий виріб і його упаковку разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація упаковки, виробу та/або акумуляторів допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей. Акумулятори слід утилізувати окремо від потоку комунальних відходів через спеціальні місця для збору. Під час утилізації виробу, що містить акумулятор, який не може замінюватися користувачем, такий акумулятор має вилучати професіонал. УВАГА: Нижче ви знайдете все пояснення з числовими посиланнями на значки, відповідно, перед цими інструкціями з безпеки:

- 1) Виріб слід встановлювати тільки в приміщенні.
- 2) Виріб не підходить для установки у ванних кімнатах, тим більше у зазначеній зоні.
- 3) Прилад не призначений для безпосереднього монтажу на легкозаймистих поверхнях.
- 4) Прилад не призначений для покриття теплоізоляційним матеріалом.
- 5) Виріб підходить тільки для кріплення на стелі.
- 6) Виріб підходить тільки для кріплення на стіні.
- 7) Виріб підходить для кріплення на стіні або стелі.
- 8) Завжди врахуйте мінімальна відстань, вказане на значку, між лампою і освітленим об'єктом.
- 9) IPX1: Виріб захищено від потрапляння крапель води.
- 10) IPX3: Продукт може піддаватися впливу крапель дощу (падаючих крапель під максимальним кутом 60 ° до вертикальної осі).
- 11) IPX4: Виріб захищено від бризок: на нього можуть потрапляти бризки води з будь-якого напрямку (360 °).
- 12) IPX5: Виріб захищено від водянних струменів.
- 13) IPX7: продукт можна встановлювати в землю.
- 14) IPX8: Виріб захищено від занурення на зазначену глибину.
- 15) IPX9: продукт захищений від пилу.
- 16) IPX6: продукт пилопопонежний.
- 17) Негайно замініть тріснуту або розбите захисне скло і використовуйте тільки боросиликатні деталі тих же розмірів, з мінімальною товщиною 3 мм.
- 18) Клас захисту I: продукт або компонент має заземлення. Заземлення (жовтий / зелений) повинен бути підключений до клеми, позначеної логотипом класу I.
- 19) Клас захисту II: виріб або компонент мають подвійну або посилену ізоляцію.
- 20) Клас захисту III: продукт або компонент підходить тільки для безпечного джерела живлення наднизької напруги (<50 В змінного струму; <120 В постійного струму).
- 21) Зачистіть провод, як показано на значку.
- 22) Заземлення завжди повинен бути довшим коричневого дроту під напругою (L) і синього нейтрального проводу (N).
- 23) Необхідно використовувати прикладену термостійку оплетку на всіх ділянках проводів без застосування.
- 24) Виріб підходить тільки для прямого підключення до електромережі.
- 25) У разі пошкодження дроту: X-подібне з'єднання; Замініть проводом того ж типу.
- 26) Y-з'єднання; Заміна повинна проводитися тільки виробником, дистрибутором або експертом, щоб уникнути ризиків.
- 27) Z-з'єднання: шнур не підлягає заміні, світильник повинен бути утилізований.
- 28) МАКСИМУМ... W: використовуйте тільки лампи, які підходять для цього продукту, і дотримуйтеся максимального зазначеної потужності.
- 29) Виріб підходить тільки для рефлекторних ламп.
- 30) Продукт підходить тільки для CFL-і або світлодіодних ламп (наприклад, E14, E27, GU10, GX53, ...) 22) Продукт не підходить для CFL-і або світлодіодних ламп (наприклад, E14, E27, GU10, GX53, ...) 23) Препарат не підходить для CFL-і або світлодіодних ламп (наприклад, E14, E27, GU10, GX53, ...) 24) Виріб захищено тільки глибокої грушу зазначеного діаметра. Ніколи не використовуйте стандартні лампи розжарювання.
- 25) Цей продукт підходить тільки для ламп у формі свічки.
- 26) Виріб підходить тільки для ламп з вбудованим запобіжником або для ламп низького тиску. Додатково безпечно скло не потрібно.
- 27) Забороняється торкатися до капсульної і лінійним галогеновим лампам голими руками.
- 28) Виріб оснащений

запобіжником. Якщо після заміни лампи вироб вийшов з ладу, необхідно замінити внутрішній запобіжник. Це повинно бути зроблено кваліфікованим електриком, якщо можливий контакт з внутрішньою проводкою. 29) Яксвістив продукту регулюється за допомогою підсвічування, що входить в комплект поставки, або диммера (не входить в комплект), підключеного до домашньої електромережі. Для довідки відвідайте «www.philips.com». Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком для вибору відповідного типу підсвічування. 30) Препарат не димірується. 31) Димірування продукту можливо ТІЛБКИ за допомогою доданого підсвічування. Не користуйтеся додатковим диммерами. 32) «Можливість димірування залежить від обраної лампи. Більш детальна інформація про функції регулювання яксвістив доступна в інформаційному пакеті, що додається до лампи». 33) Виріб працює з запобіжним трансформатором. Заміновати зламаний трансформатор тільки на трансформатор з ідентичними технічними характеристиками. Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком або зверніться до торговельної точки. 34) Виріб для важких умов експлуатації. 35) Продукт з можливістю настройки часу і світла. Мінімум і максимум вказані на значку. 36) Виріб може бути встановлено на максимальній висоті 6 м. 37) Для надійної роботи ви повинні встановити продукт на зазначеній висоті, як зазначено на значку. Також вказується максимальна і мінімальна дальність від детектора. 38) Стандартний активний діапазон видимості сповіщувача охоплює задані параметри, зазначені на значку 39) Цей продукт слід встановлювати горизонтально. Для збільшення терміну служби колба не повинна розташовуватися під кутом більше 4 градусів. 40) Слідкуйте за тим, щоб під час встановлення не посперсидити електричні дроти або інші перешкоди в установі в стіні або стелі! 41) Якщо виріб встановлюється на стельову або настіпну коробку, необхідно спочатку закрити коробку кришкою. (Наприклад, Нідерланди) 42) Забороняється затискати або перекручувати електропроводку між виробом і монтажною поверхнею! 43) Частици цього продукту можуть нагріватися, ад Цей продукт не підходить для дітей молодше 7 років. 44) Продукт призначений тільки для осіб старше 18 років. 45) Встановлення пристрою поза досяжності рук (X1: для дітей, X2: для дорослих). 46) Виріб повинні встановлювати дві людини. 48) Щоб уникнути корозії оцианіте світильник не рідше 2 разів на рік за допомогою м'якої тканини і нейтрального миючого засобу (4 рази в прибережних або промислових зонах). 49) Виріб можна відрегулювати лише під час установки за допомогою Інструменту. 50) Обережно! небезпека ураження електричним струмом! Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, може бути замінений тільки виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим особою. 51) Змінний (тільки світлодіодний) джерело світла. 52) Змінний джерело світла. 53) Змінний (тільки світлодіодний) джерело світла, що виконється професіоналом. світлодіодний джерело світла, що міститься в цьому світильнику, може бути замінений тільки виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим особою. 54) Змінний джерело світла професіоналом. джерело світла, що міститься в цьому світильнику, може бути замінений тільки виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим особою. 55) Незамінований джерело світла. Джерело світла цього світильника не підлягає заміні; після закінчення терміну служби джерела світла слід замінити весь світильник. 56) Змінний механізм управління 57) Механізм управління може бути замінений тільки кваліфікованим фахівцем. 58) Механізм управління незмінний. 59) Не використовуйте пристрій управління мокрими руками, в місцях, схильних до прямого впливу води, або на відкритому повітрі. 60) Не дивіться на робочий джерело світла. **Положення про енергетичне маркування (EU)2019/2015:** 61) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A.

62) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності B. 63) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C. 64) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D. 65) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E. 66) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F. 67) Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності G. Цей продукт спеціально розроблений і розроблений для домашнього використання в нормальних умовах і тільки при експлуатації. Термін служби, вказаний на упаковці, є середнім (відповідно до стандартів L70B50 і IES06969) і заснований на середньому з 3 години горіння в день. Якщо ви зіткнетеся з якими-небудь труднощами при використанні продукту, ми рекомендуємо вам спочатку ознайомитися з керівництвом користувача та інформацією на нашому веб-сайт. Відповідно до умов цього документа ми, як виробник (Signify Netherlands B.V. Міжнародна служба бізнес-відповідей IBRS / CCRI Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Нідерланди) гарантуємо, що продукт не має дефектів матеріалів і виготовлення протягом двох періодів. (2) років після дати покупки, якщо інший період не вказано на упаковці продукту або на упаковці продукту і підлягає технічному обслуговуванню відповідно до інструкцій по дотриманню та оцінці, викладеними в керівництві користувача. Якщо інше не передбачено положеннями чинного законодавства, наші зобов'язання по гарантії будуть обмежені, за нашим вибором, ремонтом, заміною дефектного продукту або пропозицією відповідного кредиту на покупку ціну дефектного продукту. (Де) монтаж і / або (де) установка і витрати на робочу силу виключаються з гарантії, а також розбите скло, батарей і змінні лампи. Наші засоби правового захисту по гарантії не продовжують або не продовжують початковий який можна застосовувати гарантійний період. Ми маємо право, на наш розсуд, замінити дефектний продукт, на який поширюється гарантія, на продукт, що має незначні відхилення в конструкції і / або технічних характеристиках, які не впливають на функціональність продукту. Щоб мати право пред'явити обґрунтовану претензію по даній гарантії, ви повинні надати нам (або нашому представнику) за запитом квитанцію по вашої покупки і дефектний продукт для аналізу. У межах, дозволеної чинним законодавством, ця політика встановлює всю нашу відповідальність як виробника в зв'язку з дефектними або невідповідними продуктами. Ми не несемо відповідальності перед вами за інші збитки або неприємні або неприємні збитки (включаючи, крім іншого, втрату даних або втрату доходу), а також не будемо компенсувати вам такі дії, як регулярне обслуговування, збереження або відновлення даних. Ця добровільно надана виробником гарантія не порушує ваші законні права, що випливають з чинного законодавства. Якщо ви пропонуєте свій продукт для обслуговування в країні, відмінній від країни, в якій ви придбали продукт, ми постараємося обслужити ваш продукт відповідно до умов гарантії тієї країни, в якій ви придбали продукт. Щоб отримати обслуговування протягом гарантійного терміну, зверніться до дилера або до Центру обслуговування клієнтів Philips. Контактні дані можна знайти на сайті: www.philips.com/lighting. Телефон служби підтримки в Україні +380893239769 Ми залишаємо за собою право на внесення змін в дизайн і технічні характеристики. Philips і емблема Philips у вигляді щита є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

AR - إعلان الاتحاد الأوروبي الميسط

نشر في ١٠ من شهر كانون الثاني ٢٠٢٠، كما أننا نقر بشدة اختيارك لعلامة Philips التجارية ولتمتع لك الكثير من المتعة في استخدام منتجك. على تعريفات لكل المعلمات والمواصفات التي يُحتَمَل أن تكون مطابقة والمزودة على، يحتوي هذا الدليل على التوافق مع المنتج ومعايير السلامة الدولية. غير أنها قد لا تكون كلها مطابقة على المنتج الذي تشتريه، وبالتالي معرفة المعلمات والمواصفات التي تنطبق بالتحديد على أ، يرجى الرجوع إلى الرموز المدرجة في الدليل الإضافي هذا المنتج. تتمتع الشركة المصنعة بامتياز الاستخدام الصحيح لتجهيزات الإضاءة التي نلصقها على المنتج والمادة التي نلصق منها السطح الذي يتم تثبيته عليه. في حال الشك، يجب استشارة كيراني مؤهل أو مرخص أو الاتصال. لا تخضع المنتجات المسجلة بعلامتنا التجارية بشكل آمن. إن تأس أن تأخذ بعين الاعتبار وزن المنتج والمادة التي نلصق منها السطح الذي يتم تثبيته عليه. تشير بعض القواعد إلى ضرورة اللجوء إلى كيراني مرخص عند تثبيت أسترالبايز (إندونيسيا). IN/SA. يمكن تجنب البخرات التي تتسبب منها، أحرص دائما على تركيب المنتج بحسب القواعد المتتالية معه.

