

## DC Turvakytkin

DC turva-/erotuskytkin 32 A nimellisvirralle ja 1500 VDC jännitteelle DC21B käyttöolosuhteille. DC turvakytkintä käytetään esimerkiksi aurinkopaneelien erotukseen DC-puolella ennen invertteriä. Kytkin on 4-napainen (kytkettävissä joko 4- tai 2-napaa sarjaan).

Väännin on lukittavissa POIS -asennossa. Kotelon ylä- ja alaosassa on kaksi murtoaihiota, joiden koko on M12...M25. Toimitukseen kuuluu kaksi M25 holkkitiivistettä kumitiivisteellä neljälle 6 mm² DC-kaapelille.



### Onninen -turvakytkin ONTK S432 DC 4x32A 1500V, IP66

SAP-koodi CPJ586

Snro 36 141 10

Nimellisjännite 1500 VDC

Nimellisvirta 4 x 32 A

Nimellisjännitteet ja virta-arvot (esimerkit):

- 1500 VDC (DC21B), nimellisvirta 32A (kun kytkettynä 4-napaa sarjaan, yksi stringi)
- 1000 VDC (DC21B), nimellisvirta 13A (kun kytkettynä 2 x 2-napaa sarjaan, kaksi stringiä)

Kotelointiluokka IP66

Kotelo valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista

Läpivienti 4 x M12...M25

Koko (L x K x S) 98 x 180 x 107 mm