

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Strömtångsmätare

GFM 1000-15



Pålitlig och robust True RMS-strömgaflar med inbyggd LCD-skärm för snabba kontroller av AC.

De viktigaste data

Beställningsnummer 0 601 077 400

Tekniska data

Tekniska data

AC-spänning	1 000 V
AC upplösning	1 V, 0.1 A
AC noggrannhet	$\pm 1,5 \% + 5$, $\pm 3,0 \% + 3$
AC ström	200 A
DC	1 000 V
DC upplösning	1 V
DC noggrannhet	$\pm 1,0 \% + 2$
Slitstyrka	60 M Ω
Motstånd upplösning	0,01 M Ω
Motstånd noggrannhet	$\pm 2,0 \% + 5$
Kontinuitet	ja
Kontinuitet upplösning	0.1 Ω
Kontinuitet noggrannhet	$\pm 1.0 \% + 5$
Frekvens upplösning	0,01 kHz
Frekvens noggrannhet	$\pm 0,1 \% + 2$
Låg ingångsimpedans (LoZ)	1 000 V
IP-skydd	IP54
True RMS	ja
Säkerhetsklass	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Displaytyp	LCD inbyggd
Beröringsfri spänning (NCV)	ja

Ficklampans ljus	ja
Ljudsignal	ja
Mätområde för frekvens	10 Hz to 50 kHz
Kontinuitetsintervall	0 Ω
Lokalisering av trasiga kablar	nej
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	103 x 264 x 82 mm

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Förbättrad hållbarhet med IP54 och ett bekvämt grepp för tuffa arbetsplatser
- Mäter upp till 200 A AC med öppen gaffel för snabbare arbete
- Kompakt design med en kompatibel magnetupphängningslösning (MH 1 Professional) för arbete i trånga utrymmen

